

Elektroflug

für kleine Geldbeutel

Anmerkung zu den Standschubwerten:

Ein reeller Standschub kann nur unter Laborbedingungen ermittelt werden, dies würde aber sowohl den technischen als auch den finanziellen Rahmen sprengen. Die Größen Motor- und Luftschaubestreuungen, sowie Luftdruck- und Temperatur beeinflussen das Drehzahl/Schub-Verhältnis um bis zu 10%, dies erklärt auch unterschiedliche Schubwerte bei gleicher Luftschaube und gleicher Drehzahl. Bei gleichem Antrieb werden Sie im Gebirge somit fühlbar weniger Steigleistung erreichen als auf Meereshöhe (mit der Höhe sinkt der Luftdruck).

Für den direkten Vergleich unterschiedlicher Motoren/Luftschaubenkombinationen der Liste sind die aussagekräftigsten Werte:

Eingangsleistung (P in) und Standschub natürlich immer in Relation zur Strahlgeschwindigkeit.

Sämtliche Meßwerte sind, wenn nicht anders angegeben, mit folgenden Spannungen pro Zelle gemessen:

Bis 10A = 1,17V; ab 10A = 1,16V; ab 16A = 1,14V; ab 20A = 1,12V; ab 25A = 1,08V; ab 30A = 1,04V

- alle Messungen mit 45mm Mittelstück,
- alle Messungen mit MM 4016-3ph Drehzahlsteller,
- alle Laufzeiten mit 1700er Zellen gerechnet, falls nicht anders angegeben

* Motoren bis Baujahr 06/2004

**2826/12 Messungen v. 7.11.04

*** 2820/12 Messungen v. 26.12.05 mit MM 4016/3ph

Bis auf 3 Messungen wurden die 4120/xx mit einem Jeti adv 75 opto plus direkt an verschiedenen Akkus gemessen.

Dabei wurden nach der Ladung verschiedene Messungen hintereinander aufgezeichnet. Die Akkuspannung ist jeweils angegeben.

Messungen mit anderen Drehzahlstellern sind in der Spalte vor dem Motor gekennzeichnet:

- J Jeti Advance 75 opto plus hard timing
- J Jeti Advance 40 plus timing 2 (hard timing)
- L LMT 1855 Micro

Sortiert nach 1. Motor; 2. Luftschaube; 3. Schub

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere	Laufzeit Min. ca.	Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom	
80	7450	12,62	2Lipo	6,4	2,3	8,3 /340	6 x 4	APC slow	AXI 2204/54	14,72	2-5A; 6,5A-60 sek
95	8000	13,55	6	7,0	2,7	14,0 /1050	6 x 4	APC slow	AXI 2204/54	18,90	2-5A; 6,5A-60 sek
100	8150	13,80	2Lipo	7,2	2,8	6,9 /340	6 x 4	APC slow	AXI 2204/54	20,16	2-5A; 6,5A-60 sek
125	9130	15,46	7	8,2	3,3	11,5 /1050	6 x 4	APC slow	AXI 2204/54	27,06	2-5A; 6,5A-60 sek
155	10100	17,10	8	9,4	4	9,5 /650	6 x 4	APC slow	AXI 2204/54	37,40	2-5A; 6,5A-60 sek
165	10250	17,36	3Lipo	9,6	4,1	4,7 /340	6 x 4	APC slow	AXI 2204/54	39,36	2-5A; 6,5A-60 sek
80	6980	14,77	2Lipo	6,4	3	6,4 /340	6 x 5	APC slow	AXI 2204/54	19,20	2-5A; 6,5A-60 sek
90	7500	15,88	6	7,0	3,4	11,1 /1050	6 x 5	APC slow	AXI 2204/54	23,80	2-5A; 6,5A-60 sek
95	7640	16,17	2Lipo	7,2	3,5	5,5 /340	6 x 5	APC slow	AXI 2204/54	25,20	2-5A; 6,5A-60 sek
120	8440	17,86	7	8,2	4,2	9,0 /1050	6 x 5	APC slow	AXI 2204/54	34,44	2-5A; 6,5A-60 sek
150	9340	19,77	8	9,4	4,9	7,7 /650	6 x 5	APC slow	AXI 2204/54	45,82	2-5A; 6,5A-60 sek
160	9570	20,26	3Lipo	9,6	5,1	3,8 /340	6 x 5	APC slow	AXI 2204/54	48,96	2-5A; 6,5A-60 sek
145	6700	11,35	2Lipo	6,4	3,4	5,6 /340	7 x 4	APC slow	AXI 2204/54	21,76	2-5A; 6,5A-60 sek
170	7150	12,11	6	7,0	3,9	9,7 /650	7 x 4	APC slow	AXI 2204/54	27,30	2-5A; 6,5A-60 sek
180	7340	12,43	2Lipo	7,2	4	4,8 /340	7 x 4	APC slow	AXI 2204/54	28,80	2-5A; 6,5A-60 sek
210	7950	13,46	7	8,2	4,8	7,9 /650	7 x 4	APC slow	AXI 2204/54	39,36	2-5A; 6,5A-60 sek
260	8660	14,66	8	9,4	5,7	6,6 /650	7 x 4	APC slow	AXI 2204/54	53,30	2-5A; 6,5A-60 sek
200	5860	9,43	2Lipo	6,4	4,6	4,2 /340	8 x 3,8	APC slow	AXI 2204/54	29,44	2-5A; 6,5A-60 sek
225	6180	9,94	6	7,0	5,2	7,3 /650	8 x 3,8	APC slow	AXI 2204/54	36,40	2-5A; 6,5A-60 sek
230	6300	10,13	2Lipo	7,2	5,3	3,6 /340	8 x 3,8	APC slow	AXI 2204/54	38,16	2-5A; 6,5A-60 sek
260	6750	10,86	7	8,2	6,4	5,9 /650	8 x 3,8	APC slow	AXI 2204/54	52,48	2-5A; 6,5A-60 sek
195	4870	12,37	2Lipo	6,4	6,4	3,0 /340	8 x 6	APC slow	AXI 2204/54	40,96	2-5A; 6,5A-60 sek
140	6450	13,65	2Lipo	6,4	3,8	5,1 /340	7 x 5	APC-E	AXI 2204/54	24,32	2-5A; 6,5A-60 sek
160	6900	14,61	6	7,0	4,2	9,0 /650	7 x 5	APC-E	AXI 2204/54	29,40	2-5A; 6,5A-60 sek
165	7060	14,94	2Lipo	7,2	4,4	4,4 /340	7 x 5	APC-E	AXI 2204/54	31,68	2-5A; 6,5A-60 sek
200	7690	16,28	7	8,2	5,2	7,3 /650	7 x 5	APC-E	AXI 2204/54	42,64	2-5A; 6,5A-60 sek
245	8400	17,78	8	9,4	6,1	6,2 /650	7 x 5	APC-E	AXI 2204/54	57,04	2-5A; 6,5A-60 sek
135	5980	15,19	2Lipo	6,4	4,5	4,3 /340	7 x 6	APC-E	AXI 2204/54	28,80	2-5A; 6,5A-60 sek
155	6300	16,00	6	7,0	5,1	7,4 /650	7 x 6	APC-E	AXI 2204/54	35,70	2-5A; 6,5A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
160	6380	16,21	2Lipo	7,2	5,2	3,7	/340	7 x 6		APC-E	AXI 2204/54	37,44	2-5A; 6,5A-60 sek
190	6900	17,53	7	8,2	6,1	6,2	/650	7 x 6		APC-E	AXI 2204/54	50,02	2-5A; 6,5A-60 sek
180	5220	13,26	2Lipo	6,4	5,6	3,4	/340	8 x 6		grp cam slim	AXI 2204/54	35,84	2-5A; 6,5A-60 sek
290	8650	14,65	5	6,0	8,5	6,7	/1050	7 x 4		APC slow	AXI 2208/20	51,00	8-12A; 16A-60 sek
320	9100	15,41	2 Lipo	6,4	9,4	8,9	/1500	7 x 4		APC slow	AXI 2208/20	60,16	8-12A; 16A-60 sek
380	9710	16,44	6	7,0	11	5,2	/1050	7 x 4		APC slow	AXI 2208/20	77,00	8-12A; 16A-60 sek
450	7000	17,78	5	6,0	15,9	3,6	/1050	8 x 6		APC slow	AXI 2208/20	95,40	8-12A; 16A-60 sek
530	7560	15,04	5	6,0	13,8	4,1	/1050	9 x 4,7		APC slow	AXI 2208/20	82,80	8-12A; 16A-60 sek
660	8370	16,65	6	7,0	16,7	3,4	/1050	9 x 4,7		APC slow	AXI 2208/20	116,90	8-12A; 16A-60 sek
660	6350	10,22	5	6,0	18,4	3,1	/1050	10 x 3,8		APC slow	AXI 2208/20	110,40	8-12A; 16A-60 sek
380	7500	19,05	5	6,0	14	4,1	/1050	8 x 6		APC-E	AXI 2208/20	84,00	8-12A; 16A-60 sek
330	8640	14,63	5	6,0	9,1	6,3	/1050	7,5 x 4		grp cam 35mm	AXI 2208/20	54,60	8-12A; 16A-60 sek
360	9000	15,24	2 Lipo	6,4	9,8	8,6	/1500	7,5 x 4		grp cam 35mm	AXI 2208/20	62,72	8-12A; 16A-60 sek
420	9690	16,41	6	7,0	11,2	5,1	/1050	7,5 x 4		grp cam 35mm	AXI 2208/20	78,40	8-12A; 16A-60 sek
540	10870	18,41	7	8,2	14	4,1	/1050	7,5 x 4		grp cam 35mm	AXI 2208/20	114,80	8-12A; 16A-60 sek
640	11750	19,90	8	9,2	16,2	3,5	/1050	7,5 x 4		grp cam 35mm	AXI 2208/20	149,04	8-12A; 16A-60 sek
400	7900	15,05	5	6,0	11,6	4,9	/1050	8 x 4,5		grp cam 35mm	AXI 2208/20	69,60	8-12A; 16A-60 sek
440	8280	15,77	2 Lipo	6,4	12,6	6,7	/1500	8 x 4,5		grp cam 35mm	AXI 2208/20	80,64	8-12A; 16A-60 sek
510	8830	16,82	6	7,0	14,3	4,0	/1050	8 x 4,5		grp cam 35mm	AXI 2208/20	100,10	8-12A; 16A-60 sek
640	9780	18,63	7	8,2	17,6	3,2	/1050	8 x 4,5		grp cam 35mm	AXI 2208/20	144,32	8-12A; 16A-60 sek
340	7850	19,94	5	6,0	12,4	4,6	/1050	8 x 6		grp cam 35mm	AXI 2208/20	74,40	8-12A; 16A-60 sek
370	8120	20,62	2 Lipo	6,4	13,3	6,3	/1500	8 x 6		grp cam 35mm	AXI 2208/20	85,12	8-12A; 16A-60 sek
420	8600	21,84	6	7,0	14,7	3,9	/1050	8 x 6		grp cam 35mm	AXI 2208/20	102,90	8-12A; 16A-60 sek
530	9500	24,13	7	8,2	18,5	3,1	/1050	8 x 6		grp cam 35mm	AXI 2208/20	151,70	8-12A; 16A-60 sek
440	7560	19,20	5	6,0	13,7	4,2	/1050	8 x 6		grp cam slim	AXI 2208/20	82,20	8-12A; 16A-60 sek
250	8350	14,14	6	7,0	5,5	10,4	/1050	7 x 4		APC slow	AXI 2208/26	38,50	5-9A; 11A-60 sek
330	9500	16,09	7	8,2	7,1	8,0	/1050	7 x 4		APC slow	AXI 2208/26	58,22	5-9A; 11A-60 sek
430	10500	17,78	8	9,4	8,6	6,6	/1050	7 x 4		APC slow	AXI 2208/26	80,41	5-9A; 11A-60 sek
440	10700	18,12	3Lipo	9,6	9,1	9,2	/1500	7 x 4		APC slow	AXI 2208/26	87,36	5-9A; 11A-60 sek
240	7700	19,56	6	7,0	7,9	7,2	/1050	7 x 6		APC slow	AXI 2208/26	55,30	5-9A; 11A-60 sek
310	8600	21,84	7	8,2	10	5,7	/1050	7 x 6		APC slow	AXI 2208/26	82,00	5-9A; 11A-60 sek
320	7170	11,53	2Lipo	6,4	7	12,0	/1500	8 x 3,8		APC slow	AXI 2208/26	44,80	5-9A; 11A-60 sek
370	7660	12,32	6	7,0	8	7,1	/1050	8 x 3,8		APC slow	AXI 2208/26	56,00	5-9A; 11A-60 sek
480	8560	13,77	7	8,2	10,2	5,6	/1050	8 x 3,8		APC slow	AXI 2208/26	83,64	5-9A; 11A-60 sek
340	6150	15,62	2Lipo	6,4	10,2	8,2	/1500	8 x 6		APC slow	AXI 2208/26	65,28	5-9A; 11A-60 sek
400	6560	16,66	6	7,0	11,9	4,8	/1050	8 x 6		APC slow	AXI 2208/26	83,30	5-9A; 11A-60 sek
420	6420	10,33	2Lipo	6,4	9,3	9,0	/1500	9 x 3,8		APC slow	AXI 2208/26	59,52	5-9A; 11A-60 sek
470	6840	11,00	6	7,0	10,6	5,4	/1050	9 x 3,8		APC slow	AXI 2208/26	74,20	5-9A; 11A-60 sek
600	7600	12,23	7	8,2	13,4	4,3	/1050	9 x 3,8		APC slow	AXI 2208/26	109,88	5-9A; 11A-60 sek
410	6400	12,73	2Lipo	6,4	9,4	8,9	/1500	9 x 4,7		APC slow	AXI 2208/26	60,16	5-9A; 11A-60 sek
470	6830	13,59	6	7,0	10,5	5,4	/1050	9 x 4,7		APC slow	AXI 2208/26	73,50	5-9A; 11A-60 sek
610	7650	15,22	7	8,2	13	4,4	/1050	9 x 4,7		APC slow	AXI 2208/26	106,60	5-9A; 11A-60 sek
490	5840	9,39	2Lipo	6,4	11,6	7,2	/1500	10 x 3,8		APC slow	AXI 2208/26	74,24	5-9A; 11A-60 sek
530	5460	10,86	2Lipo	6,4	13,2	6,4	/1500	10 x 4,7		APC slow	AXI 2208/26	84,48	5-9A; 11A-60 sek
260	8200	17,36	6	7,0	6	9,5	/1050	7 x 5		APC-E	AXI 2208/26	42,00	5-9A; 11A-60 sek
350	9280	19,64	7	8,2	7,8	7,3	/1050	7 x 5		APC-E	AXI 2208/26	63,96	5-9A; 11A-60 sek
440	10250	21,70	8	9,4	9,5	6,0	/1050	7 x 5		APC-E	AXI 2208/26	88,83	5-9A; 11A-60 sek
440	10450	22,12	3Lipo	9,6	9,8	8,6	/1500	7 x 5		APC-E	AXI 2208/26	94,08	5-9A; 11A-60 sek
630	12120	25,65	10	11,7	13,3	4,3	/1050	7 x 5		APC-E	AXI 2208/26	155,61	5-9A; 11A-60 sek
460	10200	17,27	8	9,3	9,2	6,2	/1050	7,5 x 4		grp cam 35mm	AXI 2208/26	85,56	5-9A; 11A-60 sek
480	10470	17,73	3 Lipo	9,6	9,5	8,8	/1500	7,5 x 4		grp cam 35mm	AXI 2208/26	91,20	5-9A; 11A-60 sek
670	12100	20,49	10	11,7	12,8	4,5	/1050	7,5 x 4		grp cam 35mm	AXI 2208/26	149,76	5-9A; 11A-60 sek
360	7680	14,63	6	7,0	8,2	7,0	/1050	8 x 4,5		grp cam 35mm	AXI 2208/26	57,40	5-9A; 11A-60 sek
460	8550	16,29	7	8,2	10	5,7	/1050	8 x 4,5		grp cam 35mm	AXI 2208/26	82,00	5-9A; 11A-60 sek
530	9150	17,43	8	9,0	11,4	5,0	/1050	8 x 4,5		grp cam 35mm	AXI 2208/26	102,60	5-9A; 11A-60 sek
570	9350	17,81	8	9,2	12	4,8	/1050	8 x 4,5		grp cam 35mm	AXI 2208/26	110,40	5-9A; 11A-60 sek
300	7480	19,00	6	7,0	8,5	6,7	/1050	8 x 6		grp cam 35mm	AXI 2208/26	59,50	5-9A; 11A-60 sek
390	8400	21,34	7	8,2	10,6	5,4	/1050	8 x 6		grp cam 35mm	AXI 2208/26	86,92	5-9A; 11A-60 sek
370	6180	13,08	5	6,0	8,6	6,6	/1050	9 x 5		grp cam 35mm	AXI 2208/26	51,60	5-9A; 11A-60 sek
400	6460	13,67	2 Lipo	6,4	9,3	9,0	/1500	9 x 5		grp cam 35mm	AXI 2208/26	59,52	5-9A; 11A-60 sek
460	6900	14,61	6	7,0	10,5	5,4	/1050	9 x 5		grp cam 35mm	AXI 2208/26	73,50	5-9A; 11A-60 sek
400	6850	17,40	6	7,0	11	5,2	/1050	9 x 6		grp cam 35mm	AXI 2208/26	77,00	5-9A; 11A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
260	4800	18,90	5	6,0	6	9,5	/1050	9	x 9,3	2Blatt FSK	AXI 2208/34	36,00	4-7A; 8A-60 sek
290	5000	19,69	2 Lipo	6,4	6,7	12,5	/1500	9	x 9,3	2Blatt FSK	AXI 2208/34	42,88	4-7A; 8A-60 sek
330	5350	21,06	6	7,0	7,6	7,5	/1050	9	x 9,3	2Blatt FSK	AXI 2208/34	53,20	4-7A; 8A-60 sek
400	5900	23,23	7	8,2	9,3	6,1	/1050	9	x 9,3	2Blatt FSK	AXI 2208/34	76,26	4-7A; 8A-60 sek
350	4370	17,20	5	6,0	7,5	7,6	/1050	9	x 9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2208/34	45,00	4-7A; 8A-60 sek
380	4560	17,95	2 Lipo	6,4	8,2	10,2	/1500	9	x 9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2208/34	52,48	4-7A; 8A-60 sek
440	4860	19,13	6	7,0	9,4	6,1	/1050	9	x 9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2208/34	65,80	4-7A; 8A-60 sek
320	4430	17,44	5	6,0	7,5	7,6	/1050	9	x 9,3	3Blatt FSK	AXI 2208/34	45,00	4-7A; 8A-60 sek
350	4600	18,11	2 Lipo	6,4	8,1	10,4	/1500	9	x 9,3	3Blatt FSK	AXI 2208/34	51,84	4-7A; 8A-60 sek
380	4860	19,13	6	7,0	9	6,3	/1050	9	x 9,3	3Blatt FSK	AXI 2208/34	63,00	4-7A; 8A-60 sek
340	4140	16,30	5	6,0	8,5	6,7	/1050	9	x 9,3	4Blatt FSK	AXI 2208/34	51,00	4-7A; 8A-60 sek
360	4300	16,93	2 Lipo	6,4	9,1	9,2	/1500	9	x 9,3	4Blatt FSK	AXI 2208/34	58,24	4-7A; 8A-60 sek
410	4510	17,76	6	7,0	10	5,7	/1050	9	x 9,3	4Blatt FSK	AXI 2208/34	70,00	4-7A; 8A-60 sek
280	8740	14,80	3Lipo	9,6	4,5	18,7	/1500	7	x 4	APC slow	AXI 2208/34	43,20	4-7A; 8A-60 sek
400	10200	17,27	10	11,7	6,3	9,0	/1050	7	x 4	APC slow	AXI 2208/34	73,71	4-7A; 8A-60 sek
460	11000	18,63	4Lipo	12,8	7,3	11,5	/1500	7	x 4	APC slow	AXI 2208/34	93,44	4-7A; 8A-60 sek
270	8000	20,32	8	9,4	6,2	9,2	/1050	7	x 6	APC slow	AXI 2208/34	57,97	4-7A; 8A-60 sek
280	8180	20,78	3Lipo	9,6	6,4	13,1	/1500	7	x 6	APC slow	AXI 2208/34	61,44	4-7A; 8A-60 sek
400	7860	12,64	8	9,4	6,5	8,8	/1050	8	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34	60,78	4-7A; 8A-60 sek
420	8050	12,95	3Lipo	9,6	6,7	12,5	/1500	8	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34	64,32	4-7A; 8A-60 sek
230	5180	13,16	2Lipo	6,4	5,6	15,0	/1500	8	x 6	APC slow	AXI 2208/34	35,84	4-7A; 8A-60 sek
330	6150	15,62	7	8,2	8,3	6,9	/1050	8	x 6	APC slow	AXI 2208/34	68,06	4-7A; 8A-60 sek
270	5420	8,72	2Lipo	6,4	4,8	17,5	/1500	9	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34	30,72	4-7A; 8A-60 sek
320	5820	9,36	6	7,0	5,6	10,2	/1050	9	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34	39,20	4-7A; 8A-60 sek
420	6540	10,52	7	8,2	7,2	7,9	/1050	9	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34	59,04	4-7A; 8A-60 sek
520	7130	11,47	8	9,4	8,6	6,6	/1050	9	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34	80,41	4-7A; 8A-60 sek
550	7280	11,71	3Lipo	9,6	9,1	9,2	/1500	9	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34	87,36	4-7A; 8A-60 sek
280	5390	10,72	2Lipo	6,4	5,1	16,5	/1500	9	x 4,7	APC slow	AXI 2208/34	32,64	4-7A; 8A-60 sek
330	5790	11,52	6	7,0	5,9	9,7	/1050	9	x 4,7	APC slow	AXI 2208/34	41,30	4-7A; 8A-60 sek
420	6500	12,93	7	8,2	7,3	7,8	/1050	9	x 4,7	APC slow	AXI 2208/34	59,86	4-7A; 8A-60 sek
520	7180	14,29	8	9,4	8,8	6,5	/1050	9	x 4,7	APC slow	AXI 2208/34	82,28	4-7A; 8A-60 sek
540	7250	14,43	3Lipo	9,6	8,9	9,4	/1500	9	x 4,7	APC slow	AXI 2208/34	85,44	4-7A; 8A-60 sek
340	5000	8,04	2Lipo	6,4	6,2	13,5	/1500	10	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34	39,68	4-7A; 8A-60 sek
400	5370	8,64	6	7,0	7,3	7,8	/1050	10	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34	51,10	4-7A; 8A-60 sek
510	5920	9,52	7	8,2	9,1	6,3	/1050	10	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34	74,62	4-7A; 8A-60 sek
380	4720	9,39	2Lipo	6,4	7,3	11,5	/1500	10	x 4,7	APC slow	AXI 2208/34	46,72	4-7A; 8A-60 sek
430	5050	10,05	6	7,0	8,3	6,9	/1050	10	x 4,7	APC slow	AXI 2208/34	58,10	4-7A; 8A-60 sek
400	4700	7,56	2Lipo	6,4	7,5	11,2	/1500	11	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34	48,00	4-7A; 8A-60 sek
460	4960	7,98	6	7,0	8,5	6,7	/1050	11	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34	59,50	4-7A; 8A-60 sek
275	8450	17,89	8	9,4	4,8	11,9	/1050	7	x 5	APC-E	AXI 2208/34	44,88	4-7A; 8A-60 sek
290	8640	18,29	3Lipo	9,6	5	16,8	/1500	7	x 5	APC-E	AXI 2208/34	48,00	4-7A; 8A-60 sek
410	10050	21,27	10	11,7	6,9	8,3	/1050	7	x 5	APC-E	AXI 2208/34	80,73	4-7A; 8A-60 sek
480	10780	22,82	4Lipo	12,8	7,8	10,8	/1500	7	x 5	APC-E	AXI 2208/34	99,84	4-7A; 8A-60 sek
180	5100	17,27	2Lipo	6,4	6	14,0	/1500	8	x 8	APC-E	AXI 2208/34	38,40	4-7A; 8A-60 sek
220	5540	18,76	6	7,0	6,9	8,3	/1050	8	x 8	APC-E	AXI 2208/34	48,30	4-7A; 8A-60 sek
290	6200	21,00	7	8,2	8,4	6,8	/1050	8	x 8	APC-E	AXI 2208/34	68,88	4-7A; 8A-60 sek
420	8120	15,47	3 Lipo	9,6	7,1	11,8	/1500	8	x 4,5	grp cam 35mm	AXI 2208/34	68,16	4-7A; 8A-60 sek
580	9420	17,95	10	11,7	9,4	6,1	/1050	8	x 4,5	grp cam 35mm	AXI 2208/34	109,98	4-7A; 8A-60 sek
270	7000	17,78	7	8,2	6	9,5	/1050	8	x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/34	49,20	4-7A; 8A-60 sek
340	7810	19,84	8	9,3	7,2	7,9	/1050	8	x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/34	66,96	4-7A; 8A-60 sek
350	7960	20,22	3 Lipo	9,6	7,4	11,4	/1500	8	x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/34	71,04	4-7A; 8A-60 sek
380	8230	20,90	3Lipo	10,0	8	10,5	/1500	8	x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/34	80,00	4-7A; 8A-60 sek
490	9210	23,39	10	11,7	9,9	5,8	/1050	8	x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/34	115,83	4-7A; 8A-60 sek
430	6580	13,93	7	8,2	7,5	7,6	/1050	9	x 5	grp cam 35mm	AXI 2208/34	61,50	4-7A; 8A-60 sek
530	7200	15,24	8	9,3	8,9	6,4	/1050	9	x 5	grp cam 35mm	AXI 2208/34	82,77	4-7A; 8A-60 sek
550	7330	15,52	3 Lipo	9,6	9,4	8,9	/1500	9	x 5	grp cam 35mm	AXI 2208/34	90,24	4-7A; 8A-60 sek
350	4510	17,76	5	6,0	8,7	6,6	/1050	9	x 9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2208/34sil	52,20	4-7A; 8A-60 sek
380	4690	18,46	2 Lipo	6,4	9,4	8,9	/1500	9	x 9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2208/34sil	60,16	4-7A; 8A-60 sek
430	4930	19,41	6	7,0	10,6	5,4	/1050	9	x 9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2208/34sil	74,20	4-7A; 8A-60 sek
300	4600	18,11	5	6,0	8,2	7,0	/1050	9	x 9,3	3Blatt FSK	AXI 2208/34sil	49,20	4-7A; 8A-60 sek
320	4800	18,90	2 Lipo	6,4	8,9	9,4	/1500	9	x 9,3	3Blatt FSK	AXI 2208/34sil	56,96	4-7A; 8A-60 sek
360	5100	20,08	6	7,0	10	5,7	/1050	9	x 9,3	3Blatt FSK	AXI 2208/34sil	70,00	4-7A; 8A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt		Nennstrom
330	4320	17,01	5	6,0	9,7	5,9	/1050	9	x 9,3	4Blatt FSK	AXI 2208/34sil	58,20	↳	4-7A; 8A-60 sek
360	4450	17,52	2 Lipo	6,4	10,5	8,0	/1500	9	x 9,3	4Blatt FSK	AXI 2208/34sil	67,20	↳	4-7A; 8A-60 sek
410	4720	18,58	6	7,0	11,7	4,9	/1050	9	x 9,3	4Blatt FSK	AXI 2208/34sil	81,90	↳	4-7A; 8A-60 sek
280	5570	8,96	2Lipo	6,4	5,5	15,3	/1500	9	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	35,20		4-7A; 8A-60 sek
320	6110	9,83	6	7,0	6,4	8,9	/1050	9	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	44,80		4-7A; 8A-60 sek
430	6840	11,00	7	8,2	8,3	6,9	/1050	9	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	68,06		4-7A; 8A-60 sek
550	7470	12,02	8	9,4	10,3	5,5	/1050	9	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	96,31	↳	4-7A; 8A-60 sek
560	7550	12,15	3Lipo	9,6	10,5	8,0	/1500	9	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	100,80	↳	4-7A; 8A-60 sek
280	5650	11,24	2Lipo	6,4	5,7	14,7	/1500	9	x 4,7	APC slow	AXI 2208/34sil	36,48		4-7A; 8A-60 sek
330	6080	12,10	6	7,0	6,5	8,8	/1050	9	x 4,7	APC slow	AXI 2208/34sil	45,50		4-7A; 8A-60 sek
430	6870	13,67	7	8,2	8	7,1	/1050	9	x 4,7	APC slow	AXI 2208/34sil	65,60		4-7A; 8A-60 sek
530	7620	15,16	8	9,4	9,7	5,9	/1050	9	x 4,7	APC slow	AXI 2208/34sil	90,70	↳	4-7A; 8A-60 sek
550	7720	15,36	3Lipo	9,6	9,9	8,5	/1500	9	x 4,7	APC slow	AXI 2208/34sil	95,04	↳	4-7A; 8A-60 sek
370	5240	8,43	2Lipo	6,4	7,3	11,5	/1500	10	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	46,72		4-7A; 8A-60 sek
420	5500	8,85	6	7,0	8,4	6,8	/1050	10	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	58,80		4-7A; 8A-60 sek
550	6120	9,85	7	8,2	10,7	5,3	/1050	10	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	87,74	↳	4-7A; 8A-60 sek
250	7300	18,54	7	8,2	6,8	6,8	/1050	8	x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/34sil	55,76		4-7A; 8A-60 sek
320	8100	20,57	8	9,3	8,1	8,1	/1050	8	x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/34sil	75,33		4-7A; 8A-60 sek
330	8280	21,03	3 Lipo	9,6	8,3	8,3	/1500	8	x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/34sil	79,68		4-7A; 8A-60 sek
360	8490	21,56	3Lipo	10,0	8,8	8,8	/1500	8	x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/34sil	88,00		4-7A; 8A-60 sek
460	9420	23,93	10	11,7	10,9	10,9	/1050	8	x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/34sil	127,53	↳	4-7A; 8A-60 sek
470	5040	19,84	5	6,0	11,4	5,0	/1050	9	x 9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2212/20	68,40		6-12A; 16A-60 sek
510	5270	20,75	2 Lipo	6,4	12,3	6,8	/1500	9	x 9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2212/20	78,72		6-12A; 16A-60 sek
420	5000	19,69	5	6,0	11	5,2	/1050	9	x 9,3	3Blatt FSK	AXI 2212/20	66,00		6-12A; 16A-60 sek
460	5280	20,79	2 Lipo	6,4	12	7,0	/1500	9	x 9,3	3Blatt FSK	AXI 2212/20	76,80		6-12A; 16A-60 sek
470	4760	18,74	5	6,0	12,7	4,5	/1050	9	x 9,3	4Blatt FSK	AXI 2212/20	76,20		6-12A; 16A-60 sek
500	4980	19,61	2 Lipo	6,4	13,8	6,1	/1500	9	x 9,3	4Blatt FSK	AXI 2212/20	88,32		6-12A; 16A-60 sek
280	8800	14,90	7	8,2	5,5	10,4	/1050	7	x 4	APC slow	AXI 2212/20	45,10		6-12A; 16A-60 sek
360	9830	16,65	8	9,4	6,9	8,3	/1050	7	x 4	APC slow	AXI 2212/20	64,52		6-12A; 16A-60 sek
390	10050	17,02	3Lipo	9,6	7,3	11,5	/1500	7	x 4	APC slow	AXI 2212/20	70,08		6-12A; 16A-60 sek
560	11800	19,98	10	11,7	10,2	5,6	/1050	7	x 4	APC slow	AXI 2212/20	119,34		6-12A; 16A-60 sek
230	7240	18,39	6	7,0	6,2	9,2	/1050	7	x 6	APC slow	AXI 2212/20	43,40		6-12A; 16A-60 sek
300	8250	20,96	7	8,2	8,2	7,0	/1050	7	x 6	APC slow	AXI 2212/20	67,24		6-12A; 16A-60 sek
380	9170	23,29	8	9,4	10,2	5,6	/1050	7	x 6	APC slow	AXI 2212/20	95,37		6-12A; 16A-60 sek
390	9350	23,75	3Lipo	9,6	10,5	8,0	/1500	7	x 6	APC slow	AXI 2212/20	100,80		6-12A; 16A-60 sek
540	10830	27,51	10	11,7	14,2	4,0	/1050	7	x 6	APC slow	AXI 2212/20	166,14		6-12A; 16A-60 sek
260	6680	10,75	2Lipo	6,4	5,6	15,0	/1500	8	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	35,84		6-12A; 16A-60 sek
320	7260	11,68	6	7,0	6,5	8,8	/1050	8	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	45,50		6-12A; 16A-60 sek
420	8170	13,14	7	8,2	8,5	6,7	/1050	8	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	69,70		6-12A; 16A-60 sek
540	9050	14,56	8	9,4	10,5	8,0	/1050	8	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	98,18		6-12A; 16A-60 sek
560	9200	14,80	3Lipo	9,6	11	7,6	/1500	8	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	105,60		6-12A; 16A-60 sek
780	10650	17,13	10	11,6	14,9	3,8	/1050	8	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	172,84		6-12A; 16A-60 sek
310	6010	15,27	2Lipo	6,4	8,7	9,7	/1500	8	x 6	APC slow	AXI 2212/20	55,68		6-12A; 16A-60 sek
380	6450	16,38	6	7,0	10,2	5,6	/1050	8	x 6	APC slow	AXI 2212/20	71,40		6-12A; 16A-60 sek
470	7130	18,11	7	8,1	13	4,4	/1050	8	x 6	APC slow	AXI 2212/20	105,56		6-12A; 16A-60 sek
570	7740	19,66	8	9,3	15,9	3,6	/1050	8	x 6	APC slow	AXI 2212/20	147,55		6-12A; 16A-60 sek
390	6220	10,01	2Lipo	6,4	7,6	11,1	/1500	9	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	48,64		6-12A; 16A-60 sek
450	6680	10,75	6	7,0	8,8	6,5	/1050	9	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	61,60		6-12A; 16A-60 sek
580	7460	12,00	7	8,1	11,3	5,0	/1050	9	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	91,76		6-12A; 16A-60 sek
730	8200	13,19	8	9,3	14	4,1	/1050	9	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	129,92		6-12A; 16A-60 sek
770	8390	13,50	3Lipo	9,6	14,8	5,7	/1500	9	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	142,08		6-12A; 16A-60 sek
390	6260	12,46	2Lipo	6,4	7,8	10,8	/1500	9	x 4,7	APC slow	AXI 2212/20	49,92		6-12A; 16A-60 sek
460	6720	13,37	6	7,0	8,9	9,4	/1050	9	x 4,7	APC slow	AXI 2212/20	62,30		6-12A; 16A-60 sek
590	7570	15,06	7	8,1	11,1	5,1	/1050	9	x 4,7	APC slow	AXI 2212/20	90,13		6-12A; 16A-60 sek
740	8430	16,77	8	9,3	13,6	4,2	/1050	9	x 4,7	APC slow	AXI 2212/20	126,21		6-12A; 16A-60 sek
500	5780	9,30	2Lipo	6,4	10,2	8,2	/1500	10	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	65,28		6-12A; 16A-60 sek
580	6130	9,86	6	7,0	11,7	4,9	/1050	10	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	81,90		6-12A; 16A-60 sek
740	6770	10,89	7	8,1	15	3,8	/1050	10	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	121,80		6-12A; 16A-60 sek
540	5470	10,88	2Lipo	6,4	11,7	7,2	/1500	10	x 4,7	APC slow	AXI 2212/20	74,88		6-12A; 16A-60 sek
600	5790	11,52	6	7,0	13,3	4,3	/1050	10	x 4,7	APC slow	AXI 2212/20	93,10		6-12A; 16A-60 sek
760	6340	12,61	7	8,0	16,3	3,5	/1050	10	x 4,7	APC slow	AXI 2212/20	130,07		6-12A; 16A-60 sek
570	5390	8,67	2Lipo	6,4	12,2	6,9	/1500	11	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	78,08		6-12A; 16A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
650	5690	9,15	6	7,0	13,6	4,2	/1050	11	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	95,20	6-12A; 16A-60 sek
800	6210	9,99	7	8,0	16,8	3,4	/1050	11	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	134,06	6-12A; 16A-60 sek
220	7580	16,04	6	7,0	4,8	11,9	/1050	7	x 5	APC-E	AXI 2212/20	33,60	6-12A; 16A-60 sek
300	8690	18,39	7	8,2	6,2	9,2	/1050	7	x 5	APC-E	AXI 2212/20	50,84	6-12A; 16A-60 sek
390	9720	20,57	8	9,4	7,7	7,4	/1050	7	x 5	APC-E	AXI 2212/20	72,00	6-12A; 16A-60 sek
410	9920	21,00	3Lipo	9,6	8,1	10,4	/1500	7	x 5	APC-E	AXI 2212/20	77,76	6-12A; 16A-60 sek
570	11690	24,74	10	11,7	11,1	5,1	/1050	7	x 5	APC-E	AXI 2212/20	129,87	6-12A; 16A-60 sek
250	6300	16,00	2 Lipo	6,4	7	12,0	/1500	8	x 6	grp cam	AXI 2212/20	44,80	6-12A; 16A-60 sek
380	7650	19,43	7	8,2	9,9	5,8	/1050	8	x 6	grp cam	AXI 2212/20	81,18	6-12A; 16A-60 sek
480	8490	21,56	8	9,3	12	4,8	/1050	8	x 6	grp cam	AXI 2212/20	111,60	6-12A; 16A-60 sek
500	8710	22,12	3 Lipo	9,6	12,6	6,7	/1500	8	x 6	grp cam	AXI 2212/20	120,96	6-12A; 16A-60 sek
690	10000	25,40	10	11,7	17	3,4	/1050	8	x 6	grp cam	AXI 2212/20	198,90	6-12A; 16A-60 sek
370	5700	12,07	5	6,0	7,8	7,3	/1050	9	x 5	grp cam	AXI 2212/20	46,80	6-12A; 16A-60 sek
410	5980	12,66	2 Lipo	6,4	8,6	9,8	/1500	9	x 5	grp cam	AXI 2212/20	55,04	6-12A; 16A-60 sek
470	6430	13,61	6	7,0	9,9	5,8	/1050	9	x 5	grp cam	AXI 2212/20	69,30	6-12A; 16A-60 sek
620	7220	15,28	7	8,2	12,3	4,6	/1050	9	x 5	grp cam	AXI 2212/20	100,86	6-12A; 16A-60 sek
750	7900	16,72	8	9,4	14,9	3,8	/1050	9	x 5	grp cam	AXI 2212/20	139,32	6-12A; 16A-60 sek
780	8000	16,93	3 Lipo	9,6	15,5	5,4	/1500	9	x 5	grp cam	AXI 2212/20	148,80	6-12A; 16A-60 sek
450	5750	14,61	2 Lipo	6,4	10	8,4	/1500	10	x 6	grp cam	AXI 2212/20	64,00	6-12A; 16A-60 sek
530	6180	15,70	6	7,0	11,3	5,0	/1050	10	x 6	grp cam	AXI 2212/20	79,10	6-12A; 16A-60 sek
620	6870	17,45	7	8,2	14	4,1	/1050	10	x 6	grp cam	AXI 2212/20	114,80	6-12A; 16A-60 sek
780	7450	18,92	8	9,3	16,3	3,5	/1050	10	x 6	grp cam	AXI 2212/20	151,59	6-12A; 16A-60 sek
540	5360	21,10	7	8,2	10,2	5,6	/1050	9	x 9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2212/26	83,64	6-10A; 12A-60 sek
490	5340	21,02	7	8,2	10	5,7	/1050	9	x 9,3	3Blatt FSK	AXI 2212/26	82,00	6-10A; 12A-60 sek
550	5110	20,12	7	8,2	11,6	4,9	/1050	9	x 9,3	4Blatt FSK	AXI 2212/26	95,12	6-10A; 12A-60 sek
340	6200	15,75	7	8,2	6,2	9,2	/1050	8	x 6	APC slow	AXI 2212/26	50,84	6-10A; 12A-60 sek
420	6820	17,32	8	9,3	8	7,1	/1050	8	x 6	APC slow	AXI 2212/26	74,40	6-10A; 12A-60 sek
600	8000	20,32	10	11,7	11,5	5,0	/1050	8	x 6	APC slow	AXI 2212/26	134,55	6-10A; 12A-60 sek
460	7150	14,23	8	9,3	6,6	8,6	/1050	9	x 4,7	APC slow	AXI 2212/26	61,38	6-10A; 12A-60 sek
490	7320	14,56	3 Lipo	9,6	6,9	12,2	/1500	9	x 4,7	APC slow	AXI 2212/26	66,24	6-10A; 12A-60 sek
660	8600	17,11	10	11,7	9,2	6,2	/1050	9	x 4,7	APC slow	AXI 2212/26	107,64	6-10A; 12A-60 sek
640	6400	10,30	8	9,3	9,8	5,8	/1050	10	x 3,8	APC slow	AXI 2212/26	91,14	6-10A; 12A-60 sek
680	6520	10,49	3 Lipo	9,6	10,6	7,9	/1500	10	x 3,8	APC slow	AXI 2212/26	101,76	6-10A; 12A-60 sek
680	6140	12,22	8	9,3	11	5,2	/1050	10	x 4,7	APC slow	AXI 2212/26	102,30	6-10A; 12A-60 sek
690	6250	12,44	3 Lipo	9,6	11,4	7,4	/1500	10	x 4,7	APC slow	AXI 2212/26	109,44	6-10A; 12A-60 sek
560	5000	14,82	7	8,2	12	4,8	/1050	10	x 7	APC slow	AXI 2212/26	98,40	6-10A; 12A-60 sek
330	7140	18,14	8	9,3	6,8	8,4	/1050	8	x 6	APC-E	AXI 2212/26	63,24	6-10A; 12A-60 sek
490	8520	21,64	10	11,7	9,4	6,1	/1050	8	x 6	APC-E	AXI 2212/26	109,98	6-10A; 12A-60 sek
490	5650	16,74	7	8,2	9,1	6,3	/1050	10	x 7	APC-E	AXI 2212/26	74,62	6-10A; 12A-60 sek
590	6200	18,37	8	9,3	10,6	5,4	/1050	10	x 7	APC-E	AXI 2212/26	98,58	6-10A; 12A-60 sek
620	6300	18,67	3 Lipo	9,6	11,1	7,6	/1500	10	x 7	APC-E	AXI 2212/26	106,56	6-10A; 12A-60 sek
480	8480	21,54	10	11,7	9,4	6,1	/1050	8	x 6	grp cam	AXI 2212/26	109,98	6-10A; 12A-60 sek
660	9800	24,89	12	14,0	12,4	4,6	/1050	8	x 6	grp cam	AXI 2212/26	173,60	6-10A; 12A-60 sek
420	6110	12,93	7	8,2	7	8,1	/1050	9	x 5	grp cam	AXI 2212/26	57,40	6-10A; 12A-60 sek
510	6740	14,27	8	9,3	8,3	6,9	/1050	9	x 5	grp cam	AXI 2212/26	77,19	6-10A; 12A-60 sek
550	6920	14,65	3 Lipo	9,6	8,7	9,7	/1050	9	x 5	grp cam	AXI 2212/26	83,52	6-10A; 12A-60 sek
760	7950	16,83	10	11,7	11,7	4,9	/1050	9	x 5	grp cam	AXI 2212/26	136,89	6-10A; 12A-60 sek
445	8800	22,35	10	11,7	8,3	6,9	/1050	8	x 6	grp cam 35mm	AXI 2212/26	97,11	6-10A; 12A-60 sek
600	10120	25,70	12	14,0	10,5	5,4	/1050	8	x 6	grp cam 35mm	AXI 2212/26	147,00	6-10A; 12A-60 sek
480	5910	15,01	7	8,2	8	7,1	/1050	10	x 6	grp cam	AXI 2212/26	65,60	6-10A; 12A-60 sek
570	6480	16,46	8	9,3	9,5	6,0	/1050	10	x 6	grp cam	AXI 2212/26	88,35	6-10A; 12A-60 sek
590	6600	16,76	3 Lipo	9,6	9,8	8,6	/1500	10	x 6	grp cam	AXI 2212/26	94,08	6-10A; 12A-60 sek
800	7550	19,18	10	11,7	13	4,4	/1050	10	x 6	grp cam	AXI 2212/26	152,10	6-10A; 12A-60 sek
580	5440	13,82	7	8,2	10,2	5,6	/1050	11	x 6	grp cam	AXI 2212/26	83,64	6-10A; 12A-60 sek
670	5870	14,91	8	9,2	11,8	4,8	/1050	11	x 6	grp cam	AXI 2212/26	108,56	6-10A; 12A-60 sek
680	5980	15,19	3 Lipo	9,6	12,3	6,8	/1500	11	x 6	grp cam	AXI 2212/26	118,08	6-10A; 12A-60 sek
660	5250	13,34	7	8,2	11,2	5,1	/1050	12	x 6	grp cam	AXI 2212/26	91,84	6-10A; 12A-60 sek
560	4330	14,66	8	9,3	10,5	5,4	/1050	12	x 8	aer cam	AXI 2212/34	97,65	4-8A; 10A-60 sek
570	6480	16,46	10	11,7	7,3	7,8	/1050	10	x 6	grp cam	AXI 2212/34	85,41	4-8A; 10A-60 sek
680	5920	15,04	10	11,7	9,2	6,2	/1050	11	x 6	grp cam	AXI 2212/34	107,64	4-8A; 10A-60 sek
550	4820	12,24	8	9,3	7,5	7,6	/1050	12	x 6	grp cam	AXI 2212/34	69,75	4-8A; 10A-60 sek
580	4960	12,60	3 Lipo	9,6	7,6	11,1	/1500	12	x 6	grp cam	AXI 2212/34	72,96	4-8A; 10A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
790	5690	14,45	10	11,7	10	5,7	/1050	12	x 6	grp cam	AXI 2212/34	117,00	4-8A; 10A-60 sek
630	4270	12,65	8	9,3	10,5	5,4	/1050	13	x 7	grp cam	AXI 2212/34	97,65	4-8A; 10A-60 sek
520	6680	14,14	10	11,7	6,3	9,0	/1050	9	x 5	grp cam	AXI 2212/34	73,71	4-8A; 10A-60 sek
600	8380	17,74	6/2Lipo	7,0	13,7	8,5	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/12	95,90	15-24A; 30A-60 sek
670	8850	18,73	2Lipo	7,5	15	7,8	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/12	112,50	15-24A; 30A-60 sek
750	9310	19,71	7	8,0	16,5	7,1	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/12	132,00	15-24A; 30A-60 sek
930	10250	21,70	8	9,1	19,9	5,9	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/12	181,09	15-24A; 30A-60 sek
1010	10630	22,50	3Lipo	9,6	21,4	5,5	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/12	205,44	15-24A; 30A-60 sek
1080	10950	23,18	3Lipo	10,0	22,6	5,2	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/12	226,00	15-24A; 30A-60 sek
1140	11360	24,05	3Lipo	10,5	23,4	5,0	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/12	245,70	15-24A; 30A-60 sek
1230	11700	24,77	3Lipo	11,0	25,5	4,6	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/12	280,50	15-24A; 30A-60 sek
880	6435	16,34	2Lipo	6,4	21,9	5,3	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/12	140,16	15-24A; 30A-60 sek
980	6770	17,20	6/2Lipo	7,0	24,8	4,7	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/12	173,60	15-24A; 30A-60 sek
1080	7100	18,03	2Lipo	7,5	27,3	4,3	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/12	204,75	15-24A; 30A-60 sek
860	6730	15,67	2Lipo	6,4	20,5	5,7	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/12	131,20	15-24A; 30A-60 sek
980	7180	16,72	6/2Lipo	7,0	22,6	5,2	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/12	158,20	15-24A; 30A-60 sek
1080	7520	17,51	2Lipo	7,5	24,6	4,8	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/12	184,50	15-24A; 30A-60 sek
880	6410	18,99	2Lipo	6,4	22,9	5,1	2000	11	x 7	APC-E	J AXI 2217/12	146,56	15-24A; 30A-60 sek
1010	6680	19,80	2Lipo	7,0	26,4	4,4	2000	11	x 7	APC-E	J AXI 2217/12	184,80	15-24A; 30A-60 sek
1060	7030	20,83	2Lipo	7,5	28	4,2	2000	11	x 7	APC-E	J AXI 2217/12	210,00	15-24A; 30A-60 sek
750	7930	16,79	6/2Lipo	7,0	17	6,9	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/12	119,00	15-24A; 30A-60 sek
830	8360	17,70	2Lipo	7,5	18,7	6,3	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/12	140,25	15-24A; 30A-60 sek
940	8750	18,52	7	8,0	20,5	5,7	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/12	164,00	15-24A; 30A-60 sek
1130	9580	20,28	8	9,1	24,3	4,8	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/12	221,13	15-24A; 30A-60 sek
1230	10000	21,17	3Lipo	9,6	26	4,5	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/12	249,60	15-24A; 30A-60 sek
1290	10200	21,59	3Lipo	10,0	27,3	4,3	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/12	273,00	15-24A; 30A-60 sek
1390	10660	22,56	3Lipo	10,5	29,3	4,0	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/12	307,65	15-24A; 30A-60 sek
720	7080	17,98	2Lipo	6,4	17,4	6,7	2000	10	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	111,36	15-24A; 30A-60 sek
840	7560	19,20	6/2Lipo	7,0	20	5,9	2000	10	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	140,00	15-24A; 30A-60 sek
940	7940	20,17	2Lipo	7,5	21,9	5,3	2000	10	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	164,25	15-24A; 30A-60 sek
1030	8290	21,06	7	8,0	23,8	4,9	2000	10	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	190,40	15-24A; 30A-60 sek
1220	9050	22,99	8	9,1	28,2	4,1	2000	10	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	256,62	15-24A; 30A-60 sek
850	6590	16,74	2Lipo	6,4	21,4	5,5	2000	11	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	136,96	15-24A; 30A-60 sek
980	6985	17,74	6/2Lipo	7,0	24,1	4,9	2000	11	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	168,70	15-24A; 30A-60 sek
1070	7290	18,52	2Lipo	7,5	26,5	4,4	2000	11	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	198,75	15-24A; 30A-60 sek
1180	7580	19,25	7	8,0	28,5	4,1	2000	11	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	228,00	15-24A; 30A-60 sek
1000	6230	15,82	2Lipo	6,4	24,1	4,9	2000	12	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	154,24	15-24A; 30A-60 sek
1130	6590	16,74	6/2Lipo	7,0	26,9	4,3	2000	12	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	188,30	15-24A; 30A-60 sek
1240	6900	17,53	2Lipo	7,5	29	4,0	2000	12	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	217,50	15-24A; 30A-60 sek
600	5290	13,44	2Lipo	6,4	12,1	9,7	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/16	77,44	10-18A; 22A-60 sek
680	5670	14,40	6/2Lipo	7,0	13,7	8,5	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/16	95,90	10-18A; 22A-60 sek
760	6000	15,24	2Lipo	7,5	14,8	7,9	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/16	111,00	10-18A; 22A-60 sek
860	6400	16,26	7	8,2	17	6,9	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/16	139,40	10-18A; 22A-60 sek
1020	6900	17,53	8	9,3	19,9	5,9	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/16	185,07	10-18A; 22A-60 sek
1070	7000	17,78	3Lipo	9,6	20,4	5,7	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/16	195,84	10-18A; 22A-60 sek
1120	7200	18,29	3Lipo	10,0	21,8	5,4	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/16	218,00	10-18A; 22A-60 sek
1210	7400	18,80	3Lipo	10,5	23	5,1	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/16	241,50	10-18A; 22A-60 sek
610	5430	16,09	2Lipo	6,4	11,3	10,4	2000	12	x 7	aer carbon	J AXI 2217/16	72,32	10-18A; 22A-60 sek
690	5850	17,34	6/2Lipo	7,0	12,9	9,1	2000	12	x 7	aer carbon	J AXI 2217/16	90,30	10-18A; 22A-60 sek
790	6150	18,22	2Lipo	7,5	14	8,4	2000	12	x 7	aer carbon	J AXI 2217/16	105,00	10-18A; 22A-60 sek
880	6540	19,38	7	8,2	16	7,3	2000	12	x 7	aer carbon	J AXI 2217/16	131,20	10-18A; 22A-60 sek
1050	7120	21,10	8	9,3	18,6	6,3	2000	12	x 7	aer carbon	J AXI 2217/16	172,98	10-18A; 22A-60 sek
1110	7250	21,48	3Lipo	9,6	19,8	5,9	2000	12	x 7	aer carbon	J AXI 2217/16	190,08	10-18A; 22A-60 sek
1170	7440	22,05	3Lipo	10,0	20,7	5,7	2000	12	x 7	aer carbon	J AXI 2217/16	207,00	10-18A; 22A-60 sek
1230	7640	22,64	3Lipo	10,5	22	5,3	2000	12	x 7	aer carbon	J AXI 2217/16	231,00	10-18A; 22A-60 sek
660	6010	13,99	6/2Lipo	7,0	12	9,8	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/16	84,00	10-18A; 22A-60 sek
710	6290	14,65	2Lipo	7,5	13,2	8,9	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/16	99,00	10-18A; 22A-60 sek
830	6720	15,65	7	8,2	15	7,8	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/16	123,00	10-18A; 22A-60 sek
1000	7290	16,97	8	9,3	17,8	6,6	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/16	165,54	10-18A; 22A-60 sek
1060	7480	17,42	3Lipo	9,6	18,7	6,3	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/16	179,52	10-18A; 22A-60 sek
1110	7670	17,86	3Lipo	10,0	19,8	5,9	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/16	198,00	10-18A; 22A-60 sek
1170	7860	18,30	3Lipo	10,5	20,8	5,6	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/16	218,40	10-18A; 22A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1250	8070	18,79	3Lipo	11,0	22,3	5,2	2000	11	x 5,5	APC-E J	AXI 2217/16	245,30	10-18A; 22A-60 sek
760	5460	16,18	6/2Lipo	7,0	15,5	7,5	2000	11	x 7	APC-E J	AXI 2217/16	108,50	10-18A; 22A-60 sek
860	5770	17,10	2Lipo	7,5	16,6	7,0	2000	11	x 7	APC-E J	AXI 2217/16	124,50	10-18A; 22A-60 sek
1000	6060	17,96	7	8,2	19	6,2	2000	11	x 7	APC-E J	AXI 2217/16	155,80	10-18A; 22A-60 sek
1170	6560	19,44	8	9,3	22	5,3	2000	11	x 7	APC-E J	AXI 2217/16	204,60	10-18A; 22A-60 sek
650	7300	15,45	7	8,2	11,2	10,4	2000	9	x 5	grp cam J	AXI 2217/16	91,84	10-18A; 22A-60 sek
770	8080	17,10	8	9,3	13,4	8,7	2000	9	x 5	grp cam J	AXI 2217/16	124,62	10-18A; 22A-60 sek
810	8260	17,48	3Lipo	9,6	14	8,4	2000	9	x 5	grp cam J	AXI 2217/16	134,40	10-18A; 22A-60 sek
860	8500	17,99	3Lipo	10,0	14,7	8,0	2000	9	x 5	grp cam J	AXI 2217/16	147,00	10-18A; 22A-60 sek
950	8800	18,63	3Lipo	10,5	16	7,3	2000	9	x 5	grp cam J	AXI 2217/16	168,00	10-18A; 22A-60 sek
990	9913	20,98	3Lipo	11,0	16,8	7,0	2000	9	x 5	grp cam J	AXI 2217/16	184,80	10-18A; 22A-60 sek
710	7000	17,78	7	8,2	13,1	8,9	2000	10	x 6	grp cam J	AXI 2217/16	107,42	10-18A; 22A-60 sek
870	7710	19,58	8	9,3	15,6	7,5	2000	10	x 6	grp cam J	AXI 2217/16	145,08	10-18A; 22A-60 sek
920	7860	19,96	3Lipo	9,6	16,5	7,1	2000	10	x 6	grp cam J	AXI 2217/16	158,40	10-18A; 22A-60 sek
980	8100	20,57	3Lipo	10,0	17,2	6,8	2000	10	x 6	grp cam J	AXI 2217/16	172,00	10-18A; 22A-60 sek
1040	8360	21,23	3Lipo	10,5	18,3	6,4	2000	10	x 6	grp cam J	AXI 2217/16	192,15	10-18A; 22A-60 sek
1130	8670	22,02	3Lipo	11,0	19,5	6,0	2000	10	x 6	grp cam J	AXI 2217/16	214,50	10-18A; 22A-60 sek
670	5800	14,73	6/2Lipo	7,0	13	9,0	2000	11	x 6	grp cam J	AXI 2217/16	91,00	10-18A; 22A-60 sek
850	6540	16,61	7	8,2	16,3	7,2	2000	11	x 6	grp cam J	AXI 2217/16	133,66	10-18A; 22A-60 sek
1030	7120	18,08	8	9,3	19,1	6,1	2000	11	x 6	grp cam J	AXI 2217/16	177,63	10-18A; 22A-60 sek
1060	7190	18,26	3Lipo	9,6	19,9	5,9	2000	11	x 6	grp cam J	AXI 2217/16	191,04	10-18A; 22A-60 sek
1140	7470	18,97	3Lipo	10,0	21,3	5,5	2000	11	x 6	grp cam J	AXI 2217/16	213,00	10-18A; 22A-60 sek
1180	7660	19,46	3Lipo	10,5	22,2	5,3	2000	11	x 6	grp cam J	AXI 2217/16	233,10	10-18A; 22A-60 sek
680	5200	13,21	2Lipo	6,4	13,1	8,9	2000	12	x 6	grp cam J	AXI 2217/16	83,84	10-18A; 22A-60 sek
780	5550	14,10	6/2Lipo	7,0	14,6	8,0	2000	12	x 6	grp cam J	AXI 2217/16	102,20	10-18A; 22A-60 sek
860	5810	14,76	2Lipo	7,5	16	7,3	2000	12	x 6	grp cam J	AXI 2217/16	120,00	10-18A; 22A-60 sek
1000	6180	15,70	7	8,2	18,2	6,4	2000	12	x 6	grp cam J	AXI 2217/16	149,24	10-18A; 22A-60 sek
1170	6700	17,02	8	9,3	20,8	5,6	2000	12	x 6	grp cam J	AXI 2217/16	193,44	10-18A; 22A-60 sek
800	4770	14,14	2Lipo	6,4	16,2	7,2	2000	13	x 7	grp cam J	AXI 2217/16	103,68	10-18A; 22A-60 sek
890	5090	15,08	6/2Lipo	7,0	18	6,5	2000	13	x 7	grp cam J	AXI 2217/16	126,00	10-18A; 22A-60 sek
980	5280	15,65	2Lipo	7,5	19,5	6,0	2000	13	x 7	grp cam J	AXI 2217/16	146,25	10-18A; 22A-60 sek
1110	5550	16,45	7	8,2	21,6	5,4	2000	13	x 7	grp cam J	AXI 2217/16	177,12	10-18A; 22A-60 sek
840	9595	20,31	2Lipo	6,4	25,45	4,6	2000	9	x 5	aer cam J	AXI 2217/9D	162,88	17-27A; 34A-60 sek
960	10230	21,65	6/2Lipo	7,0	28,6	4,1	2000	9	x 5	aer cam J	AXI 2217/9D	200,20	17-27A; 34A-60 sek
1050	10760	22,78	2Lipo	7,5	31,4	3,7	2000	9	x 5	aer cam J	AXI 2217/9D	235,50	17-27A; 34A-60 sek
610	9645	24,50	2Lipo	6,4	26	4,5	2000	8	x 6	grp cam J	AXI 2217/9D	166,40	17-27A; 34A-60 sek
710	10265	26,07	6/2Lipo	7,0	29,2	4,0	2000	8	x 6	grp cam J	AXI 2217/9D	204,40	17-27A; 34A-60 sek
780	10680	27,13	2Lipo	7,5	31,5	3,7	2000	8	x 6	grp cam J	AXI 2217/9D	236,25	17-27A; 34A-60 sek
920	9015	19,08	2Lipo	6,4	30,5	3,8	2000	9	x 5	grp cam J	AXI 2217/9D	195,20	17-27A; 34A-60 sek
1070	9550	20,21	6/2Lipo	7,0	34,7	3,4	2000	9	x 5	grp cam J	AXI 2217/9D	242,90	17-27A; 34A-60 sek
1190	10000	21,17	2Lipo	7,5	37,6	3,1	2000	9	x 5	grp cam J	AXI 2217/9D	282,00	17-27A; 34A-60 sek
670	5740	14,58	7	8,2	10,1	11,6	2000	12	x 6	aer carbon J	AXI 221720	82,82	8-14A; 18A-60 sek
800	6300	16,00	8	9,3	12	9,8	2000	12	x 6	aer carbon J	AXI 221720	111,60	8-14A; 18A-60 sek
840	6435	16,34	3Lipo	9,6	12,7	9,2	2000	12	x 6	aer carbon J	AXI 221720	121,92	8-14A; 18A-60 sek
900	6600	16,76	3Lipo	10,0	13,3	8,8	2000	12	x 6	aer carbon J	AXI 221720	133,00	8-14A; 18A-60 sek
970	6810	17,30	3Lipo	10,5	14,3	8,2	2000	12	x 6	aer carbon J	AXI 221720	150,15	8-14A; 18A-60 sek
1020	7020	17,83	3Lipo	11,0	15	7,8	2000	12	x 6	aer carbon J	AXI 221720	165,00	8-14A; 18A-60 sek
630	4040	11,97	2Lipo	6,4	11,55	10,1	2000	13,5	x 7	aer glas J	AXI 221720	73,92	8-14A; 18A-60 sek
730	4280	12,68	6/2Lipo	7,0	13,2	8,9	2000	13,5	x 7	aer glas J	AXI 221720	92,40	8-14A; 18A-60 sek
800	4480	13,28	2Lipo	7,5	14,3	8,2	2000	13,5	x 7	aer glas J	AXI 221720	107,25	8-14A; 18A-60 sek
870	4700	13,93	7	8,2	15,7	7,5	2000	13,5	x 7	aer glas J	AXI 221720	128,74	8-14A; 18A-60 sek
590	4870	12,37	6/2Lipo	7,0	9,7	12,1	2000	12	x 6	APC-E J	AXI 221720	67,90	8-14A; 18A-60 sek
650	5120	13,00	2Lipo	7,5	10,55	11,1	2000	12	x 6	APC-E J	AXI 221720	79,13	8-14A; 18A-60 sek
780	5420	13,77	7	8,2	12,2	9,6	2000	12	x 6	APC-E J	AXI 221720	100,04	8-14A; 18A-60 sek
900	5900	14,99	8	9,3	14,5	8,1	2000	12	x 6	APC-E J	AXI 221720	134,85	8-14A; 18A-60 sek
980	6220	15,80	3Lipo	10,0	15,4	7,6	2000	12	x 6	APC-E J	AXI 221720	154,00	8-14A; 18A-60 sek
1060	6400	16,26	3Lipo	10,5	16,7	7,0	2000	12	x 6	APC-E J	AXI 221720	175,35	8-14A; 18A-60 sek
1130	6470	16,43	3Lipo	11,0	17,6	6,6	2000	12	x 6	APC-E J	AXI 221720	193,60	8-14A; 18A-60 sek
760	5490	13,94	7	8,2	11,8	9,9	2000	12	x 6	grp cam J	AXI 221720	96,76	8-14A; 18A-60 sek
920	6000	15,24	8	9,3	13,8	8,5	2000	12	x 6	grp cam J	AXI 221720	128,34	8-14A; 18A-60 sek
960	6080	15,44	3Lipo	9,6	14,5	8,1	2000	12	x 6	grp cam J	AXI 221720	139,20	8-14A; 18A-60 sek
1020	6250	15,88	3Lipo	10,0	15,2	7,7	2000	12	x 6	grp cam J	AXI 221720	152,00	8-14A; 18A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom
1080	6425	16,32	3Lipo	10,5	16	7,3	2000	12	x 6	grp cam	J	AXI 221720	168,00	8-14A; 18A-60 sek
1140	6590	16,74	3Lipo	11,0	17	6,9	2000	12	x 6	grp cam	J	AXI 221720	187,00	8-14A; 18A-60 sek
600	4200	12,45	2Lipo	6,4	10,4	11,3	2000	13	x 7	grp cam	J	AXI 221720	66,56	8-14A; 18A-60 sek
690	4500	13,34	6/2Lipo	7,0	11,6	10,1	2000	13	x 7	grp cam	J	AXI 221720	81,20	8-14A; 18A-60 sek
760	4710	13,96	2Lipo	7,5	12,7	9,2	2000	13	x 7	grp cam	J	AXI 221720	95,25	8-14A; 18A-60 sek
870	4970	14,73	7	8,2	14,3	8,2	2000	13	x 7	grp cam	J	AXI 221720	117,26	8-14A; 18A-60 sek
1030	5090	15,08	8	9,3	15	7,8	2000	13	x 7	grp cam	J	AXI 221720	139,50	8-14A; 18A-60 sek
760	3650	14,68	2Lipo	6,4	13,8	8,5	2000	14	x 9,5	grp cam	J	AXI 221720	88,32	8-14A; 18A-60 sek
840	3895	15,66	6/2Lipo	7,0	15,5	7,5	2000	14	x 9,5	grp cam	J	AXI 221720	108,50	8-14A; 18A-60 sek
910	4010	16,13	2Lipo	7,5	16,7	7,0	2000	14	x 9,5	grp cam	J	AXI 221720	125,25	8-14A; 18A-60 sek
740	8520	18,03	6	6,8	20,6	4,7	4,7	9,5	x 5	aer glas		AXI 2808/16	140,90	10-20A; 25A-30 sek
820	8200	17,36	6	6,7	22,8	4,2	4,2	9	x 5	grp cam		AXI 2808/16	153,22	10-20A; 25A-30 sek
550	9060	17,26	6	7,0	16,1	6,0	6,0	8	x 4,5	grp grau		AXI 2808/16	111,90	10-20A; 25A-30 sek
710	10150	19,34	7	8,0	19,8	4,8	4,8	8	x 4,5	grp grau		AXI 2808/16	158,00	10-20A; 25A-30 sek
540	7350	15,56	6	7,0	12,5	7,7	7,7	9,5	x 5	aer glas		AXI 2808/20	86,88	10-18A; 25A-30 sek
690	8240	17,44	7	8,1	15,2	6,3	6,3	9,5	x 5	aer glas		AXI 2808/20	123,42	10-18A; 25A-30 sek
820	8930	18,90	8	9,1	17,8	5,4	5,4	9,5	x 5	aer glas		AXI 2808/20	162,34	10-18A; 25A-30 sek
400	7800	14,86	6	7,0	9,7	9,9	9,9	8	x 4,5	grp grau		AXI 2808/20	67,90	10-18A; 25A-30 sek
520	8780	16,73	7	8,1	12	8,0	8,0	8	x 4,5	grp grau		AXI 2808/20	97,44	10-18A; 25A-30 sek
650	9800	18,67	8	9,3	14,6	6,6	6,6	8	x 4,5	grp grau		AXI 2808/20	135,49	10-18A; 25A-30 sek
920	11400	21,72	10	11,4	19,5	4,9	4,9	8	x 4,5	grp grau		AXI 2808/20	222,30	10-18A; 25A-30 sek
600	7160	15,16	6	7,0	13,8	7,0	7,0	9	x 5	grp cam		AXI 2808/20	95,91	10-18A; 25A-30 sek
750	7910	16,74	7	8,1	16,6	5,8	5,8	9	x 5	grp cam		AXI 2808/20	134,79	10-18A; 25A-30 sek
930	8800	18,63	8	9,1	20	4,8	4,8	9	x 5	grp cam		AXI 2808/20	182,40	10-18A; 25A-30 sek
540	7100	18,03	6	7,0	14,4	6,7	6,7	9	x 6	rob weiß		AXI 2808/20	100,08	10-18A; 25A-30 sek
690	7900	20,07	7	8,1	17,3	5,5	5,5	9	x 6	rob weiß		AXI 2808/20	140,48	10-18A; 25A-30 sek
600	6680	16,97	6	7,0	16,4	5,9	5,9	10	x 6	grp cam		AXI 2808/20	113,98	10-18A; 25A-30 sek
810	7530	19,13	7	8,0	20,8	4,6	4,6	10	x 6	grp cam		AXI 2808/20	165,98	10-18A; 25A-30 sek
860	7100	11,42	7	8,1	16,7	6,6	/1950	10	x 3,8	APC slow		AXI 2808/24	135,60	6-13A; 22A-60 sek
990	7580	12,19	8	9,1	19,7	5,6	/1950	10	x 3,8	APC slow		AXI 2808/24	179,66	6-13A; 22A-60 sek
1070	7840	12,61	3Lipo	9,6	21,4	5,6	/2100	10	x 3,8	APC slow		AXI 2808/24	205,44	6-13A; 22A-60 sek
1300	8580	13,80	10	11,2	26,5	4,2	/1950	10	x 3,8	APC slow		AXI 2808/24	296,80	6-13A; 22A-60 sek
920	6500	10,46	7	8,0	19,4	5,7	/1950	11	x 3,8	APC slow		AXI 2808/24	154,81	6-13A; 22A-60 sek
1140	7100	11,42	8	9,1	23,7	4,7	/1950	11	x 3,8	APC slow		AXI 2808/24	216,14	6-13A; 22A-60 sek
730	7190	15,22	7	8,0	14,5	7,7	/1950	10	x 5	APC-E		AXI 2808/24	115,71	6-13A; 22A-60 sek
880	7930	16,79	8	9,1	17,5	6,3	/1950	10	x 5	APC-E		AXI 2808/24	159,60	6-13A; 22A-60 sek
960	8260	17,48	3Lipo	9,6	18,9	6,3	/2100	10	x 5	APC-E		AXI 2808/24	181,44	6-13A; 22A-60 sek
1140	9190	19,45	10	11,2	22,6	4,9	/1950	10	x 5	APC-E		AXI 2808/24	253,12	6-13A; 22A-60 sek
680	6720	19,91	7	8,0	17,5	6,3	/1950	10	x 7	APC-E		AXI 2808/24	139,65	6-13A; 22A-60 sek
840	7420	21,99	8	9,1	21	5,3	/1950	10	x 7	APC-E		AXI 2808/24	191,52	6-13A; 22A-60 sek
890	7640	22,64	3Lipo	9,6	22,7	5,3	/2100	10	x 7	APC-E		AXI 2808/24	217,92	6-13A; 22A-60 sek
840	6880	16,02	7	8,0	17	6,5	/1950	11	x 5,5	APC-E		AXI 2808/24	135,66	6-13A; 22A-60 sek
1040	7500	17,46	8	9,1	20,7	5,4	/1950	11	x 5,5	APC-E		AXI 2808/24	188,78	6-13A; 22A-60 sek
1100	7800	18,16	3Lipo	9,6	22,5	5,3	/2100	11	x 5,5	APC-E		AXI 2808/24	216,00	6-13A; 22A-60 sek
840	8060	17,06	8	9,1	17,4	6,4	/1950	9	x 5	grp cam		AXI 2808/24	158,69	6-13A; 22A-60 sek
1110	9200	19,47	10	11,2	23	4,8	/1950	9	x 5	grp cam		AXI 2808/24	257,60	6-13A; 22A-60 sek
560	6350	16,13	6	7,0	13,2	7,3	7,3	10	x 6	grp cam		AXI 2808/24	91,74	6-13A; 22A-60 sek
650	7040	17,88	7	8,1	16,3	5,9	5,9	10	x 6	grp cam		AXI 2808/24	132,36	6-13A; 22A-60 sek
820	7650	19,43	8	9,1	19,5	5,7	/1950	10	x 6	grp cam		AXI 2808/24	177,84	6-13A; 22A-60 sek
660	5790	14,71	6	7,0	16	6,0	6,0	11	x 6	grp cam		AXI 2808/24	111,20	6-13A; 22A-60 sek
780	6440	16,36	7	8,0	19,8	5,6	/1950	11	x 6	grp cam		AXI 2808/24	158,00	6-13A; 22A-60 sek
940	7000	17,78	8	9,0	23,5	4,7	/1950	11	x 6	grp cam		AXI 2808/24	210,56	6-13A; 22A-60 sek
790	5620	14,27	6	6,8	17,8	6,2	/1950	12	x 6	grp cam		AXI 2808/24	121,75	6-13A; 22A-60 sek
900	6170	15,67	7	7,6	21,2	5,2	/1950	12	x 6	grp cam		AXI 2808/24	160,27	6-13A; 22A-60 sek
820	7700	16,30	6	6,7	24,2	4,0		9	x 5	grp cam		AXI 2814/10	162,62	15-30A; 40A-30 sek
960	8190	17,34	7	7,6	27,2	3,5		9	x 5	grp cam		AXI 2814/10	205,63	15-30A; 40A-30 sek
1190	9030	19,11	8	8,3	32,8	2,9		9	x 5	grp cam		AXI 2814/10	272,90	15-30A; 40A-30 sek
730	7630	19,38	6	6,7	25	3,8		9	x 6	grp cam		AXI 2814/10	167,50	15-30A; 40A-30 sek
840	8180	20,78	7	7,6	27,8	3,5		9	x 6	grp cam		AXI 2814/10	210,17	15-30A; 40A-30 sek
1030	9000	22,86	8	8,3	32,8	2,9		9	x 6	grp cam		AXI 2814/10	272,90	15-30A; 40A-30 sek
800	7420	18,85	6	6,5	27,5	3,5		10	x 6	grp cam		AXI 2814/10	178,20	15-30A; 40A-30 sek
880	7880	20,02	7	7,3	31	3,1		10	x 6	grp cam		AXI 2814/10	225,68	15-30A; 40A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1090	8640	21,95	8	8,3	37	2,6		10 x 6		grp cam	AXI 2814/10	307,84	15-30A; 40A-30 sek
940	6960	17,68	6	6,2	34	2,8		11 x 6		grp cam	AXI 2814/10	212,16	15-30A; 40A-30 sek
1150	7360	18,69	7	7,3	38	2,5		11 x 6		grp cam	AXI 2814/10	276,64	15-30A; 40A-30 sek
830	7640	16,17	7	8,0	20	4,8		9 x 5		grp cam	AXI 2814/12	159,60	15-25A; 35A-30 sek
1040	8440	17,86	8	9,0	24,5	3,9		9 x 5		grp cam	AXI 2814/12	219,52	15-25A; 35A-30 sek
1340	9520	20,15	10	10,4	30,3	3,2		9 x 5		grp cam	AXI 2814/12	315,12	15-25A; 35A-30 sek
730	7640	19,41	7	8,0	20,8	4,6		9 x 6		grp cam	AXI 2814/12	165,98	15-25A; 35A-30 sek
920	8490	21,56	8	9,0	25	3,8		9 x 6		grp cam	AXI 2814/12	224,00	15-25A; 35A-30 sek
1170	9480	24,08	10	10,8	30,6	3,1		9 x 6		grp cam	AXI 2814/12	330,48	15-25A; 35A-30 sek
800	7420	18,85	7	7,8	23	4,2		10 x 6		grp cam	AXI 2814/12	180,32	15-25A; 35A-30 sek
870	7720	19,61	8	9,0	25	3,8		10 x 6		grp cam	AXI 2814/12	224,00	15-25A; 35A-30 sek
1310	9150	23,24	10	10,4	34,3	2,8		10 x 6		grp cam	AXI 2814/12	356,72	15-25A; 35A-30 sek
900	6620	16,81	7	7,8	25,7	3,7		11 x 6		grp cam	AXI 2814/12	201,49	15-25A; 35A-30 sek
1100	7290	18,52	8	8,3	30,7	3,1		11 x 6		grp cam	AXI 2814/12	255,42	15-25A; 35A-30 sek
880	8930	22,68	6	6,7	25	7,7	/3300	10 x 6		aer cam	AXI 2820/08	167,50	25-45A; 70A-15 sek
960	9220	23,42	2Lipo	7,0	26,5	7,2	/3300	10 x 6		aer cam	AXI 2820/08	185,50	25-45A; 70A-15 sek
1120	9650	24,51	7	7,3	28	6,9	/3300	10 x 6		aer cam	AXI 2820/08	204,40	25-45A; 70A-15 sek
1200	10600	26,92	7	7,8	31,7	6,1	/3300	10 x 6		aer cam	AXI 2820/08	247,26	25-45A; 70A-15 sek
1280	11500	29,21	8	8,3	34,2	5,6	/3300	10 x 6		aer cam	AXI 2820/08	283,86	25-45A; 70A-15 sek
2000	12800	32,51	3Lipo	10,5	48,4	4,0	/3300	10 x 6		aer cam	AXI 2820/08	508,20	25-45A; 70A-15 sek
2440	14400	36,58	12	12,5	62	3,1	/3300	10 x 6		aer cam	AXI 2820/08	775,00	25-45A; 70A-15 sek
800	7680	26,01	6	6,2	32,5	5,9	/3300	10 x 8		aer cam	AXI 2820/08	201,50	25-45A; 70A-15 sek
890	8470	28,69	2Lipo	7,0	39,6	4,8	/3300	10 x 8		aer cam	AXI 2820/08	277,20	25-45A; 70A-15 sek
960	8800	29,80	7	7,3	42,4	4,5	/3300	10 x 8		aer cam	AXI 2820/08	309,52	25-45A; 70A-15 sek
1250	9600	32,51	8	8,3	52	3,7	/3300	10 x 8		aer cam	AXI 2820/08	431,60	25-45A; 70A-15 sek
1360	10400	35,22	9	9,4	58,6	3,3	/3300	10 x 8		aer cam	AXI 2820/08	547,91	25-45A; 70A-15 sek
1190	7800	19,81	6	6,2	32,2	6,0	/3300	11 x 6		aer cam	AXI 2820/08	199,64	25-45A; 70A-15 sek
1280	8460	21,49	2Lipo	7,0	39,8	4,8	/3300	11 x 6		aer cam	AXI 2820/08	278,60	25-45A; 70A-15 sek
1350	8810	22,38	7	7,3	42,2	4,5	/3300	11 x 6		aer cam	AXI 2820/08	308,06	25-45A; 70A-15 sek
1720	9640	24,49	8	8,3	50,2	3,8	/3300	11 x 6		aer cam	AXI 2820/08	416,66	25-45A; 70A-15 sek
2100	10430	26,49	9	9,4	58,8	3,3	/3300	11 x 6		aer cam	AXI 2820/08	549,78	25-45A; 70A-15 sek
950	7580	25,67	6	6,2	37,6	5,1	/3300	11 x 8		aer cam	AXI 2820/08	233,12	25-45A; 70A-15 sek
1270	8120	27,50	2Lipo	7,0	44,2	4,3	/3300	11 x 8		aer cam	AXI 2820/08	309,40	25-45A; 70A-15 sek
1330	8260	27,97	7	7,3	46,8	4,1	/3300	11 x 8		aer cam	AXI 2820/08	341,64	25-45A; 70A-15 sek
1620	9210	31,19	8	8,3	56,7	3,4	/3300	11 x 8		aer cam	AXI 2820/08	470,61	25-45A; 70A-15 sek
1280	7350	20,22	6	6,2	38,8	4,9	/3300	12 x 6,5		aer cam	AXI 2820/08	240,56	25-45A; 70A-15 sek
1600	8100	22,29	2Lipo	7,0	44,9	4,3	/3300	12 x 6,5		aer cam	AXI 2820/08	314,30	25-45A; 70A-15 sek
1650	8410	23,14	7	7,3	48	4,0	/3300	12 x 6,5		aer cam	AXI 2820/08	350,40	25-45A; 70A-15 sek
2020	9200	25,32	8	8,3	56,2	3,4	/3300	12 x 6,5		aer cam	AXI 2820/08	466,46	25-45A; 70A-15 sek
2420	9970	27,43	9	9,4	65	3,0	/3300	12 x 6,5		aer cam	AXI 2820/08	607,75	25-45A; 70A-15 sek
1400	7180	24,32	6	6,2	44,8	4,3	/3300	12 x 8		aer cam	AXI 2820/08	277,76	25-45A; 70A-15 sek
1620	7800	26,42	2Lipo	7,0	53,3	3,6	/3300	12 x 8		aer cam	AXI 2820/08	373,10	25-45A; 70A-15 sek
1780	7990	27,06	7	7,3	57	3,4	/3300	12 x 8		aer cam	AXI 2820/08	416,10	25-45A; 70A-15 sek
1380	6640	28,11	6	6,2	52,6	3,7	/3300	12 x 10		aer cam	AXI 2820/08	326,12	25-45A; 70A-15 sek
1630	7300	30,90	2Lipo	7,0	61,8	3,1	/3300	12 x 10		aer cam	AXI 2820/08	432,60	25-45A; 70A-15 sek
1570	7080	19,48	6	6,2	44,6	4,3	/3300	13 x 6,5		aer cam	AXI 2820/08	276,52	25-45A; 70A-15 sek
1860	7630	21,00	2Lipo	7,0	53,4	3,6	/3300	13 x 6,5		aer cam	AXI 2820/08	373,80	25-45A; 70A-15 sek
2000	7970	21,93	7	7,3	56,5	3,4	/3300	13 x 6,5		aer cam	AXI 2820/08	412,45	25-45A; 70A-15 sek
1560	6800	23,03	6	6,2	51,1	3,8	/3300	13 x 8		aer cam	AXI 2820/08	316,82	25-45A; 70A-15 sek
1800	7430	25,16	2Lipo	7,0	59	3,3	/3300	13 x 8		aer cam	AXI 2820/08	413,00	25-45A; 70A-15 sek
1980	7710	26,11	7	7,3	63,8	3,0	/3300	13 x 8		aer cam	AXI 2820/08	465,74	25-45A; 70A-15 sek
1140	7500	22,23	7	7,8	25,2	7,6	/3300	12 x 7		aer carbon	AXI 2820/10	197,57	20-30A; 42A-60 sek
1260	7830	23,20	8	8,3	27,4	7,0	/3300	12 x 7		aer carbon	AXI 2820/10	227,97	20-30A; 42A-60 sek
1610	8730	25,87	3Lipo	9,6	34	5,6	/3300	12 x 7		aer carbon	AXI 2820/10	326,40	20-30A; 42A-60 sek
1830	9250	27,41	10	10,4	38	5,1	/3300	12 x 7		aer carbon	AXI 2820/10	395,20	20-30A; 42A-60 sek
1440	6500	20,64	7	7,8	40	4,8	/3300	12,5 x 7,5		aer carbon	AXI 2820/10	313,60	20-30A; 42A-60 sek
1050	7540	19,15	7	7,8	24,3	7,9	/3300	10,5 x 6		aer glas	AXI 2820/10	190,51	20-30A; 42A-60 sek
1130	7880	20,02	8	8,3	26,8	7,2	/3300	10,5 x 6		aer glas	AXI 2820/10	222,98	20-30A; 42A-60 sek
1370	8790	22,33	3Lipo	9,6	32,6	5,9	/3300	10,5 x 6		aer glas	AXI 2820/10	312,96	20-30A; 42A-60 sek
1580	9340	23,72	10	10,4	36,8	5,2	/3300	10,5 x 6		aer glas	AXI 2820/10	382,72	20-30A; 42A-60 sek
1100	7350	20,22	7	7,8	27,3	7,0	/3300	11 x 6,5		aer glas	AXI 2820/10	214,03	20-30A; 42A-60 sek
1210	7680	21,13	8	8,3	29,3	6,6	/3300	11 x 6,5		aer glas	AXI 2820/10	243,78	20-30A; 42A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1540	8520	23,44	3Lipo	9,6	36,5	5,3	/3300	11	x 6,5	aer glas	AXI 2820/10	350,40	20-30A; 42A-60 sek
1200	7410	21,96	7	7,8	27	7,1	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/10	211,68	20-30A; 42A-60 sek
1320	7730	22,91	8	8,3	29,4	6,5	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/10	244,61	20-30A; 42A-60 sek
1660	8600	25,48	3Lipo	9,6	36	5,3	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/10	345,60	20-30A; 42A-60 sek
1050	7700	17,93	7	7,8	22,6	8,5	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/10	177,18	20-30A; 42A-60 sek
1160	8040	18,72	8	8,3	25,7	7,5	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/10	213,82	20-30A; 42A-60 sek
1520	8970	20,89	3Lipo	9,6	32,2	6,0	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/10	309,12	20-30A; 42A-60 sek
1610	9140	21,28	3Lipo	10,0	33,7	5,7	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/10	337,00	20-30A; 42A-60 sek
1700	9420	21,93	10	10,4	36	5,3	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/10	374,40	20-30A; 42A-60 sek
1140	7350	21,78	7	7,8	27,9	6,9	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/10	218,74	20-30A; 42A-60 sek
1250	7630	22,61	8	8,3	30,6	6,3	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/10	254,59	20-30A; 42A-60 sek
1560	8450	25,04	3Lipo	9,6	38	5,1	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/10	364,80	20-30A; 42A-60 sek
1140	7520	19,10	7	7,8	26	7,4	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/10	203,84	20-30A; 42A-60 sek
1210	7860	19,96	8	8,3	28,3	6,8	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/10	235,46	20-30A; 42A-60 sek
1600	8780	22,30	3Lipo	9,6	34,5	5,6	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/10	331,20	20-30A; 42A-60 sek
1810	9260	23,52	10	10,4	39	4,9	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/10	405,60	20-30A; 42A-60 sek
1270	7340	18,64	7	7,8	27,3	7,0	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/10	214,03	20-30A; 42A-60 sek
1420	7700	19,56	8	8,3	30,7	6,3	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/10	255,42	20-30A; 42A-60 sek
1850	8500	21,59	3Lipo	9,6	37,8	5,1	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/10	362,88	20-30A; 42A-60 sek
1400	6320	18,73	7	7,3	33	5,8	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/10	240,24	20-30A; 42A-60 sek
1540	6510	19,29	7	7,6	35,4	5,4	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/10	267,62	20-30A; 42A-60 sek
1250	6000	20,32	7	7,3	33,2	2,9		12	x 8	aer cam	AXI 2820/10 *	241,70	15-35A; 40A-60 sek
1320	5780	18,35	7	7,3	35	2,7		12,5	x 7,5	aer cam	AXI 2820/10 *	254,80	15-35A; 40A-60 sek
780	6620	19,62	7	7,8	22,7	4,2		12	x 7	aer carbon	AXI 2820/10 *	177,97	15-35A; 40A-60 sek
1350	7330	21,72	8	8,3	27,3	3,5		12	x 7	aer carbon	AXI 2820/10 *	227,14	15-35A; 40A-60 sek
750	8200	17,36	8	9,3	16,2	5,9		9,5	x 5	aer glas	AXI 2820/10 *	150,34	15-35A; 40A-60 sek
1100	9820	20,79	10	11,2	22,2	4,3		9,5	x 5	aer glas	AXI 2820/10 *	248,64	15-35A; 40A-60 sek
1450	11200	23,71	12	13,0	28	3,4		9,5	x 5	aer glas	AXI 2820/10 *	362,88	15-35A; 40A-60 sek
950	6670	16,94	7	7,8	21,5	4,5		10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/10 *	168,56	15-35A; 40A-60 sek
1200	7420	18,85	8	8,3	26	3,7		10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/10 *	216,32	15-35A; 40A-60 sek
1490	8600	21,84	10	10,4	35,3	2,7		10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/10 *	367,12	15-35A; 40A-60 sek
1050	6520	17,94	7	7,8	24	4,0		11	x 6,5	aer glas	AXI 2820/10 *	188,16	15-35A; 40A-60 sek
1300	7220	19,87	8	8,3	29	3,3		11	x 6,5	aer glas	AXI 2820/10 *	241,28	15-35A; 40A-60 sek
1140	6550	19,41	7	7,8	24	4,0		12	x 7	aer glas	AXI 2820/10 *	188,16	15-35A; 40A-60 sek
1390	7240	21,45	8	8,3	28,8	3,3		12	x 7	aer glas	AXI 2820/10 *	239,62	15-35A; 40A-60 sek
680	7220	15,28	7	8,1	14,5	6,6		9	x 5	grp cam	AXI 2820/10 *	117,74	15-35A; 40A-60 sek
840	8000	16,93	8	9,1	17,5	5,5		9	x 5	grp cam	AXI 2820/10 *	159,60	15-35A; 40A-60 sek
1410	10550	22,33	10	11,2	23,9	4,0		9	x 5	grp cam	AXI 2820/10 *	267,68	15-35A; 40A-60 sek
820	6950	17,65	7	8,0	18	5,3		10	x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	143,64	15-35A; 40A-60 sek
1040	7720	19,61	8	9,0	21,7	4,4		10	x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	194,43	15-35A; 40A-60 sek
1250	9000	22,86	10	10,8	29	3,3		10	x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	313,20	15-35A; 40A-60 sek
1030	6620	16,81	7	7,8	22,3	4,3		11	x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	174,83	15-35A; 40A-60 sek
1300	7320	18,59	8	8,3	26,9	3,6		11	x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	223,81	15-35A; 40A-60 sek
1760	8540	21,69	10	10,4	35,6	2,7		11	x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	370,24	15-35A; 40A-60 sek
1200	6480	16,46	7	7,8	24	4,0		12	x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	188,16	15-35A; 40A-60 sek
1490	7140	18,14	8	8,3	28,7	3,3		12	x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	238,78	15-35A; 40A-60 sek
1480	6150	18,22	7	7,6	30,6	3,1		13	x 7	grp cam	AXI 2820/10 *	231,34	15-35A; 40A-60 sek
1000	5800	19,64	7	7,8	22	8,7	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2820/12	172,48	15-25A; 37A-60 sek
1250	6400	21,67	8	9,0	26,8	7,2	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2820/12	240,13	15-25A; 37A-60 sek
1400	6740	22,83	3Lipo	9,6	29	6,6	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2820/12	278,40	15-25A; 37A-60 sek
1560	7100	24,05	10	10,4	33,4	5,7	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2820/12	347,36	15-25A; 37A-60 sek
900	6450	19,11	7	8,1	16	12,0	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/12	129,92	15-25A; 37A-60 sek
1100	7080	20,98	8	9,1	19,4	9,9	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/12	176,93	15-25A; 37A-60 sek
1210	7380	21,87	3Lipo	9,6	20,8	9,2	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/12	199,68	15-25A; 37A-60 sek
1530	8300	24,60	10	11,2	26	7,4	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/12	291,20	15-25A; 37A-60 sek
1830	9000	26,67	12	12,5	30	6,4	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/12	375,00	15-25A; 37A-60 sek
1110	8462	25,08	3Lipo	10,4	22,95	8,4	/3300	10	x 7	APC-E	AXI 2820/12***	238,68	15-25A; 37A-60 sek
1230	8955	26,54	10	11,2	25,3	7,6	/3300	10	x 7	APC-E	AXI 2820/12***	283,36	15-25A; 37A-60 sek
1480	9710	28,77	12	12,5	30	6,4	/3300	10	x 7	APC-E	AXI 2820/12***	375,00	15-25A; 37A-60 sek
1760	10460	31,00	4Lipo	14,0	36	5,3	/3300	10	x 7	APC-E	AXI 2820/12***	504,00	15-25A; 37A-60 sek
1190	8700	25,78	3Lipo	10,4	24,3	7,9	/3300	10	x 7	APC-E	AXI 2820/12	252,72	15-25A; 37A-60 sek
1310	9180	27,20	10	11,2	27,5	7,0	/3300	10	x 7	APC-E	AXI 2820/12	308,00	15-25A; 37A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1600	9960	29,51	12	12,5	32	6,0	/3300	10	x 7	APC-E	AXI 2820/12	400,00	15-25A; 37A-60 sek
1920	10750	31,86	4Lipo	14,0	38,6	5,0	/3300	10	x 7	APC-E	AXI 2820/12	540,40	15-25A; 37A-60 sek
960	7330	17,07	8	9,1	16	12,0	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/12	145,92	15-25A; 37A-60 sek
1030	7640	17,79	3Lipo	9,6	17,4	11,0	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/12	167,04	15-25A; 37A-60 sek
1100	7880	18,35	3Lipo	10,0	18,8	10,2	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/12	188,00	15-25A; 37A-60 sek
1360	8600	20,02	10	11,2	22,5	8,5	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/12	252,00	15-25A; 37A-60 sek
1650	9380	21,84	12	12,5	27	7,1	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/12	337,50	15-25A; 37A-60 sek
1780	9700	22,58	4Lipo	13,2	29,4	6,5	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/12	388,08	15-25A; 37A-60 sek
1060	7000	20,74	8	9,1	20,6	9,3	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/12	187,87	15-25A; 37A-60 sek
1150	7270	21,54	3Lipo	9,6	22	8,7	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/12	211,20	15-25A; 37A-60 sek
1240	7520	22,28	3Lipo	10,0	23,6	8,1	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/12	236,00	15-25A; 37A-60 sek
1460	8120	24,06	10	11,2	27,6	7,0	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/12	309,12	15-25A; 37A-60 sek
1740	8800	26,08	12	12,5	33,1	5,8	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/12	413,75	15-25A; 37A-60 sek
1180	6820	17,32	8	9,0	21,6	8,9	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2820/12	193,54	15-25A; 37A-60 sek
1340	7160	18,19	3Lipo	9,6	24	8,0	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2820/12	230,40	15-25A; 37A-60 sek
1440	7380	18,75	3Lipo	10,0	25,5	7,5	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2820/12	255,00	15-25A; 37A-60 sek
1530	7570	19,23	10	10,4	27,2	7,1	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2820/12	282,88	15-25A; 37A-60 sek
1750	7980	20,27	10	11,2	30,3	6,3	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2820/12	339,36	15-25A; 37A-60 sek
1440	6400	17,61	8	9,0	27	7,1	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2820/12	241,92	15-25A; 37A-60 sek
1600	6720	18,49	3Lipo	9,6	30	6,4	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2820/12	288,00	15-25A; 37A-60 sek
1750	6960	19,15	3Lipo	10,0	32	6,0	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2820/12	320,00	15-25A; 37A-60 sek
1020	7150	18,16	8	9,1	18,2	10,5	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/12	165,98	15-25A; 37A-60 sek
1100	7480	19,00	3Lipo	9,6	19,8	9,7	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/12	190,08	15-25A; 37A-60 sek
1430	8400	21,34	10	11,2	24,8	7,7	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/12	277,76	15-25A; 37A-60 sek
1750	9100	23,11	12	12,5	29,3	6,6	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/12	366,25	15-25A; 37A-60 sek
1160	7000	17,78	8	9,1	20,4	9,4	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12	186,05	15-25A; 37A-60 sek
1320	7140	18,14	8	9,1	23,4	8,2	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12***	212,94	15-25A; 37A-60 sek
1350	7290	18,52	3Lipo	9,6	21,8	8,8	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12	209,28	15-25A; 37A-60 sek
1480	7455	18,94	3Lipo	9,6	25,65	7,5	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12***	246,24	15-25A; 37A-60 sek
1710	8220	20,88	10	11,2	27,4	7,0	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12	306,88	15-25A; 37A-60 sek
1870	8350	21,21	10	11,2	31,88	6,0	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12***	357,06	15-25A; 37A-60 sek
2040	8860	22,50	12	12,5	32	6,0	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12	400,00	15-25A; 37A-60 sek
2210	9000	22,86	12	12,5	37,1	5,2	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12***	463,75	15-25A; 37A-60 sek
1170	5800	17,19	7	7,8	21,8	8,8	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12	170,91	15-25A; 37A-60 sek
1420	6410	18,99	8	9,0	26,4	7,3	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12	236,54	15-25A; 37A-60 sek
1560	6630	19,65	8	9,0	29,1	6,6	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12***	261,90	15-25A; 37A-60 sek
1620	6740	19,97	3Lipo	9,6	29,2	6,6	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12	280,32	15-25A; 37A-60 sek
1830	7140	21,16	10	10,4	32,6	5,9	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12	339,04	15-25A; 37A-60 sek
1920	7326	21,71	10	10,4	35,5	5,4	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12***	369,20	15-25A; 37A-60 sek
2110	7670	22,73	10	11,0	38,9	4,9	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12***	427,90	15-25A; 37A-60 sek
970	5330	18,05	7	7,8	21,6	4,4		12	x 8	aer cam	AXI 2820/12 *	169,34	15-35A; 36A-60 sek
1200	5900	19,98	8	8,3	26,6	3,6		12	x 8	aer cam	AXI 2820/12 *	221,31	15-35A; 36A-60 sek
1060	5160	16,38	7	9,0	23,5	4,1		12,5	x 7,5	aer cam	AXI 2820/12 *	210,56	15-35A; 36A-60 sek
1320	5800	18,42	8	8,3	29,2	3,3		12,5	x 7,5	aer cam	AXI 2820/12 *	242,94	15-35A; 36A-60 sek
1000	6470	19,17	8	9,1	17,9	5,4		12	x 7	aer carbon	AXI 2820/12 *	163,25	15-35A; 36A-60 sek
1500	7700	22,82	10	11,2	24,8	3,9		12	x 7	aer carbon	AXI 2820/12 *	277,76	15-35A; 36A-60 sek
1820	8450	25,04	12	13,0	29,4	3,3		12	x 7	aer carbon	AXI 2820/12 *	381,02	15-35A; 36A-60 sek
900	6500	16,51	8	9,1	17,3	5,5		10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/12 *	157,78	15-35A; 36A-60 sek
1300	7700	19,56	10	11,2	23,8	4,0		10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/12 *	266,56	15-35A; 36A-60 sek
1620	8640	21,95	12	13,0	29,2	3,3		10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/12 *	378,43	15-35A; 36A-60 sek
1000	6380	17,56	8	9,1	19,1	5,0		11,5	x 6,5	aer glas	AXI 2820/12 *	174,19	15-35A; 36A-60 sek
1430	7510	20,67	10	10,8	26	3,7		11,5	x 6,5	aer glas	AXI 2820/12 *	280,80	15-35A; 36A-60 sek
1640	8100	22,29	12	13,0	30	3,2		11,5	x 6,5	aer glas	AXI 2820/12 *	388,80	15-35A; 36A-60 sek
1080	6380	18,91	8	9,1	18,9	5,1		12	x 7	aer glas	AXI 2820/12 *	172,37	15-35A; 36A-60 sek
1530	7520	22,28	10	10,8	25,9	3,7		12	x 7	aer glas	AXI 2820/12 *	279,72	15-35A; 36A-60 sek
1140	6320	22,74	8	9,0	22	4,4		12	x 8,5	APC Klapp	AXI 2820/12 *	197,12	15-35A; 36A-60 sek
1540	7270	26,16	10	10,8	29	3,3		12	x 8,5	APC Klapp	AXI 2820/12 *	313,20	15-35A; 36A-60 sek
1910	8000	28,79	12	12,5	35,5	2,7		12	x 8,5	APC Klapp	AXI 2820/12 *	443,75	15-35A; 36A-60 sek
1040	5750	17,04	7	8,0	19	5,1		13	x 7	APC Klapp	AXI 2820/12 *	151,62	15-35A; 36A-60 sek
1240	6280	18,61	8	9,0	22,4	4,3		13	x 7	APC Klapp	AXI 2820/12 *	200,70	15-35A; 36A-60 sek
1760	7200	21,34	10	10,8	30	3,2		13	x 7	APC Klapp	AXI 2820/12 *	324,00	15-35A; 36A-60 sek
760	6750	17,15	8	9,3	14	6,9		10	x 6	grp cam	AXI 2820/12 *	129,92	15-35A; 36A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1150	8000	20,32	10	11,6	19,5	4,9		10 x 6		grp cam	AXI 2820/12 *	226,20	15-35A; 36A-60 sek
1550	9300	23,62	12	13,4	25,6	3,8		10 x 6		grp cam	AXI 2820/12 *	344,06	15-35A; 36A-60 sek
1000	6470	16,43	8	9,1	18	5,3		11 x 6		grp cam	AXI 2820/12 *	164,16	15-35A; 36A-60 sek
1450	7750	19,69	10	11,2	24,6	3,9		11 x 6		grp cam	AXI 2820/12 *	275,52	15-35A; 36A-60 sek
1700	8320	21,13	12	13,0	28,5	3,4		11 x 6		grp cam	AXI 2820/12 *	369,93	15-35A; 36A-60 sek
1130	6360	16,15	8	9,1	19,1	5,0		12 x 6		grp cam	AXI 2820/12 *	174,19	15-35A; 36A-60 sek
1650	7490	19,02	10	11,2	25,7	3,7		12 x 6		grp cam	AXI 2820/12 *	287,84	15-35A; 36A-60 sek
2000	8200	20,83	12	12,5	31	3,1		12 x 6		grp cam	AXI 2820/12 *	386,88	15-35A; 36A-60 sek
1150	5500	16,30	7	8,0	20	4,8		13 x 7		grp cam	AXI 2820/12 *	159,60	15-35A; 36A-60 sek
1450	6150	18,22	8	9,0	25,5	3,8		13 x 7		grp cam	AXI 2820/12 *	228,48	15-35A; 36A-60 sek
1850	7250	21,48	10	10,8	30,6	3,1		13 x 7		grp cam	AXI 2820/12 *	330,48	15-35A; 36A-60 sek
1000	6760	20,03	8	9,1	14,9	12,9	/3300	12 x 7		aer carbon	J AXI 2820/14	135,89	15-25A; 32A-60 sek
1150	7250	21,48	3Lipo	10,0	16,9	11,4	/3300	12 x 7		aer carbon	J AXI 2820/14	169,00	15-25A; 32A-60 sek
1250	7600	22,52	3Lipo	10,5	18,6	10,3	/3300	12 x 7		aer carbon	J AXI 2820/14	195,30	15-25A; 32A-60 sek
1400	8030	23,80	10	11,2	20,2	9,5	/3300	12 x 7		aer carbon	J AXI 2820/14	226,24	15-25A; 32A-60 sek
1790	8950	26,52	12	12,5	25,3	7,6	/3300	12 x 7		aer carbon	J AXI 2820/14	316,25	15-25A; 32A-60 sek
950	6920	16,11	8	8,0	13,7	14,0	/3300	11 x 5,5		APC-E	J AXI 2820/14	109,60	15-25A; 32A-60 sek
1010	7210	16,79	3Lipo	9,6	15	12,8	/3300	11 x 5,5		APC-E	J AXI 2820/14	144,00	15-25A; 32A-60 sek
1100	7460	17,37	3Lipo	10,0	16,3	11,8	/3300	11 x 5,5		APC-E	J AXI 2820/14	163,00	15-25A; 32A-60 sek
1200	7750	18,04	3Lipo	10,5	17,6	10,9	/3300	11 x 5,5		APC-E	J AXI 2820/14	184,80	15-25A; 32A-60 sek
1340	8200	19,09	10	10,8	19,5	9,8	/3300	11 x 5,5		APC-E	J AXI 2820/14	210,60	15-25A; 32A-60 sek
1630	8890	20,70	12	12,5	23,3	8,2	/3300	11 x 5,5		APC-E	J AXI 2820/14	291,25	15-25A; 32A-60 sek
1000	6700	19,85	8	8,0	16,8	11,4	/3300	11 x 7		APC-E	J AXI 2820/14	134,40	15-25A; 32A-60 sek
1100	7000	20,74	3Lipo	9,6	18,3	10,5	/3300	11 x 7		APC-E	J AXI 2820/14	175,68	15-25A; 32A-60 sek
1170	7200	21,34	3Lipo	10,0	19,5	9,8	/3300	11 x 7		APC-E	J AXI 2820/14	195,00	15-25A; 32A-60 sek
1280	7490	22,20	3Lipo	10,5	21,3	9,0	/3300	11 x 7		APC-E	J AXI 2820/14	223,65	15-25A; 32A-60 sek
1420	7850	23,26	10	10,8	23,4	8,2	/3300	11 x 7		APC-E	J AXI 2820/14	252,72	15-25A; 32A-60 sek
1660	8500	25,19	12	12,5	27,7	6,9	/3300	11 x 7		APC-E	J AXI 2820/14	346,25	15-25A; 32A-60 sek
1170	6530	16,59	8	8,0	18,4	10,4	/3300	12 x 6		APC-E	J AXI 2820/14	147,20	15-25A; 32A-60 sek
1320	6810	17,30	3Lipo	9,6	20,6	9,3	/3300	12 x 6		APC-E	J AXI 2820/14	197,76	15-25A; 32A-60 sek
1410	7040	17,88	3Lipo	10,0	21,8	8,8	/3300	12 x 6		APC-E	J AXI 2820/14	218,00	15-25A; 32A-60 sek
1500	7200	18,29	3Lipo	10,5	22,7	8,5	/3300	12 x 6		APC-E	J AXI 2820/14	238,35	15-25A; 32A-60 sek
1700	7620	19,35	10	11,2	26,3	7,3	/3300	12 x 6		APC-E	J AXI 2820/14	294,56	15-25A; 32A-60 sek
1180	6570	16,69	8	9,1	17,7	10,8	/3300	12 x 6		grp cam	J AXI 2820/14	161,42	15-25A; 32A-60 sek
1370	7100	18,03	3Lipo	10,0	20,1	9,6	/3300	12 x 6		grp cam	J AXI 2820/14	201,00	15-25A; 32A-60 sek
1530	7380	18,75	3Lipo	10,5	21	9,1	/3300	12 x 6		grp cam	J AXI 2820/14	220,50	15-25A; 32A-60 sek
1700	7750	19,69	10	11,2	24,2	7,9	/3300	12 x 6		grp cam	J AXI 2820/14	271,04	15-25A; 32A-60 sek
2000	8430	21,41	12	12,5	28,2	6,8	/3300	12 x 6		grp cam	J AXI 2820/14	352,50	15-25A; 32A-60 sek
1210	5650	16,74	7	8,0	19	10,1	/3300	13 x 7		grp cam	J AXI 2820/14	152,00	15-25A; 32A-60 sek
1420	6170	18,28	8	9,0	22,4	8,6	/3300	13 x 7		grp cam	J AXI 2820/14	201,60	15-25A; 32A-60 sek
1680	6650	19,71	3Lipo	10,0	25,9	7,4	/3300	13 x 7		grp cam	J AXI 2820/14	259,00	15-25A; 32A-60 sek
1780	6900	20,45	3Lipo	10,5	27,5	7,0	/3300	13 x 7		grp cam	J AXI 2820/14	288,75	15-25A; 32A-60 sek
1880	7090	21,01	10	10,8	29	6,6	/3300	13 x 7		grp cam	J AXI 2820/14	313,20	15-25A; 32A-60 sek
2380	7890	23,38	12	12,5	36,2	5,3	/3300	13 x 7		grp cam	J AXI 2820/14	452,50	15-25A; 32A-60 sek
1710	7000	23,71	10	10,4	29,3	6,6	/3300	12 x 8		aer cam	AXI 2826/10	304,72	20-30A; 42A-60 sek
2270	8050	27,26	12	12,5	39	4,9	/3300	12 x 8		aer cam	AXI 2826/10	487,50	20-30A; 42A-60 sek
1850	6850	21,75	10	10,4	32,7	5,9	/3300	12,5 x 7,5		aer cam	AXI 2826/10	340,08	20-30A; 42A-60 sek
1790	5350	18,12	8	8,3	30,6	6,3	/3300	14 x 8		aer cam	AXI 2826/10	254,59	20-30A; 42A-60 sek
2200	5880	19,91	3Lipo	9,6	37,6	5,1	/3300	14 x 8		aer cam	AXI 2826/10	360,96	20-30A; 42A-60 sek
2430	6050	20,49		10,0	40	4,8	/3300	14 x 8		aer cam	AXI 2826/10	400,00	20-30A; 42A-60 sek
2440	6200	21,00	10	10,4	42,2	4,5	/3300	14 x 8		aer cam	AXI 2826/10	438,88	20-30A; 42A-60 sek
1710	5100	19,43	8	8,3	35	5,5	/3300	14 x 9		aer cam	AXI 2826/10	291,20	20-30A; 42A-60 sek
1690	6000	17,78	8	9,0	28	6,9	/3300	13,5 x 7		aer glas	AXI 2826/10	250,88	20-30A; 42A-60 sek
1892	6280	18,61	3Lipo	9,6	30,5	6,3	/3300	13,5 x 7		aer glas	AXI 2826/10	292,80	20-30A; 42A-60 sek
2040	6500	19,26	3Lipo	10,0	32,8	5,9	/3300	13,5 x 7		aer glas	AXI 2826/10	328,00	20-30A; 42A-60 sek
2170	6700	19,85	10	10,4	34,7	5,5	/3300	13,5 x 7		aer glas	AXI 2826/10	360,88	20-30A; 42A-60 sek
1738	9000	20,96	12	12,5	24	8,0	/3300	11 x 5,5		APC-E	AXI 2826/10	300,00	20-30A; 42A-60 sek
1980	9600	22,35	4Lipo	13,6	27,5	7,0	/3300	11 x 5,5		APC-E	AXI 2826/10	374,00	20-30A; 42A-60 sek
2260	10100	23,52	14	14,6	30,6	6,3	/3300	11 x 5,5		APC-E	AXI 2826/10	446,76	20-30A; 42A-60 sek
2920	11300	26,31	16	17,0	40,5	4,7	/3300	11 x 5,5		APC-E	AXI 2826/10	688,50	20-30A; 42A-60 sek
1870	8650	25,63	12	12,5	29	6,6	/3300	11 x 7		APC-E	AXI 2826/10	362,50	20-30A; 42A-60 sek
2120	9200	27,26	4Lipo	13,6	33,5	5,7	/3300	11 x 7		APC-E	AXI 2826/10	455,60	20-30A; 42A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
2365	9600	28,45	14	14,6	37,6	5,1	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/10	548,96	↳ 20-30A; 42A-60 sek
1628	7400	18,80	10	10,4	24,1	8,0	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/10	250,64	20-30A; 42A-60 sek
2200	8400	21,34	12	12,5	32,5	5,9	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/10	406,25	20-30A; 42A-60 sek
2530	8900	22,61	4Lipo	13,6	37,5	5,1	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/10	510,00	20-30A; 42A-60 sek
1470	7050	11,94	3Lipo	9,6	19,4	9,9	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/10	186,24	20-30A; 42A-60 sek
1670	7500	12,70	10	10,4	21,8	8,8	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/10	226,72	20-30A; 42A-60 sek
2310	8630	14,61	12	12,5	30	6,4	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/10	375,00	20-30A; 42A-60 sek
2640	9150	15,49	4Lipo	13,6	33,6	5,7	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/10	456,96	20-30A; 42A-60 sek
2970	9600	16,26	14	14,6	37,3	5,1	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/10	544,58	↳ 20-30A; 42A-60 sek
1980	6920	19,04	10	10,4	30,7	6,3	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/10	319,28	20-30A; 42A-60 sek
2700	7900	21,74	12	12,5	41,4	4,6	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/10	517,50	↳ 20-30A; 42A-60 sek
1820	8870	22,53	12	12,5	25,5	7,5	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2826/10	318,75	20-30A; 42A-60 sek
2380	10000	25,40	14	14,6	32,5	5,9	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2826/10	474,50	20-30A; 42A-60 sek
3000	11200	28,45	16	17,0	40	4,8	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2826/10	680,00	↳ 20-30A; 42A-60 sek
1782	8000	20,32	10	11,2	23,5	8,2	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/10	263,20	20-30A; 42A-60 sek
2140	8700	22,10	12	12,5	27,7	6,9	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/10	346,25	20-30A; 42A-60 sek
2800	9720	24,69	14	14,6	36	5,3	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/10	525,60	20-30A; 42A-60 sek
1580	6240	18,49	8	9,0	23,7	8,1	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/10	212,35	20-30A; 42A-60 sek
1770	6560	19,44	3Lipo	9,6	26,3	7,3	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/10	252,48	20-30A; 42A-60 sek
1910	6780	20,09	3Lipo	10,0	28	6,9	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/10	280,00	20-30A; 42A-60 sek
2020	7000	20,74	10	10,4	29,6	6,5	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/10	307,84	20-30A; 42A-60 sek
2680	8000	23,71	12	12,5	38,7	5,0	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/10	483,75	↳ 20-30A; 42A-60 sek
1870	5350	21,52	8	8,3	31	6,2	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/10	257,92	20-30A; 42A-60 sek
2320	5900	23,73	3Lipo	9,6	38	5,1	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/10	364,80	↳ 20-30A; 42A-60 sek
2330	6050	24,33		10,0	40	4,8	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/10	400,00	↳ 20-30A; 42A-60 sek
2550	6200	24,93	10	10,4	41,8	4,6	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/10	434,72	↳ 20-30A; 42A-60 sek
1420	6780	22,96	10	11,2	23,9	8,0	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2826/12	267,68	15-25A; 37A-60 sek
1700	7360	24,93	12	12,5	28,3	6,8	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2826/12	353,75	15-25A; 37A-60 sek
1900	7740	26,21	4Lipo	13,6	31,3	6,1	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2826/12	425,68	15-25A; 37A-60 sek
2100	7450	25,23	4Lipo	12,8	29,1	6,6	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2826/12	372,48	15-25A; 37A-60 sek
2120	8170	27,67	14	14,6	35	5,5	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2826/12	511,00	↳ 15-25A; 37A-60 sek
1540	6600	20,96	10	11,2	26	7,4	/3300	12,5	x 7,5	aer cam	AXI 2826/12	291,20	15-25A; 37A-60 sek
1830	7150	22,70	12	12,5	31	6,2	/3300	12,5	x 7,5	aer cam	AXI 2826/12	387,50	15-25A; 37A-60 sek
1910	7290	23,15	4Lipo	12,8	32,6	5,9	/3300	12,5	x 7,5	aer cam	AXI 2826/12	417,28	↳ 15-25A; 37A-60 sek
1530	5180	17,54	8	9,0	25,3	7,6	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/12	226,69	15-25A; 37A-60 sek
1740	5500	18,63	3Lipo	9,6	28,5	6,7	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/12	273,60	15-25A; 37A-60 sek
1810	5600	18,97	3Lipo	10,0	29,5	6,5	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/12	295,00	15-25A; 37A-60 sek
1930	5770	19,54	3Lipo	10,4	31,2	6,2	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/12	324,48	15-25A; 37A-60 sek
1840	5705	19,32	10	10,4	28,46	6,7	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/12**	295,98	15-25A; 37A-60 sek
2020	5932	20,09	10	11,0	31,21	6,2	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/12**	343,31	15-25A; 37A-60 sek
1790	5426	20,67	10	10,4	33,14	5,8	/3300	14	x 9	aer cam	AXI 2826/12**	344,66	↳ 15-25A; 37A-60 sek
1910	5604	21,35	10	11,0	35,8	5,4	/3300	14	x 9	aer cam	AXI 2826/12**	393,80	↳ 15-25A; 37A-60 sek
2000	5571	18,87	3Lipo	9,5	35	5,5	/3300	15	x 8	aer cam	AXI 2826/12	332,50	↳ 15-25A; 37A-60 sek
2200	5641	19,10	3Lipo	10,0	38,1	5,0	/3300	15	x 8	aer cam	AXI 2826/12	381,00	↳ 15-25A; 37A-60 sek
2400	5847	19,80	3Lipo	10,5	41	4,7	/3300	15	x 8	aer cam	AXI 2826/12	430,50	↳ 15-25A; 37A-60 sek
1960	5619	19,03	10	10,4	30	6,4	/3300	15	x 8	aer cam	AXI 2826/12**	312,00	15-25A; 37A-60 sek
2120	5816	19,70	10	11,0	32,48	5,9	/3300	15	x 8	aer cam	AXI 2826/12**	357,28	↳ 15-25A; 37A-60 sek
1370	4343	18,39	8	8,3	27,65	6,9	/3300	15	x 10	aer cam	AXI 2826/12	229,50	15-25A; 37A-60 sek
1940	5163	21,86	10	10,4	38,24	5,0	/3300	15	x 10	aer cam	AXI 2826/12**	397,70	↳ 15-25A; 37A-60 sek
1540	6000	17,78	3Lipo	10,0	24	8,0	/3300	13,5	x 7	aer glas	AXI 2826/12	240,00	15-25A; 37A-60 sek
1630	6120	18,14	3Lipo	10,4	25	7,7	/3300	13,5	x 7	aer glas	AXI 2826/12	260,00	15-25A; 37A-60 sek
2150	7000	20,74	12	12,5	33,2	5,8	/3300	13,5	x 7	aer glas	AXI 2826/12	415,00	↳ 15-25A; 37A-60 sek
1420	8100	18,86	12	12,5	16,8	11,4	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/12	210,00	15-25A; 37A-60 sek
1670	9200	21,42	14	14,6	22	8,7	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/12	321,20	15-25A; 37A-60 sek
1940	9840	22,91	5Lipo	16,0	25,8	7,4	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/12	412,80	15-25A; 37A-60 sek
2150	10270	23,91	16	17,0	28,3	6,8	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/12	481,10	15-25A; 37A-60 sek
2550	11000	25,61	18	18,7	34	5,6	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/12	635,80	↳ 15-25A; 37A-60 sek
1380	7870	23,32	12	12,5	20,9	9,2	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/12	261,25	15-25A; 37A-60 sek
1580	8350	24,74	4Lipo	13,6	23,9	8,0	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/12	325,04	15-25A; 37A-60 sek
1770	8000	23,71	4Lipo	12,8	21,8	8,8	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/12	279,04	15-25A; 37A-60 sek
1790	8860	26,26	14	14,6	27	7,1	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/12	394,20	15-25A; 37A-60 sek
2040	9420	27,91	5Lipo	16,0	31	6,2	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/12	496,00	15-25A; 37A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt		Nennstrom
2230	9850	29,19	16	17,0	34	5,6	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/12	578,00	▷	15-25A; 37A-60 sek
1640	7720	19,61	12	12,5	23	8,3	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/12	287,50		15-25A; 37A-60 sek
1700	7840	19,91	4Lipo	12,8	24	8,0	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/12	307,20		15-25A; 37A-60 sek
1900	8180	20,78	4Lipo	13,6	26,5	7,2	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/12	360,40		15-25A; 37A-60 sek
2130	8620	21,89	14	14,6	29,7	6,5	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/12	433,62		15-25A; 37A-60 sek
2440	9200	23,37	5Lipo	16,0	34,5	5,6	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/12	552,00	▷	15-25A; 37A-60 sek
1440	7980	13,51	4Lipo	12,8	21,8	8,8	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/12	279,04		15-25A; 37A-60 sek
1700	7840	13,28	12	12,5	21	9,1	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/12	262,50		15-25A; 37A-60 sek
1970	8400	14,22	4Lipo	13,6	24	8,0	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/12	326,40		15-25A; 37A-60 sek
2160	8850	14,99	14	14,6	26,5	7,2	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/12	386,90		15-25A; 37A-60 sek
2540	9450	16,00	5Lipo	16,0	31,1	6,2	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/12	497,60		15-25A; 37A-60 sek
2830	9840	16,66	16	17,0	34,4	5,6	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/12	584,80	▷	15-25A; 37A-60 sek
1260	6150	16,92	3Lipo	10,0	21	9,1	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/12	210,00		15-25A; 37A-60 sek
1320	5970	16,43	3Lipo	9,6	19,6	9,8	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/12	188,16		15-25A; 37A-60 sek
1490	6300	17,34	3Lipo	10,4	22,3	8,6	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/12	231,92		15-25A; 37A-60 sek
2050	7230	19,89	12	12,5	30	6,4	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/12	375,00		15-25A; 37A-60 sek
2080	7330	20,17	4Lipo	12,8	31	6,2	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/12	396,80		15-25A; 37A-60 sek
2320	7650	21,05	4Lipo	13,6	34	5,6	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/12	462,40		15-25A; 37A-60 sek
1550	5700	16,89	3Lipo	9,6	24,2	7,9	/3300	14	x 7	APC-E	AXI 2826/12	232,32		15-25A; 37A-60 sek
1660	5900	17,48	3Lipo	10,0	25,8	7,4	/3300	14	x 7	APC-E	AXI 2826/12	258,00		15-25A; 37A-60 sek
1760	6020	17,84	10	10,4	27,2	7,1	/3300	14	x 7	APC-E	AXI 2826/12	282,88		15-25A; 37A-60 sek
2350	6850	20,30	12	12,5	36	5,3	/3300	14	x 7	APC-E	AXI 2826/12	450,00	▷	15-25A; 37A-60 sek
1860	5230	17,71	3Lipo	9,6	31	6,2	/3300	15	x 8	APC-E	AXI 2826/12	297,60		15-25A; 37A-60 sek
2000	5400	18,29	3Lipo	10,0	34	5,6	/3300	15	x 8	APC-E	AXI 2826/12	340,00	▷	15-25A; 37A-60 sek
2070	5500	18,63	10	10,4	35,3	5,4	/3300	15	x 8	APC-E	AXI 2826/12	367,12	▷	15-25A; 37A-60 sek
1320	7220	18,34	10	11,2	17,4	11,0	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/12	194,88		15-25A; 37A-60 sek
1660	8040	20,42	4Lipo	12,8	21	9,1	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/12	268,80		15-25A; 37A-60 sek
1820	8400	21,34	12	13,5	23	8,3	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/12	310,50		15-25A; 37A-60 sek
2100	8920	22,66	14	14,6	26	7,4	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/12	379,60		15-25A; 37A-60 sek
2430	9500	24,13	5Lipo	16,0	29,7	6,5	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/12	475,20		15-25A; 37A-60 sek
2640	9950	25,27	16	17,0	32,5	5,9	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/12	552,50	▷	15-25A; 37A-60 sek
1690	6760	20,03	10	11,2	23,8	8,1	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/12	266,56		15-25A; 37A-60 sek
1750	7480	22,17	4Lipo	12,8	29,1	6,6	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/12	372,48		15-25A; 37A-60 sek
2020	7330	21,72	12	12,5	28,2	6,8	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/12	352,50		15-25A; 37A-60 sek
2290	7770	23,03	4Lipo	13,6	31,8	6,0	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/12	432,48		15-25A; 37A-60 sek
2560	8220	24,36	14	14,6	35,3	5,4	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/12	515,38	▷	15-25A; 37A-60 sek
1610	5150	20,71	8	9,0	25,4	7,6	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	227,58		15-25A; 37A-60 sek
1790	5420	21,80	3Lipo	9,6	28,2	6,8	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	270,72		15-25A; 37A-60 sek
1910	5600	22,52	3Lipo	10,0	30,1	6,4	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	301,00		15-25A; 37A-60 sek
1950	5457	21,95	3Lipo	9,5	33,5	5,7	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	318,25	▷	15-25A; 37A-60 sek
2020	5710	22,96	3Lipo	10,4	31,7	6,1	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	329,68		15-25A; 37A-60 sek
2100	5669	22,80	3Lipo	10,0	36,2	5,3	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	362,00	▷	15-25A; 37A-60 sek
2300	5912	23,78	3Lipo	10,5	39	4,9	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	409,50	▷	15-25A; 37A-60 sek
1940	5668	22,79	3Lipo	10,4	28,8	6,7	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12**	299,52		15-25A; 37A-60 sek
2130	5904	23,74	10	11,0	31,9	6,0	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12**	350,90		15-25A; 37A-60 sek
2080	8017	27,15	4S1P Kok 2100	13,2	31,8	6,0	/3300	13	x 8	aer cam42/0°	AXI 4120/14	419,12		15-40A; 55A-30 sek
2500	8773	29,71	14 (GP 3300)	14,7	38,05	5,0	/3300	13	x 8	aer cam42/0°	AXI 4120/14	560,10		15-40A; 55A-30 sek
3240	9812	33,23	5S4P Irate 1500	17,0	47,69	4,0	/3300	13	x 8	aer cam42/0°	AXI 4120/14	811,68		15-40A; 55A-30 sek
2860	7150	24,21	4S1P Kok 2100	12,5	46,75	4,1	/3300	14	x 8	aer cam42/0°	AXI 4120/14	582,97		15-40A; 55A-30 sek
3200	7550	25,57	14 (GP 3300)	13,5	53,23	3,6	/3300	14	x 8	aer cam42/0°	AXI 4120/14	717,01		15-40A; 55A-30 sek
4070	8480	28,72	5S4P Irate 1500	15,9	73,32	2,6	/3300	14	x 8	aer cam42/0°	AXI 4120/14	1162,12	▷	15-40A; 55A-30 sek
2130	6100	20,66	10 (1700 SCR)	10,3	34,1	5,6	/3300	15	x 8	aer cam42/0°	AXI 4120/14	349,87		15-40A; 55A-30 sek
3080	7258	24,58	4S1P Kok 2100	12,7	46,26	4,2	/3300	15	x 8	aer cam42/0°	AXI 4120/14	586,11		15-40A; 55A-30 sek
3470	7650	25,91	14 (GP 3300)	13,6	51	3,8	/3300	15	x 8	aer cam42/0°	AXI 4120/14	692,07		15-40A; 55A-30 sek
4490	8881	30,08	5S4P Irate 1500	16,3	65,24	2,9	/3300	15	x 8	aer cam42/0°	AXI 4120/14	1063,41	▷	15-40A; 55A-30 sek
2520	5723	19,38	10 (1700 SCR)	10,0	40,52	4,7	/3300	16	x 8	aer cam42/0°	AXI 4120/14	404,39		15-40A; 55A-30 sek
3650	6804	23,04	4S1P Kok 2100	12,4	56,22	3,4	/3300	16	x 8	aer cam42/0°	AXI 4120/14	694,88		15-40A; 55A-30 sek
3720	6985	23,66	14 (GP 3300)	12,8	59,64	3,2	/3300	16	x 8	aer cam42/0°	AXI 4120/14	764,58	▷	15-40A; 55A-30 sek
2870	5594	18,95	10 (1700 SCR)	9,9	44,19	4,3	/3300	17	x 8	aer cam42/0°	AXI 4120/14	437,48		15-40A; 55A-30 sek
3820	6487	21,97	4S1P Kok 2100	11,8	58	3,3	/3300	17	x 8	aer cam42/0°	AXI 4120/14	686,14		15-40A; 55A-30 sek
2880	5041	19,21	10 (1700 SCR)	9,2	48,22	4,0	/3300	18	x 9	aer cam42/0°	AXI 4120/14	441,70		15-40A; 55A-30 sek
3180	5346	20,37	10 (1700 SCR)	9,8	52,84	3,6	/3300	18	x 9	aer cam42/0°	AXI 4120/14	517,30		15-40A; 55A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom
2700	7513	25,44	4S1P Kok 2100	12,7	35,94	5,3	/3300	15 x 8	aercam42/-2,5°	J	AXI 4120/14	454,64	15-40A; 55A-30 sek	
3790	7465	25,28	14 (GP 3300)	13,4	53,64	3,6	/3300	16 x 8	aercam42/-2,5°	J	AXI 4120/14	717,17	15-40A; 55A-30 sek	
3160	8292	28,08	14 (GP 3300)	14,1	40,69	4,7	/3300	15 x 8	aercam42/-2,5°	J	AXI 4120/14	574,95	15-40A; 55A-30 sek	
4160	9667	32,74	5S4P Irate 1500	16,9	51,14	3,8	/3300	15 x 8	aercam42/-2,5°	J	AXI 4120/14	862,22	15-40A; 55A-30 sek	
3340	6956	23,56	4S1P Kok 2100	12,2	47,31	4,1	/3300	16 x 8	aercam42/-2,5°	J	AXI 4120/14	575,29	15-40A; 55A-30 sek	
4770	8487	28,74	5S4P Irate 1500	15,9	71,75	2,7	/3300	16 x 8	aercam42/-2,5°	J	AXI 4120/14	1142,26	15-40A; 55A-30 sek	
2100	6628	19,64	10 (1700 SCR)	11,1	31,81	6,0	/3300	14 x 7	APC-E	J	AXI 4120/14	351,82	15-40A; 55A-30 sek	
2550	7256	21,50	4S1P Kok 2100	12,3	38,56	5,0	/3300	14 x 7	APC-E	J	AXI 4120/14	474,67	15-40A; 55A-30 sek	
2370	5922	20,06	10 (1700 SCR)	10,2	37,97	5,1	/3300	15 x 8	APC-E	J	AXI 4120/14	386,91	15-40A; 55A-30 sek	
2760	6439	21,81	4S1P Kok 2100	11,4	46,44	4,1	/3300	15 x 8	APC-E	J	AXI 4120/14	528,02	15-40A; 55A-30 sek	
2590	5530	18,73	10 (1700 SCR)	9,7	43,2	4,4	/3300	16 x 8	APC-E	J	AXI 4120/14	420,77	15-40A; 55A-30 sek	
3570	6463	21,89	4S1P Kok 2100	11,9	60,95	3,2	/3300	16 x 8	APC-E	J	AXI 4120/14	727,74	15-40A; 55A-30 sek	
2530	7182	21,28	4S1P Kok 2100	12,3	38,67	5,0	/3300	14 x 7	Maro Starr Holz	J	AXI 4120/14	474,87	15-40A; 55A-30 sek	
2750	7500	22,23	4S1P Kok 2100	12,9	42,36	4,5	/3300	14 x 7	Maro Starr Holz	J	AXI 4120/14	547,29	15-40A; 55A-30 sek	
2200	5413	18,33	10 (1700 SCR)	11,9	27,92	6,9	/3300	16 x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	331,69	15-40A; 55A-30 sek	
2710	6035	20,44	4S1P Kok 2100	13,6	34,53	5,6	/3300	16 x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	467,88	15-40A; 55A-30 sek	
3500	6835	23,15	14 (GP 3300)	15,8	43,9	4,4	/3300	16 x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	691,86	15-40A; 55A-30 sek	
4090	7443	25,21	5S4P Irate 1500	17,5	49,51	3,9	/3300	16 x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	864,94	15-40A; 55A-30 sek	
2310	5077	17,19	10 (1700 SCR)	11,1	27,75	6,9	/3300	17 x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	309,14	15-40A; 55A-30 sek	
3100	5867	19,87	4S1P Kok 2100	13,3	36,53	5,3	/3300	17 x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	485,48	15-40A; 55A-30 sek	
3590	6166	20,88	14 (GP 3300)	14,2	40,77	4,7	/3300	17 x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	580,16	15-40A; 55A-30 sek	
4760	7040	23,84	5S4P Irate 1500	16,9	53,36	3,6	/3300	17 x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	901,78	15-40A; 55A-30 sek	
4830	7097	24,04	5S4P Irate 1500	17,0	54,37	3,5	/3300	17 x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	926,46	15-40A; 55A-30 sek	
2430	4653	17,73	10 (1700 SCR)	10,5	31,36	6,1	/3300	18 x 9	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	329,91	15-40A; 55A-30 sek	
3150	5202	19,82	4S1P Kok 2100	12,1	39,21	4,9	/3300	18 x 9	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	474,83	15-40A; 55A-30 sek	
3520	5519	21,03	4S1P Kok 2100	13,0	44,81	4,3	/3300	18 x 9	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	582,53	15-40A; 55A-30 sek	
3830	5727	21,82	14 (GP 3300)	13,7	48,26	4,0	/3300	18 x 9	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	663,09	15-40A; 55A-30 sek	
2320	7527	12,75	14 (GP 3300)	15,9	23	8,3	/3300	14 x 4	APC Funfly	J	AXI 4120/18	365,01	15-40A; 55A-30 sek	
2750	8177	13,85	5S4P Irate 1500	17,5	26,85	7,2	/3300	14 x 4	APC Funfly	J	AXI 4120/18	469,61	15-40A; 55A-30 sek	
2480	7139	21,16	14 (GP 3300)	15,5	28,48	6,7	/3300	14 x 7	APC-E	J	AXI 4120/18	440,02	15-40A; 55A-30 sek	
2940	7775	23,04	5S4P Irate 1500	17,2	34,56	5,6	/3300	14 x 7	APC-E	J	AXI 4120/18	594,09	15-40A; 55A-30 sek	
1600	5157	17,47	10 (1700 SCR)	11,0	21,64	8,9	/3300	15 x 8	APC-E	J	AXI 4120/18	237,39	15-40A; 55A-30 sek	
2600	6285	21,29	4S1P Kok 2100	14,0	33,17	5,8	/3300	15 x 8	APC-E	J	AXI 4120/18	463,38	15-40A; 55A-30 sek	
2790	6514	22,06	14 (GP 3300)	14,7	36,14	5,3	/3300	15 x 8	APC-E	J	AXI 4120/18	529,45	15-40A; 55A-30 sek	
3450	7163	24,26	5S4P Irate 1500	16,6	46,24	4,2	/3300	15 x 8	APC-E	J	AXI 4120/18	768,97	15-40A; 55A-30 sek	
1960	4924	16,68	10 (1700 SCR)	10,8	25,68	7,5	/3300	16 x 8	APC-E	J	AXI 4120/18	276,06	15-40A; 55A-30 sek	
3170	6012	20,36	4S1P Kok 2100	13,9	40,93	4,7	/3300	16 x 8	APC-E	J	AXI 4120/18	567,29	15-40A; 55A-30 sek	
3200	6100	20,66	14 (GP 3300)	14,1	41,84	4,6	/3300	16 x 8	APC-E	J	AXI 4120/18	591,20	15-40A; 55A-30 sek	
3700	6703	22,70	5S4P Irate 1500	16,3	55,59	3,5	/3300	16 x 8	APC-E	J	AXI 4120/18	908,34	15-40A; 55A-30 sek	
2800	8900	26,37	20	21,6	27,4	7,0	/3300	13 x 7	grp cam		AXI 4120/18	591,84	16-40A; 55A - 60 sek	
3000	7230	29,08	16	17,3	32,5	5,9	/3300	14 x 9,5	grp cam		AXI 4120/18	561,60	16-40A; 55A - 60 sek	
3400	7900	31,77	18	18,7	37	5,2	/3300	14 x 9,5	grp cam		AXI 4120/18	692,64	16-40A; 55A - 60 sek	
1950	5850	19,81	16	17,0	17,6	10,9	/3300	15 x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	299,20	18-40A; 60A-60 sek	
2020	6155	20,84		18,0	19,25	10,0	/3300	15 x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	346,50	18-40A; 60A-60 sek	
2270	6380	21,61	18	18,7	20,5	9,4	/3300	15 x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	383,35	18-40A; 60A-60 sek	
3480	7940	26,89		24,0	30,7	6,3	/3300	15 x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	736,80	18-40A; 60A-60 sek	
3770	8262	27,98	24	25,0	32,7	5,9	/3300	15 x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	817,50	18-40A; 60A-60 sek	
3850	8460	28,65	8Lipo	25,7	33,7	5,7	/3300	15 x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	866,09	18-40A; 60A-60 sek	
4600	9160	31,02		28,1	37,8	5,1	/3300	15 x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	1062,18	18-40A; 60A-60 sek	
5300	9870	33,43		30,5	42,8	4,5	/3300	15 x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	1305,40	18-40A; 60A-60 sek	
2000	5680	24,05	16	17,0	24,8	7,7	/3300	15 x 10	aer cam	J	AXI 4130/16	421,60	18-40A; 60A-60 sek	
2280	5980	25,32		18,0	26,8	7,2	/3300	15 x 10	aer cam	J	AXI 4130/16	482,40	18-40A; 60A-60 sek	
2560	6130	25,95	18	18,7	30	6,4	/3300	15 x 10	aer cam	J	AXI 4130/16	561,00	18-40A; 60A-60 sek	
3900	7610	32,22		24,0	44,9	4,3	/3300	15 x 10	aer cam	J	AXI 4130/16	1077,60	18-40A; 60A-60 sek	
4150	7940	33,61	24	25,0	47,7	4,0	/3300	15 x 10	aer cam	J	AXI 4130/16	1192,50	18-40A; 60A-60 sek	
4300	8060	34,12	8Lipo	25,7	49,4	3,9	/3300	15 x 10	aer cam	J	AXI 4130/16	1269,58	18-40A; 60A-60 sek	
4450	8120	34,37	8Lipo	26,0	50,5	3,8	/3300	15 x 10	aer cam	J	AXI 4130/16	1313,00	18-40A; 60A-60 sek	
2450	5600	18,97	16	17,0	23,4	8,2	/3300	16 x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	397,80	18-40A; 60A-60 sek	
2660	6000	20,32		18,0	25,9	7,4	/3300	16 x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	466,20	18-40A; 60A-60 sek	
2830	6215	21,05	18	18,7	26,9	7,1	/3300	16 x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	503,03	18-40A; 60A-60 sek	
4420	7670	25,98		24,0	41	4,7	/3300	16 x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	984,00	18-40A; 60A-60 sek	
4730	7960	26,96	24	25,0	44	4,4	/3300	16 x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	1100,00	18-40A; 60A-60 sek	

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom
4900	8131	27,54	8Lipo	25,7	45,7	4,2	/3300	16	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	1174,49	18-40A; 60A-60 sek
5820	8850	29,97		28,0	52	3,7	/3300	16	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	1456,00	18-40A; 60A-60 sek
2950	5650	19,13	16	17,0	26,8	7,2	/3300	17	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	455,60	18-40A; 60A-60 sek
3200	5930	20,08		18,0	28,9	6,6	/3300	17	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	520,20	18-40A; 60A-60 sek
3430	6100	20,66	18	18,7	30,7	6,3	/3300	17	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	574,09	18-40A; 60A-60 sek
4100	6700	22,69	20	20,8	36	5,3	/3300	17	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	748,80	18-40A; 60A-60 sek
4500	6950	23,54		22,0	41,1	4,7	/3300	17	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	904,20	18-40A; 60A-60 sek
5400	7500	25,40		24,0	47,5	4,0	/3300	17	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	1140,00	18-40A; 60A-60 sek
5750	7800	26,42	24	25,0	50	3,8	/3300	17	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	1250,00	18-40A; 60A-60 sek
3120	5470	20,84	16	17,0	31,8	6,0	/3300	17	x 9	aer cam	J	AXI 4130/16	540,60	18-40A; 60A-60 sek
3530	5765	21,96		18,0	36,2	5,3	/3300	17	x 9	aer cam	J	AXI 4130/16	651,60	18-40A; 60A-60 sek
3630	5930	22,59	18	18,7	37,2	5,2	/3300	17	x 9	aer cam	J	AXI 4130/16	695,64	18-40A; 60A-60 sek
4340	6430	24,50	20	20,8	44	4,4	/3300	17	x 9	aer cam	J	AXI 4130/16	915,20	18-40A; 60A-60 sek
4850	6810	25,95		22,0	49,5	3,9	/3300	17	x 9	aer cam	J	AXI 4130/16	1089,00	18-40A; 60A-60 sek
5580	7310	27,85		24,0	57,5	3,3	/3300	17	x 9	aer cam	J	AXI 4130/16	1380,00	18-40A; 60A-60 sek
3000	5150	28,34	16	17,0	49,3	3,9	/3300	17	x 13	aer cam	J	AXI 4130/16	838,10	18-40A; 60A-60 sek
3330	5400	29,72		18,0	53	3,6	/3300	17	x 13	aer cam	J	AXI 4130/16	954,00	18-40A; 60A-60 sek
3500	5560	30,60	18	18,7	57,3	3,4	/3300	17	x 13	aer cam	J	AXI 4130/16	1071,51	18-40A; 60A-60 sek
3400	5600	21,34	16	17,0	32,4	5,9	/3300	18	x 9	aer cam	J	AXI 4130/16	550,80	18-40A; 60A-60 sek
3700	5770	21,98		18,0	35,8	5,4	/3300	18	x 9	aer cam	J	AXI 4130/16	644,40	18-40A; 60A-60 sek
3900	5920	22,56	18	18,7	38	5,1	/3300	18	x 9	aer cam	J	AXI 4130/16	710,60	18-40A; 60A-60 sek
4500	6285	23,95		20,0	43,7	4,4	/3300	18	x 9	aer cam	J	AXI 4130/16	874,00	18-40A; 60A-60 sek
4700	6470	24,65	20	20,8	45,2	4,2	/3300	18	x 9	aer cam	J	AXI 4130/16	940,16	18-40A; 60A-60 sek
5120	6750	25,72		22,0	50,3	3,8	/3300	18	x 9	aer cam	J	AXI 4130/16	1106,60	18-40A; 60A-60 sek
2200	7120	21,10		20,8	22	8,7	/3300	14	x 7	APC-E	J	AXI 4130/16	457,60	18-40A; 60A-60 sek
2450	7420	21,99		22,0	24,6	7,8	/3300	14	x 7	APC-E	J	AXI 4130/16	541,20	18-40A; 60A-60 sek
2950	8030	23,80		24,0	29,5	6,5	/3300	14	x 7	APC-E	J	AXI 4130/16	708,00	18-40A; 60A-60 sek
3150	8300	24,60	24	25,0	32,5	5,9	/3300	14	x 7	APC-E	J	AXI 4130/16	812,50	18-40A; 60A-60 sek
3360	8560	25,37	8Lipo	26,0	35,3	5,4	/3300	14	x 7	APC-E	J	AXI 4130/16	917,80	18-40A; 60A-60 sek
3690	9100	26,97		28,0	40,5	4,7	/3300	14	x 7	APC-E	J	AXI 4130/16	1134,00	18-40A; 60A-60 sek
4120	9700	28,74		30,5	50,5	3,8	/3300	14	x 7	APC-E	J	AXI 4130/16	1540,25	18-40A; 60A-60 sek
2450	6290	21,30	18	18,7	25,3	7,6	/3300	15	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	473,11	18-40A; 60A-60 sek
2900	6840	23,16		20,8	31,1	6,2	/3300	15	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	646,88	18-40A; 60A-60 sek
3150	7090	24,01		22,0	35,4	5,4	/3300	15	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	778,80	18-40A; 60A-60 sek
3700	7670	25,98		24,0	42	4,6	/3300	15	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	1008,00	18-40A; 60A-60 sek
4000	8050	27,26	24	25,0	45,6	4,2	/3300	15	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	1140,00	18-40A; 60A-60 sek
4250	8170	27,67	8Lipo	26,0	49,6	3,9	/3300	15	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	1289,60	18-40A; 60A-60 sek
4620	8822	29,88		28,0	58,2	3,3	/3300	15	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	1629,60	18-40A; 60A-60 sek
2500	5680	19,24	16	17,0	25,8	7,4	/3300	16	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	438,60	18-40A; 60A-60 sek
2800	5960	20,18		18,0	28,9	6,6	/3300	16	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	520,20	18-40A; 60A-60 sek
3050	6120	20,73	18	18,7	31,5	6,1	/3300	16	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	589,05	18-40A; 60A-60 sek
3400	6620	22,42		20,8	40	4,8	/3300	16	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	832,00	18-40A; 60A-60 sek
3600	6900	23,37		22,0	44,4	4,3	/3300	16	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	976,80	18-40A; 60A-60 sek
4100	7380	24,99		24,0	52,8	3,6	/3300	16	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	1267,20	18-40A; 60A-60 sek
4400	7630	25,84	24	25,0	57,7	3,3	/3300	16	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	1442,50	18-40A; 60A-60 sek
4700	7850	26,59	8Lipo	26,0	62,1	3,1	/3300	16	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	1614,60	18-40A; 60A-60 sek
3150	5470	23,16	16	17,0	34,1	5,6	/3300	17	x 10	APC-E	J	AXI 4130/16	579,70	18-40A; 60A-60 sek
3450	5720	24,21		18,0	37,8	5,1	/3300	17	x 10	APC-E	J	AXI 4130/16	680,40	18-40A; 60A-60 sek
3620	5910	25,02	18	18,7	40,3	4,8	/3300	17	x 10	APC-E	J	AXI 4130/16	753,61	18-40A; 60A-60 sek
4300	6430	27,22		20,8	48,3	4,0	/3300	17	x 10	APC-E	J	AXI 4130/16	1004,64	18-40A; 60A-60 sek
4680	6720	28,45		22,0	52,5	3,7	/3300	17	x 10	APC-E	J	AXI 4130/16	1155,00	18-40A; 60A-60 sek
5370	7150	30,27		24,0	64,5	3,0	/3300	17	x 10	APC-E	J	AXI 4130/16	1548,00	18-40A; 60A-60 sek
3600	5300	22,44	16	17,0	40,2	4,8	/3300	18	x 10	APC-E	J	AXI 4130/16	683,40	18-40A; 60A-60 sek
4000	5580	23,62		18,0	44,7	4,3	/3300	18	x 10	APC-E	J	AXI 4130/16	804,60	18-40A; 60A-60 sek
4200	5740	24,30	18	18,7	47,3	4,1	/3300	18	x 10	APC-E	J	AXI 4130/16	884,51	18-40A; 60A-60 sek
5000	6240	26,42		20,8	57,2	3,4	/3300	18	x 10	APC-E	J	AXI 4130/16	1189,76	18-40A; 60A-60 sek
5500	6500	27,52		22,0	64,2	3,0	/3300	18	x 10	APC-E	J	AXI 4130/16	1412,40	18-40A; 60A-60 sek
1790	5900	23,73	16	17,0	17,7	10,8	/3300	14	x 9,5	grp cam	J	AXI 4130/16	300,90	18-40A; 60A-60 sek
2000	6180	24,85		18,0	18,3	10,5	/3300	14	x 9,5	grp cam	J	AXI 4130/16	329,40	18-40A; 60A-60 sek
2090	6430	25,86	18	18,7	19,4	9,9	/3300	14	x 9,5	grp cam	J	AXI 4130/16	362,78	18-40A; 60A-60 sek
3440	7940	31,93		24,0	30	6,4	/3300	14	x 9,5	grp cam	J	AXI 4130/16	720,00	18-40A; 60A-60 sek
3700	8240	33,14	24	25,0	32,5	5,9	/3300	14	x 9,5	grp cam	J	AXI 4130/16	812,50	18-40A; 60A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom	
3880	8430	33,90	8Lipo	25,7	34,4	5,6	/3300	14	x	9,5	grp cam	J	AXI 4130/16	884,08	18-40A; 60A-60 sek
4660	9080	36,52		28,1	40,7	4,7	/3300	14	x	9,5	grp cam	J	AXI 4130/16	1143,67	18-40A; 60A-60 sek
5380	9750	39,21		30,5	47,3	4,1	/3300	14	x	9,5	grp cam	J	AXI 4130/16	1442,65	18-40A; 60A-60 sek
2500	6840	23,16	24	25,0	18,5	10,4	/3300	15	x	8	aer cam	J	AXI 4130/20	462,50	18-40A; 60A-60 sek
2750	7160	24,25		26,0	19,6	9,8	/3300	15	x	8	aer cam	J	AXI 4130/20	509,60	18-40A; 60A-60 sek
3100	7660	25,94	24	28,0	21,5	8,9	/3300	15	x	8	aer cam	J	AXI 4130/20	602,00	18-40A; 60A-60 sek
3580	8290	28,08		30,5	24,4	7,9	/3300	15	x	8	aer cam	J	AXI 4130/20	744,20	18-40A; 60A-60 sek
2850	6650	28,15	24	25,0	27,1	7,1	/3300	15	x	10	aer cam	J	AXI 4130/20	677,50	18-40A; 60A-60 sek
3000	6900	29,21	8Lipo	26,0	28,6	6,7	/3300	15	x	10	aer cam	J	AXI 4130/20	743,60	18-40A; 60A-60 sek
3380	7330	31,03	24	28,0	32,2	6,0	/3300	15	x	10	aer cam	J	AXI 4130/20	901,60	18-40A; 60A-60 sek
4000	7885	33,38		30,5	37,3	5,1	/3300	15	x	10	aer cam	J	AXI 4130/20	1137,65	18-40A; 60A-60 sek
3000	6480	21,95		24,0	23	8,3	/3300	16	x	8	aer cam	J	AXI 4130/20	552,00	18-40A; 60A-60 sek
3200	6725	22,78	24	25,0	24,3	7,9	/3300	16	x	8	aer cam	J	AXI 4130/20	607,50	18-40A; 60A-60 sek
3420	6950	23,54	8Lipo	26,0	25,9	7,4	/3300	16	x	8	aer cam	J	AXI 4130/20	673,40	18-40A; 60A-60 sek
3900	7400	25,06	24	28,0	29,2	6,6	/3300	16	x	8	aer cam	J	AXI 4130/20	817,60	18-40A; 60A-60 sek
4600	7990	27,06		30,5	33,6	5,7	/3300	16	x	8	aer cam	J	AXI 4130/20	1024,80	18-40A; 60A-60 sek
1870	4800	16,26	16	17,0	14,3	13,4	/3300	17	x	8	aer cam	J	AXI 4130/20	243,10	18-40A; 60A-60 sek
2050	4960	16,80		18,0	16,2	11,9	/3300	17	x	8	aer cam	J	AXI 4130/20	291,60	18-40A; 60A-60 sek
2250	5125	17,36	18	18,7	17,3	11,1	/3300	17	x	8	aer cam	J	AXI 4130/20	323,51	18-40A; 60A-60 sek
2760	5620	19,03	20	20,8	20,3	9,5	/3300	17	x	8	aer cam	J	AXI 4130/20	422,24	18-40A; 60A-60 sek
3120	5900	19,98		22,0	22,9	8,4	/3300	17	x	8	aer cam	J	AXI 4130/20	503,80	18-40A; 60A-60 sek
3600	6420	21,74		24,0	26,3	7,3	/3300	17	x	8	aer cam	J	AXI 4130/20	631,20	18-40A; 60A-60 sek
3900	6620	22,42	24	25,0	28	6,9	/3300	17	x	8	aer cam	J	AXI 4130/20	700,00	18-40A; 60A-60 sek
4200	6810	23,06	8Lipo	26,0	30,3	6,3	/3300	17	x	8	aer cam	J	AXI 4130/20	787,80	18-40A; 60A-60 sek
4800	7260	24,59		28,0	34,2	5,6	/3300	17	x	8	aer cam	J	AXI 4130/20	957,60	18-40A; 60A-60 sek
5600	7800	26,42		30,5	39,7	4,8	/3300	17	x	8	aer cam	J	AXI 4130/20	1210,85	18-40A; 60A-60 sek
2960	5180	28,51	20	20,8	38,6	5,0	/3300	17	x	13	aer cam	J	AXI 4130/20	802,88	18-40A; 60A-60 sek
3200	5420	29,83		22,0	42,3	4,5	/3300	17	x	13	aer cam	J	AXI 4130/20	930,60	18-40A; 60A-60 sek
3700	5800	31,92		24,0	49,5	3,9	/3300	17	x	13	aer cam	J	AXI 4130/20	1188,00	18-40A; 60A-60 sek
3900	5970	32,85	24	25,0	52,3	3,7	/3300	17	x	13	aer cam	J	AXI 4130/20	1307,50	18-40A; 60A-60 sek
4200	6150	33,85	8Lipo	26,0	55,4	3,5	/3300	17	x	13	aer cam	J	AXI 4130/20	1440,40	18-40A; 60A-60 sek
4700	6530	35,94	24	28,0	63,4	3,0	/3300	17	x	13	aer cam	J	AXI 4130/20	1775,20	18-40A; 60A-60 sek
3150	5525	21,05	20	20,8	25,6	7,5	/3300	18	x	9	aer cam	J	AXI 4130/20	532,48	18-40A; 60A-60 sek
3500	5780	22,02		22,0	28	6,9	/3300	18	x	9	aer cam	J	AXI 4130/20	616,00	18-40A; 60A-60 sek
4000	6200	23,62		24,0	32,6	5,9	/3300	18	x	9	aer cam	J	AXI 4130/20	782,40	18-40A; 60A-60 sek
4400	6420	24,46	24	25,0	35,2	5,5	/3300	18	x	9	aer cam	J	AXI 4130/20	880,00	18-40A; 60A-60 sek
4700	6630	25,26		26,0	37,5	5,1	/3300	18	x	9	aer cam	J	AXI 4130/20	975,00	18-40A; 60A-60 sek
5400	7060	26,90	24	28,0	43	4,5	/3300	18	x	9	aer cam	J	AXI 4130/20	1204,00	18-40A; 60A-60 sek
6300	7550	28,77		30,5	50,1	3,8	/3300	18	x	9	aer cam	J	AXI 4130/20	1528,05	18-40A; 60A-60 sek
2250	6100	20,66		22,0	18,5	10,4	/3300	15	x	8	APC-E	J	AXI 4130/20	407,00	18-40A; 60A-60 sek
2700	6500	22,01		24,0	22	8,7	/3300	15	x	8	APC-E	J	AXI 4130/20	528,00	18-40A; 60A-60 sek
2850	6850	23,20	24	25,0	24	8,0	/3300	15	x	8	APC-E	J	AXI 4130/20	600,00	18-40A; 60A-60 sek
3050	6970	23,61	8Lipo	26,0	26	7,4	/3300	15	x	8	APC-E	J	AXI 4130/20	676,00	18-40A; 60A-60 sek
3500	7430	25,16		28,0	30,3	6,3	/3300	15	x	8	APC-E	J	AXI 4130/20	848,40	18-40A; 60A-60 sek
4000	7920	26,82		30,5	37	5,2	/3300	15	x	8	APC-E	J	AXI 4130/20	1128,50	18-40A; 60A-60 sek
2500	5680	19,24	20	20,8	20,5	9,4	/3300	16	x	8	APC-E	J	AXI 4130/20	426,40	18-40A; 60A-60 sek
2750	5900	19,98		22,0	22,6	8,5	/3300	16	x	8	APC-E	J	AXI 4130/20	497,20	18-40A; 60A-60 sek
3270	6300	21,34		24,0	27,2	7,1	/3300	16	x	8	APC-E	J	AXI 4130/20	652,80	18-40A; 60A-60 sek
3300	6750	22,86	8Lipo	26,0	33	5,8	/3300	16	x	8	APC-E	J	AXI 4130/20	858,00	18-40A; 60A-60 sek
3450	6500	22,01	24	25,0	28,7	6,7	/3300	16	x	8	APC-E	J	AXI 4130/20	717,50	18-40A; 60A-60 sek
3850	7180	24,32		28,0	39	4,9	/3300	16	x	8	APC-E	J	AXI 4130/20	1092,00	18-40A; 60A-60 sek
4600	7630	25,84		30,5	47	4,1	/3300	16	x	8	APC-E	J	AXI 4130/20	1433,50	18-40A; 60A-60 sek
3100	5470	23,16	20	20,8	27,2	7,1	/3300	17	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	565,76	18-40A; 60A-60 sek
3380	5750	24,34		22,0	30,3	6,3	/3300	17	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	666,60	18-40A; 60A-60 sek
3950	6160	26,08		24,0	35,2	5,5	/3300	17	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	844,80	18-40A; 60A-60 sek
4200	6360	26,92	24	25,0	37,7	5,1	/3300	17	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	942,50	18-40A; 60A-60 sek
4500	6570	27,81	8Lipo	26,0	41,2	4,7	/3300	17	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	1071,20	18-40A; 60A-60 sek
5100	6950	29,42		28,0	47	4,1	/3300	17	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	1316,00	18-40A; 60A-60 sek
5600	7390	31,28		30,5	55,7	3,4	/3300	17	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	1698,85	18-40A; 60A-60 sek
2800	4750	20,11		18,0	25	7,7	/3300	18	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	450,00	18-40A; 60A-60 sek
2980	4885	20,68	18	18,7	26,8	7,2	/3300	18	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	501,16	18-40A; 60A-60 sek
3600	5330	22,56	20	20,8	32,4	5,9	/3300	18	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	673,92	18-40A; 60A-60 sek

Elektroflug

für kleine Geldbeutel

Anmerkung zu den Standschubwerten:

Ein reeller Standschub kann nur unter Laborbedingungen ermittelt werden, dies würde aber sowohl den technischen als auch den finanziellen Rahmen sprengen. Die Größen Motor- und Luftschraubenstreuungen, sowie Luftdruck- und Temperatur beeinflussen das Drehzahl/Schub-Verhältnis um bis zu 10%, dies erklärt auch unterschiedliche Schubwerte bei gleicher Luftschraube und gleicher Drehzahl. Bei gleichem Antrieb werden Sie im Gebirge somit fühlbar weniger Steigleistung erreichen als auf Meereshöhe (mit der Höhe sinkt der Luftdruck).

Für den direkten Vergleich unterschiedlicher Motoren/Luftschraubenkombinationen der Liste sind die aussagekräftigsten Werte:

Eingangsleistung (P in) und Standschub natürlich immer in Relation zur Strahlgeschwindigkeit.

Sämtliche Meßwerte sind, wenn nicht anders angegeben, mit folgenden Spannungen pro Zelle gemessen:

Bis 10A = 1,17V; ab 10A = 1,16V; ab 16A = 1,14V; ab 20A = 1,12V; ab 25A = 1,08V; ab 30A = 1,04V

- alle Messungen mit 45mm Mittelstück,
- alle Messungen mit MM 4016-3ph Drehzahlsteller,
- alle Laufzeiten mit 1700er Zellen gerechnet, falls nicht anders angegeben

* Motoren bis Baujahr 06/2004

**2826/12 Messungen v. 7.11.04

*** 2820/12 Messungen v. 26.12.05 mit MM 4016/3ph

Bis auf 3 Messungen wurden die 4120/xx mit einem Jeti adv 75 opto plus direkt an verschiedenen Akkus gemessen.

Dabei wurden nach der Ladung verschiedene Messungen hintereinander aufgezeichnet. Die Akkuspannung ist jeweils angegeben.

Messungen mit anderen Drehzahlstellern sind in der Spalte vor dem Motor gekennzeichnet:

J Jeti Advance 75 opto plus hard timing

J Jeti Advance 40 plus timing 2 (hard timing)

L LMT 1855 Micro

Sortiert nach 1. Motor; 2. Schub; 3. Eingangsleistung

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere	Laufzeit Min. ca.	Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom	
80	7450	12,62	2Lipo	6,4	2,3	8,3 /340	6 x 4	APC slow	AXI 2204/54	14,72	2-5A; 6,5A-60 sek
80	6980	14,77	2Lipo	6,4	3	6,4 /340	6 x 5	APC slow	AXI 2204/54	19,20	2-5A; 6,5A-60 sek
90	7500	15,88	6	7,0	3,4	11,1 /1050	6 x 5	APC slow	AXI 2204/54	23,80	2-5A; 6,5A-60 sek
95	8000	13,55	6	7,0	2,7	14,0 /1050	6 x 4	APC slow	AXI 2204/54	18,90	2-5A; 6,5A-60 sek
95	7640	16,17	2Lipo	7,2	3,5	5,5 /340	6 x 5	APC slow	AXI 2204/54	25,20	2-5A; 6,5A-60 sek
100	8150	13,80	2Lipo	7,2	2,8	6,9 /340	6 x 4	APC slow	AXI 2204/54	20,16	2-5A; 6,5A-60 sek
120	8440	17,86	7	8,2	4,2	9,0 /1050	6 x 5	APC slow	AXI 2204/54	34,44	2-5A; 6,5A-60 sek
125	9130	15,46	7	8,2	3,3	11,5 /1050	6 x 4	APC slow	AXI 2204/54	27,06	2-5A; 6,5A-60 sek
135	5980	15,19	2Lipo	6,4	4,5	4,3 /340	7 x 6	APC-E	AXI 2204/54	28,80	2-5A; 6,5A-60 sek
140	6450	13,65	2Lipo	6,4	3,8	5,1 /340	7 x 5	APC-E	AXI 2204/54	24,32	2-5A; 6,5A-60 sek
145	6700	11,35	2Lipo	6,4	3,4	5,6 /340	7 x 4	APC slow	AXI 2204/54	21,76	2-5A; 6,5A-60 sek
150	9340	19,77	8	9,4	4,9	7,7 /650	6 x 5	APC slow	AXI 2204/54	45,82	2-5A; 6,5A-60 sek
155	6300	16,00	6	7,0	5,1	7,4 /650	7 x 6	APC-E	AXI 2204/54	35,70	2-5A; 6,5A-60 sek
155	10100	17,10	8	9,4	4	9,5 /650	6 x 4	APC slow	AXI 2204/54	37,40	2-5A; 6,5A-60 sek
160	6900	14,61	6	7,0	4,2	9,0 /650	7 x 5	APC-E	AXI 2204/54	29,40	2-5A; 6,5A-60 sek
160	6380	16,21	2Lipo	7,2	5,2	3,7 /340	7 x 6	APC-E	AXI 2204/54	37,44	2-5A; 6,5A-60 sek
160	9570	20,26	3Lipo	9,6	5,1	3,8 /340	6 x 5	APC slow	AXI 2204/54	48,96	2-5A; 6,5A-60 sek
165	7060	14,94	2Lipo	7,2	4,4	4,4 /340	7 x 5	APC-E	AXI 2204/54	31,68	2-5A; 6,5A-60 sek
165	10250	17,36	3Lipo	9,6	4,1	4,7 /340	6 x 4	APC slow	AXI 2204/54	39,36	2-5A; 6,5A-60 sek
170	7150	12,11	6	7,0	3,9	9,7 /650	7 x 4	APC slow	AXI 2204/54	27,30	2-5A; 6,5A-60 sek
180	7340	12,43	2Lipo	7,2	4	4,8 /340	7 x 4	APC slow	AXI 2204/54	28,80	2-5A; 6,5A-60 sek
180	5220	13,26	2Lipo	6,4	5,6	3,4 /340	8 x 6	grp cam slim	AXI 2204/54	35,84	2-5A; 6,5A-60 sek
190	6900	17,53	7	8,2	6,1	6,2 /650	7 x 6	APC-E	AXI 2204/54	50,02	2-5A; 6,5A-60 sek
195	4870	12,37	2Lipo	6,4	6,4	3,0 /340	8 x 6	APC slow	AXI 2204/54	40,96	2-5A; 6,5A-60 sek
200	5860	9,43	2Lipo	6,4	4,6	4,2 /340	8 x 3,8	APC slow	AXI 2204/54	29,44	2-5A; 6,5A-60 sek
200	7690	16,28	7	8,2	5,2	7,3 /650	7 x 5	APC-E	AXI 2204/54	42,64	2-5A; 6,5A-60 sek
210	7950	13,46	7	8,2	4,8	7,9 /650	7 x 4	APC slow	AXI 2204/54	39,36	2-5A; 6,5A-60 sek
225	6180	9,94	6	7,0	5,2	7,3 /650	8 x 3,8	APC slow	AXI 2204/54	36,40	2-5A; 6,5A-60 sek
230	6300	10,13	2Lipo	7,2	5,3	3,6 /340	8 x 3,8	APC slow	AXI 2204/54	38,16	2-5A; 6,5A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt		Nennstrom
245	8400	17,78	8	9,4	6,1	6,2	/650	7 x 5		APC-E	AXI 2204/54	57,04	↳	2-5A; 6,5A-60 sek
260	6750	10,86	7	8,2	6,4	5,9	/650	8 x 3,8		APC slow	AXI 2204/54	52,48	↳	2-5A; 6,5A-60 sek
260	8660	14,66	8	9,4	5,7	6,6	/650	7 x 4		APC slow	AXI 2204/54	53,30	↳	2-5A; 6,5A-60 sek
290	8650	14,65	5	6,0	8,5	6,7	/1050	7 x 4		APC slow	AXI 2208/20	51,00		8-12A; 16A-60 sek
320	9100	15,41	2 Lipo	6,4	9,4	8,9	/1500	7 x 4		APC slow	AXI 2208/20	60,16		8-12A; 16A-60 sek
330	8640	14,63	5	6,0	9,1	6,3	/1050	7,5 x 4		grp cam 35mm	AXI 2208/20	54,60		8-12A; 16A-60 sek
340	7850	19,94	5	6,0	12,4	4,6	/1050	8 x 6		grp cam 35mm	AXI 2208/20	74,40		8-12A; 16A-60 sek
360	9000	15,24	2 Lipo	6,4	9,8	8,6	/1500	7,5 x 4		grp cam 35mm	AXI 2208/20	62,72		8-12A; 16A-60 sek
370	8120	20,62	2 Lipo	6,4	13,3	6,3	/1500	8 x 6		grp cam 35mm	AXI 2208/20	85,12		8-12A; 16A-60 sek
380	9710	16,44	6	7,0	11	5,2	/1050	7 x 4		APC slow	AXI 2208/20	77,00		8-12A; 16A-60 sek
380	7500	19,05	5	6,0	14	4,1	/1050	8 x 6		APC-E	AXI 2208/20	84,00		8-12A; 16A-60 sek
400	7900	15,05	5	6,0	11,6	4,9	/1050	8 x 4,5		grp cam 35mm	AXI 2208/20	69,60		8-12A; 16A-60 sek
420	9690	16,41	6	7,0	11,2	5,1	/1050	7,5 x 4		grp cam 35mm	AXI 2208/20	78,40		8-12A; 16A-60 sek
420	8600	21,84	6	7,0	14,7	3,9	/1050	8 x 6		grp cam 35mm	AXI 2208/20	102,90		8-12A; 16A-60 sek
440	8280	15,77	2 Lipo	6,4	12,6	6,7	/1500	8 x 4,5		grp cam 35mm	AXI 2208/20	80,64		8-12A; 16A-60 sek
440	7560	19,20	5	6,0	13,7	4,2	/1050	8 x 6		grp cam slim	AXI 2208/20	82,20		8-12A; 16A-60 sek
450	7000	17,78	5	6,0	15,9	3,6	/1050	8 x 6		APC slow	AXI 2208/20	95,40		8-12A; 16A-60 sek
510	8830	16,82	6	7,0	14,3	4,0	/1050	8 x 4,5		grp cam 35mm	AXI 2208/20	100,10		8-12A; 16A-60 sek
530	7560	15,04	5	6,0	13,8	4,1	/1050	9 x 4,7		APC slow	AXI 2208/20	82,80		8-12A; 16A-60 sek
530	9500	24,13	7	8,2	18,5	3,1	/1050	8 x 6		grp cam 35mm	AXI 2208/20	151,70	↳	8-12A; 16A-60 sek
540	10870	18,41	7	8,2	14	4,1	/1050	7,5 x 4		grp cam 35mm	AXI 2208/20	114,80		8-12A; 16A-60 sek
640	9780	18,63	7	8,2	17,6	3,2	/1050	8 x 4,5		grp cam 35mm	AXI 2208/20	144,32		8-12A; 16A-60 sek
640	11750	19,90	8	9,2	16,2	3,5	/1050	7,5 x 4		grp cam 35mm	AXI 2208/20	149,04		8-12A; 16A-60 sek
660	6350	10,22	5	6,0	18,4	3,1	/1050	10 x 3,8		APC slow	AXI 2208/20	110,40	↳	8-12A; 16A-60 sek
660	8370	16,65	6	7,0	16,7	3,4	/1050	9 x 4,7		APC slow	AXI 2208/20	116,90		8-12A; 16A-60 sek
240	7700	19,56	6	7,0	7,9	7,2	/1050	7 x 6		APC slow	AXI 2208/26	55,30		5-9A; 11A-60 sek
250	8350	14,14	6	7,0	5,5	10,4	/1050	7 x 4		APC slow	AXI 2208/26	38,50		5-9A; 11A-60 sek
260	8200	17,36	6	7,0	6	9,5	/1050	7 x 5		APC-E	AXI 2208/26	42,00		5-9A; 11A-60 sek
300	7480	19,00	6	7,0	8,5	6,7	/1050	8 x 6		grp cam 35mm	AXI 2208/26	59,50		5-9A; 11A-60 sek
310	8600	21,84	7	8,2	10	5,7	/1050	7 x 6		APC slow	AXI 2208/26	82,00		5-9A; 11A-60 sek
320	7170	11,53	2Lipo	6,4	7	12,0	/1500	8 x 3,8		APC slow	AXI 2208/26	44,80		5-9A; 11A-60 sek
330	9500	16,09	7	8,2	7,1	8,0	/1050	7 x 4		APC slow	AXI 2208/26	58,22		5-9A; 11A-60 sek
340	6150	15,62	2Lipo	6,4	10,2	8,2	/1500	8 x 6		APC slow	AXI 2208/26	65,28		5-9A; 11A-60 sek
350	9280	19,64	7	8,2	7,8	7,3	/1050	7 x 5		APC-E	AXI 2208/26	63,96		5-9A; 11A-60 sek
360	7680	14,63	6	7,0	8,2	7,0	/1050	8 x 4,5		grp cam 35mm	AXI 2208/26	57,40		5-9A; 11A-60 sek
370	6180	13,08	5	6,0	8,6	6,6	/1050	9 x 5		grp cam 35mm	AXI 2208/26	51,60		5-9A; 11A-60 sek
370	7660	12,32	6	7,0	8	7,1	/1050	8 x 3,8		APC slow	AXI 2208/26	56,00		5-9A; 11A-60 sek
390	8400	21,34	7	8,2	10,6	5,4	/1050	8 x 6		grp cam 35mm	AXI 2208/26	86,92		5-9A; 11A-60 sek
400	6460	13,67	2 Lipo	6,4	9,3	9,0	/1500	9 x 5		grp cam 35mm	AXI 2208/26	59,52		5-9A; 11A-60 sek
400	6850	17,40	6	7,0	11	5,2	/1050	9 x 6		grp cam 35mm	AXI 2208/26	77,00		5-9A; 11A-60 sek
400	6560	16,66	6	7,0	11,9	4,8	/1050	8 x 6		APC slow	AXI 2208/26	83,30		5-9A; 11A-60 sek
410	6400	12,73	2Lipo	6,4	9,4	8,9	/1500	9 x 4,7		APC slow	AXI 2208/26	60,16		5-9A; 11A-60 sek
420	6420	10,33	2Lipo	6,4	9,3	9,0	/1500	9 x 3,8		APC slow	AXI 2208/26	59,52		5-9A; 11A-60 sek
430	10500	17,78	8	9,4	8,6	6,6	/1050	7 x 4		APC slow	AXI 2208/26	80,41		5-9A; 11A-60 sek
440	10700	18,12	3Lipo	9,6	9,1	9,2	/1500	7 x 4		APC slow	AXI 2208/26	87,36		5-9A; 11A-60 sek
440	10250	21,70	8	9,4	9,5	6,0	/1050	7 x 5		APC-E	AXI 2208/26	88,83		5-9A; 11A-60 sek
440	10450	22,12	3Lipo	9,6	9,8	8,6	/1500	7 x 5		APC-E	AXI 2208/26	94,08		5-9A; 11A-60 sek
460	6900	14,61	6	7,0	10,5	5,4	/1050	9 x 5		grp cam 35mm	AXI 2208/26	73,50		5-9A; 11A-60 sek
460	8550	16,29	7	8,2	10	5,7	/1050	8 x 4,5		grp cam 35mm	AXI 2208/26	82,00		5-9A; 11A-60 sek
460	10200	17,27	8	9,3	9,2	6,2	/1050	7,5 x 4		grp cam 35mm	AXI 2208/26	85,56		5-9A; 11A-60 sek
470	6830	13,59	6	7,0	10,5	5,4	/1050	9 x 4,7		APC slow	AXI 2208/26	73,50		5-9A; 11A-60 sek
470	6840	11,00	6	7,0	10,6	5,4	/1050	9 x 3,8		APC slow	AXI 2208/26	74,20		5-9A; 11A-60 sek
480	8560	13,77	7	8,2	10,2	5,6	/1050	8 x 3,8		APC slow	AXI 2208/26	83,64		5-9A; 11A-60 sek
480	10470	17,73	3 Lipo	9,6	9,5	8,8	/1500	7,5 x 4		grp cam 35mm	AXI 2208/26	91,20		5-9A; 11A-60 sek
490	5840	9,39	2Lipo	6,4	11,6	7,2	/1500	10 x 3,8		APC slow	AXI 2208/26	74,24		5-9A; 11A-60 sek
530	5460	10,86	2Lipo	6,4	13,2	6,4	/1500	10 x 4,7		APC slow	AXI 2208/26	84,48	↳	5-9A; 11A-60 sek
530	9150	17,43	8	9,0	11,4	5,0	/1050	8 x 4,5		grp cam 35mm	AXI 2208/26	102,60		5-9A; 11A-60 sek
570	9350	17,81	8	9,2	12	4,8	/1050	8 x 4,5		grp cam 35mm	AXI 2208/26	110,40		5-9A; 11A-60 sek
600	7600	12,23	7	8,2	13,4	4,3	/1050	9 x 3,8		APC slow	AXI 2208/26	109,88	↳	5-9A; 11A-60 sek
610	7650	15,22	7	8,2	13	4,4	/1050	9 x 4,7		APC slow	AXI 2208/26	106,60		5-9A; 11A-60 sek
630	12120	25,65	10	11,7	13,3	4,3	/1050	7 x 5		APC-E	AXI 2208/26	155,61	↳	5-9A; 11A-60 sek
670	12100	20,49	10	11,7	12,8	4,5	/1050	7,5 x 4		grp cam 35mm	AXI 2208/26	149,76	↳	5-9A; 11A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
180	5100	17,27	2Lipo	6,4	6	14,0	/1500	8 x 8		APC-E	AXI 2208/34	38,40	4-7A; 8A-60 sek
220	5540	18,76	6	7,0	6,9	8,3	/1050	8 x 8		APC-E	AXI 2208/34	48,30	4-7A; 8A-60 sek
230	5180	13,16	2Lipo	6,4	5,6	15,0	/1500	8 x 6		APC slow	AXI 2208/34	35,84	4-7A; 8A-60 sek
260	4800	18,90	5	6,0	6	9,5	/1050	9 x 9,3		2Blatt FSK	AXI 2208/34	36,00	4-7A; 8A-60 sek
270	5420	8,72	2Lipo	6,4	4,8	17,5	/1500	9 x 3,8		APC slow	AXI 2208/34	30,72	4-7A; 8A-60 sek
270	7000	17,78	7	8,2	6	9,5	/1050	8 x 6		grp cam 35mm	AXI 2208/34	49,20	4-7A; 8A-60 sek
270	8000	20,32	8	9,4	6,2	9,2	/1050	7 x 6		APC slow	AXI 2208/34	57,97	4-7A; 8A-60 sek
275	8450	17,89	8	9,4	4,8	11,9	/1050	7 x 5		APC-E	AXI 2208/34	44,88	4-7A; 8A-60 sek
280	5390	10,72	2Lipo	6,4	5,1	16,5	/1500	9 x 4,7		APC slow	AXI 2208/34	32,64	4-7A; 8A-60 sek
280	8740	14,80	3Lipo	9,6	4,5	18,7	/1500	7 x 4		APC slow	AXI 2208/34	43,20	4-7A; 8A-60 sek
280	8180	20,78	3Lipo	9,6	6,4	13,1	/1500	7 x 6		APC slow	AXI 2208/34	61,44	4-7A; 8A-60 sek
290	5000	19,69	2 Lipo	6,4	6,7	12,5	/1500	9 x 9,3		2Blatt FSK	AXI 2208/34	42,88	4-7A; 8A-60 sek
290	8640	18,29	3Lipo	9,6	5	16,8	/1500	7 x 5		APC-E	AXI 2208/34	48,00	4-7A; 8A-60 sek
290	6200	21,00	7	8,2	8,4	6,8	/1050	8 x 8		APC-E	AXI 2208/34	68,88	4-7A; 8A-60 sek
320	5820	9,36	6	7,0	5,6	10,2	/1050	9 x 3,8		APC slow	AXI 2208/34	39,20	4-7A; 8A-60 sek
320	4430	17,44	5	6,0	7,5	7,6	/1050	9 x 9,3		3Blatt FSK	AXI 2208/34	45,00	4-7A; 8A-60 sek
330	5790	11,52	6	7,0	5,9	9,7	/1050	9 x 4,7		APC slow	AXI 2208/34	41,30	4-7A; 8A-60 sek
330	5350	21,06	6	7,0	7,6	7,5	/1050	9 x 9,3		2Blatt FSK	AXI 2208/34	53,20	4-7A; 8A-60 sek
330	6150	15,62	7	8,2	8,3	6,9	/1050	8 x 6		APC slow	AXI 2208/34	68,06	4-7A; 8A-60 sek
340	5000	8,04	2Lipo	6,4	6,2	13,5	/1500	10 x 3,8		APC slow	AXI 2208/34	39,68	4-7A; 8A-60 sek
340	4140	16,30	5	6,0	8,5	6,7	/1050	9 x 9,3		4Blatt FSK	AXI 2208/34	51,00	4-7A; 8A-60 sek
340	7810	19,84	8	9,3	7,2	7,9	/1050	8 x 6		grp cam 35mm	AXI 2208/34	66,96	4-7A; 8A-60 sek
350	4370	17,20	5	6,0	7,5	7,6	/1050	9 x 9,3		2Blatt FSKstarr	AXI 2208/34	45,00	4-7A; 8A-60 sek
350	4600	18,11	2 Lipo	6,4	8,1	10,4	/1500	9 x 9,3		3Blatt FSK	AXI 2208/34	51,84	4-7A; 8A-60 sek
350	7960	20,22	3 Lipo	9,6	7,4	11,4	/1500	8 x 6		grp cam 35mm	AXI 2208/34	71,04	4-7A; 8A-60 sek
360	4300	16,93	2 Lipo	6,4	9,1	9,2	/1500	9 x 9,3		4Blatt FSK	AXI 2208/34	58,24	4-7A; 8A-60 sek
380	4720	9,39	2Lipo	6,4	7,3	11,5	/1500	10 x 4,7		APC slow	AXI 2208/34	46,72	4-7A; 8A-60 sek
380	4560	17,95	2 Lipo	6,4	8,2	10,2	/1500	9 x 9,3		2Blatt FSKstarr	AXI 2208/34	52,48	4-7A; 8A-60 sek
380	4860	19,13	6	7,0	9	6,3	/1050	9 x 9,3		3Blatt FSK	AXI 2208/34	63,00	4-7A; 8A-60 sek
380	8230	20,90	3Lipo	10,0	8	10,5	/1500	8 x 6		grp cam 35mm	AXI 2208/34	80,00	4-7A; 8A-60 sek
400	4700	7,56	2Lipo	6,4	7,5	11,2	/1500	11 x 3,8		APC slow	AXI 2208/34	48,00	4-7A; 8A-60 sek
400	5370	8,64	6	7,0	7,3	7,8	/1050	10 x 3,8		APC slow	AXI 2208/34	51,10	4-7A; 8A-60 sek
400	7860	12,64	8	9,4	6,5	8,8	/1050	8 x 3,8		APC slow	AXI 2208/34	60,78	4-7A; 8A-60 sek
400	10200	17,27	10	11,7	6,3	9,0	/1050	7 x 4		APC slow	AXI 2208/34	73,71	4-7A; 8A-60 sek
400	5900	23,23	7	8,2	9,3	6,1	/1050	9 x 9,3		2Blatt FSK	AXI 2208/34	76,26	4-7A; 8A-60 sek
410	4510	17,76	6	7,0	10	5,7	/1050	9 x 9,3		4Blatt FSK	AXI 2208/34	70,00	4-7A; 8A-60 sek
410	10050	21,27	10	11,7	6,9	8,3	/1050	7 x 5		APC-E	AXI 2208/34	80,73	4-7A; 8A-60 sek
420	6540	10,52	7	8,2	7,2	7,9	/1050	9 x 3,8		APC slow	AXI 2208/34	59,04	4-7A; 8A-60 sek
420	6500	12,93	7	8,2	7,3	7,8	/1050	9 x 4,7		APC slow	AXI 2208/34	59,86	4-7A; 8A-60 sek
420	8050	12,95	3Lipo	9,6	6,7	12,5	/1500	8 x 3,8		APC slow	AXI 2208/34	64,32	4-7A; 8A-60 sek
420	8120	15,47	3 Lipo	9,6	7,1	11,8	/1500	8 x 4,5		grp cam 35mm	AXI 2208/34	68,16	4-7A; 8A-60 sek
430	5050	10,05	6	7,0	8,3	6,9	/1050	10 x 4,7		APC slow	AXI 2208/34	58,10	4-7A; 8A-60 sek
430	6580	13,93	7	8,2	7,5	7,6	/1050	9 x 5		grp cam 35mm	AXI 2208/34	61,50	4-7A; 8A-60 sek
440	4860	19,13	6	7,0	9,4	6,1	/1050	9 x 9,3		2Blatt FSKstarr	AXI 2208/34	65,80	4-7A; 8A-60 sek
460	4960	7,98	6	7,0	8,5	6,7	/1050	11 x 3,8		APC slow	AXI 2208/34	59,50	4-7A; 8A-60 sek
460	11000	18,63	4Lipo	12,8	7,3	11,5	/1500	7 x 4		APC slow	AXI 2208/34	93,44	4-7A; 8A-60 sek
480	10780	22,82	4Lipo	12,8	7,8	10,8	/1500	7 x 5		APC-E	AXI 2208/34	99,84	4-7A; 8A-60 sek
490	9210	23,39	10	11,7	9,9	5,8	/1050	8 x 6		grp cam 35mm	AXI 2208/34	115,83	4-7A; 8A-60 sek
510	5920	9,52	7	8,2	9,1	6,3	/1050	10 x 3,8		APC slow	AXI 2208/34	74,62	4-7A; 8A-60 sek
520	7130	11,47	8	9,4	8,6	6,6	/1050	9 x 3,8		APC slow	AXI 2208/34	80,41	4-7A; 8A-60 sek
520	7180	14,29	8	9,4	8,8	6,5	/1050	9 x 4,7		APC slow	AXI 2208/34	82,28	4-7A; 8A-60 sek
530	7200	15,24	8	9,3	8,9	6,4	/1050	9 x 5		grp cam 35mm	AXI 2208/34	82,77	4-7A; 8A-60 sek
540	7250	14,43	3Lipo	9,6	8,9	9,4	/1500	9 x 4,7		APC slow	AXI 2208/34	85,44	4-7A; 8A-60 sek
550	7280	11,71	3Lipo	9,6	9,1	9,2	/1500	9 x 3,8		APC slow	AXI 2208/34	87,36	4-7A; 8A-60 sek
550	7330	15,52	3 Lipo	9,6	9,4	8,9	/1500	9 x 5		grp cam 35mm	AXI 2208/34	90,24	4-7A; 8A-60 sek
580	9420	17,95	10	11,7	9,4	6,1	/1050	8 x 4,5		grp cam 35mm	AXI 2208/34	109,98	4-7A; 8A-60 sek
250	7300	18,54	7	8,2	6,8	6,8	/1050	8 x 6		grp cam 35mm	AXI 2208/34sil	55,76	4-7A; 8A-60 sek
280	5570	8,96	2Lipo	6,4	5,5	15,3	/1500	9 x 3,8		APC slow	AXI 2208/34sil	35,20	4-7A; 8A-60 sek
280	5650	11,24	2Lipo	6,4	5,7	14,7	/1500	9 x 4,7		APC slow	AXI 2208/34sil	36,48	4-7A; 8A-60 sek
300	4600	18,11	5	6,0	8,2	7,0	/1050	9 x 9,3		3Blatt FSK	AXI 2208/34sil	49,20	4-7A; 8A-60 sek
320	6110	9,83	6	7,0	6,4	8,9	/1050	9 x 3,8		APC slow	AXI 2208/34sil	44,80	4-7A; 8A-60 sek
320	4800	18,90	2 Lipo	6,4	8,9	9,4	/1500	9 x 9,3		3Blatt FSK	AXI 2208/34sil	56,96	4-7A; 8A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
320	8100	20,57	8	9,3	8,1	8,1	/1050	8 x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/34sil	75,33	4-7A; 8A-60 sek	
330	6080	12,10	6	7,0	6,5	8,8	/1050	9 x 4,7	APC slow	AXI 2208/34sil	45,50	4-7A; 8A-60 sek	
330	4320	17,01	5	6,0	9,7	5,9	/1050	9 x 9,3	4Blatt FSK	AXI 2208/34sil	58,20	4-7A; 8A-60 sek	
330	8280	21,03	3 Lipo	9,6	8,3	8,3	/1500	8 x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/34sil	79,68	4-7A; 8A-60 sek	
350	4510	17,76	5	6,0	8,7	6,6	/1050	9 x 9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2208/34sil	52,20	4-7A; 8A-60 sek	
360	4450	17,52	2 Lipo	6,4	10,5	8,0	/1500	9 x 9,3	4Blatt FSK	AXI 2208/34sil	67,20	4-7A; 8A-60 sek	
360	5100	20,08	6	7,0	10	5,7	/1050	9 x 9,3	3Blatt FSK	AXI 2208/34sil	70,00	4-7A; 8A-60 sek	
360	8490	21,56	3Lipo	10,0	8,8	8,8	/1500	8 x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/34sil	88,00	4-7A; 8A-60 sek	
370	5240	8,43	2Lipo	6,4	7,3	11,5	/1500	10 x 3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	46,72	4-7A; 8A-60 sek	
380	4690	18,46	2 Lipo	6,4	9,4	8,9	/1500	9 x 9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2208/34sil	60,16	4-7A; 8A-60 sek	
410	4720	18,58	6	7,0	11,7	4,9	/1050	9 x 9,3	4Blatt FSK	AXI 2208/34sil	81,90	4-7A; 8A-60 sek	
420	5500	8,85	6	7,0	8,4	6,8	/1050	10 x 3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	58,80	4-7A; 8A-60 sek	
430	6870	13,67	7	8,2	8	7,1	/1050	9 x 4,7	APC slow	AXI 2208/34sil	65,60	4-7A; 8A-60 sek	
430	6840	11,00	7	8,2	8,3	6,9	/1050	9 x 3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	68,06	4-7A; 8A-60 sek	
430	4930	19,41	6	7,0	10,6	5,4	/1050	9 x 9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2208/34sil	74,20	4-7A; 8A-60 sek	
460	9420	23,93	10	11,7	10,9	10,9	/1050	8 x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/34sil	127,53	4-7A; 8A-60 sek	
530	7620	15,16	8	9,4	9,7	5,9	/1050	9 x 4,7	APC slow	AXI 2208/34sil	90,70	4-7A; 8A-60 sek	
550	6120	9,85	7	8,2	10,7	5,3	/1050	10 x 3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	87,74	4-7A; 8A-60 sek	
550	7720	15,36	3Lipo	9,6	9,9	8,5	/1500	9 x 4,7	APC slow	AXI 2208/34sil	95,04	4-7A; 8A-60 sek	
550	7470	12,02	8	9,4	10,3	5,5	/1050	9 x 3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	96,31	4-7A; 8A-60 sek	
560	7550	12,15	3Lipo	9,6	10,5	8,0	/1500	9 x 3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	100,80	4-7A; 8A-60 sek	
220	7580	16,04	6	7,0	4,8	11,9	/1050	7 x 5	APC-E	AXI 2212/20	33,60	6-12A; 16A-60 sek	
230	7240	18,39	6	7,0	6,2	9,2	/1050	7 x 6	APC slow	AXI 2212/20	43,40	6-12A; 16A-60 sek	
250	6300	16,00	2 Lipo	6,4	7	12,0	/1500	8 x 6	grp cam	AXI 2212/20	44,80	6-12A; 16A-60 sek	
260	6680	10,75	2Lipo	6,4	5,6	15,0	/1500	8 x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	35,84	6-12A; 16A-60 sek	
280	8800	14,90	7	8,2	5,5	10,4	/1050	7 x 4	APC slow	AXI 2212/20	45,10	6-12A; 16A-60 sek	
300	8690	18,39	7	8,2	6,2	9,2	/1050	7 x 5	APC-E	AXI 2212/20	50,84	6-12A; 16A-60 sek	
300	8250	20,96	7	8,2	8,2	7,0	/1050	7 x 6	APC slow	AXI 2212/20	67,24	6-12A; 16A-60 sek	
310	6010	15,27	2Lipo	6,4	8,7	9,7	/1500	8 x 6	APC slow	AXI 2212/20	55,68	6-12A; 16A-60 sek	
320	7260	11,68	6	7,0	6,5	8,8	/1050	8 x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	45,50	6-12A; 16A-60 sek	
360	9830	16,65	8	9,4	6,9	8,3	/1050	7 x 4	APC slow	AXI 2212/20	64,52	6-12A; 16A-60 sek	
370	5700	12,07	5	6,0	7,8	7,3	/1050	9 x 5	grp cam	AXI 2212/20	46,80	6-12A; 16A-60 sek	
380	6450	16,38	6	7,0	10,2	5,6	/1050	8 x 6	APC slow	AXI 2212/20	71,40	6-12A; 16A-60 sek	
380	7650	19,43	7	8,2	9,9	5,8	/1050	8 x 6	grp cam	AXI 2212/20	81,18	6-12A; 16A-60 sek	
380	9170	23,29	8	9,4	10,2	5,6	/1050	7 x 6	APC slow	AXI 2212/20	95,37	6-12A; 16A-60 sek	
390	6220	10,01	2Lipo	6,4	7,6	11,1	/1500	9 x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	48,64	6-12A; 16A-60 sek	
390	6260	12,46	2Lipo	6,4	7,8	10,8	/1500	9 x 4,7	APC slow	AXI 2212/20	49,92	6-12A; 16A-60 sek	
390	10050	17,02	3Lipo	9,6	7,3	11,5	/1500	7 x 4	APC slow	AXI 2212/20	70,08	6-12A; 16A-60 sek	
390	9720	20,57	8	9,4	7,7	7,4	/1050	7 x 5	APC-E	AXI 2212/20	72,00	6-12A; 16A-60 sek	
390	9350	23,75	3Lipo	9,6	10,5	8,0	/1500	7 x 6	APC slow	AXI 2212/20	100,80	6-12A; 16A-60 sek	
410	5980	12,66	2 Lipo	6,4	8,6	9,8	/1500	9 x 5	grp cam	AXI 2212/20	55,04	6-12A; 16A-60 sek	
410	9920	21,00	3Lipo	9,6	8,1	10,4	/1500	7 x 5	APC-E	AXI 2212/20	77,76	6-12A; 16A-60 sek	
420	5000	19,69	5	6,0	11	5,2	/1050	9 x 9,3	3Blatt FSK	AXI 2212/20	66,00	6-12A; 16A-60 sek	
420	8170	13,14	7	8,2	8,5	6,7	/1050	8 x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	69,70	6-12A; 16A-60 sek	
450	6680	10,75	6	7,0	8,8	6,5	/1050	9 x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	61,60	6-12A; 16A-60 sek	
450	5750	14,61	2 Lipo	6,4	10	8,4	/1500	10 x 6	grp cam	AXI 2212/20	64,00	6-12A; 16A-60 sek	
460	6720	13,37	6	7,0	8,9	9,4	/1050	9 x 4,7	APC slow	AXI 2212/20	62,30	6-12A; 16A-60 sek	
460	5280	20,79	2 Lipo	6,4	12	7,0	/1500	9 x 9,3	3Blatt FSK	AXI 2212/20	76,80	6-12A; 16A-60 sek	
470	5040	19,84	5	6,0	11,4	5,0	/1050	9 x 9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2212/20	68,40	6-12A; 16A-60 sek	
470	6430	13,61	6	7,0	9,9	5,8	/1050	9 x 5	grp cam	AXI 2212/20	69,30	6-12A; 16A-60 sek	
470	4760	18,74	5	6,0	12,7	4,5	/1050	9 x 9,3	4Blatt FSK	AXI 2212/20	76,20	6-12A; 16A-60 sek	
470	7130	18,11	7	8,1	13	4,4	/1050	8 x 6	APC slow	AXI 2212/20	105,56	6-12A; 16A-60 sek	
480	8490	21,56	8	9,3	12	4,8	/1050	8 x 6	grp cam	AXI 2212/20	111,60	6-12A; 16A-60 sek	
500	5780	9,30	2Lipo	6,4	10,2	8,2	/1500	10 x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	65,28	6-12A; 16A-60 sek	
500	4980	19,61	2 Lipo	6,4	13,8	6,1	/1500	9 x 9,3	4Blatt FSK	AXI 2212/20	88,32	6-12A; 16A-60 sek	
500	8710	22,12	3 Lipo	9,6	12,6	6,7	/1500	8 x 6	grp cam	AXI 2212/20	120,96	6-12A; 16A-60 sek	
510	5270	20,75	2 Lipo	6,4	12,3	6,8	/1500	9 x 9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2212/20	78,72	6-12A; 16A-60 sek	
530	6180	15,70	6	7,0	11,3	5,0	/1050	10 x 6	grp cam	AXI 2212/20	79,10	6-12A; 16A-60 sek	
540	5470	10,88	2Lipo	6,4	11,7	7,2	/1500	10 x 4,7	APC slow	AXI 2212/20	74,88	6-12A; 16A-60 sek	
540	9050	14,56	8	9,4	10,5	5,4	/1050	8 x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	98,18	6-12A; 16A-60 sek	
540	10830	27,51	10	11,7	14,2	4,0	/1050	7 x 6	APC slow	AXI 2212/20	166,14	6-12A; 16A-60 sek	
560	9200	14,80	3Lipo	9,6	11	7,6	/1500	8 x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	105,60	6-12A; 16A-60 sek	

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
560	11800	19,98	10	11,7	10,2	5,6	/1050	7 x 4		APC slow	AXI 2212/20	119,34	6-12A; 16A-60 sek
570	5390	8,67	2Lipo	6,4	12,2	6,9	/1500	11 x 3,8		APC slow	AXI 2212/20	78,08	6-12A; 16A-60 sek
570	11690	24,74	10	11,7	11,1	5,1	/1050	7 x 5		APC-E	AXI 2212/20	129,87	6-12A; 16A-60 sek
570	7740	19,66	8	9,3	15,9	3,6	/1050	8 x 6		APC slow	AXI 2212/20	147,55	6-12A; 16A-60 sek
580	6130	9,86	6	7,0	11,7	4,9	/1050	10 x 3,8		APC slow	AXI 2212/20	81,90	6-12A; 16A-60 sek
580	7460	12,00	7	8,1	11,3	5,0	/1050	9 x 3,8		APC slow	AXI 2212/20	91,76	6-12A; 16A-60 sek
590	7570	15,06	7	8,1	11,1	5,1	/1050	9 x 4,7		APC slow	AXI 2212/20	90,13	6-12A; 16A-60 sek
600	5790	11,52	6	7,0	13,3	4,3	/1050	10 x 4,7		APC slow	AXI 2212/20	93,10	6-12A; 16A-60 sek
620	7220	15,28	7	8,2	12,3	4,6	/1050	9 x 5		grp cam	AXI 2212/20	100,86	6-12A; 16A-60 sek
620	6870	17,45	7	8,2	14	4,1	/1050	10 x 6		grp cam	AXI 2212/20	114,80	6-12A; 16A-60 sek
650	5690	9,15	6	7,0	13,6	4,2	/1050	11 x 3,8		APC slow	AXI 2212/20	95,20	6-12A; 16A-60 sek
690	10000	25,40	10	11,7	17	3,4	/1050	8 x 6		grp cam	AXI 2212/20	198,90	6-12A; 16A-60 sek
730	8200	13,19	8	9,3	14	4,1	/1050	9 x 3,8		APC slow	AXI 2212/20	129,92	6-12A; 16A-60 sek
740	6770	10,89	7	8,1	15	3,8	/1050	10 x 3,8		APC slow	AXI 2212/20	121,80	6-12A; 16A-60 sek
740	8430	16,77	8	9,3	13,6	4,2	/1050	9 x 4,7		APC slow	AXI 2212/20	126,21	6-12A; 16A-60 sek
750	7900	16,72	8	9,4	14,9	3,8	/1050	9 x 5		grp cam	AXI 2212/20	139,32	6-12A; 16A-60 sek
760	6340	12,61	7	8,0	16,3	3,5	/1050	10 x 4,7		APC slow	AXI 2212/20	130,07	6-12A; 16A-60 sek
770	8390	13,50	3Lipo	9,6	14,8	5,7	/1500	9 x 3,8		APC slow	AXI 2212/20	142,08	6-12A; 16A-60 sek
780	8000	16,93	3 Lipo	9,6	15,5	5,4	/1500	9 x 5		grp cam	AXI 2212/20	148,80	6-12A; 16A-60 sek
780	7450	18,92	8	9,3	16,3	3,5	/1050	10 x 6		grp cam	AXI 2212/20	151,59	6-12A; 16A-60 sek
780	10650	17,13	10	11,6	14,9	3,8	/1050	8 x 3,8		APC slow	AXI 2212/20	172,84	6-12A; 16A-60 sek
800	6210	9,99	7	8,0	16,8	3,4	/1050	11 x 3,8		APC slow	AXI 2212/20	134,06	6-12A; 16A-60 sek
330	7140	18,14	8	9,3	6,8	8,4	/1050	8 x 6		APC-E	AXI 2212/26	63,24	6-10A; 12A-60 sek
340	6200	15,75	7	8,2	6,2	9,2	/1050	8 x 6		APC slow	AXI 2212/26	50,84	6-10A; 12A-60 sek
420	6110	12,93	7	8,2	7	8,1	/1050	9 x 5		grp cam	AXI 2212/26	57,40	6-10A; 12A-60 sek
420	6820	17,32	8	9,3	8	7,1	/1050	8 x 6		APC slow	AXI 2212/26	74,40	6-10A; 12A-60 sek
445	8800	22,35	10	11,7	8,3	6,9	/1050	8 x 6		grp cam 35mm	AXI 2212/26	97,11	6-10A; 12A-60 sek
460	7150	14,23	8	9,3	6,6	8,6	/1050	9 x 4,7		APC slow	AXI 2212/26	61,38	6-10A; 12A-60 sek
480	5910	15,01	7	8,2	8	7,1	/1050	10 x 6		grp cam	AXI 2212/26	65,60	6-10A; 12A-60 sek
480	8480	21,54	10	11,7	9,4	6,1	/1050	8 x 6		grp cam	AXI 2212/26	109,98	6-10A; 12A-60 sek
490	7320	14,56	3 Lipo	9,6	6,9	12,2	/1500	9 x 4,7		APC slow	AXI 2212/26	66,24	6-10A; 12A-60 sek
490	5650	16,74	7	8,2	9,1	6,3	/1050	10 x 7		APC-E	AXI 2212/26	74,62	6-10A; 12A-60 sek
490	5340	21,02	7	8,2	10	5,7	/1050	9 x 9,3		3Blatt FSK	AXI 2212/26	82,00	6-10A; 12A-60 sek
490	8520	21,64	10	11,7	9,4	6,1	/1050	8 x 6		APC-E	AXI 2212/26	109,98	6-10A; 12A-60 sek
510	6740	14,27	8	9,3	8,3	6,9	/1050	9 x 5		grp cam	AXI 2212/26	77,19	6-10A; 12A-60 sek
540	5360	21,10	7	8,2	10,2	5,6	/1050	9 x 9,3		2Blatt FSKstarr	AXI 2212/26	83,64	6-10A; 12A-60 sek
550	6920	14,65	3 Lipo	9,6	8,7	9,7	/1050	9 x 5		grp cam	AXI 2212/26	83,52	6-10A; 12A-60 sek
550	5110	20,12	7	8,2	11,6	4,9	/1050	9 x 9,3		4Blatt FSK	AXI 2212/26	95,12	6-10A; 12A-60 sek
560	5000	14,82	7	8,2	12	4,8	/1050	10 x 7		APC slow	AXI 2212/26	98,40	6-10A; 12A-60 sek
570	6480	16,46	8	9,3	9,5	6,0	/1050	10 x 6		grp cam	AXI 2212/26	88,35	6-10A; 12A-60 sek
580	5440	13,82	7	8,2	10,2	5,6	/1050	11 x 6		grp cam	AXI 2212/26	83,64	6-10A; 12A-60 sek
590	6600	16,76	3 Lipo	9,6	9,8	8,6	/1500	10 x 6		grp cam	AXI 2212/26	94,08	6-10A; 12A-60 sek
590	6200	18,37	8	9,3	10,6	5,4	/1050	10 x 7		APC-E	AXI 2212/26	98,58	6-10A; 12A-60 sek
600	8000	20,32	10	11,7	11,5	5,0	/1050	8 x 6		APC slow	AXI 2212/26	134,55	6-10A; 12A-60 sek
600	10120	25,70	12	14,0	10,5	5,4	/1050	8 x 6		grp cam 35mm	AXI 2212/26	147,00	6-10A; 12A-60 sek
620	6300	18,67	3 Lipo	9,6	11,1	7,6	/1500	10 x 7		APC-E	AXI 2212/26	106,56	6-10A; 12A-60 sek
640	6400	10,30	8	9,3	9,8	5,8	/1050	10 x 3,8		APC slow	AXI 2212/26	91,14	6-10A; 12A-60 sek
660	5250	13,34	7	8,2	11,2	5,1	/1050	12 x 6		grp cam	AXI 2212/26	91,84	6-10A; 12A-60 sek
660	8600	17,11	10	11,7	9,2	6,2	/1050	9 x 4,7		APC slow	AXI 2212/26	107,64	6-10A; 12A-60 sek
660	9800	24,89	12	14,0	12,4	4,6	/1050	8 x 6		grp cam	AXI 2212/26	173,60	6-10A; 12A-60 sek
670	5870	14,91	8	9,2	11,8	4,8	/1050	11 x 6		grp cam	AXI 2212/26	108,56	6-10A; 12A-60 sek
680	6520	10,49	3 Lipo	9,6	10,6	7,9	/1500	10 x 3,8		APC slow	AXI 2212/26	101,76	6-10A; 12A-60 sek
680	6140	12,22	8	9,3	11	5,2	/1050	10 x 4,7		APC slow	AXI 2212/26	102,30	6-10A; 12A-60 sek
680	5980	15,19	3 Lipo	9,6	12,3	6,8	/1500	11 x 6		grp cam	AXI 2212/26	118,08	6-10A; 12A-60 sek
690	6250	12,44	3 Lipo	9,6	11,4	7,4	/1500	10 x 4,7		APC slow	AXI 2212/26	109,44	6-10A; 12A-60 sek
760	7950	16,83	10	11,7	11,7	4,9	/1050	9 x 5		grp cam	AXI 2212/26	136,89	6-10A; 12A-60 sek
800	7550	19,18	10	11,7	13	4,4	/1050	10 x 6		grp cam	AXI 2212/26	152,10	6-10A; 12A-60 sek
520	6680	14,14	10	11,7	6,3	9,0	/1050	9 x 5		grp cam	AXI 2212/34	73,71	4-8A; 10A-60 sek
550	4820	12,24	8	9,3	7,5	7,6	/1050	12 x 6		grp cam	AXI 2212/34	69,75	4-8A; 10A-60 sek
560	4330	14,66	8	9,3	10,5	5,4	/1050	12 x 8		aer cam	AXI 2212/34	97,65	4-8A; 10A-60 sek
570	6480	16,46	10	11,7	7,3	7,8	/1050	10 x 6		grp cam	AXI 2212/34	85,41	4-8A; 10A-60 sek
580	4960	12,60	3 Lipo	9,6	7,6	11,1	/1500	12 x 6		grp cam	AXI 2212/34	72,96	4-8A; 10A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
630	4270	12,65	8	9,3	10,5	5,4	/1050	13	x 7	grp cam	AXI 2212/34	97,65	4-8A; 10A-60 sek
680	5920	15,04	10	11,7	9,2	6,2	/1050	11	x 6	grp cam	AXI 2212/34	107,64	4-8A; 10A-60 sek
790	5690	14,45	10	11,7	10	5,7	/1050	12	x 6	grp cam	AXI 2212/34	117,00	4-8A; 10A-60 sek
600	8380	17,74	6/2Lipo	7,0	13,7	8,5	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/12	95,90	15-24A; 30A-60 sek
670	8850	18,73	2Lipo	7,5	15	7,8	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/12	112,50	15-24A; 30A-60 sek
720	7080	17,98	2Lipo	6,4	17,4	6,7	2000	10	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	111,36	15-24A; 30A-60 sek
750	7930	16,79	6/2Lipo	7,0	17	6,9	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/12	119,00	15-24A; 30A-60 sek
750	9310	19,71	7	8,0	16,5	7,1	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/12	132,00	15-24A; 30A-60 sek
830	8360	17,70	2Lipo	7,5	18,7	6,3	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/12	140,25	15-24A; 30A-60 sek
840	7560	19,20	6/2Lipo	7,0	20	5,9	2000	10	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	140,00	15-24A; 30A-60 sek
850	6590	16,74	2Lipo	6,4	21,4	5,5	2000	11	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	136,96	15-24A; 30A-60 sek
860	6730	15,67	2Lipo	6,4	20,5	5,7	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/12	131,20	15-24A; 30A-60 sek
880	6435	16,34	2Lipo	6,4	21,9	5,3	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/12	140,16	15-24A; 30A-60 sek
880	6410	18,99	2Lipo	6,4	22,9	5,1	2000	11	x 7	APC-E	J AXI 2217/12	146,56	15-24A; 30A-60 sek
930	10250	21,70	8	9,1	19,9	5,9	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/12	181,09	15-24A; 30A-60 sek
940	8750	18,52	7	8,0	20,5	5,7	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/12	164,00	15-24A; 30A-60 sek
940	7940	20,17	2Lipo	7,5	21,9	5,3	2000	10	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	164,25	15-24A; 30A-60 sek
980	7180	16,72	6/2Lipo	7,0	22,6	5,2	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/12	158,20	15-24A; 30A-60 sek
980	6985	17,74	6/2Lipo	7,0	24,1	4,9	2000	11	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	168,70	15-24A; 30A-60 sek
980	6770	17,20	6/2Lipo	7,0	24,8	4,7	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/12	173,60	15-24A; 30A-60 sek
1000	6230	15,82	2Lipo	6,4	24,1	4,9	2000	12	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	154,24	15-24A; 30A-60 sek
1010	6680	19,80	2Lipo	7,0	26,4	4,4	2000	11	x 7	APC-E	J AXI 2217/12	184,80	15-24A; 30A-60 sek
1010	10630	22,50	3Lipo	9,6	21,4	5,5	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/12	205,44	15-24A; 30A-60 sek
1030	8290	21,06	7	8,0	23,8	4,9	2000	10	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	190,40	15-24A; 30A-60 sek
1060	7030	20,83	2Lipo	7,5	28	4,2	2000	11	x 7	APC-E	J AXI 2217/12	210,00	15-24A; 30A-60 sek
1070	7290	18,52	2Lipo	7,5	26,5	4,4	2000	11	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	198,75	15-24A; 30A-60 sek
1080	7520	17,51	2Lipo	7,5	24,6	4,8	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/12	184,50	15-24A; 30A-60 sek
1080	7100	18,03	2Lipo	7,5	27,3	4,3	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/12	204,75	15-24A; 30A-60 sek
1080	10950	23,18	3Lipo	10,0	22,6	5,2	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/12	226,00	15-24A; 30A-60 sek
1130	6590	16,74	6/2Lipo	7,0	26,9	4,3	2000	12	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	188,30	15-24A; 30A-60 sek
1130	9580	20,28	8	9,1	24,3	4,8	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/12	221,13	15-24A; 30A-60 sek
1140	11360	24,05	3Lipo	10,5	23,4	5,0	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/12	245,70	15-24A; 30A-60 sek
1180	7580	19,25	7	8,0	28,5	4,1	2000	11	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	228,00	15-24A; 30A-60 sek
1220	9050	22,99	8	9,1	28,2	4,1	2000	10	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	256,62	15-24A; 30A-60 sek
1230	10000	21,17	3Lipo	9,6	26	4,5	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/12	249,60	15-24A; 30A-60 sek
1230	11700	24,77	3Lipo	11,0	25,5	4,6	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/12	280,50	15-24A; 30A-60 sek
1240	6900	17,53	2Lipo	7,5	29	4,0	2000	12	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	217,50	15-24A; 30A-60 sek
1290	10200	21,59	3Lipo	10,0	27,3	4,3	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/12	273,00	15-24A; 30A-60 sek
1390	10660	22,56	3Lipo	10,5	29,3	4,0	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/12	307,65	15-24A; 30A-60 sek
600	5290	13,44	2Lipo	6,4	12,1	9,7	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/16	77,44	10-18A; 22A-60 sek
610	5430	16,09	2Lipo	6,4	11,3	10,4	2000	12	x 7	aer carbon	J AXI 2217/16	72,32	10-18A; 22A-60 sek
650	7300	15,45	7	8,2	11,2	10,4	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/16	91,84	10-18A; 22A-60 sek
660	6010	13,99	6/2Lipo	7,0	12	9,8	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/16	84,00	10-18A; 22A-60 sek
670	5800	14,73	6/2Lipo	7,0	13	9,0	2000	11	x 6	grp cam	J AXI 2217/16	91,00	10-18A; 22A-60 sek
680	5200	13,21	2Lipo	6,4	13,1	8,9	2000	12	x 6	grp cam	J AXI 2217/16	83,84	10-18A; 22A-60 sek
680	5670	14,40	6/2Lipo	7,0	13,7	8,5	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/16	95,90	10-18A; 22A-60 sek
690	5850	17,34	6/2Lipo	7,0	12,9	9,1	2000	12	x 7	aer carbon	J AXI 2217/16	90,30	10-18A; 22A-60 sek
710	6290	14,65	2Lipo	7,5	13,2	8,9	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/16	99,00	10-18A; 22A-60 sek
710	7000	17,78	7	8,2	13,1	8,9	2000	10	x 6	grp cam	J AXI 2217/16	107,42	10-18A; 22A-60 sek
760	5460	16,18	6/2Lipo	7,0	15,5	7,5	2000	11	x 7	APC-E	J AXI 2217/16	108,50	10-18A; 22A-60 sek
760	6000	15,24	2Lipo	7,5	14,8	7,9	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/16	111,00	10-18A; 22A-60 sek
770	8080	17,10	8	9,3	13,4	8,7	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/16	124,62	10-18A; 22A-60 sek
780	5550	14,10	6/2Lipo	7,0	14,6	8,0	2000	12	x 6	grp cam	J AXI 2217/16	102,20	10-18A; 22A-60 sek
790	6150	18,22	2Lipo	7,5	14	8,4	2000	12	x 7	aer carbon	J AXI 2217/16	105,00	10-18A; 22A-60 sek
800	4770	14,14	2Lipo	6,4	16,2	7,2	2000	13	x 7	grp cam	J AXI 2217/16	103,68	10-18A; 22A-60 sek
810	8260	17,48	3Lipo	9,6	14	8,4	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/16	134,40	10-18A; 22A-60 sek
830	6720	15,65	7	8,2	15	7,8	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/16	123,00	10-18A; 22A-60 sek
850	6540	16,61	7	8,2	16,3	7,2	2000	11	x 6	grp cam	J AXI 2217/16	133,66	10-18A; 22A-60 sek
860	5810	14,76	2Lipo	7,5	16	7,3	2000	12	x 6	grp cam	J AXI 2217/16	120,00	10-18A; 22A-60 sek
860	5770	17,10	2Lipo	7,5	16,6	7,0	2000	11	x 7	APC-E	J AXI 2217/16	124,50	10-18A; 22A-60 sek
860	6400	16,26	7	8,2	17	6,9	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/16	139,40	10-18A; 22A-60 sek
860	8500	17,99	3Lipo	10,0	14,7	8,0	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/16	147,00	10-18A; 22A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom
870	7710	19,58	8	9,3	15,6	7,5	2000	10	x 6	grp cam	J	AXI 2217/16	145,08	10-18A; 22A-60 sek
880	6540	19,38	7	8,2	16	7,3	2000	12	x 7	aer carbon	J	AXI 2217/16	131,20	10-18A; 22A-60 sek
890	5090	15,08	6/2Lipo	7,0	18	6,5	2000	13	x 7	grp cam	J	AXI 2217/16	126,00	10-18A; 22A-60 sek
920	7860	19,96	3Lipo	9,6	16,5	7,1	2000	10	x 6	grp cam	J	AXI 2217/16	158,40	10-18A; 22A-60 sek
950	8800	18,63	3Lipo	10,5	16	7,3	2000	9	x 5	grp cam	J	AXI 2217/16	168,00	10-18A; 22A-60 sek
980	5280	15,65	2Lipo	7,5	19,5	6,0	2000	13	x 7	grp cam	J	AXI 2217/16	146,25	10-18A; 22A-60 sek
980	8100	20,57	3Lipo	10,0	17,2	6,8	2000	10	x 6	grp cam	J	AXI 2217/16	172,00	10-18A; 22A-60 sek
990	9913	20,98	3Lipo	11,0	16,8	7,0	2000	9	x 5	grp cam	J	AXI 2217/16	184,80	10-18A; 22A-60 sek
1000	6180	15,70	7	8,2	18,2	6,4	2000	12	x 6	grp cam	J	AXI 2217/16	149,24	10-18A; 22A-60 sek
1000	6060	17,96	7	8,2	19	6,2	2000	11	x 7	APC-E	J	AXI 2217/16	155,80	10-18A; 22A-60 sek
1000	7290	16,97	8	9,3	17,8	6,6	2000	11	x 5,5	APC-E	J	AXI 2217/16	165,54	10-18A; 22A-60 sek
1020	6900	17,53	8	9,3	19,9	5,9	2000	11	x 6	aer cam	J	AXI 2217/16	185,07	10-18A; 22A-60 sek
1030	7120	18,08	8	9,3	19,1	6,1	2000	11	x 6	grp cam	J	AXI 2217/16	177,63	10-18A; 22A-60 sek
1040	8360	21,23	3Lipo	10,5	18,3	6,4	2000	10	x 6	grp cam	J	AXI 2217/16	192,15	10-18A; 22A-60 sek
1050	7120	21,10	8	9,3	18,6	6,3	2000	12	x 7	aer carbon	J	AXI 2217/16	172,98	10-18A; 22A-60 sek
1060	7480	17,42	3Lipo	9,6	18,7	6,3	2000	11	x 5,5	APC-E	J	AXI 2217/16	179,52	10-18A; 22A-60 sek
1060	7190	18,26	3Lipo	9,6	19,9	5,9	2000	11	x 6	grp cam	J	AXI 2217/16	191,04	10-18A; 22A-60 sek
1070	7000	17,78	3Lipo	9,6	20,4	5,7	2000	11	x 6	aer cam	J	AXI 2217/16	195,84	10-18A; 22A-60 sek
1110	5550	16,45	7	8,2	21,6	5,4	2000	13	x 7	grp cam	J	AXI 2217/16	177,12	10-18A; 22A-60 sek
1110	7250	21,48	3Lipo	9,6	19,8	5,9	2000	12	x 7	aer carbon	J	AXI 2217/16	190,08	10-18A; 22A-60 sek
1110	7670	17,86	3Lipo	10,0	19,8	5,9	2000	11	x 5,5	APC-E	J	AXI 2217/16	198,00	10-18A; 22A-60 sek
1120	7200	18,29	3Lipo	10,0	21,8	5,4	2000	11	x 6	aer cam	J	AXI 2217/16	218,00	10-18A; 22A-60 sek
1130	8670	22,02	3Lipo	11,0	19,5	6,0	2000	10	x 6	grp cam	J	AXI 2217/16	214,50	10-18A; 22A-60 sek
1140	7470	18,97	3Lipo	10,0	21,3	5,5	2000	11	x 6	grp cam	J	AXI 2217/16	213,00	10-18A; 22A-60 sek
1170	6700	17,02	8	9,3	20,8	5,6	2000	12	x 6	grp cam	J	AXI 2217/16	193,44	10-18A; 22A-60 sek
1170	6560	19,44	8	9,3	22	5,3	2000	11	x 7	APC-E	J	AXI 2217/16	204,60	10-18A; 22A-60 sek
1170	7440	22,05	3Lipo	10,0	20,7	5,7	2000	12	x 7	aer carbon	J	AXI 2217/16	207,00	10-18A; 22A-60 sek
1170	7860	18,30	3Lipo	10,5	20,8	5,6	2000	11	x 5,5	APC-E	J	AXI 2217/16	218,40	10-18A; 22A-60 sek
1180	7660	19,46	3Lipo	10,5	22,2	5,3	2000	11	x 6	grp cam	J	AXI 2217/16	233,10	10-18A; 22A-60 sek
1210	7400	18,80	3Lipo	10,5	23	5,1	2000	11	x 6	aer cam	J	AXI 2217/16	241,50	10-18A; 22A-60 sek
1230	7640	22,64	3Lipo	10,5	22	5,3	2000	12	x 7	aer carbon	J	AXI 2217/16	231,00	10-18A; 22A-60 sek
1250	8070	18,79	3Lipo	11,0	22,3	5,2	2000	11	x 5,5	APC-E	J	AXI 2217/16	245,30	10-18A; 22A-60 sek
610	9645	24,50	2Lipo	6,4	26	4,5	2000	8	x 6	grp cam	J	AXI 2217/9D	166,40	17-27A; 34A-60 sek
710	10265	26,07	6/2Lipo	7,0	29,2	4,0	2000	8	x 6	grp cam	J	AXI 2217/9D	204,40	17-27A; 34A-60 sek
780	10680	27,13	2Lipo	7,5	31,5	3,7	2000	8	x 6	grp cam	J	AXI 2217/9D	236,25	17-27A; 34A-60 sek
840	9595	20,31	2Lipo	6,4	25,45	4,6	2000	9	x 5	aer cam	J	AXI 2217/9D	162,88	17-27A; 34A-60 sek
920	9015	19,08	2Lipo	6,4	30,5	3,8	2000	9	x 5	grp cam	J	AXI 2217/9D	195,20	17-27A; 34A-60 sek
960	10230	21,65	6/2Lipo	7,0	28,6	4,1	2000	9	x 5	aer cam	J	AXI 2217/9D	200,20	17-27A; 34A-60 sek
1050	10760	22,78	2Lipo	7,5	31,4	3,7	2000	9	x 5	aer cam	J	AXI 2217/9D	235,50	17-27A; 34A-60 sek
1070	9550	20,21	6/2Lipo	7,0	34,7	3,4	2000	9	x 5	grp cam	J	AXI 2217/9D	242,90	17-27A; 34A-60 sek
1190	10000	21,17	2Lipo	7,5	37,6	3,1	2000	9	x 5	grp cam	J	AXI 2217/9D	282,00	17-27A; 34A-60 sek
590	4870	12,37	6/2Lipo	7,0	9,7	12,1	2000	12	x 6	APC-E	J	AXI 221720	67,90	8-14A; 18A-60 sek
600	4200	12,45	2Lipo	6,4	10,4	11,3	2000	13	x 7	grp cam	J	AXI 221720	66,56	8-14A; 18A-60 sek
630	4040	11,97	2Lipo	6,4	11,55	10,1	2000	13,5	x 7	aer glas	J	AXI 221720	73,92	8-14A; 18A-60 sek
650	5120	13,00	2Lipo	7,5	10,55	11,1	2000	12	x 6	APC-E	J	AXI 221720	79,13	8-14A; 18A-60 sek
670	5740	14,58	7	8,2	10,1	11,6	2000	12	x 6	aer carbon	J	AXI 221720	82,82	8-14A; 18A-60 sek
690	4500	13,34	6/2Lipo	7,0	11,6	10,1	2000	13	x 7	grp cam	J	AXI 221720	81,20	8-14A; 18A-60 sek
730	4280	12,68	6/2Lipo	7,0	13,2	8,9	2000	13,5	x 7	aer glas	J	AXI 221720	92,40	8-14A; 18A-60 sek
760	3650	14,68	2Lipo	6,4	13,8	8,5	2000	14	x 9,5	grp cam	J	AXI 221720	88,32	8-14A; 18A-60 sek
760	4710	13,96	2Lipo	7,5	12,7	9,2	2000	13	x 7	grp cam	J	AXI 221720	95,25	8-14A; 18A-60 sek
760	5490	13,94	7	8,2	11,8	9,9	2000	12	x 6	grp cam	J	AXI 221720	96,76	8-14A; 18A-60 sek
780	5420	13,77	7	8,2	12,2	9,6	2000	12	x 6	APC-E	J	AXI 221720	100,04	8-14A; 18A-60 sek
800	4480	13,28	2Lipo	7,5	14,3	8,2	2000	13,5	x 7	aer glas	J	AXI 221720	107,25	8-14A; 18A-60 sek
800	6300	16,00	8	9,3	12	9,8	2000	12	x 6	aer carbon	J	AXI 221720	111,60	8-14A; 18A-60 sek
840	3895	15,66	6/2Lipo	7,0	15,5	7,5	2000	14	x 9,5	grp cam	J	AXI 221720	108,50	8-14A; 18A-60 sek
840	6435	16,34	3Lipo	9,6	12,7	9,2	2000	12	x 6	aer carbon	J	AXI 221720	121,92	8-14A; 18A-60 sek
870	4970	14,73	7	8,2	14,3	8,2	2000	13	x 7	grp cam	J	AXI 221720	117,26	8-14A; 18A-60 sek
870	4700	13,93	7	8,2	15,7	7,5	2000	13,5	x 7	aer glas	J	AXI 221720	128,74	8-14A; 18A-60 sek
900	6600	16,76	3Lipo	10,0	13,3	8,8	2000	12	x 6	aer carbon	J	AXI 221720	133,00	8-14A; 18A-60 sek
900	5900	14,99	8	9,3	14,5	8,1	2000	12	x 6	APC-E	J	AXI 221720	134,85	8-14A; 18A-60 sek
910	4010	16,13	2Lipo	7,5	16,7	7,0	2000	14	x 9,5	grp cam	J	AXI 221720	125,25	8-14A; 18A-60 sek
920	6000	15,24	8	9,3	13,8	8,5	2000	12	x 6	grp cam	J	AXI 221720	128,34	8-14A; 18A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom
							Min. ca.							
960	6080	15,44	3Lipo	9,6	14,5	8,1	2000	12	x 6	grp cam	J	AXI 221720	139,20	8-14A; 18A-60 sek
970	6810	17,30	3Lipo	10,5	14,3	8,2	2000	12	x 6	aer carbon	J	AXI 221720	150,15	8-14A; 18A-60 sek
980	6220	15,80	3Lipo	10,0	15,4	7,6	2000	12	x 6	APC-E	J	AXI 221720	154,00	8-14A; 18A-60 sek
1020	6250	15,88	3Lipo	10,0	15,2	7,7	2000	12	x 6	grp cam	J	AXI 221720	152,00	8-14A; 18A-60 sek
1020	7020	17,83	3Lipo	11,0	15	7,8	2000	12	x 6	aer carbon	J	AXI 221720	165,00	8-14A; 18A-60 sek
1030	5090	15,08	8	9,3	15	7,8	2000	13	x 7	grp cam	J	AXI 221720	139,50	8-14A; 18A-60 sek
1060	6400	16,26	3Lipo	10,5	16,7	7,0	2000	12	x 6	APC-E	J	AXI 221720	175,35	8-14A; 18A-60 sek
1080	6425	16,32	3Lipo	10,5	16	7,3	2000	12	x 6	grp cam	J	AXI 221720	168,00	8-14A; 18A-60 sek
1130	6470	16,43	3Lipo	11,0	17,6	6,6	2000	12	x 6	APC-E	J	AXI 221720	193,60	8-14A; 18A-60 sek
1140	6590	16,74	3Lipo	11,0	17	6,9	2000	12	x 6	grp cam	J	AXI 221720	187,00	8-14A; 18A-60 sek
550	9060	17,26	6	7,0	16,1	6,0	6,0	8	x 4,5	grp grau		AXI 2808/16	111,90	10-20A; 25A-30 sek
710	10150	19,34	7	8,0	19,8	4,8	4,8	8	x 4,5	grp grau		AXI 2808/16	158,00	10-20A; 25A-30 sek
740	8520	18,03	6	6,8	20,6	4,7	4,7	9,5	x 5	aer glas		AXI 2808/16	140,90	10-20A; 25A-30 sek
820	8200	17,36	6	6,7	22,8	4,2	4,2	9	x 5	grp cam		AXI 2808/16	153,22	10-20A; 25A-30 sek
400	7800	14,86	6	7,0	9,7	9,9	9,9	8	x 4,5	grp grau		AXI 2808/20	67,90	10-18A; 25A-30 sek
520	8780	16,73	7	8,1	12	8,0	8,0	8	x 4,5	grp grau		AXI 2808/20	97,44	10-18A; 25A-30 sek
540	7350	15,56	6	7,0	12,5	7,7	7,7	9,5	x 5	aer glas		AXI 2808/20	86,88	10-18A; 25A-30 sek
540	7100	18,03	6	7,0	14,4	6,7	6,7	9	x 6	rob weiß		AXI 2808/20	100,08	10-18A; 25A-30 sek
600	7160	15,16	6	7,0	13,8	7,0	7,0	9	x 5	grp cam		AXI 2808/20	95,91	10-18A; 25A-30 sek
600	6680	16,97	6	7,0	16,4	5,9	5,9	10	x 6	grp cam		AXI 2808/20	113,98	10-18A; 25A-30 sek
650	9800	18,67	8	9,3	14,6	6,6	6,6	8	x 4,5	grp grau		AXI 2808/20	135,49	10-18A; 25A-30 sek
690	8240	17,44	7	8,1	15,2	6,3	6,3	9,5	x 5	aer glas		AXI 2808/20	123,42	10-18A; 25A-30 sek
690	7900	20,07	7	8,1	17,3	5,5	5,5	9	x 6	rob weiß		AXI 2808/20	140,48	10-18A; 25A-30 sek
750	7910	16,74	7	8,1	16,6	5,8	5,8	9	x 5	grp cam		AXI 2808/20	134,79	10-18A; 25A-30 sek
810	7530	19,13	7	8,0	20,8	4,6	4,6	10	x 6	grp cam		AXI 2808/20	165,98	10-18A; 25A-30 sek
820	8930	18,90	8	9,1	17,8	5,4	5,4	9,5	x 5	aer glas		AXI 2808/20	162,34	10-18A; 25A-30 sek
920	11400	21,72	10	11,4	19,5	4,9	4,9	8	x 4,5	grp grau		AXI 2808/20	222,30	10-18A; 25A-30 sek
930	8800	18,63	8	9,1	20	4,8	4,8	9	x 5	grp cam		AXI 2808/20	182,40	10-18A; 25A-30 sek
560	6350	16,13	6	7,0	13,2	7,3	7,3	10	x 6	grp cam		AXI 2808/24	91,74	6-13A; 22A-60 sek
650	7040	17,88	7	8,1	16,3	5,9	5,9	10	x 6	grp cam		AXI 2808/24	132,36	6-13A; 22A-60 sek
660	5790	14,71	6	7,0	16	6,0	6,0	11	x 6	grp cam		AXI 2808/24	111,20	6-13A; 22A-60 sek
680	6720	19,91	7	8,0	17,5	6,3	/1950	10	x 7	APC-E		AXI 2808/24	139,65	6-13A; 22A-60 sek
730	7190	15,22	7	8,0	14,5	7,7	/1950	10	x 5	APC-E		AXI 2808/24	115,71	6-13A; 22A-60 sek
780	6440	16,36	7	8,0	19,8	5,6	/1950	11	x 6	grp cam		AXI 2808/24	158,00	6-13A; 22A-60 sek
790	5620	14,27	6	6,8	17,8	6,2	/1950	12	x 6	grp cam		AXI 2808/24	121,75	6-13A; 22A-60 sek
820	7650	19,43	8	9,1	19,5	5,7	/1950	10	x 6	grp cam		AXI 2808/24	177,84	6-13A; 22A-60 sek
840	6880	16,02	7	8,0	17	6,5	/1950	11	x 5,5	APC-E		AXI 2808/24	135,66	6-13A; 22A-60 sek
840	8060	17,06	8	9,1	17,4	6,4	/1950	9	x 5	grp cam		AXI 2808/24	158,69	6-13A; 22A-60 sek
840	7420	21,99	8	9,1	21	5,3	/1950	10	x 7	APC-E		AXI 2808/24	191,52	6-13A; 22A-60 sek
860	7100	11,42	7	8,1	16,7	6,6	/1950	10	x 3,8	APC slow		AXI 2808/24	135,60	6-13A; 22A-60 sek
880	7930	16,79	8	9,1	17,5	6,3	/1950	10	x 5	APC-E		AXI 2808/24	159,60	6-13A; 22A-60 sek
890	7640	22,64	3Lipo	9,6	22,7	5,3	/2100	10	x 7	APC-E		AXI 2808/24	217,92	6-13A; 22A-60 sek
900	6170	15,67	7	7,6	21,2	5,2	/1950	12	x 6	grp cam		AXI 2808/24	160,27	6-13A; 22A-60 sek
920	6500	10,46	7	8,0	19,4	5,7	/1950	11	x 3,8	APC slow		AXI 2808/24	154,81	6-13A; 22A-60 sek
940	7000	17,78	8	9,0	23,5	4,7	/1950	11	x 6	grp cam		AXI 2808/24	210,56	6-13A; 22A-60 sek
960	8260	17,48	3Lipo	9,6	18,9	6,3	/2100	10	x 5	APC-E		AXI 2808/24	181,44	6-13A; 22A-60 sek
990	7580	12,19	8	9,1	19,7	5,6	/1950	10	x 3,8	APC slow		AXI 2808/24	179,66	6-13A; 22A-60 sek
1040	7500	17,46	8	9,1	20,7	5,4	/1950	11	x 5,5	APC-E		AXI 2808/24	188,78	6-13A; 22A-60 sek
1070	7840	12,61	3Lipo	9,6	21,4	5,6	/2100	10	x 3,8	APC slow		AXI 2808/24	205,44	6-13A; 22A-60 sek
1100	7800	18,16	3Lipo	9,6	22,5	5,3	/2100	11	x 5,5	APC-E		AXI 2808/24	216,00	6-13A; 22A-60 sek
1110	9200	19,47	10	11,2	23	4,8	/1950	9	x 5	grp cam		AXI 2808/24	257,60	6-13A; 22A-60 sek
1140	7100	11,42	8	9,1	23,7	4,7	/1950	11	x 3,8	APC slow		AXI 2808/24	216,14	6-13A; 22A-60 sek
1140	9190	19,45	10	11,2	22,6	4,9	/1950	10	x 5	APC-E		AXI 2808/24	253,12	6-13A; 22A-60 sek
1300	8580	13,80	10	11,2	26,5	4,2	/1950	10	x 3,8	APC slow		AXI 2808/24	296,80	6-13A; 22A-60 sek
730	7630	19,38	6	6,7	25	3,8		9	x 6	grp cam		AXI 2814/10	167,50	15-30A; 40A-30 sek
800	7420	18,85	6	6,5	27,5	3,5		10	x 6	grp cam		AXI 2814/10	178,20	15-30A; 40A-30 sek
820	7700	16,30	6	6,7	24,2	4,0		9	x 5	grp cam		AXI 2814/10	162,62	15-30A; 40A-30 sek
840	8180	20,78	7	7,6	27,8	3,5		9	x 6	grp cam		AXI 2814/10	210,17	15-30A; 40A-30 sek
880	7880	20,02	7	7,3	31	3,1		10	x 6	grp cam		AXI 2814/10	225,68	15-30A; 40A-30 sek
940	6960	17,68	6	6,2	34	2,8		11	x 6	grp cam		AXI 2814/10	212,16	15-30A; 40A-30 sek
960	8190	17,34	7	7,6	27,2	3,5		9	x 5	grp cam		AXI 2814/10	205,63	15-30A; 40A-30 sek
1030	9000	22,86	8	8,3	32,8	2,9		9	x 6	grp cam		AXI 2814/10	272,90	15-30A; 40A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1090	8640	21,95	8	8,3	37	2,6		10	x 6	grp cam	AXI 2814/10	307,84	15-30A; 40A-30 sek
1150	7360	18,69	7	7,3	38	2,5		11	x 6	grp cam	AXI 2814/10	276,64	15-30A; 40A-30 sek
1190	9030	19,11	8	8,3	32,8	2,9		9	x 5	grp cam	AXI 2814/10	272,90	15-30A; 40A-30 sek
730	7640	19,41	7	8,0	20,8	4,6		9	x 6	grp cam	AXI 2814/12	165,98	15-25A; 35A-30 sek
800	7420	18,85	7	7,8	23	4,2		10	x 6	grp cam	AXI 2814/12	180,32	15-25A; 35A-30 sek
830	7640	16,17	7	8,0	20	4,8		9	x 5	grp cam	AXI 2814/12	159,60	15-25A; 35A-30 sek
870	7720	19,61	8	9,0	25	3,8		10	x 6	grp cam	AXI 2814/12	224,00	15-25A; 35A-30 sek
900	6620	16,81	7	7,8	25,7	3,7		11	x 6	grp cam	AXI 2814/12	201,49	15-25A; 35A-30 sek
920	8490	21,56	8	9,0	25	3,8		9	x 6	grp cam	AXI 2814/12	224,00	15-25A; 35A-30 sek
1040	8440	17,86	8	9,0	24,5	3,9		9	x 5	grp cam	AXI 2814/12	219,52	15-25A; 35A-30 sek
1100	7290	18,52	8	8,3	30,7	3,1		11	x 6	grp cam	AXI 2814/12	255,42	15-25A; 35A-30 sek
1170	9480	24,08	10	10,8	30,6	3,1		9	x 6	grp cam	AXI 2814/12	330,48	15-25A; 35A-30 sek
1310	9150	23,24	10	10,4	34,3	2,8		10	x 6	grp cam	AXI 2814/12	356,72	15-25A; 35A-30 sek
1340	9520	20,15	10	10,4	30,3	3,2		9	x 5	grp cam	AXI 2814/12	315,12	15-25A; 35A-30 sek
800	7680	26,01	6	6,2	32,5	5,9	/3300	10	x 8	aer cam	AXI 2820/08	201,50	25-45A; 70A-15 sek
880	8930	22,68	6	6,7	25	7,7	/3300	10	x 6	aer cam	AXI 2820/08	167,50	25-45A; 70A-15 sek
890	8470	28,69	2Lipo	7,0	39,6	4,8	/3300	10	x 8	aer cam	AXI 2820/08	277,20	25-45A; 70A-15 sek
950	7580	25,67	6	6,2	37,6	5,1	/3300	11	x 8	aer cam	AXI 2820/08	233,12	25-45A; 70A-15 sek
960	9220	23,42	2Lipo	7,0	26,5	7,2	/3300	10	x 6	aer cam	AXI 2820/08	185,50	25-45A; 70A-15 sek
960	8800	29,80	7	7,3	42,4	4,5	/3300	10	x 8	aer cam	AXI 2820/08	309,52	25-45A; 70A-15 sek
1120	9650	24,51	7	7,3	28	6,9	/3300	10	x 6	aer cam	AXI 2820/08	204,40	25-45A; 70A-15 sek
1190	7800	19,81	6	6,2	32,2	6,0	/3300	11	x 6	aer cam	AXI 2820/08	199,64	25-45A; 70A-15 sek
1200	10600	26,92	7	7,8	31,7	6,1	/3300	10	x 6	aer cam	AXI 2820/08	247,26	25-45A; 70A-15 sek
1250	9600	32,51	8	8,3	52	3,7	/3300	10	x 8	aer cam	AXI 2820/08	431,60	25-45A; 70A-15 sek
1270	8120	27,50	2Lipo	7,0	44,2	4,3	/3300	11	x 8	aer cam	AXI 2820/08	309,40	25-45A; 70A-15 sek
1280	7350	20,22	6	6,2	38,8	4,9	/3300	12	x 6,5	aer cam	AXI 2820/08	240,56	25-45A; 70A-15 sek
1280	8460	21,49	2Lipo	7,0	39,8	4,8	/3300	11	x 6	aer cam	AXI 2820/08	278,60	25-45A; 70A-15 sek
1280	11500	29,21	8	8,3	34,2	5,6	/3300	10	x 6	aer cam	AXI 2820/08	283,86	25-45A; 70A-15 sek
1330	8260	27,97	7	7,3	46,8	4,1	/3300	11	x 8	aer cam	AXI 2820/08	341,64	25-45A; 70A-15 sek
1350	8810	22,38	7	7,3	42,2	4,5	/3300	11	x 6	aer cam	AXI 2820/08	308,06	25-45A; 70A-15 sek
1360	10400	35,22	9	9,4	58,6	3,3	/3300	10	x 8	aer cam	AXI 2820/08	547,91	25-45A; 70A-15 sek
1380	6640	28,11	6	6,2	52,6	3,7	/3300	12	x 10	aer cam	AXI 2820/08	326,12	25-45A; 70A-15 sek
1400	7180	24,32	6	6,2	44,8	4,3	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2820/08	277,76	25-45A; 70A-15 sek
1560	6800	23,03	6	6,2	51,1	3,8	/3300	13	x 8	aer cam	AXI 2820/08	316,82	25-45A; 70A-15 sek
1570	7080	19,48	6	6,2	44,6	4,3	/3300	13	x 6,5	aer cam	AXI 2820/08	276,52	25-45A; 70A-15 sek
1600	8100	22,29	2Lipo	7,0	44,9	4,3	/3300	12	x 6,5	aer cam	AXI 2820/08	314,30	25-45A; 70A-15 sek
1620	7800	26,42	2Lipo	7,0	53,3	3,6	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2820/08	373,10	25-45A; 70A-15 sek
1620	9210	31,19	8	8,3	56,7	3,4	/3300	11	x 8	aer cam	AXI 2820/08	470,61	25-45A; 70A-15 sek
1630	7300	30,90	2Lipo	7,0	61,8	3,1	/3300	12	x 10	aer cam	AXI 2820/08	432,60	25-45A; 70A-15 sek
1650	8410	23,14	7	7,3	48	4,0	/3300	12	x 6,5	aer cam	AXI 2820/08	350,40	25-45A; 70A-15 sek
1720	9640	24,49	8	8,3	50,2	3,8	/3300	11	x 6	aer cam	AXI 2820/08	416,66	25-45A; 70A-15 sek
1780	7990	27,06	7	7,3	57	3,4	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2820/08	416,10	25-45A; 70A-15 sek
1800	7430	25,16	2Lipo	7,0	59	3,3	/3300	13	x 8	aer cam	AXI 2820/08	413,00	25-45A; 70A-15 sek
1860	7630	21,00	2Lipo	7,0	53,4	3,6	/3300	13	x 6,5	aer cam	AXI 2820/08	373,80	25-45A; 70A-15 sek
1980	7710	26,11	7	7,3	63,8	3,0	/3300	13	x 8	aer cam	AXI 2820/08	465,74	25-45A; 70A-15 sek
2000	7970	21,93	7	7,3	56,5	3,4	/3300	13	x 6,5	aer cam	AXI 2820/08	412,45	25-45A; 70A-15 sek
2000	12800	32,51	3Lipo	10,5	48,4	4,0	/3300	10	x 6	aer cam	AXI 2820/08	508,20	25-45A; 70A-15 sek
2020	9200	25,32	8	8,3	56,2	3,4	/3300	12	x 6,5	aer cam	AXI 2820/08	466,46	25-45A; 70A-15 sek
2100	10430	26,49	9	9,4	58,8	3,3	/3300	11	x 6	aer cam	AXI 2820/08	549,78	25-45A; 70A-15 sek
2420	9970	27,43	9	9,4	65	3,0	/3300	12	x 6,5	aer cam	AXI 2820/08	607,75	25-45A; 70A-15 sek
2440	14400	36,58	12	12,5	62	3,1	/3300	10	x 6	aer cam	AXI 2820/08	775,00	25-45A; 70A-15 sek
1050	7700	17,93	7	7,8	22,6	8,5	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/10	177,18	20-30A; 42A-60 sek
1050	7540	19,15	7	7,8	24,3	7,9	/3300	10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/10	190,51	20-30A; 42A-60 sek
1100	7350	20,22	7	7,8	27,3	7,0	/3300	11	x 6,5	aer glas	AXI 2820/10	214,03	20-30A; 42A-60 sek
1130	7880	20,02	8	8,3	26,8	7,2	/3300	10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/10	222,98	20-30A; 42A-60 sek
1140	7500	22,23	7	7,8	25,2	7,6	/3300	12	x 7	aer carbon	AXI 2820/10	197,57	20-30A; 42A-60 sek
1140	7520	19,10	7	7,8	26	7,4	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/10	203,84	20-30A; 42A-60 sek
1140	7350	21,78	7	7,8	27,9	6,9	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/10	218,74	20-30A; 42A-60 sek
1160	8040	18,72	8	8,3	25,7	7,5	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/10	213,82	20-30A; 42A-60 sek
1200	7410	21,96	7	7,8	27	7,1	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/10	211,68	20-30A; 42A-60 sek
1210	7860	19,96	8	8,3	28,3	6,8	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/10	235,46	20-30A; 42A-60 sek
1210	7680	21,13	8	8,3	29,3	6,6	/3300	11	x 6,5	aer glas	AXI 2820/10	243,78	20-30A; 42A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1250	7630	22,61	8	8,3	30,6	6,3	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/10	254,59	20-30A; 42A-60 sek
1260	7830	23,20	8	8,3	27,4	7,0	/3300	12	x 7	aer carbon	AXI 2820/10	227,97	20-30A; 42A-60 sek
1270	7340	18,64	7	7,8	27,3	7,0	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/10	214,03	20-30A; 42A-60 sek
1320	7730	22,91	8	8,3	29,4	6,5	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/10	244,61	20-30A; 42A-60 sek
1370	8790	22,33	3Lipo	9,6	32,6	5,9	/3300	10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/10	312,96	20-30A; 42A-60 sek
1400	6320	18,73	7	7,3	33	5,8	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/10	240,24	20-30A; 42A-60 sek
1420	7700	19,56	8	8,3	30,7	6,3	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/10	255,42	20-30A; 42A-60 sek
1440	6500	20,64	7	7,8	40	4,8	/3300	12,5	x 7,5	aer carbon	AXI 2820/10	313,60	20-30A; 42A-60 sek
1520	8970	20,89	3Lipo	9,6	32,2	6,0	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/10	309,12	20-30A; 42A-60 sek
1540	6510	19,29	7	7,6	35,4	5,4	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/10	267,62	20-30A; 42A-60 sek
1540	8520	23,44	3Lipo	9,6	36,5	5,3	/3300	11	x 6,5	aer glas	AXI 2820/10	350,40	20-30A; 42A-60 sek
1560	8450	25,04	3Lipo	9,6	38	5,1	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/10	364,80	20-30A; 42A-60 sek
1580	9340	23,72	10	10,4	36,8	5,2	/3300	10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/10	382,72	20-30A; 42A-60 sek
1600	8780	22,30	3Lipo	9,6	34,5	5,6	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/10	331,20	20-30A; 42A-60 sek
1610	8730	25,87	3Lipo	9,6	34	5,6	/3300	12	x 7	aer carbon	AXI 2820/10	326,40	20-30A; 42A-60 sek
1610	9140	21,28	3Lipo	10,0	33,7	5,7	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/10	337,00	20-30A; 42A-60 sek
1660	8600	25,48	3Lipo	9,6	36	5,3	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/10	345,60	20-30A; 42A-60 sek
1700	9420	21,93	10	10,4	36	5,3	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/10	374,40	20-30A; 42A-60 sek
1810	9260	23,52	10	10,4	39	4,9	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/10	405,60	20-30A; 42A-60 sek
1830	9250	27,41	10	10,4	38	5,1	/3300	12	x 7	aer carbon	AXI 2820/10	395,20	20-30A; 42A-60 sek
1850	8500	21,59	3Lipo	9,6	37,8	5,1	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/10	362,88	20-30A; 42A-60 sek
680	7220	15,28	7	8,1	14,5	6,6		9	x 5	grp cam	AXI 2820/10 *	117,74	15-35A; 40A-60 sek
750	8200	17,36	8	9,3	16,2	5,9		9,5	x 5	aer glas	AXI 2820/10 *	150,34	15-35A; 40A-60 sek
780	6620	19,62	7	7,8	22,7	4,2		12	x 7	aer carbon	AXI 2820/10 *	177,97	15-35A; 40A-60 sek
820	6950	17,65	7	8,0	18	5,3		10	x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	143,64	15-35A; 40A-60 sek
840	8000	16,93	8	9,1	17,5	5,5		9	x 5	grp cam	AXI 2820/10 *	159,60	15-35A; 40A-60 sek
950	6670	16,94	7	7,8	21,5	4,5		10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/10 *	168,56	15-35A; 40A-60 sek
1030	6620	16,81	7	7,8	22,3	4,3		11	x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	174,83	15-35A; 40A-60 sek
1040	7720	19,61	8	9,0	21,7	4,4		10	x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	194,43	15-35A; 40A-60 sek
1050	6520	17,94	7	7,8	24	4,0		11	x 6,5	aer glas	AXI 2820/10 *	188,16	15-35A; 40A-60 sek
1100	9820	20,79	10	11,2	22,2	4,3		9,5	x 5	aer glas	AXI 2820/10 *	248,64	15-35A; 40A-60 sek
1140	6550	19,41	7	7,8	24	4,0		12	x 7	aer glas	AXI 2820/10 *	188,16	15-35A; 40A-60 sek
1200	6480	16,46	7	7,8	24	4,0		12	x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	188,16	15-35A; 40A-60 sek
1200	7420	18,85	8	8,3	26	3,7		10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/10 *	216,32	15-35A; 40A-60 sek
1250	6000	20,32	7	7,3	33,2	2,9		12	x 8	aer cam	AXI 2820/10 *	241,70	15-35A; 40A-60 sek
1250	9000	22,86	10	10,8	29	3,3		10	x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	313,20	15-35A; 40A-60 sek
1300	7320	18,59	8	8,3	26,9	3,6		11	x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	223,81	15-35A; 40A-60 sek
1300	7220	19,87	8	8,3	29	3,3		11	x 6,5	aer glas	AXI 2820/10 *	241,28	15-35A; 40A-60 sek
1320	5780	18,35	7	7,3	35	2,7		12,5	x 7,5	aer cam	AXI 2820/10 *	254,80	15-35A; 40A-60 sek
1350	7330	21,72	8	8,3	27,3	3,5		12	x 7	aer carbon	AXI 2820/10 *	227,14	15-35A; 40A-60 sek
1390	7240	21,45	8	8,3	28,8	3,3		12	x 7	aer glas	AXI 2820/10 *	239,62	15-35A; 40A-60 sek
1410	10550	22,33	10	11,2	23,9	4,0		9	x 5	grp cam	AXI 2820/10 *	267,68	15-35A; 40A-60 sek
1450	11200	23,71	12	13,0	28	3,4		9,5	x 5	aer glas	AXI 2820/10 *	362,88	15-35A; 40A-60 sek
1480	6150	18,22	7	7,6	30,6	3,1		13	x 7	grp cam	AXI 2820/10 *	231,34	15-35A; 40A-60 sek
1490	7140	18,14	8	8,3	28,7	3,3		12	x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	238,78	15-35A; 40A-60 sek
1490	8600	21,84	10	10,4	35,3	2,7		10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/10 *	367,12	15-35A; 40A-60 sek
1760	8540	21,69	10	10,4	35,6	2,7		11	x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	370,24	15-35A; 40A-60 sek
900	6450	19,11	7	8,1	16	12,0	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/12	129,92	15-25A; 37A-60 sek
960	7330	17,07	8	9,1	16	12,0	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/12	145,92	15-25A; 37A-60 sek
1000	5800	19,64	7	7,8	22	8,7	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2820/12	172,48	15-25A; 37A-60 sek
1020	7150	18,16	8	9,1	18,2	10,5	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/12	165,98	15-25A; 37A-60 sek
1030	7640	17,79	3Lipo	9,6	17,4	11,0	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/12	167,04	15-25A; 37A-60 sek
1060	7000	20,74	8	9,1	20,6	9,3	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/12	187,87	15-25A; 37A-60 sek
1100	7080	20,98	8	9,1	19,4	9,9	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/12	176,93	15-25A; 37A-60 sek
1100	7880	18,35	3Lipo	10,0	18,8	10,2	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/12	188,00	15-25A; 37A-60 sek
1100	7480	19,00	3Lipo	9,6	19,8	9,7	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/12	190,08	15-25A; 37A-60 sek
1150	7270	21,54	3Lipo	9,6	22	8,7	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/12	211,20	15-25A; 37A-60 sek
1160	7000	17,78	8	9,1	20,4	9,4	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12	186,05	15-25A; 37A-60 sek
1170	5800	17,19	7	7,8	21,8	8,8	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12	170,91	15-25A; 37A-60 sek
1180	6820	17,32	8	9,0	21,6	8,9	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2820/12	193,54	15-25A; 37A-60 sek
1190	8700	25,78	3Lipo	10,4	24,3	7,9	/3300	10	x 7	APC-E	AXI 2820/12	252,72	15-25A; 37A-60 sek
1210	7380	21,87	3Lipo	9,6	20,8	9,2	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/12	199,68	15-25A; 37A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1240	7520	22,28	3Lipo	10,0	23,6	8,1	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/12	236,00	15-25A; 37A-60 sek
1250	6400	21,67	8	9,0	26,8	7,2	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2820/12	240,13	15-25A; 37A-60 sek
1310	9180	27,20	10	11,2	27,5	7,0	/3300	10	x 7	APC-E	AXI 2820/12	308,00	15-25A; 37A-60 sek
1340	7160	18,19	3Lipo	9,6	24	8,0	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2820/12	230,40	15-25A; 37A-60 sek
1350	7290	18,52	3Lipo	9,6	21,8	8,8	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12	209,28	15-25A; 37A-60 sek
1360	8600	20,02	10	11,2	22,5	8,5	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/12	252,00	15-25A; 37A-60 sek
1400	6740	22,83	3Lipo	9,6	29	6,6	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2820/12	278,40	15-25A; 37A-60 sek
1420	6410	18,99	8	9,0	26,4	7,3	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12	236,54	15-25A; 37A-60 sek
1430	8400	21,34	10	11,2	24,8	7,7	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/12	277,76	15-25A; 37A-60 sek
1440	6400	17,61	8	9,0	27	7,1	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2820/12	241,92	15-25A; 37A-60 sek
1440	7380	18,75	3Lipo	10,0	25,5	7,5	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2820/12	255,00	15-25A; 37A-60 sek
1460	8120	24,06	10	11,2	27,6	7,0	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/12	309,12	15-25A; 37A-60 sek
1530	7570	19,23	10	10,4	27,2	7,1	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2820/12	282,88	15-25A; 37A-60 sek
1530	8300	24,60	10	11,2	26	7,4	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/12	291,20	15-25A; 37A-60 sek
1560	7100	24,05	10	10,4	33,4	5,7	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2820/12	347,36	15-25A; 37A-60 sek
1600	6720	18,49	3Lipo	9,6	30	6,4	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2820/12	288,00	15-25A; 37A-60 sek
1600	9960	29,51	12	12,5	32	6,0	/3300	10	x 7	APC-E	AXI 2820/12	400,00	15-25A; 37A-60 sek
1620	6740	19,97	3Lipo	9,6	29,2	6,6	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12	280,32	15-25A; 37A-60 sek
1650	9380	21,84	12	12,5	27	7,1	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/12	337,50	15-25A; 37A-60 sek
1710	8220	20,88	10	11,2	27,4	7,0	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12	306,88	15-25A; 37A-60 sek
1740	8800	26,08	12	12,5	33,1	5,8	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/12	413,75	15-25A; 37A-60 sek
1750	6960	19,15	3Lipo	10,0	32	6,0	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2820/12	320,00	15-25A; 37A-60 sek
1750	7980	20,27	10	11,2	30,3	6,3	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2820/12	339,36	15-25A; 37A-60 sek
1750	9100	23,11	12	12,5	29,3	6,6	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/12	366,25	15-25A; 37A-60 sek
1780	9700	22,58	4Lipo	13,2	29,4	6,5	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/12	388,08	15-25A; 37A-60 sek
1830	7140	21,16	10	10,4	32,6	5,9	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12	339,04	15-25A; 37A-60 sek
1830	9000	26,67	12	12,5	30	6,4	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/12	375,00	15-25A; 37A-60 sek
1920	10750	31,86	4Lipo	14,0	38,6	5,0	/3300	10	x 7	APC-E	AXI 2820/12	540,40	15-25A; 37A-60 sek
2040	8860	22,50	12	12,5	32	6,0	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12	400,00	15-25A; 37A-60 sek
760	6750	17,15	8	9,3	14	6,9		10	x 6	grp cam	AXI 2820/12 *	129,92	15-35A; 36A-60 sek
900	6500	16,51	8	9,1	17,3	5,5		10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/12 *	157,78	15-35A; 36A-60 sek
970	5330	18,05	7	7,8	21,6	4,4		12	x 8	aer cam	AXI 2820/12 *	169,34	15-35A; 36A-60 sek
1000	6470	19,17	8	9,1	17,9	5,4		12	x 7	aer carbon	AXI 2820/12 *	163,25	15-35A; 36A-60 sek
1000	6470	16,43	8	9,1	18	5,3		11	x 6	grp cam	AXI 2820/12 *	164,16	15-35A; 36A-60 sek
1000	6380	17,56	8	9,1	19,1	5,0		11,5	x 6,5	aer glas	AXI 2820/12 *	174,19	15-35A; 36A-60 sek
1040	5750	17,04	7	8,0	19	5,1		13	x 7	APC Klapp	AXI 2820/12 *	151,62	15-35A; 36A-60 sek
1060	5160	16,38	7	9,0	23,5	4,1		12,5	x 7,5	aer cam	AXI 2820/12 *	210,56	15-35A; 36A-60 sek
1080	6380	18,91	8	9,1	18,9	5,1		12	x 7	aer glas	AXI 2820/12 *	172,37	15-35A; 36A-60 sek
1130	6360	16,15	8	9,1	19,1	5,0		12	x 6	grp cam	AXI 2820/12 *	174,19	15-35A; 36A-60 sek
1140	6320	22,74	8	9,0	22	4,4		12	x 8,5	APC Klapp	AXI 2820/12 *	197,12	15-35A; 36A-60 sek
1150	5500	16,30	7	8,0	20	4,8		13	x 7	grp cam	AXI 2820/12 *	159,60	15-35A; 36A-60 sek
1150	8000	20,32	10	11,6	19,5	4,9		10	x 6	grp cam	AXI 2820/12 *	226,20	15-35A; 36A-60 sek
1200	5900	19,98	8	8,3	26,6	3,6		12	x 8	aer cam	AXI 2820/12 *	221,31	15-35A; 36A-60 sek
1240	6280	18,61	8	9,0	22,4	4,3		13	x 7	APC Klapp	AXI 2820/12 *	200,70	15-35A; 36A-60 sek
1300	7700	19,56	10	11,2	23,8	4,0		10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/12 *	266,56	15-35A; 36A-60 sek
1320	5800	18,42	8	8,3	29,2	3,3		12,5	x 7,5	aer cam	AXI 2820/12 *	242,94	15-35A; 36A-60 sek
1430	7510	20,67	10	10,8	26	3,7		11,5	x 6,5	aer glas	AXI 2820/12 *	280,80	15-35A; 36A-60 sek
1450	6150	18,22	8	9,0	25,5	3,8		13	x 7	grp cam	AXI 2820/12 *	228,48	15-35A; 36A-60 sek
1450	7750	19,69	10	11,2	24,6	3,9		11	x 6	grp cam	AXI 2820/12 *	275,52	15-35A; 36A-60 sek
1500	7700	22,82	10	11,2	24,8	3,9		12	x 7	aer carbon	AXI 2820/12 *	277,76	15-35A; 36A-60 sek
1530	7520	22,28	10	10,8	25,9	3,7		12	x 7	aer glas	AXI 2820/12 *	279,72	15-35A; 36A-60 sek
1540	7270	26,16	10	10,8	29	3,3		12	x 8,5	APC Klapp	AXI 2820/12 *	313,20	15-35A; 36A-60 sek
1550	9300	23,62	12	13,4	25,6	3,8		10	x 6	grp cam	AXI 2820/12 *	344,06	15-35A; 36A-60 sek
1620	8640	21,95	12	13,0	29,2	3,3		10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/12 *	378,43	15-35A; 36A-60 sek
1640	8100	22,29	12	13,0	30	3,2		11,5	x 6,5	aer glas	AXI 2820/12 *	388,80	15-35A; 36A-60 sek
1650	7490	19,02	10	11,2	25,7	3,7		12	x 6	grp cam	AXI 2820/12 *	287,84	15-35A; 36A-60 sek
1700	8320	21,13	12	13,0	28,5	3,4		11	x 6	grp cam	AXI 2820/12 *	369,93	15-35A; 36A-60 sek
1760	7200	21,34	10	10,8	30	3,2		13	x 7	APC Klapp	AXI 2820/12 *	324,00	15-35A; 36A-60 sek
1820	8450	25,04	12	13,0	29,4	3,3		12	x 7	aer carbon	AXI 2820/12 *	381,02	15-35A; 36A-60 sek
1850	7250	21,48	10	10,8	30,6	3,1		13	x 7	grp cam	AXI 2820/12 *	330,48	15-35A; 36A-60 sek
1910	8000	28,79	12	12,5	35,5	2,7		12	x 8,5	APC Klapp	AXI 2820/12 *	443,75	15-35A; 36A-60 sek
2000	8200	20,83	12	12,5	31	3,1		12	x 6	grp cam	AXI 2820/12 *	386,88	15-35A; 36A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1110	8462	25,08	3Lipo	10,4	22,95	8,4	/3300	10	x 7	APC-E	AXI 2820/12***	238,68	15-25A; 37A-60 sek
1230	8955	26,54	10	11,2	25,3	7,6	/3300	10	x 7	APC-E	AXI 2820/12***	283,36	15-25A; 37A-60 sek
1320	7140	18,14	8	9,1	23,4	8,2	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12***	212,94	15-25A; 37A-60 sek
1480	7455	18,94	3Lipo	9,6	25,65	7,5	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12***	246,24	15-25A; 37A-60 sek
1480	9710	28,77	12	12,5	30	6,4	/3300	10	x 7	APC-E	AXI 2820/12***	375,00	15-25A; 37A-60 sek
1560	6630	19,65	8	9,0	29,1	6,6	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12***	261,90	15-25A; 37A-60 sek
1760	10460	31,00	4Lipo	14,0	36	5,3	/3300	10	x 7	APC-E	AXI 2820/12***	504,00	15-25A; 37A-60 sek
1870	8350	21,21	10	11,2	31,88	6,0	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12***	357,06	15-25A; 37A-60 sek
1920	7326	21,71	10	10,4	35,5	5,4	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12***	369,20	15-25A; 37A-60 sek
2110	7670	22,73	10	11,0	38,9	4,9	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12***	427,90	15-25A; 37A-60 sek
2210	9000	22,86	12	12,5	37,1	5,2	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12***	463,75	15-25A; 37A-60 sek
950	6920	16,11	8	8,0	13,7	14,0	/3300	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2820/14	109,60	15-25A; 32A-60 sek
1000	6700	19,85	8	8,0	16,8	11,4	/3300	11	x 7	APC-E	J AXI 2820/14	134,40	15-25A; 32A-60 sek
1000	6760	20,03	8	9,1	14,9	12,9	/3300	12	x 7	aer carbon	J AXI 2820/14	135,89	15-25A; 32A-60 sek
1010	7210	16,79	3Lipo	9,6	15	12,8	/3300	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2820/14	144,00	15-25A; 32A-60 sek
1100	7460	17,37	3Lipo	10,0	16,3	11,8	/3300	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2820/14	163,00	15-25A; 32A-60 sek
1100	7000	20,74	3Lipo	9,6	18,3	10,5	/3300	11	x 7	APC-E	J AXI 2820/14	175,68	15-25A; 32A-60 sek
1150	7250	21,48	3Lipo	10,0	16,9	11,4	/3300	12	x 7	aer carbon	J AXI 2820/14	169,00	15-25A; 32A-60 sek
1170	6530	16,59	8	8,0	18,4	10,4	/3300	12	x 6	APC-E	J AXI 2820/14	147,20	15-25A; 32A-60 sek
1170	7200	21,34	3Lipo	10,0	19,5	9,8	/3300	11	x 7	APC-E	J AXI 2820/14	195,00	15-25A; 32A-60 sek
1180	6570	16,69	8	9,1	17,7	10,8	/3300	12	x 6	grp cam	J AXI 2820/14	161,42	15-25A; 32A-60 sek
1200	7750	18,04	3Lipo	10,5	17,6	10,9	/3300	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2820/14	184,80	15-25A; 32A-60 sek
1210	5650	16,74	7	8,0	19	10,1	/3300	13	x 7	grp cam	J AXI 2820/14	152,00	15-25A; 32A-60 sek
1250	7600	22,52	3Lipo	10,5	18,6	10,3	/3300	12	x 7	aer carbon	J AXI 2820/14	195,30	15-25A; 32A-60 sek
1280	7490	22,20	3Lipo	10,5	21,3	9,0	/3300	11	x 7	APC-E	J AXI 2820/14	223,65	15-25A; 32A-60 sek
1320	6810	17,30	3Lipo	9,6	20,6	9,3	/3300	12	x 6	APC-E	J AXI 2820/14	197,76	15-25A; 32A-60 sek
1340	8200	19,09	10	10,8	19,5	9,8	/3300	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2820/14	210,60	15-25A; 32A-60 sek
1370	7100	18,03	3Lipo	10,0	20,1	9,6	/3300	12	x 6	grp cam	J AXI 2820/14	201,00	15-25A; 32A-60 sek
1400	8030	23,80	10	11,2	20,2	9,5	/3300	12	x 7	aer carbon	J AXI 2820/14	226,24	15-25A; 32A-60 sek
1410	7040	17,88	3Lipo	10,0	21,8	8,8	/3300	12	x 6	APC-E	J AXI 2820/14	218,00	15-25A; 32A-60 sek
1420	6170	18,28	8	9,0	22,4	8,6	/3300	13	x 7	grp cam	J AXI 2820/14	201,60	15-25A; 32A-60 sek
1420	7850	23,26	10	10,8	23,4	8,2	/3300	11	x 7	APC-E	J AXI 2820/14	252,72	15-25A; 32A-60 sek
1500	7200	18,29	3Lipo	10,5	22,7	8,5	/3300	12	x 6	APC-E	J AXI 2820/14	238,35	15-25A; 32A-60 sek
1530	7380	18,75	3Lipo	10,5	21	9,1	/3300	12	x 6	grp cam	J AXI 2820/14	220,50	15-25A; 32A-60 sek
1630	8890	20,70	12	12,5	23,3	8,2	/3300	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2820/14	291,25	15-25A; 32A-60 sek
1660	8500	25,19	12	12,5	27,7	6,9	/3300	11	x 7	APC-E	J AXI 2820/14	346,25	15-25A; 32A-60 sek
1680	6650	19,71	3Lipo	10,0	25,9	7,4	/3300	13	x 7	grp cam	J AXI 2820/14	259,00	15-25A; 32A-60 sek
1700	7750	19,69	10	11,2	24,2	7,9	/3300	12	x 6	grp cam	J AXI 2820/14	271,04	15-25A; 32A-60 sek
1700	7620	19,35	10	11,2	26,3	7,3	/3300	12	x 6	APC-E	J AXI 2820/14	294,56	15-25A; 32A-60 sek
1780	6900	20,45	3Lipo	10,5	27,5	7,0	/3300	13	x 7	grp cam	J AXI 2820/14	288,75	15-25A; 32A-60 sek
1790	8950	26,52	12	12,5	25,3	7,6	/3300	12	x 7	aer carbon	J AXI 2820/14	316,25	15-25A; 32A-60 sek
1880	7090	21,01	10	10,8	29	6,6	/3300	13	x 7	grp cam	J AXI 2820/14	313,20	15-25A; 32A-60 sek
2000	8430	21,41	12	12,5	28,2	6,8	/3300	12	x 6	grp cam	J AXI 2820/14	352,50	15-25A; 32A-60 sek
2380	7890	23,38	12	12,5	36,2	5,3	/3300	13	x 7	grp cam	J AXI 2820/14	452,50	15-25A; 32A-60 sek
1470	7050	11,94	3Lipo	9,6	19,4	9,9	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/10	186,24	20-30A; 42A-60 sek
1580	6240	18,49	8	9,0	23,7	8,1	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/10	212,35	20-30A; 42A-60 sek
1628	7400	18,80	10	10,4	24,1	8,0	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/10	250,64	20-30A; 42A-60 sek
1670	7500	12,70	10	10,4	21,8	8,8	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/10	226,72	20-30A; 42A-60 sek
1690	6000	17,78	8	9,0	28	6,9	/3300	13,5	x 7	aer glas	AXI 2826/10	250,88	20-30A; 42A-60 sek
1710	5100	19,43	8	8,3	35	5,5	/3300	14	x 9	aer cam	AXI 2826/10	291,20	20-30A; 42A-60 sek
1710	7000	23,71	10	10,4	29,3	6,6	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2826/10	304,72	20-30A; 42A-60 sek
1738	9000	20,96	12	12,5	24	8,0	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/10	300,00	20-30A; 42A-60 sek
1770	6560	19,44	3Lipo	9,6	26,3	7,3	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/10	252,48	20-30A; 42A-60 sek
1782	8000	20,32	10	11,2	23,5	8,2	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/10	263,20	20-30A; 42A-60 sek
1790	5350	18,12	8	8,3	30,6	6,3	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/10	254,59	20-30A; 42A-60 sek
1820	8870	22,53	12	12,5	25,5	7,5	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2826/10	318,75	20-30A; 42A-60 sek
1850	6850	21,75	10	10,4	32,7	5,9	/3300	12,5	x 7,5	aer cam	AXI 2826/10	340,08	20-30A; 42A-60 sek
1870	5350	21,52	8	8,3	31	6,2	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/10	257,92	20-30A; 42A-60 sek
1870	8650	25,63	12	12,5	29	6,6	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/10	362,50	20-30A; 42A-60 sek
1892	6280	18,61	3Lipo	9,6	30,5	6,3	/3300	13,5	x 7	aer glas	AXI 2826/10	292,80	20-30A; 42A-60 sek
1910	6780	20,09	3Lipo	10,0	28	6,9	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/10	280,00	20-30A; 42A-60 sek
1980	6920	19,04	10	10,4	30,7	6,3	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/10	319,28	20-30A; 42A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1980	9600	22,35	4Lipo	13,6	27,5	7,0	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/10	374,00	20-30A; 42A-60 sek
2020	7000	20,74	10	10,4	29,6	6,5	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/10	307,84	20-30A; 42A-60 sek
2040	6500	19,26	3Lipo	10,0	32,8	5,9	/3300	13,5	x 7	aer glas	AXI 2826/10	328,00	20-30A; 42A-60 sek
2120	9200	27,26	4Lipo	13,6	33,5	5,7	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/10	455,60	20-30A; 42A-60 sek
2140	8700	22,10	12	12,5	27,7	6,9	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/10	346,25	20-30A; 42A-60 sek
2170	6700	19,85	10	10,4	34,7	5,5	/3300	13,5	x 7	aer glas	AXI 2826/10	360,88	20-30A; 42A-60 sek
2200	5880	19,91	3Lipo	9,6	37,6	5,1	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/10	360,96	20-30A; 42A-60 sek
2200	8400	21,34	12	12,5	32,5	5,9	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/10	406,25	20-30A; 42A-60 sek
2260	10100	23,52	14	14,6	30,6	6,3	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/10	446,76	20-30A; 42A-60 sek
2270	8050	27,26	12	12,5	39	4,9	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2826/10	487,50	20-30A; 42A-60 sek
2310	8630	14,61	12	12,5	30	6,4	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/10	375,00	20-30A; 42A-60 sek
2320	5900	23,73	3Lipo	9,6	38	5,1	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/10	364,80	20-30A; 42A-60 sek
2330	6050	24,33		10,0	40	4,8	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/10	400,00	20-30A; 42A-60 sek
2365	9600	28,45	14	14,6	37,6	5,1	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/10	548,96	20-30A; 42A-60 sek
2380	10000	25,40	14	14,6	32,5	5,9	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2826/10	474,50	20-30A; 42A-60 sek
2430	6050	20,49		10,0	40	4,8	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/10	400,00	20-30A; 42A-60 sek
2440	6200	21,00	10	10,4	42,2	4,5	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/10	438,88	20-30A; 42A-60 sek
2530	8900	22,61	4Lipo	13,6	37,5	5,1	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/10	510,00	20-30A; 42A-60 sek
2550	6200	24,93	10	10,4	41,8	4,6	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/10	434,72	20-30A; 42A-60 sek
2640	9150	15,49	4Lipo	13,6	33,6	5,7	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/10	456,96	20-30A; 42A-60 sek
2680	8000	23,71	12	12,5	38,7	5,0	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/10	483,75	20-30A; 42A-60 sek
2700	7900	21,74	12	12,5	41,4	4,6	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/10	517,50	20-30A; 42A-60 sek
2800	9720	24,69	14	14,6	36	5,3	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/10	525,60	20-30A; 42A-60 sek
2920	11300	26,31	16	17,0	40,5	4,7	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/10	688,50	20-30A; 42A-60 sek
2970	9600	16,26	14	14,6	37,3	5,1	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/10	544,58	20-30A; 42A-60 sek
3000	11200	28,45	16	17,0	40	4,8	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2826/10	680,00	20-30A; 42A-60 sek
1260	6150	16,92	3Lipo	10,0	21	9,1	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/12	210,00	15-25A; 37A-60 sek
1320	5970	16,43	3Lipo	9,6	19,6	9,8	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/12	188,16	15-25A; 37A-60 sek
1320	7220	18,34	10	11,2	17,4	11,0	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/12	194,88	15-25A; 37A-60 sek
1370	4343	18,39	8	8,3	27,65	6,9	/3300	15	x 10	aer cam	AXI 2826/12	229,50	15-25A; 37A-60 sek
1380	7870	23,32	12	12,5	20,9	9,2	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/12	261,25	15-25A; 37A-60 sek
1420	8100	18,86	12	12,5	16,8	11,4	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/12	210,00	15-25A; 37A-60 sek
1420	6780	22,96	10	11,2	23,9	8,0	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2826/12	267,68	15-25A; 37A-60 sek
1440	7980	13,51	4Lipo	12,8	21,8	8,8	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/12	279,04	15-25A; 37A-60 sek
1490	6300	17,34	3Lipo	10,4	22,3	8,6	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/12	231,92	15-25A; 37A-60 sek
1530	5180	17,54	8	9,0	25,3	7,6	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/12	226,69	15-25A; 37A-60 sek
1540	6000	17,78	3Lipo	10,0	24	8,0	/3300	13,5	x 7	aer glas	AXI 2826/12	240,00	15-25A; 37A-60 sek
1540	6600	20,96	10	11,2	26	7,4	/3300	12,5	x 7,5	aer cam	AXI 2826/12	291,20	15-25A; 37A-60 sek
1550	5700	16,89	3Lipo	9,6	24,2	7,9	/3300	14	x 7	APC-E	AXI 2826/12	232,32	15-25A; 37A-60 sek
1580	8350	24,74	4Lipo	13,6	23,9	8,0	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/12	325,04	15-25A; 37A-60 sek
1610	5150	20,71	8	9,0	25,4	7,6	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	227,58	15-25A; 37A-60 sek
1630	6120	18,14	3Lipo	10,4	25	7,7	/3300	13,5	x 7	aer glas	AXI 2826/12	260,00	15-25A; 37A-60 sek
1640	7720	19,61	12	12,5	23	8,3	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/12	287,50	15-25A; 37A-60 sek
1660	5900	17,48	3Lipo	10,0	25,8	7,4	/3300	14	x 7	APC-E	AXI 2826/12	258,00	15-25A; 37A-60 sek
1660	8040	20,42	4Lipo	12,8	21	9,1	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/12	268,80	15-25A; 37A-60 sek
1670	9200	21,42	14	14,6	22	8,7	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/12	321,20	15-25A; 37A-60 sek
1690	6760	20,03	10	11,2	23,8	8,1	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/12	266,56	15-25A; 37A-60 sek
1700	7840	13,28	12	12,5	21	9,1	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/12	262,50	15-25A; 37A-60 sek
1700	7840	19,91	4Lipo	12,8	24	8,0	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/12	307,20	15-25A; 37A-60 sek
1700	7360	24,93	12	12,5	28,3	6,8	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2826/12	353,75	15-25A; 37A-60 sek
1740	5500	18,63	3Lipo	9,6	28,5	6,7	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/12	273,60	15-25A; 37A-60 sek
1750	7480	22,17	4Lipo	12,8	29,1	6,6	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/12	372,48	15-25A; 37A-60 sek
1760	6020	17,84	10	10,4	27,2	7,1	/3300	14	x 7	APC-E	AXI 2826/12	282,88	15-25A; 37A-60 sek
1770	8000	23,71	4Lipo	12,8	21,8	8,8	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/12	279,04	15-25A; 37A-60 sek
1790	5420	21,80	3Lipo	9,6	28,2	6,8	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	270,72	15-25A; 37A-60 sek
1790	8860	26,26	14	14,6	27	7,1	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/12	394,20	15-25A; 37A-60 sek
1810	5600	18,97	3Lipo	10,0	29,5	6,5	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/12	295,00	15-25A; 37A-60 sek
1820	8400	21,34	12	13,5	23	8,3	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/12	310,50	15-25A; 37A-60 sek
1830	7150	22,70	12	12,5	31	6,2	/3300	12,5	x 7,5	aer cam	AXI 2826/12	387,50	15-25A; 37A-60 sek
1860	5230	17,71	3Lipo	9,6	31	6,2	/3300	15	x 8	APC-E	AXI 2826/12	297,60	15-25A; 37A-60 sek
1900	8180	20,78	4Lipo	13,6	26,5	7,2	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/12	360,40	15-25A; 37A-60 sek
1900	7740	26,21	4Lipo	13,6	31,3	6,1	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2826/12	425,68	15-25A; 37A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1910	5600	22,52	3Lipo	10,0	30,1	6,4	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	301,00	15-25A; 37A-60 sek
1910	7290	23,15	4Lipo	12,8	32,6	5,9	/3300	12,5	x 7,5	aer cam	AXI 2826/12	417,28	15-25A; 37A-60 sek
1930	5770	19,54	3Lipo	10,4	31,2	6,2	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/12	324,48	15-25A; 37A-60 sek
1940	9840	22,91	5Lipo	16,0	25,8	7,4	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/12	412,80	15-25A; 37A-60 sek
1950	5457	21,95	3Lipo	9,5	33,5	5,7	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	318,25	15-25A; 37A-60 sek
1970	8400	14,22	4Lipo	13,6	24	8,0	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/12	326,40	15-25A; 37A-60 sek
2000	5571	18,87	3Lipo	9,5	35	5,5	/3300	15	x 8	aer cam	AXI 2826/12	332,50	15-25A; 37A-60 sek
2000	5400	18,29	3Lipo	10,0	34	5,6	/3300	15	x 8	APC-E	AXI 2826/12	340,00	15-25A; 37A-60 sek
2020	5710	22,96	3Lipo	10,4	31,7	6,1	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	329,68	15-25A; 37A-60 sek
2020	7330	21,72	12	12,5	28,2	6,8	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/12	352,50	15-25A; 37A-60 sek
2040	9420	27,91	5Lipo	16,0	31	6,2	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/12	496,00	15-25A; 37A-60 sek
2050	7230	19,89	12	12,5	30	6,4	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/12	375,00	15-25A; 37A-60 sek
2070	5500	18,63	10	10,4	35,3	5,4	/3300	15	x 8	APC-E	AXI 2826/12	367,12	15-25A; 37A-60 sek
2080	7330	20,17	4Lipo	12,8	31	6,2	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/12	396,80	15-25A; 37A-60 sek
2100	5669	22,80	3Lipo	10,0	36,2	5,3	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	362,00	15-25A; 37A-60 sek
2100	7450	25,23	4Lipo	12,8	29,1	6,6	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2826/12	372,48	15-25A; 37A-60 sek
2100	8920	22,66	14	14,6	26	7,4	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/12	379,60	15-25A; 37A-60 sek
2120	8170	27,67	14	14,6	35	5,5	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2826/12	511,00	15-25A; 37A-60 sek
2130	8620	21,89	14	14,6	29,7	6,5	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/12	433,62	15-25A; 37A-60 sek
2150	7000	20,74	12	12,5	33,2	5,8	/3300	13,5	x 7	aer glas	AXI 2826/12	415,00	15-25A; 37A-60 sek
2150	10270	23,91	16	17,0	28,3	6,8	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/12	481,10	15-25A; 37A-60 sek
2160	8850	14,99	14	14,6	26,5	7,2	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/12	386,90	15-25A; 37A-60 sek
2200	5641	19,10	3Lipo	10,0	38,1	5,0	/3300	15	x 8	aer cam	AXI 2826/12	381,00	15-25A; 37A-60 sek
2230	9850	29,19	16	17,0	34	5,6	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/12	578,00	15-25A; 37A-60 sek
2290	7770	23,03	4Lipo	13,6	31,8	6,0	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/12	432,48	15-25A; 37A-60 sek
2300	5912	23,78	3Lipo	10,5	39	4,9	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	409,50	15-25A; 37A-60 sek
2320	7650	21,05	4Lipo	13,6	34	5,6	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/12	462,40	15-25A; 37A-60 sek
2350	6850	20,30	12	12,5	36	5,3	/3300	14	x 7	APC-E	AXI 2826/12	450,00	15-25A; 37A-60 sek
2400	5847	19,80	3Lipo	10,5	41	4,7	/3300	15	x 8	aer cam	AXI 2826/12	430,50	15-25A; 37A-60 sek
2430	9500	24,13	5Lipo	16,0	29,7	6,5	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/12	475,20	15-25A; 37A-60 sek
2440	9200	23,37	5Lipo	16,0	34,5	5,6	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/12	552,00	15-25A; 37A-60 sek
2540	9450	16,00	5Lipo	16,0	31,1	6,2	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/12	497,60	15-25A; 37A-60 sek
2550	11000	25,61	18	18,7	34	5,6	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/12	635,80	15-25A; 37A-60 sek
2560	8220	24,36	14	14,6	35,3	5,4	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/12	515,38	15-25A; 37A-60 sek
2640	9950	25,27	16	17,0	32,5	5,9	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/12	552,50	15-25A; 37A-60 sek
2830	9840	16,66	16	17,0	34,4	5,6	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/12	584,80	15-25A; 37A-60 sek
1790	5426	20,67	10	10,4	33,14	5,8	/3300	14	x 9	aer cam	AXI 2826/12**	344,66	15-25A; 37A-60 sek
1840	5705	19,32	10	10,4	28,46	6,7	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/12**	295,98	15-25A; 37A-60 sek
1910	5604	21,35	10	11,0	35,8	5,4	/3300	14	x 9	aer cam	AXI 2826/12**	393,80	15-25A; 37A-60 sek
1940	5668	22,79	3Lipo	10,4	28,8	6,7	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12**	299,52	15-25A; 37A-60 sek
1940	5163	21,86	10	10,4	38,24	5,0	/3300	15	x 10	aer cam	AXI 2826/12**	397,70	15-25A; 37A-60 sek
1960	5619	19,03	10	10,4	30	6,4	/3300	15	x 8	aer cam	AXI 2826/12**	312,00	15-25A; 37A-60 sek
2020	5932	20,09	10	11,0	31,21	6,2	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/12**	343,31	15-25A; 37A-60 sek
2120	5816	19,70	10	11,0	32,48	5,9	/3300	15	x 8	aer cam	AXI 2826/12**	357,28	15-25A; 37A-60 sek
2130	5904	23,74	10	11,0	31,9	6,0	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12**	350,90	15-25A; 37A-60 sek
2080	8017	27,15	4S1P Kok 2100	13,2	31,8	3,8		13	x 8	aer cam42/0°	AXI 4120/14	419,12	15-40A; 55A-30 sek
2100	6628	19,64	10 (1700 SCR)	11,1	31,81	3		14	x 7	APC-E	AXI 4120/14	351,82	15-40A; 55A-30 sek
2130	6100	20,66	10 (1700 SCR)	10,3	34,1	2,8		15	x 8	aer cam42/0°	AXI 4120/14	349,87	15-40A; 55A-30 sek
2370	5922	20,06	10 (1700 SCR)	10,2	37,97	2,5		15	x 8	APC-E	AXI 4120/14	386,91	15-40A; 55A-30 sek
2500	8773	29,71	14 (GP 3300)	14,7	38,05	5		13	x 8	aer cam42/0°	AXI 4120/14	560,10	15-40A; 55A-30 sek
2520	5723	19,38	10 (1700 SCR)	10,0	40,52	2,4		16	x 8	aer cam42/0°	AXI 4120/14	404,39	15-40A; 55A-30 sek
2530	7182	21,28	4S1P Kok 2100	12,3	38,67	3,1		14	x 7	Maro Starr Holz	AXI 4120/14	474,87	15-40A; 55A-30 sek
2550	7256	21,50	4S1P Kok 2100	12,3	38,56	3,1		14	x 7	APC-E	AXI 4120/14	474,67	15-40A; 55A-30 sek
2590	5530	18,73	10 (1700 SCR)	9,7	43,2	2,2		16	x 8	APC-E	AXI 4120/14	420,77	15-40A; 55A-30 sek
2700	7513	25,44	4S1P Kok 2100	12,7	35,94	3,3		15	x 8	aercam42/-2,5°	AXI 4120/14	454,64	15-40A; 55A-30 sek
2750	7500	22,23	4S1P Kok 2100	12,9	42,36	2,8		14	x 7	Maro Starr Holz	AXI 4120/14	547,29	15-40A; 55A-30 sek
2760	6439	21,81	4S1P Kok 2100	11,4	46,44	2,6		15	x 8	APC-E	AXI 4120/14	528,02	15-40A; 55A-30 sek
2860	7150	24,21	4S1P Kok 2100	12,5	46,75	2,6		14	x 8	aer cam42/0°	AXI 4120/14	582,97	15-40A; 55A-30 sek
2870	5594	18,95	10 (1700 SCR)	9,9	44,19	2,2		17	x 8	aer cam42/0°	AXI 4120/14	437,48	15-40A; 55A-30 sek
2880	5041	19,21	10 (1700 SCR)	9,2	48,22	2		18	x 9	aer cam42/0°	AXI 4120/14	441,70	15-40A; 55A-30 sek
3080	7258	24,58	4S1P Kok 2100	12,7	46,26	2,6		15	x 8	aer cam42/0°	AXI 4120/14	586,11	15-40A; 55A-30 sek
3160	8292	28,08	14 (GP 3300)	14,1	40,69	4,7		15	x 8	aercam42/-2,5°	AXI 4120/14	574,95	15-40A; 55A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom
3180	5346	20,37	10 (1700 SCR)	9,8	52,84	1,8		18	x 9	aer cam42/0°	J	AXI 4120/14	517,30	15-40A; 55A-30 sek
3200	7550	25,57	14 (GP 3300)	13,5	53,23	3,6		14	x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/14	717,01	15-40A; 55A-30 sek
3240	9812	33,23	5S4P Irate 1500	17,0	47,69	7		13	x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/14	811,68	15-40A; 55A-30 sek
3340	6956	23,56	4S1P Kok 2100	12,2	47,31	2,5		16	x 8	aercam42/-2,5°	J	AXI 4120/14	575,29	15-40A; 55A-30 sek
3470	7650	25,91	14 (GP 3300)	13,6	51	3,8		15	x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/14	692,07	15-40A; 55A-30 sek
3570	6463	21,89	4S1P Kok 2100	11,9	60,95	2		16	x 8	APC-E	J	AXI 4120/14	727,74	15-40A; 55A-30 sek
3650	6804	23,04	4S1P Kok 2100	12,4	56,22	2,1		16	x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/14	694,88	15-40A; 55A-30 sek
3720	6985	23,66	14 (GP 3300)	12,8	59,64	3,2		16	x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/14	764,58	15-40A; 55A-30 sek
3790	7465	25,28	14 (GP 3300)	13,4	53,64	3,6		16	x 8	aercam42/-2,5°	J	AXI 4120/14	717,17	15-40A; 55A-30 sek
3820	6487	21,97	4S1P Kok 2100	11,8	58	2,1		17	x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/14	686,14	15-40A; 55A-30 sek
4070	8480	28,72	5S4P Irate 1500	15,9	73,32	4,6		14	x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/14	1162,12	15-40A; 55A-30 sek
4160	9667	32,74	5S4P Irate 1500	16,9	51,14	6,6		15	x 8	aercam42/-2,5°	J	AXI 4120/14	862,22	15-40A; 55A-30 sek
4490	8881	30,08	5S4P Irate 1500	16,3	65,24	5,2		15	x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/14	1063,41	15-40A; 55A-30 sek
4770	8487	28,74	5S4P Irate 1500	15,9	71,75	4,7		16	x 8	aercam42/-2,5°	J	AXI 4120/14	1142,26	15-40A; 55A-30 sek
1600	5157	17,47	10 (1700 SCR)	11,0	21,64	4,4		15	x 8	APC-E	J	AXI 4120/18	237,39	15-40A; 55A-30 sek
1960	4924	16,68	10 (1700 SCR)	10,8	25,68	3,7		16	x 8	APC-E	J	AXI 4120/18	276,06	15-40A; 55A-30 sek
2200	5413	18,33	10 (1700 SCR)	11,9	27,92	3,4		16	x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	331,69	15-40A; 55A-30 sek
2310	5077	17,19	10 (1700 SCR)	11,1	27,75	3,5		17	x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	309,14	15-40A; 55A-30 sek
2320	7527	12,75	14 (GP 3300)	15,9	23	8,3		14	x 4	APC Funfly	J	AXI 4120/18	365,01	15-40A; 55A-30 sek
2430	4653	17,73	10 (1700 SCR)	10,5	31,36	3,1		18	x 9	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	329,91	15-40A; 55A-30 sek
2480	7139	21,16	14 (GP 3300)	15,5	28,48	6,7		14	x 7	APC-E	J	AXI 4120/18	440,02	15-40A; 55A-30 sek
2600	6285	21,29	4S1P Kok 2100	14,0	33,17	3,6		15	x 8	APC-E	J	AXI 4120/18	463,38	15-40A; 55A-30 sek
2710	6035	20,44	4S1P Kok 2100	13,6	34,53	3,5		16	x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	467,88	15-40A; 55A-30 sek
2750	8177	13,85	5S4P Irate 1500	17,5	26,85	12,5		14	x 4	APC Funfly	J	AXI 4120/18	469,61	15-40A; 55A-30 sek
2790	6514	22,06	14 (GP 3300)	14,7	36,14	5,3		15	x 8	APC-E	J	AXI 4120/18	529,45	15-40A; 55A-30 sek
2800	8900	26,37	20	21,6	27,4	3,5		13	x 7	grp cam		AXI 4120/18	591,84	16-40A; 55A - 60 sek
2940	7775	23,04	5S4P Irate 1500	17,2	34,56	9,7		14	x 7	APC-E	J	AXI 4120/18	594,09	15-40A; 55A-30 sek
3000	7230	29,08	16	17,3	32,5	3		14	x 9,5	grp cam		AXI 4120/18	561,60	16-40A; 55A - 60 sek
3100	5867	19,87	4S1P Kok 2100	13,3	36,53	3,3		17	x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	485,48	15-40A; 55A-30 sek
3150	5202	19,82	4S1P Kok 2100	12,1	39,21	3,1		18	x 9	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	474,83	15-40A; 55A-30 sek
3170	6012	20,36	4S1P Kok 2100	13,9	40,93	2,9		16	x 8	APC-E	J	AXI 4120/18	567,29	15-40A; 55A-30 sek
3200	6100	20,66	14 (GP 3300)	14,1	41,84	4,6		16	x 8	APC-E	J	AXI 4120/18	591,20	15-40A; 55A-30 sek
3400	7900	31,77	18	18,7	37	2,6		14	x 9,5	grp cam		AXI 4120/18	692,64	16-40A; 55A - 60 sek
3450	7163	24,26	5S4P Irate 1500	16,6	46,24	7,3		15	x 8	APC-E	J	AXI 4120/18	768,97	15-40A; 55A-30 sek
3500	6835	23,15	14 (GP 3300)	15,8	43,9	4,4		16	x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	691,86	15-40A; 55A-30 sek
3520	5519	21,03	4S1P Kok 2100	13,0	44,81	2,7		18	x 9	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	582,53	15-40A; 55A-30 sek
3590	6166	20,88	14 (GP 3300)	14,2	40,77	4,3		17	x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	580,16	15-40A; 55A-30 sek
3700	6703	22,70	5S4P Irate 1500	16,3	55,59	6		16	x 8	APC-E	J	AXI 4120/18	908,34	15-40A; 55A-30 sek
3830	5727	21,82	14 (GP 3300)	13,7	48,26	4		18	x 9	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	663,09	15-40A; 55A-30 sek
4090	7443	25,21	5S4P Irate 1500	17,5	49,51	6,8		16	x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	864,94	15-40A; 55A-30 sek
4760	7040	23,84	5S4P Irate 1500	16,9	53,36	6,3		17	x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	901,78	15-40A; 55A-30 sek
4830	7097	24,04	5S4P Irate 1500	17,0	54,37	6,2		17	x 8	aer cam42/0°	J	AXI 4120/18	926,46	15-40A; 55A-30 sek
1790	5900	23,73	16	17,0	17,7	10,8	/3300	14	x 9,5	grp cam	J	AXI 4130/16	300,90	18-40A; 60A-60 sek
1950	5850	19,81	16	17,0	17,6	10,9	/3300	15	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	299,20	18-40A; 60A-60 sek
2000	6180	24,85		18,0	18,3	10,5	/3300	14	x 9,5	grp cam	J	AXI 4130/16	329,40	18-40A; 60A-60 sek
2000	5680	24,05	16	17,0	24,8	7,7	/3300	15	x 10	aer cam	J	AXI 4130/16	421,60	18-40A; 60A-60 sek
2020	6155	20,84		18,0	19,25	10,0	/3300	15	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	346,50	18-40A; 60A-60 sek
2090	6430	25,86	18	18,7	19,4	9,9	/3300	14	x 9,5	grp cam	J	AXI 4130/16	362,78	18-40A; 60A-60 sek
2200	7120	21,10		20,8	22	8,7	/3300	14	x 7	APC-E	J	AXI 4130/16	457,60	18-40A; 60A-60 sek
2270	6380	21,61	18	18,7	20,5	9,4	/3300	15	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	383,35	18-40A; 60A-60 sek
2280	5980	25,32		18,0	26,8	7,2	/3300	15	x 10	aer cam	J	AXI 4130/16	482,40	18-40A; 60A-60 sek
2450	5600	18,97	16	17,0	23,4	8,2	/3300	16	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	397,80	18-40A; 60A-60 sek
2450	6290	21,30	18	18,7	25,3	7,6	/3300	15	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	473,11	18-40A; 60A-60 sek
2450	7420	21,99		22,0	24,6	7,8	/3300	14	x 7	APC-E	J	AXI 4130/16	541,20	18-40A; 60A-60 sek
2500	5680	19,24	16	17,0	25,8	7,4	/3300	16	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	438,60	18-40A; 60A-60 sek
2560	6130	25,95	18	18,7	30	6,4	/3300	15	x 10	aer cam	J	AXI 4130/16	561,00	18-40A; 60A-60 sek
2660	6000	20,32		18,0	25,9	7,4	/3300	16	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	466,20	18-40A; 60A-60 sek
2800	5960	20,18		18,0	28,9	6,6	/3300	16	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	520,20	18-40A; 60A-60 sek
2830	6215	21,05	18	18,7	26,9	7,1	/3300	16	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	503,03	18-40A; 60A-60 sek
2900	6840	23,16		20,8	31,1	6,2	/3300	15	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	646,88	18-40A; 60A-60 sek
2950	5650	19,13	16	17,0	26,8	7,2	/3300	17	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	455,60	18-40A; 60A-60 sek
2950	8030	23,80		24,0	29,5	6,5	/3300	14	x 7	APC-E	J	AXI 4130/16	708,00	18-40A; 60A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom
3000	5150	28,34	16	17,0	49,3	3,9	/3300	17	x 13	aer cam	J	AXI 4130/16	838,10	18-40A; 60A-60 sek
3050	6120	20,73	18	18,7	31,5	6,1	/3300	16	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	589,05	18-40A; 60A-60 sek
3120	5470	20,84	16	17,0	31,8	6,0	/3300	17	x 9	aer cam	J	AXI 4130/16	540,60	18-40A; 60A-60 sek
3150	5470	23,16	16	17,0	34,1	5,6	/3300	17	x 10	APC-E	J	AXI 4130/16	579,70	18-40A; 60A-60 sek
3150	7090	24,01		22,0	35,4	5,4	/3300	15	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	778,80	18-40A; 60A-60 sek
3150	8300	24,60	24	25,0	32,5	5,9	/3300	14	x 7	APC-E	J	AXI 4130/16	812,50	18-40A; 60A-60 sek
3200	5930	20,08		18,0	28,9	6,6	/3300	17	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	520,20	18-40A; 60A-60 sek
3330	5400	29,72		18,0	53	3,6	/3300	17	x 13	aer cam	J	AXI 4130/16	954,00	18-40A; 60A-60 sek
3360	8560	25,37	8Lipo	26,0	35,3	5,4	/3300	14	x 7	APC-E	J	AXI 4130/16	917,80	18-40A; 60A-60 sek
3400	5600	21,34	16	17,0	32,4	5,9	/3300	18	x 9	aer cam	J	AXI 4130/16	550,80	18-40A; 60A-60 sek
3400	6620	22,42		20,8	40	4,8	/3300	16	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	832,00	18-40A; 60A-60 sek
3430	6100	20,66	18	18,7	30,7	6,3	/3300	17	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	574,09	18-40A; 60A-60 sek
3440	7940	31,93		24,0	30	6,4	/3300	14	x 9,5	grp cam	J	AXI 4130/16	720,00	18-40A; 60A-60 sek
3450	5720	24,21		18,0	37,8	5,1	/3300	17	x 10	APC-E	J	AXI 4130/16	680,40	18-40A; 60A-60 sek
3480	7940	26,89		24,0	30,7	6,3	/3300	15	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	736,80	18-40A; 60A-60 sek
3500	5560	30,60	18	18,7	57,3	3,4	/3300	17	x 13	aer cam	J	AXI 4130/16	1071,51	18-40A; 60A-60 sek
3530	5765	21,96		18,0	36,2	5,3	/3300	17	x 9	aer cam	J	AXI 4130/16	651,60	18-40A; 60A-60 sek
3600	5300	22,44	16	17,0	40,2	4,8	/3300	18	x 10	APC-E	J	AXI 4130/16	683,40	18-40A; 60A-60 sek
3600	6900	23,37		22,0	44,4	4,3	/3300	16	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	976,80	18-40A; 60A-60 sek
3620	5910	25,02	18	18,7	40,3	4,8	/3300	17	x 10	APC-E	J	AXI 4130/16	753,61	18-40A; 60A-60 sek
3630	5930	22,59	18	18,7	37,2	5,2	/3300	17	x 9	aer cam	J	AXI 4130/16	695,64	18-40A; 60A-60 sek
3690	9100	26,97		28,0	40,5	4,7	/3300	14	x 7	APC-E	J	AXI 4130/16	1134,00	18-40A; 60A-60 sek
3700	5770	21,98		18,0	35,8	5,4	/3300	18	x 9	aer cam	J	AXI 4130/16	644,40	18-40A; 60A-60 sek
3700	8240	33,14	24	25,0	32,5	5,9	/3300	14	x 9,5	grp cam	J	AXI 4130/16	812,50	18-40A; 60A-60 sek
3700	7670	25,98		24,0	42	4,6	/3300	15	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	1008,00	18-40A; 60A-60 sek
3770	8262	27,98	24	25,0	32,7	5,9	/3300	15	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	817,50	18-40A; 60A-60 sek
3850	8460	28,65	8Lipo	25,7	33,7	5,7	/3300	15	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	866,09	18-40A; 60A-60 sek
3880	8430	33,90	8Lipo	25,7	34,4	5,6	/3300	14	x 9,5	grp cam	J	AXI 4130/16	884,08	18-40A; 60A-60 sek
3900	5920	22,56	18	18,7	38	5,1	/3300	18	x 9	aer cam	J	AXI 4130/16	710,60	18-40A; 60A-60 sek
3900	7610	32,22		24,0	44,9	4,3	/3300	15	x 10	aer cam	J	AXI 4130/16	1077,60	18-40A; 60A-60 sek
4000	5580	23,62		18,0	44,7	4,3	/3300	18	x 10	APC-E	J	AXI 4130/16	804,60	18-40A; 60A-60 sek
4000	8050	27,26	24	25,0	45,6	4,2	/3300	15	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	1140,00	18-40A; 60A-60 sek
4100	6700	22,69	20	20,8	36	5,3	/3300	17	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	748,80	18-40A; 60A-60 sek
4100	7380	24,99		24,0	52,8	3,6	/3300	16	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	1267,20	18-40A; 60A-60 sek
4120	9700	28,74		30,5	50,5	3,8	/3300	14	x 7	APC-E	J	AXI 4130/16	1540,25	18-40A; 60A-60 sek
4150	7940	33,61	24	25,0	47,7	4,0	/3300	15	x 10	aer cam	J	AXI 4130/16	1192,50	18-40A; 60A-60 sek
4200	5740	24,30	18	18,7	47,3	4,1	/3300	18	x 10	APC-E	J	AXI 4130/16	884,51	18-40A; 60A-60 sek
4250	8170	27,67	8Lipo	26,0	49,6	3,9	/3300	15	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	1289,60	18-40A; 60A-60 sek
4300	6430	27,22		20,8	48,3	4,0	/3300	17	x 10	APC-E	J	AXI 4130/16	1004,64	18-40A; 60A-60 sek
4300	8060	34,12	8Lipo	25,7	49,4	3,9	/3300	15	x 10	aer cam	J	AXI 4130/16	1269,58	18-40A; 60A-60 sek
4340	6430	24,50	20	20,8	44	4,4	/3300	17	x 9	aer cam	J	AXI 4130/16	915,20	18-40A; 60A-60 sek
4400	7630	25,84	24	25,0	57,7	3,3	/3300	16	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	1442,50	18-40A; 60A-60 sek
4420	7670	25,98		24,0	41	4,7	/3300	16	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	984,00	18-40A; 60A-60 sek
4450	8120	34,37	8Lipo	26,0	50,5	3,8	/3300	15	x 10	aer cam	J	AXI 4130/16	1313,00	18-40A; 60A-60 sek
4500	6285	23,95		20,0	43,7	4,4	/3300	18	x 9	aer cam	J	AXI 4130/16	874,00	18-40A; 60A-60 sek
4500	6950	23,54		22,0	41,1	4,7	/3300	17	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	904,20	18-40A; 60A-60 sek
4600	9160	31,02		28,1	37,8	5,1	/3300	15	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	1062,18	18-40A; 60A-60 sek
4620	8822	29,88		28,0	58,2	3,3	/3300	15	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	1629,60	18-40A; 60A-60 sek
4660	9080	36,52		28,1	40,7	4,7	/3300	14	x 9,5	grp cam	J	AXI 4130/16	1143,67	18-40A; 60A-60 sek
4680	6720	28,45		22,0	52,5	3,7	/3300	17	x 10	APC-E	J	AXI 4130/16	1155,00	18-40A; 60A-60 sek
4700	6470	24,65	20	20,8	45,2	4,2	/3300	18	x 9	aer cam	J	AXI 4130/16	940,16	18-40A; 60A-60 sek
4700	7850	26,59	8Lipo	26,0	62,1	3,1	/3300	16	x 8	APC-E	J	AXI 4130/16	1614,60	18-40A; 60A-60 sek
4730	7960	26,96	24	25,0	44	4,4	/3300	16	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	1100,00	18-40A; 60A-60 sek
4850	6810	25,95		22,0	49,5	3,9	/3300	17	x 9	aer cam	J	AXI 4130/16	1089,00	18-40A; 60A-60 sek
4900	8131	27,54	8Lipo	25,7	45,7	4,2	/3300	16	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	1174,49	18-40A; 60A-60 sek
5000	6240	26,42		20,8	57,2	3,4	/3300	18	x 10	APC-E	J	AXI 4130/16	1189,76	18-40A; 60A-60 sek
5120	6750	25,72		22,0	50,3	3,8	/3300	18	x 9	aer cam	J	AXI 4130/16	1106,60	18-40A; 60A-60 sek
5300	9870	33,43		30,5	42,8	4,5	/3300	15	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	1305,40	18-40A; 60A-60 sek
5370	7150	30,27		24,0	64,5	3,0	/3300	17	x 10	APC-E	J	AXI 4130/16	1548,00	18-40A; 60A-60 sek
5380	9750	39,21		30,5	47,3	4,1	/3300	14	x 9,5	grp cam	J	AXI 4130/16	1442,65	18-40A; 60A-60 sek
5400	7500	25,40		24,0	47,5	4,0	/3300	17	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	1140,00	18-40A; 60A-60 sek
5500	6500	27,52		22,0	64,2	3,0	/3300	18	x 10	APC-E	J	AXI 4130/16	1412,40	18-40A; 60A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom
5580	7310	27,85		24,0	57,5	3,3	/3300	17	x 9	aer cam	J	AXI 4130/16	1380,00	18-40A; 60A-60 sek
5750	7800	26,42	24	25,0	50	3,8	/3300	17	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	1250,00	18-40A; 60A-60 sek
5820	8850	29,97		28,0	52	3,7	/3300	16	x 8	aer cam	J	AXI 4130/16	1456,00	18-40A; 60A-60 sek
1870	4800	16,26	16	17,0	14,3	13,4	/3300	17	x 8	aer cam	J	AXI 4130/20	243,10	18-40A; 60A-60 sek
2050	4960	16,80		18,0	16,2	11,9	/3300	17	x 8	aer cam	J	AXI 4130/20	291,60	18-40A; 60A-60 sek
2250	5125	17,36	18	18,7	17,3	11,1	/3300	17	x 8	aer cam	J	AXI 4130/20	323,51	18-40A; 60A-60 sek
2250	6100	20,66		22,0	18,5	10,4	/3300	15	x 8	APC-E	J	AXI 4130/20	407,00	18-40A; 60A-60 sek
2500	5680	19,24	20	20,8	20,5	9,4	/3300	16	x 8	APC-E	J	AXI 4130/20	426,40	18-40A; 60A-60 sek
2500	6950	27,95	24	25,0	17,8	10,8	/3300	14	x 9,5	grp cam	J	AXI 4130/20	445,00	18-40A; 60A-60 sek
2500	6840	23,16	24	25,0	18,5	10,4	/3300	15	x 8	aer cam	J	AXI 4130/20	462,50	18-40A; 60A-60 sek
2650	7200	28,96	8Lipo	26,0	19,2	10,0	/3300	14	x 9,5	grp cam	J	AXI 4130/20	499,20	18-40A; 60A-60 sek
2700	6500	22,01		24,0	22	8,7	/3300	15	x 8	APC-E	J	AXI 4130/20	528,00	18-40A; 60A-60 sek
2750	5900	19,98		22,0	22,6	8,5	/3300	16	x 8	APC-E	J	AXI 4130/20	497,20	18-40A; 60A-60 sek
2750	7160	24,25		26,0	19,6	9,8	/3300	15	x 8	aer cam	J	AXI 4130/20	509,60	18-40A; 60A-60 sek
2760	5620	19,03	20	20,8	20,3	9,5	/3300	17	x 8	aer cam	J	AXI 4130/20	422,24	18-40A; 60A-60 sek
2800	4750	20,11		18,0	25	7,7	/3300	18	x 10	APC-E	J	AXI 4130/20	450,00	18-40A; 60A-60 sek
2850	6850	23,20	24	25,0	24	8,0	/3300	15	x 8	APC-E	J	AXI 4130/20	600,00	18-40A; 60A-60 sek
2850	6650	28,15	24	25,0	27,1	7,1	/3300	15	x 10	aer cam	J	AXI 4130/20	677,50	18-40A; 60A-60 sek
2960	5180	28,51	20	20,8	38,6	5,0	/3300	17	x 13	aer cam	J	AXI 4130/20	802,88	18-40A; 60A-60 sek
2980	4885	20,68	18	18,7	26,8	7,2	/3300	18	x 10	APC-E	J	AXI 4130/20	501,16	18-40A; 60A-60 sek
3000	4325	18,31	16	17,0	26,3	7,3	/3300	19	x 10	APC-E	J	AXI 4130/20	447,10	18-40A; 60A-60 sek
3000	6480	21,95		24,0	23	8,3	/3300	16	x 8	aer cam	J	AXI 4130/20	552,00	18-40A; 60A-60 sek
3000	7630	30,69	24	28,0	22,1	8,7	/3300	14	x 9,5	grp cam	J	AXI 4130/20	618,80	18-40A; 60A-60 sek
3000	6900	29,21	8Lipo	26,0	28,6	6,7	/3300	15	x 10	aer cam	J	AXI 4130/20	743,60	18-40A; 60A-60 sek
3050	6970	23,61	8Lipo	26,0	26	7,4	/3300	15	x 8	APC-E	J	AXI 4130/20	676,00	18-40A; 60A-60 sek
3100	5470	23,16	20	20,8	27,2	7,1	/3300	17	x 10	APC-E	J	AXI 4130/20	565,76	18-40A; 60A-60 sek
3100	7660	25,94	24	28,0	21,5	8,9	/3300	15	x 8	aer cam	J	AXI 4130/20	602,00	18-40A; 60A-60 sek
3120	5900	19,98		22,0	22,9	8,4	/3300	17	x 8	aer cam	J	AXI 4130/20	503,80	18-40A; 60A-60 sek
3150	5525	21,05	20	20,8	25,6	7,5	/3300	18	x 9	aer cam	J	AXI 4130/20	532,48	18-40A; 60A-60 sek
3200	6725	22,78	24	25,0	24,3	7,9	/3300	16	x 8	aer cam	J	AXI 4130/20	607,50	18-40A; 60A-60 sek
3200	5420	29,83		22,0	42,3	4,5	/3300	17	x 13	aer cam	J	AXI 4130/20	930,60	18-40A; 60A-60 sek
3270	6300	21,34		24,0	27,2	7,1	/3300	16	x 8	APC-E	J	AXI 4130/20	652,80	18-40A; 60A-60 sek
3300	6750	22,86	8Lipo	26,0	33	5,8	/3300	16	x 8	APC-E	J	AXI 4130/20	858,00	18-40A; 60A-60 sek
3350	4370	18,50	16	17,0	29,3	6,6	/3300	20	x 10	APC-E	J	AXI 4130/20	498,10	18-40A; 60A-60 sek
3350	4650	19,69		18,0	28,9	6,6	/3300	19	x 10	APC-E	J	AXI 4130/20	520,20	18-40A; 60A-60 sek
3380	5750	24,34		22,0	30,3	6,3	/3300	17	x 10	APC-E	J	AXI 4130/20	666,60	18-40A; 60A-60 sek
3380	7330	31,03	24	28,0	32,2	6,0	/3300	15	x 10	aer cam	J	AXI 4130/20	901,60	18-40A; 60A-60 sek
3420	6950	23,54	8Lipo	26,0	25,9	7,4	/3300	16	x 8	aer cam	J	AXI 4130/20	673,40	18-40A; 60A-60 sek
3450	6500	22,01	24	25,0	28,7	6,7	/3300	16	x 8	APC-E	J	AXI 4130/20	717,50	18-40A; 60A-60 sek
3500	5780	22,02		22,0	28	6,9	/3300	18	x 9	aer cam	J	AXI 4130/20	616,00	18-40A; 60A-60 sek
3500	7430	25,16		28,0	30,3	6,3	/3300	15	x 8	APC-E	J	AXI 4130/20	848,40	18-40A; 60A-60 sek
3570	4800	20,32	18	18,7	31,2	6,2	/3300	19	x 10	APC-E	J	AXI 4130/20	583,44	18-40A; 60A-60 sek
3580	8290	28,08		30,5	24,4	7,9	/3300	15	x 8	aer cam	J	AXI 4130/20	744,20	18-40A; 60A-60 sek
3600	6420	21,74		24,0	26,3	7,3	/3300	17	x 8	aer cam	J	AXI 4130/20	631,20	18-40A; 60A-60 sek
3600	5330	22,56	20	20,8	32,4	5,9	/3300	18	x 10	APC-E	J	AXI 4130/20	673,92	18-40A; 60A-60 sek
3600	8240	33,14		30,5	25,8	7,4	/3300	14	x 9,5	grp cam	J	AXI 4130/20	786,90	18-40A; 60A-60 sek
3700	4580	19,39		18,0	31,8	6,0	/3300	20	x 10	APC-E	J	AXI 4130/20	572,40	18-40A; 60A-60 sek
3700	5800	31,92		24,0	49,5	3,9	/3300	17	x 13	aer cam	J	AXI 4130/20	1188,00	18-40A; 60A-60 sek
3850	7180	24,32		28,0	39	4,9	/3300	16	x 8	APC-E	J	AXI 4130/20	1092,00	18-40A; 60A-60 sek
3900	6620	22,42	24	25,0	28	6,9	/3300	17	x 8	aer cam	J	AXI 4130/20	700,00	18-40A; 60A-60 sek
3900	7400	25,06	24	28,0	29,2	6,6	/3300	16	x 8	aer cam	J	AXI 4130/20	817,60	18-40A; 60A-60 sek
3900	5970	32,85	24	25,0	52,3	3,7	/3300	17	x 13	aer cam	J	AXI 4130/20	1307,50	18-40A; 60A-60 sek
3950	6160	26,08		24,0	35,2	5,5	/3300	17	x 10	APC-E	J	AXI 4130/20	844,80	18-40A; 60A-60 sek
4000	4720	19,98	18	18,7	34,5	5,6	/3300	20	x 10	APC-E	J	AXI 4130/20	645,15	18-40A; 60A-60 sek
4000	6200	23,62		24,0	32,6	5,9	/3300	18	x 9	aer cam	J	AXI 4130/20	782,40	18-40A; 60A-60 sek
4000	5570	23,58		22,0	36,2	5,3	/3300	18	x 10	APC-E	J	AXI 4130/20	796,40	18-40A; 60A-60 sek
4000	7920	26,82		30,5	37	5,2	/3300	15	x 8	APC-E	J	AXI 4130/20	1128,50	18-40A; 60A-60 sek
4000	7885	33,38		30,5	37,3	5,1	/3300	15	x 10	aer cam	J	AXI 4130/20	1137,65	18-40A; 60A-60 sek
4200	6810	23,06	8Lipo	26,0	30,3	6,3	/3300	17	x 8	aer cam	J	AXI 4130/20	787,80	18-40A; 60A-60 sek
4200	6360	26,92	24	25,0	37,7	5,1	/3300	17	x 10	APC-E	J	AXI 4130/20	942,50	18-40A; 60A-60 sek
4200	6150	33,85	8Lipo	26,0	55,4	3,5	/3300	17	x 13	aer cam	J	AXI 4130/20	1440,40	18-40A; 60A-60 sek
4250	5200	22,01	20	20,8	38	5,1	/3300	19	x 10	APC-E	J	AXI 4130/20	790,40	18-40A; 60A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.		Motor	P in Watt	Nennstrom	
4400	6420	24,46	24	25,0	35,2	5,5	/3300	18	x	9	aer cam	J	AXI 4130/20	880,00	18-40A; 60A-60 sek
4500	5910	25,02		24,0	41	4,7	/3300	18	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	984,00	18-40A; 60A-60 sek
4500	6570	27,81	8Lipo	26,0	41,2	4,7	/3300	17	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	1071,20	18-40A; 60A-60 sek
4600	5440	23,03		22,0	41,5	4,6	/3300	19	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	913,00	18-40A; 60A-60 sek
4600	7990	27,06		30,5	33,6	5,7	/3300	16	x	8	aer cam	J	AXI 4130/20	1024,80	18-40A; 60A-60 sek
4600	7630	25,84		30,5	47	4,1	/3300	16	x	8	APC-E	J	AXI 4130/20	1433,50	18-40A; 60A-60 sek
4700	6630	25,26		26,0	37,5	5,1	/3300	18	x	9	aer cam	J	AXI 4130/20	975,00	18-40A; 60A-60 sek
4700	6530	35,94	24	28,0	63,4	3,0	/3300	17	x	13	aer cam	J	AXI 4130/20	1775,20	18-40A; 60A-60 sek
4750	5100	21,59	20	20,8	41	4,7	/3300	20	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	852,80	18-40A; 60A-60 sek
4800	7260	24,59		28,0	34,2	5,6	/3300	17	x	8	aer cam	J	AXI 4130/20	957,60	18-40A; 60A-60 sek
4950	6160	26,08	24	25,0	45,3	4,2	/3300	18	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	1132,50	18-40A; 60A-60 sek
5100	6950	29,42		28,0	47	4,1	/3300	17	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	1316,00	18-40A; 60A-60 sek
5250	5340	22,61		22,0	45,3	4,2	/3300	20	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	996,60	18-40A; 60A-60 sek
5250	6350	26,88	8Lipo	26,0	48,5	4,0	/3300	18	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	1261,00	18-40A; 60A-60 sek
5400	5840	24,72		24,0	48,2	4,0	/3300	19	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	1156,80	18-40A; 60A-60 sek
5400	7060	26,90	24	28,0	43	4,5	/3300	18	x	9	aer cam	J	AXI 4130/20	1204,00	18-40A; 60A-60 sek
5600	7800	26,42		30,5	39,7	4,8	/3300	17	x	8	aer cam	J	AXI 4130/20	1210,85	18-40A; 60A-60 sek
5600	7390	31,28		30,5	55,7	3,4	/3300	17	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	1698,85	18-40A; 60A-60 sek
5800	5970	25,27	24	25,0	53,2	3,6	/3300	19	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	1330,00	18-40A; 60A-60 sek
5850	6700	28,36		28,0	56,5	3,4	/3300	18	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	1582,00	18-40A; 60A-60 sek
6000	5700	24,13		24,0	52,6	3,7	/3300	20	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	1262,40	18-40A; 60A-60 sek
6100	6160	26,08	8Lipo	26,0	56,2	3,4	/3300	19	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	1461,20	18-40A; 60A-60 sek
6300	7550	28,77		30,5	50,1	3,8	/3300	18	x	9	aer cam	J	AXI 4130/20	1528,05	18-40A; 60A-60 sek
6450	5870	24,85	24	25,0	56,3	3,4	/3300	20	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	1407,50	18-40A; 60A-60 sek
6570	7350	31,12		30,3	65,6	2,9	/3300	18	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	1987,68	18-40A; 60A-60 sek
6700	6030	25,53	8Lipo	26,0	60	3,2	/3300	20	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	1560,00	18-40A; 60A-60 sek
6850	6490	27,47		28,0	65,5	2,9	/3300	19	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	1834,00	18-40A; 60A-60 sek
7200	6140	25,99		27,0	65,5	2,9	/3300	20	x	10	APC-E	J	AXI 4130/20	1768,50	18-40A; 60A-60 sek
Leistungstabelle von bürstenlosen Motoren, erstellt am 05.04.2003, aktualisiert 18.04.2007															
copyright 2003-2007 by B. König, www.kb-modell.de															

Elektroflug

für kleine Geldbeutel

Anmerkung zu den Standschubwerten:

Ein reeller Standschub kann nur unter Laborbedingungen ermittelt werden, dies würde aber sowohl den technischen als auch den finanziellen Rahmen sprengen. Die Größen Motor- und Luftschaubestreuungen, sowie Luftdruck- und Temperatur beeinflussen das Drehzahl/Schub-Verhältnis um bis zu 10%, dies erklärt auch unterschiedliche Schubwerte bei gleicher Luftschaube und gleicher Drehzahl. Bei gleichem Antrieb werden Sie im Gebirge somit fühlbar weniger Steigleistung erreichen als auf Meereshöhe (mit der Höhe sinkt der Luftdruck).

Für den direkten Vergleich unterschiedlicher Motoren/Luftschaubekombinationen der Liste sind die aussagekräftigsten Werte:

Eingangsleistung (P in) und Standschub natürlich immer in Relation zur Strahlgeschwindigkeit.

Sämtliche Meßwerte sind, wenn nicht anders angegeben, mit folgenden Spannungen pro Zelle gemessen:

Bis 10A = 1,17V; ab 10A = 1,16V; ab 16A = 1,14V; ab 20A = 1,12V; ab 25A = 1,08V; ab 30A = 1,04V

- alle Messungen mit 45mm Mittelstück,
- alle Messungen mit MM 4016-3ph Drehzahlsteller,
- alle Laufzeiten mit 1700er Zellen gerechnet, falls nicht anders angegeben

* Motoren bis Baujahr 06/2004
 **2826/12 Messungen v. 7.11.04
 *** 2820/12 Messungen v. 26.12.05 mit MM 4016/3ph

Bis auf 3 Messungen wurden die 4120/xx mit einem Jeti adv 75 opto plus direkt an verschiedenen Akkus gemessen. Dabei wurden nach der Ladung verschiedene Messungen hintereinander aufgezeichnet. Die Akkuspannung ist jeweils angegeben.

Messungen mit anderen Drehzahlstellern sind in der Spalte vor dem Motor gekennzeichnet:
 J Jeti Advance 75 opto plus hard timing
 J Jeti Advance 40 plus timing 2 (hard timing)
 L LMT 1855 Micro

Sortiert nach 1. Schub; 2. Eingangsleistung

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere	Laufzeit Min. ca.	Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom	
80	7450	12,62	2Lipo	6,4	2,3	8,3 /340	6 x 4	APC slow	AXI 2204/54	14,72	2-5A; 6,5A-60 sek
80	6980	14,77	2Lipo	6,4	3	6,4 /340	6 x 5	APC slow	AXI 2204/54	19,20	2-5A; 6,5A-60 sek
90	7500	15,88	6	7,0	3,4	11,1 /1050	6 x 5	APC slow	AXI 2204/54	23,80	2-5A; 6,5A-60 sek
95	8000	13,55	6	7,0	2,7	14,0 /1050	6 x 4	APC slow	AXI 2204/54	18,90	2-5A; 6,5A-60 sek
95	7640	16,17	2Lipo	7,2	3,5	5,5 /340	6 x 5	APC slow	AXI 2204/54	25,20	2-5A; 6,5A-60 sek
100	8150	13,80	2Lipo	7,2	2,8	6,9 /340	6 x 4	APC slow	AXI 2204/54	20,16	2-5A; 6,5A-60 sek
120	8440	17,86	7	8,2	4,2	9,0 /1050	6 x 5	APC slow	AXI 2204/54	34,44	2-5A; 6,5A-60 sek
125	9130	15,46	7	8,2	3,3	11,5 /1050	6 x 4	APC slow	AXI 2204/54	27,06	2-5A; 6,5A-60 sek
135	5980	15,19	2Lipo	6,4	4,5	4,3 /340	7 x 6	APC-E	AXI 2204/54	28,80	2-5A; 6,5A-60 sek
140	6450	13,65	2Lipo	6,4	3,8	5,1 /340	7 x 5	APC-E	AXI 2204/54	24,32	2-5A; 6,5A-60 sek
145	6700	11,35	2Lipo	6,4	3,4	5,6 /340	7 x 4	APC slow	AXI 2204/54	21,76	2-5A; 6,5A-60 sek
150	9340	19,77	8	9,4	4,9	7,7 /650	6 x 5	APC slow	AXI 2204/54	45,82	2-5A; 6,5A-60 sek
155	6300	16,00	6	7,0	5,1	7,4 /650	7 x 6	APC-E	AXI 2204/54	35,70	2-5A; 6,5A-60 sek
155	10100	17,10	8	9,4	4	9,5 /650	6 x 4	APC slow	AXI 2204/54	37,40	2-5A; 6,5A-60 sek
160	6900	14,61	6	7,0	4,2	9,0 /650	7 x 5	APC-E	AXI 2204/54	29,40	2-5A; 6,5A-60 sek
160	6380	16,21	2Lipo	7,2	5,2	3,7 /340	7 x 6	APC-E	AXI 2204/54	37,44	2-5A; 6,5A-60 sek
160	9570	20,26	3Lipo	9,6	5,1	3,8 /340	6 x 5	APC slow	AXI 2204/54	48,96	2-5A; 6,5A-60 sek
165	7060	14,94	2Lipo	7,2	4,4	4,4 /340	7 x 5	APC-E	AXI 2204/54	31,68	2-5A; 6,5A-60 sek
165	10250	17,36	3Lipo	9,6	4,1	4,7 /340	6 x 4	APC slow	AXI 2204/54	39,36	2-5A; 6,5A-60 sek
170	7150	12,11	6	7,0	3,9	9,7 /650	7 x 4	APC slow	AXI 2204/54	27,30	2-5A; 6,5A-60 sek
180	7340	12,43	2Lipo	7,2	4	4,8 /340	7 x 4	APC slow	AXI 2204/54	28,80	2-5A; 6,5A-60 sek
180	5220	13,26	2Lipo	6,4	5,6	3,4 /340	8 x 6	grp cam slim	AXI 2204/54	35,84	2-5A; 6,5A-60 sek
180	5100	17,27	2Lipo	6,4	6	14,0 /1500	8 x 8	APC-E	AXI 2208/34	38,40	4-7A; 8A-60 sek
190	6900	17,53	7	8,2	6,1	6,2 /650	7 x 6	APC-E	AXI 2204/54	50,02	2-5A; 6,5A-60 sek
195	4870	12,37	2Lipo	6,4	6,4	3,0 /340	8 x 6	APC slow	AXI 2204/54	40,96	2-5A; 6,5A-60 sek
200	5860	9,43	2Lipo	6,4	4,6	4,2 /340	8 x 3,8	APC slow	AXI 2204/54	29,44	2-5A; 6,5A-60 sek
200	7690	16,28	7	8,2	5,2	7,3 /650	7 x 5	APC-E	AXI 2204/54	42,64	2-5A; 6,5A-60 sek
210	7950	13,46	7	8,2	4,8	7,9 /650	7 x 4	APC slow	AXI 2204/54	39,36	2-5A; 6,5A-60 sek
220	7580	16,04	6	7,0	4,8	11,9 /1050	7 x 5	APC-E	AXI 2212/20	33,60	6-12A; 16A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
220	5540	18,76	6	7,0	6,9	8,3	/1050	8 x 8		APC-E	AXI 2208/34	48,30	4-7A; 8A-60 sek
225	6180	9,94	6	7,0	5,2	7,3	/650	8 x 3,8		APC slow	AXI 2204/54	36,40	2-5A; 6,5A-60 sek
230	5180	13,16	2Lipo	6,4	5,6	15,0	/1500	8 x 6		APC slow	AXI 2208/34	35,84	4-7A; 8A-60 sek
230	6300	10,13	2Lipo	7,2	5,3	3,6	/340	8 x 3,8		APC slow	AXI 2204/54	38,16	2-5A; 6,5A-60 sek
230	7240	18,39	6	7,0	6,2	9,2	/1050	7 x 6		APC slow	AXI 2212/20	43,40	6-12A; 16A-60 sek
240	7700	19,56	6	7,0	7,9	7,2	/1050	7 x 6		APC slow	AXI 2208/26	55,30	5-9A; 11A-60 sek
245	8400	17,78	8	9,4	6,1	6,2	/650	7 x 5		APC-E	AXI 2204/54	57,04	2-5A; 6,5A-60 sek
250	8350	14,14	6	7,0	5,5	10,4	/1050	7 x 4		APC slow	AXI 2208/26	38,50	5-9A; 11A-60 sek
250	6300	16,00	2 Lipo	6,4	7	12,0	/1500	8 x 6		grp cam	AXI 2212/20	44,80	6-12A; 16A-60 sek
250	7300	18,54	7	8,2	6,8	6,8	/1050	8 x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/34sil	55,76	4-7A; 8A-60 sek	
260	6680	10,75	2Lipo	6,4	5,6	15,0	/1500	8 x 3,8		APC slow	AXI 2212/20	35,84	6-12A; 16A-60 sek
260	4800	18,90	5	6,0	6	9,5	/1050	9 x 9,3		2Blatt FSK	AXI 2208/34	36,00	4-7A; 8A-60 sek
260	8200	17,36	6	7,0	6	9,5	/1050	7 x 5		APC-E	AXI 2208/26	42,00	5-9A; 11A-60 sek
260	6750	10,86	7	8,2	6,4	5,9	/650	8 x 3,8		APC slow	AXI 2204/54	52,48	2-5A; 6,5A-60 sek
260	8660	14,66	8	9,4	5,7	6,6	/650	7 x 4		APC slow	AXI 2204/54	53,30	2-5A; 6,5A-60 sek
270	5420	8,72	2Lipo	6,4	4,8	17,5	/1500	9 x 3,8		APC slow	AXI 2208/34	30,72	4-7A; 8A-60 sek
270	7000	17,78	7	8,2	6	9,5	/1050	8 x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/34	49,20	4-7A; 8A-60 sek	
270	8000	20,32	8	9,4	6,2	9,2	/1050	7 x 6		APC slow	AXI 2208/34	57,97	4-7A; 8A-60 sek
275	8450	17,89	8	9,4	4,8	11,9	/1050	7 x 5		APC-E	AXI 2208/34	44,88	4-7A; 8A-60 sek
280	5390	10,72	2Lipo	6,4	5,1	16,5	/1500	9 x 4,7		APC slow	AXI 2208/34	32,64	4-7A; 8A-60 sek
280	5570	8,96	2Lipo	6,4	5,5	15,3	/1500	9 x 3,8		APC slow	AXI 2208/34sil	35,20	4-7A; 8A-60 sek
280	5650	11,24	2Lipo	6,4	5,7	14,7	/1500	9 x 4,7		APC slow	AXI 2208/34sil	36,48	4-7A; 8A-60 sek
280	8740	14,80	3Lipo	9,6	4,5	18,7	/1500	7 x 4		APC slow	AXI 2208/34	43,20	4-7A; 8A-60 sek
280	8800	14,90	7	8,2	5,5	10,4	/1050	7 x 4		APC slow	AXI 2212/20	45,10	6-12A; 16A-60 sek
280	8180	20,78	3Lipo	9,6	6,4	13,1	/1500	7 x 6		APC slow	AXI 2208/34	61,44	4-7A; 8A-60 sek
290	5000	19,69	2 Lipo	6,4	6,7	12,5	/1500	9 x 9,3		2Blatt FSK	AXI 2208/34	42,88	4-7A; 8A-60 sek
290	8640	18,29	3Lipo	9,6	5	16,8	/1500	7 x 5		APC-E	AXI 2208/34	48,00	4-7A; 8A-60 sek
290	8650	14,65	5	6,0	8,5	6,7	/1050	7 x 4		APC slow	AXI 2208/20	51,00	8-12A; 16A-60 sek
290	6200	21,00	7	8,2	8,4	6,8	/1050	8 x 8		APC-E	AXI 2208/34	68,88	4-7A; 8A-60 sek
300	4600	18,11	5	6,0	8,2	7,0	/1050	9 x 9,3		3Blatt FSK	AXI 2208/34sil	49,20	4-7A; 8A-60 sek
300	8690	18,39	7	8,2	6,2	9,2	/1050	7 x 5		APC-E	AXI 2212/20	50,84	6-12A; 16A-60 sek
300	7480	19,00	6	7,0	8,5	6,7	/1050	8 x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/26	59,50	5-9A; 11A-60 sek	
300	8250	20,96	7	8,2	8,2	7,0	/1050	7 x 6		APC slow	AXI 2212/20	67,24	6-12A; 16A-60 sek
310	6010	15,27	2Lipo	6,4	8,7	9,7	/1500	8 x 6		APC slow	AXI 2212/20	55,68	6-12A; 16A-60 sek
310	8600	21,84	7	8,2	10	5,7	/1050	7 x 6		APC slow	AXI 2208/26	82,00	5-9A; 11A-60 sek
320	5820	9,36	6	7,0	5,6	10,2	/1050	9 x 3,8		APC slow	AXI 2208/34	39,20	4-7A; 8A-60 sek
320	6110	9,83	6	7,0	6,4	8,9	/1050	9 x 3,8		APC slow	AXI 2208/34sil	44,80	4-7A; 8A-60 sek
320	7170	11,53	2Lipo	6,4	7	12,0	/1500	8 x 3,8		APC slow	AXI 2208/26	44,80	5-9A; 11A-60 sek
320	4430	17,44	5	6,0	7,5	7,6	/1050	9 x 9,3		3Blatt FSK	AXI 2208/34	45,00	4-7A; 8A-60 sek
320	7260	11,68	6	7,0	6,5	8,8	/1050	8 x 3,8		APC slow	AXI 2212/20	45,50	6-12A; 16A-60 sek
320	4800	18,90	2 Lipo	6,4	8,9	9,4	/1500	9 x 9,3		3Blatt FSK	AXI 2208/34sil	56,96	4-7A; 8A-60 sek
320	9100	15,41	2 Lipo	6,4	9,4	8,9	/1500	7 x 4		APC slow	AXI 2208/20	60,16	8-12A; 16A-60 sek
320	8100	20,57	8	9,3	8,1	8,1	/1050	8 x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/34sil	75,33	4-7A; 8A-60 sek	
330	5790	11,52	6	7,0	5,9	9,7	/1050	9 x 4,7		APC slow	AXI 2208/34	41,30	4-7A; 8A-60 sek
330	6080	12,10	6	7,0	6,5	8,8	/1050	9 x 4,7		APC slow	AXI 2208/34sil	45,50	4-7A; 8A-60 sek
330	5350	21,06	6	7,0	7,6	7,5	/1050	9 x 9,3		2Blatt FSK	AXI 2208/34	53,20	4-7A; 8A-60 sek
330	8640	14,63	5	6,0	9,1	6,3	/1050	7,5 x 4	grp cam 35mm	AXI 2208/20	54,60	8-12A; 16A-60 sek	
330	4320	17,01	5	6,0	9,7	5,9	/1050	9 x 9,3		4Blatt FSK	AXI 2208/34sil	58,20	4-7A; 8A-60 sek
330	9500	16,09	7	8,2	7,1	8,0	/1050	7 x 4		APC slow	AXI 2208/26	58,22	5-9A; 11A-60 sek
330	7140	18,14	8	9,3	6,8	8,4	/1050	8 x 6		APC-E	AXI 2212/26	63,24	6-10A; 12A-60 sek
330	6150	15,62	7	8,2	8,3	6,9	/1050	8 x 6		APC slow	AXI 2208/34	68,06	4-7A; 8A-60 sek
330	8280	21,03	3 Lipo	9,6	8,3	8,3	/1500	8 x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/34sil	79,68	4-7A; 8A-60 sek	
340	5000	8,04	2Lipo	6,4	6,2	13,5	/1500	10 x 3,8		APC slow	AXI 2208/34	39,68	4-7A; 8A-60 sek
340	6200	15,75	7	8,2	6,2	9,2	/1050	8 x 6		APC slow	AXI 2212/26	50,84	6-10A; 12A-60 sek
340	4140	16,30	5	6,0	8,5	6,7	/1050	9 x 9,3		4Blatt FSK	AXI 2208/34	51,00	4-7A; 8A-60 sek
340	6150	15,62	2Lipo	6,4	10,2	8,2	/1500	8 x 6		APC slow	AXI 2208/26	65,28	5-9A; 11A-60 sek
340	7810	19,84	8	9,3	7,2	7,9	/1050	8 x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/34	66,96	4-7A; 8A-60 sek	
340	7850	19,94	5	6,0	12,4	4,6	/1050	8 x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/20	74,40	8-12A; 16A-60 sek	
350	4370	17,20	5	6,0	7,5	7,6	/1050	9 x 9,3		2Blatt FSKstarr	AXI 2208/34	45,00	4-7A; 8A-60 sek
350	4600	18,11	2 Lipo	6,4	8,1	10,4	/1500	9 x 9,3		3Blatt FSK	AXI 2208/34	51,84	4-7A; 8A-60 sek
350	4510	17,76	5	6,0	8,7	6,6	/1050	9 x 9,3		2Blatt FSKstarr	AXI 2208/34sil	52,20	4-7A; 8A-60 sek
350	9280	19,64	7	8,2	7,8	7,3	/1050	7 x 5		APC-E	AXI 2208/26	63,96	5-9A; 11A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
350	7960	20,22	3 Lipo	9,6	7,4	11,4	/1500	8 x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/34	71,04	4-7A; 8A-60 sek	
360	7680	14,63	6	7,0	8,2	7,0	/1050	8 x 4,5	grp cam 35mm	AXI 2208/26	57,40	5-9A; 11A-60 sek	
360	4300	16,93	2 Lipo	6,4	9,1	9,2	/1500	9 x 9,3	4Blatt FSK	AXI 2208/34	58,24	4-7A; 8A-60 sek	
360	9000	15,24	2 Lipo	6,4	9,8	8,6	/1500	7,5 x 4	grp cam 35mm	AXI 2208/20	62,72	8-12A; 16A-60 sek	
360	9830	16,65	8	9,4	6,9	8,3	/1050	7 x 4	APC slow	AXI 2212/20	64,52	6-12A; 16A-60 sek	
360	4450	17,52	2 Lipo	6,4	10,5	8,0	/1500	9 x 9,3	4Blatt FSK	AXI 2208/34sil	67,20	4-7A; 8A-60 sek	
360	5100	20,08	6	7,0	10	5,7	/1050	9 x 9,3	3Blatt FSK	AXI 2208/34sil	70,00	4-7A; 8A-60 sek	
360	8490	21,56	3Lipo	10,0	8,8	8,8	/1500	8 x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/34sil	88,00	4-7A; 8A-60 sek	
370	5240	8,43	2Lipo	6,4	7,3	11,5	/1500	10 x 3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	46,72	4-7A; 8A-60 sek	
370	5700	12,07	5	6,0	7,8	7,3	/1050	9 x 5	grp cam	AXI 2212/20	46,80	6-12A; 16A-60 sek	
370	6180	13,08	5	6,0	8,6	6,6	/1050	9 x 5	grp cam 35mm	AXI 2208/26	51,60	5-9A; 11A-60 sek	
370	7660	12,32	6	7,0	8	7,1	/1050	8 x 3,8	APC slow	AXI 2208/26	56,00	5-9A; 11A-60 sek	
370	8120	20,62	2 Lipo	6,4	13,3	6,3	/1500	8 x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/20	85,12	8-12A; 16A-60 sek	
380	4720	9,39	2Lipo	6,4	7,3	11,5	/1500	10 x 4,7	APC slow	AXI 2208/34	46,72	4-7A; 8A-60 sek	
380	4560	17,95	2 Lipo	6,4	8,2	10,2	/1500	9 x 9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2208/34	52,48	4-7A; 8A-60 sek	
380	4690	18,46	2 Lipo	6,4	9,4	8,9	/1500	9 x 9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2208/34sil	60,16	4-7A; 8A-60 sek	
380	4860	19,13	6	7,0	9	6,3	/1050	9 x 9,3	3Blatt FSK	AXI 2208/34	63,00	4-7A; 8A-60 sek	
380	6450	16,38	6	7,0	10,2	5,6	/1050	8 x 6	APC slow	AXI 2212/20	71,40	6-12A; 16A-60 sek	
380	9710	16,44	6	7,0	11	5,2	/1050	7 x 4	APC slow	AXI 2208/20	77,00	8-12A; 16A-60 sek	
380	8230	20,90	3Lipo	10,0	8	10,5	/1500	8 x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/34	80,00	4-7A; 8A-60 sek	
380	7650	19,43	7	8,2	9,9	5,8	/1050	8 x 6	grp cam	AXI 2212/20	81,18	6-12A; 16A-60 sek	
380	7500	19,05	5	6,0	14	4,1	/1050	8 x 6	APC-E	AXI 2208/20	84,00	8-12A; 16A-60 sek	
380	9170	23,29	8	9,4	10,2	5,6	/1050	7 x 6	APC slow	AXI 2212/20	95,37	6-12A; 16A-60 sek	
390	6220	10,01	2Lipo	6,4	7,6	11,1	/1500	9 x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	48,64	6-12A; 16A-60 sek	
390	6260	12,46	2Lipo	6,4	7,8	10,8	/1500	9 x 4,7	APC slow	AXI 2212/20	49,92	6-12A; 16A-60 sek	
390	10050	17,02	3Lipo	9,6	7,3	11,5	/1500	7 x 4	APC slow	AXI 2212/20	70,08	6-12A; 16A-60 sek	
390	9720	20,57	8	9,4	7,7	7,4	/1050	7 x 5	APC-E	AXI 2212/20	72,00	6-12A; 16A-60 sek	
390	8400	21,34	7	8,2	10,6	5,4	/1050	8 x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/26	86,92	5-9A; 11A-60 sek	
390	9350	23,75	3Lipo	9,6	10,5	8,0	/1500	7 x 6	APC slow	AXI 2212/20	100,80	6-12A; 16A-60 sek	
400	4700	7,56	2Lipo	6,4	7,5	11,2	/1500	11 x 3,8	APC slow	AXI 2208/34	48,00	4-7A; 8A-60 sek	
400	5370	8,64	6	7,0	7,3	7,8	/1050	10 x 3,8	APC slow	AXI 2208/34	51,10	4-7A; 8A-60 sek	
400	6460	13,67	2 Lipo	6,4	9,3	9,0	/1500	9 x 5	grp cam 35mm	AXI 2208/26	59,52	5-9A; 11A-60 sek	
400	7860	12,64	8	9,4	6,5	8,8	/1050	8 x 3,8	APC slow	AXI 2208/34	60,78	4-7A; 8A-60 sek	
400	7800	14,86	6	7,0	9,7	9,9	9,9	8 x 4,5	grp grau	AXI 2808/20	67,90	10-18A; 25A-30 sek	
400	7900	15,05	5	6,0	11,6	4,9	/1050	8 x 4,5	grp cam 35mm	AXI 2208/20	69,60	8-12A; 16A-60 sek	
400	10200	17,27	10	11,7	6,3	9,0	/1050	7 x 4	APC slow	AXI 2208/34	73,71	4-7A; 8A-60 sek	
400	5900	23,23	7	8,2	9,3	6,1	/1050	9 x 9,3	2Blatt FSK	AXI 2208/34	76,26	4-7A; 8A-60 sek	
400	6850	17,40	6	7,0	11	5,2	/1050	9 x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/26	77,00	5-9A; 11A-60 sek	
400	6560	16,66	6	7,0	11,9	4,8	/1050	8 x 6	APC slow	AXI 2208/26	83,30	5-9A; 11A-60 sek	
410	5980	12,66	2 Lipo	6,4	8,6	9,8	/1500	9 x 5	grp cam	AXI 2212/20	55,04	6-12A; 16A-60 sek	
410	6400	12,73	2Lipo	6,4	9,4	8,9	/1500	9 x 4,7	APC slow	AXI 2208/26	60,16	5-9A; 11A-60 sek	
410	4510	17,76	6	7,0	10	5,7	/1050	9 x 9,3	4Blatt FSK	AXI 2208/34	70,00	4-7A; 8A-60 sek	
410	9920	21,00	3Lipo	9,6	8,1	10,4	/1500	7 x 5	APC-E	AXI 2212/20	77,76	6-12A; 16A-60 sek	
410	10050	21,27	10	11,7	6,9	8,3	/1050	7 x 5	APC-E	AXI 2208/34	80,73	4-7A; 8A-60 sek	
410	4720	18,58	6	7,0	11,7	4,9	/1050	9 x 9,3	4Blatt FSK	AXI 2208/34sil	81,90	4-7A; 8A-60 sek	
420	6110	12,93	7	8,2	7	8,1	/1050	9 x 5	grp cam	AXI 2212/26	57,40	6-10A; 12A-60 sek	
420	5500	8,85	6	7,0	8,4	6,8	/1050	10 x 3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	58,80	4-7A; 8A-60 sek	
420	6540	10,52	7	8,2	7,2	7,9	/1050	9 x 3,8	APC slow	AXI 2208/34	59,04	4-7A; 8A-60 sek	
420	6420	10,33	2Lipo	6,4	9,3	9,0	/1500	9 x 3,8	APC slow	AXI 2208/26	59,52	5-9A; 11A-60 sek	
420	6500	12,93	7	8,2	7,3	7,8	/1050	9 x 4,7	APC slow	AXI 2208/34	59,86	4-7A; 8A-60 sek	
420	8050	12,95	3Lipo	9,6	6,7	12,5	/1500	8 x 3,8	APC slow	AXI 2208/34	64,32	4-7A; 8A-60 sek	
420	5000	19,69	5	6,0	11	5,2	/1050	9 x 9,3	3Blatt FSK	AXI 2212/20	66,00	6-12A; 16A-60 sek	
420	8120	15,47	3 Lipo	9,6	7,1	11,8	/1500	8 x 4,5	grp cam 35mm	AXI 2208/34	68,16	4-7A; 8A-60 sek	
420	8170	13,14	7	8,2	8,5	6,7	/1050	8 x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	69,70	6-12A; 16A-60 sek	
420	6820	17,32	8	9,3	8	7,1	/1050	8 x 6	APC slow	AXI 2212/26	74,40	6-10A; 12A-60 sek	
420	9690	16,41	6	7,0	11,2	5,1	/1050	7,5 x 4	grp cam 35mm	AXI 2208/20	78,40	8-12A; 16A-60 sek	
420	8600	21,84	6	7,0	14,7	3,9	/1050	8 x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/20	102,90	8-12A; 16A-60 sek	
430	5050	10,05	6	7,0	8,3	6,9	/1050	10 x 4,7	APC slow	AXI 2208/34	58,10	4-7A; 8A-60 sek	
430	6580	13,93	7	8,2	7,5	7,6	/1050	9 x 5	grp cam 35mm	AXI 2208/34	61,50	4-7A; 8A-60 sek	
430	6870	13,67	7	8,2	8	7,1	/1050	9 x 4,7	APC slow	AXI 2208/34sil	65,60	4-7A; 8A-60 sek	
430	6840	11,00	7	8,2	8,3	6,9	/1050	9 x 3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	68,06	4-7A; 8A-60 sek	
430	4930	19,41	6	7,0	10,6	5,4	/1050	9 x 9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2208/34sil	74,20	4-7A; 8A-60 sek	

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
430	10500	17,78	8	9,4	8,6	6,6	/1050	7	x 4	APC slow	AXI 2208/26	80,41	5-9A; 11A-60 sek
440	4860	19,13	6	7,0	9,4	6,1	/1050	9	x 9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2208/34	65,80	4-7A; 8A-60 sek
440	8280	15,77	2 Lipo	6,4	12,6	6,7	/1500	8	x 4,5	grp cam 35mm	AXI 2208/20	80,64	8-12A; 16A-60 sek
440	7560	19,20	5	6,0	13,7	4,2	/1050	8	x 6	grp cam slim	AXI 2208/20	82,20	8-12A; 16A-60 sek
440	10700	18,12	3Lipo	9,6	9,1	9,2	/1500	7	x 4	APC slow	AXI 2208/26	87,36	5-9A; 11A-60 sek
440	10250	21,70	8	9,4	9,5	6,0	/1050	7	x 5	APC-E	AXI 2208/26	88,83	5-9A; 11A-60 sek
440	10450	22,12	3Lipo	9,6	9,8	8,6	/1500	7	x 5	APC-E	AXI 2208/26	94,08	5-9A; 11A-60 sek
445	8800	22,35	10	11,7	8,3	6,9	/1050	8	x 6	grp cam 35mm	AXI 2212/26	97,11	6-10A; 12A-60 sek
450	6680	10,75	6	7,0	8,8	6,5	/1050	9	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	61,60	6-12A; 16A-60 sek
450	5750	14,61	2 Lipo	6,4	10	8,4	/1500	10	x 6	grp cam	AXI 2212/20	64,00	6-12A; 16A-60 sek
450	7000	17,78	5	6,0	15,9	3,6	/1050	8	x 6	APC slow	AXI 2208/20	95,40	8-12A; 16A-60 sek
460	4960	7,98	6	7,0	8,5	6,7	/1050	11	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34	59,50	4-7A; 8A-60 sek
460	7150	14,23	8	9,3	6,6	8,6	/1050	9	x 4,7	APC slow	AXI 2212/26	61,38	6-10A; 12A-60 sek
460	6720	13,37	6	7,0	8,9	9,4	/1050	9	x 4,7	APC slow	AXI 2212/20	62,30	6-12A; 16A-60 sek
460	6900	14,61	6	7,0	10,5	5,4	/1050	9	x 5	grp cam 35mm	AXI 2208/26	73,50	5-9A; 11A-60 sek
460	5280	20,79	2 Lipo	6,4	12	7,0	/1500	9	x 9,3	3Blatt FSK	AXI 2212/20	76,80	6-12A; 16A-60 sek
460	8550	16,29	7	8,2	10	5,7	/1050	8	x 4,5	grp cam 35mm	AXI 2208/26	82,00	5-9A; 11A-60 sek
460	10200	17,27	8	9,3	9,2	6,2	/1050	7,5	x 4	grp cam 35mm	AXI 2208/26	85,56	5-9A; 11A-60 sek
460	11000	18,63	4Lipo	12,8	7,3	11,5	/1500	7	x 4	APC slow	AXI 2208/34	93,44	4-7A; 8A-60 sek
460	9420	23,93	10	11,7	10,9	10,9	/1050	8	x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/34sil	127,53	4-7A; 8A-60 sek
470	5040	19,84	5	6,0	11,4	5,0	/1050	9	x 9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2212/20	68,40	6-12A; 16A-60 sek
470	6430	13,61	6	7,0	9,9	5,8	/1050	9	x 5	grp cam	AXI 2212/20	69,30	6-12A; 16A-60 sek
470	6830	13,59	6	7,0	10,5	5,4	/1050	9	x 4,7	APC slow	AXI 2208/26	73,50	5-9A; 11A-60 sek
470	6840	11,00	6	7,0	10,6	5,4	/1050	9	x 3,8	APC slow	AXI 2208/26	74,20	5-9A; 11A-60 sek
470	4760	18,74	5	6,0	12,7	4,5	/1050	9	x 9,3	4Blatt FSK	AXI 2212/20	76,20	6-12A; 16A-60 sek
470	7130	18,11	7	8,1	13	4,4	/1050	8	x 6	APC slow	AXI 2212/20	105,56	6-12A; 16A-60 sek
480	5910	15,01	7	8,2	8	7,1	/1050	10	x 6	grp cam	AXI 2212/26	65,60	6-10A; 12A-60 sek
480	8560	13,77	7	8,2	10,2	5,6	/1050	8	x 3,8	APC slow	AXI 2208/26	83,64	5-9A; 11A-60 sek
480	10470	17,73	3 Lipo	9,6	9,5	8,8	/1500	7,5	x 4	grp cam 35mm	AXI 2208/26	91,20	5-9A; 11A-60 sek
480	10780	22,82	4Lipo	12,8	7,8	10,8	/1500	7	x 5	APC-E	AXI 2208/34	99,84	4-7A; 8A-60 sek
480	8480	21,54	10	11,7	9,4	6,1	/1050	8	x 6	grp cam	AXI 2212/26	109,98	6-10A; 12A-60 sek
480	8490	21,56	8	9,3	12	4,8	/1050	8	x 6	grp cam	AXI 2212/20	111,60	6-12A; 16A-60 sek
490	7320	14,56	3 Lipo	9,6	6,9	12,2	/1500	9	x 4,7	APC slow	AXI 2212/26	66,24	6-10A; 12A-60 sek
490	5840	9,39	2Lipo	6,4	11,6	7,2	/1500	10	x 3,8	APC slow	AXI 2208/26	74,24	5-9A; 11A-60 sek
490	5650	16,74	7	8,2	9,1	6,3	/1050	10	x 7	APC-E	AXI 2212/26	74,62	6-10A; 12A-60 sek
490	5340	21,02	7	8,2	10	5,7	/1050	9	x 9,3	3Blatt FSK	AXI 2212/26	82,00	6-10A; 12A-60 sek
490	8520	21,64	10	11,7	9,4	6,1	/1050	8	x 6	APC-E	AXI 2212/26	109,98	6-10A; 12A-60 sek
490	9210	23,39	10	11,7	9,9	5,8	/1050	8	x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/34	115,83	4-7A; 8A-60 sek
500	5780	9,30	2Lipo	6,4	10,2	8,2	/1500	10	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	65,28	6-12A; 16A-60 sek
500	4980	19,61	2 Lipo	6,4	13,8	6,1	/1500	9	x 9,3	4Blatt FSK	AXI 2212/20	88,32	6-12A; 16A-60 sek
500	8710	22,12	3 Lipo	9,6	12,6	6,7	/1500	8	x 6	grp cam	AXI 2212/20	120,96	6-12A; 16A-60 sek
510	5920	9,52	7	8,2	9,1	6,3	/1050	10	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34	74,62	4-7A; 8A-60 sek
510	6740	14,27	8	9,3	8,3	6,9	/1050	9	x 5	grp cam	AXI 2212/26	77,19	6-10A; 12A-60 sek
510	5270	20,75	2 Lipo	6,4	12,3	6,8	/1500	9	x 9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2212/20	78,72	6-12A; 16A-60 sek
510	8830	16,82	6	7,0	14,3	4,0	/1050	8	x 4,5	grp cam 35mm	AXI 2208/20	100,10	8-12A; 16A-60 sek
520	6680	14,14	10	11,7	6,3	9,0	/1050	9	x 5	grp cam	AXI 2212/34	73,71	4-8A; 10A-60 sek
520	7130	11,47	8	9,4	8,6	6,6	/1050	9	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34	80,41	4-7A; 8A-60 sek
520	7180	14,29	8	9,4	8,8	6,5	/1050	9	x 4,7	APC slow	AXI 2208/34	82,28	4-7A; 8A-60 sek
520	8780	16,73	7	8,1	12	8,0	8,0	8	x 4,5	grp grau	AXI 2808/20	97,44	10-18A; 25A-30 sek
530	6180	15,70	6	7,0	11,3	5,0	/1050	10	x 6	grp cam	AXI 2212/20	79,10	6-12A; 16A-60 sek
530	7200	15,24	8	9,3	8,9	6,4	/1050	9	x 5	grp cam 35mm	AXI 2208/34	82,77	4-7A; 8A-60 sek
530	7560	15,04	5	6,0	13,8	4,1	/1050	9	x 4,7	APC slow	AXI 2208/20	82,80	8-12A; 16A-60 sek
530	5460	10,86	2Lipo	6,4	13,2	6,4	/1500	10	x 4,7	APC slow	AXI 2208/26	84,48	5-9A; 11A-60 sek
530	7620	15,16	8	9,4	9,7	5,9	/1050	9	x 4,7	APC slow	AXI 2208/34sil	90,70	4-7A; 8A-60 sek
530	9150	17,43	8	9,0	11,4	5,0	/1050	8	x 4,5	grp cam 35mm	AXI 2208/26	102,60	5-9A; 11A-60 sek
530	9500	24,13	7	8,2	18,5	3,1	/1050	8	x 6	grp cam 35mm	AXI 2208/20	151,70	8-12A; 16A-60 sek
540	5470	10,88	2Lipo	6,4	11,7	7,2	/1500	10	x 4,7	APC slow	AXI 2212/20	74,88	6-12A; 16A-60 sek
540	5360	21,10	7	8,2	10,2	5,6	/1050	9	x 9,3	2Blatt FSKstarr	AXI 2212/26	83,64	6-10A; 12A-60 sek
540	7250	14,43	3Lipo	9,6	8,9	9,4	/1500	9	x 4,7	APC slow	AXI 2208/34	85,44	4-7A; 8A-60 sek
540	7350	15,56	6	7,0	12,5	7,7	7,7	9,5	x 5	aer glas	AXI 2808/20	86,88	10-18A; 25A-30 sek
540	9050	14,56	8	9,4	10,5	5,4	/1050	8	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	98,18	6-12A; 16A-60 sek
540	7100	18,03	6	7,0	14,4	6,7	6,7	9	x 6	rob weiß	AXI 2808/20	100,08	10-18A; 25A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
540	10870	18,41	7	8,2	14	4,1	/1050	7,5	x 4	grp cam 35mm	AXI 2208/20	114,80	8-12A; 16A-60 sek
540	10830	27,51	10	11,7	14,2	4,0	/1050	7	x 6	APC slow	AXI 2212/20	166,14	6-12A; 16A-60 sek
550	4820	12,24	8	9,3	7,5	7,6	/1050	12	x 6	grp cam	AXI 2212/34	69,75	4-8A; 10A-60 sek
550	6920	14,65	3 Lipo	9,6	8,7	9,7	/1050	9	x 5	grp cam	AXI 2212/26	83,52	6-10A; 12A-60 sek
550	7280	11,71	3Lipo	9,6	9,1	9,2	/1500	9	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34	87,36	4-7A; 8A-60 sek
550	6120	9,85	7	8,2	10,7	5,3	/1050	10	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	87,74	4-7A; 8A-60 sek
550	7330	15,52	3 Lipo	9,6	9,4	8,9	/1500	9	x 5	grp cam 35mm	AXI 2208/34	90,24	4-7A; 8A-60 sek
550	7720	15,36	3Lipo	9,6	9,9	8,5	/1500	9	x 4,7	APC slow	AXI 2208/34sil	95,04	4-7A; 8A-60 sek
550	5110	20,12	7	8,2	11,6	4,9	/1050	9	x 9,3	4Blatt FSK	AXI 2212/26	95,12	6-10A; 12A-60 sek
550	7470	12,02	8	9,4	10,3	5,5	/1050	9	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	96,31	4-7A; 8A-60 sek
550	9060	17,26	6	7,0	16,1	6,0	6,0	8	x 4,5	grp grau	AXI 2808/16	111,90	10-20A; 25A-30 sek
560	6350	16,13	6	7,0	13,2	7,3	7,3	10	x 6	grp cam	AXI 2808/24	91,74	6-13A; 22A-60 sek
560	4330	14,66	8	9,3	10,5	5,4	/1050	12	x 8	aer cam	AXI 2212/34	97,65	4-8A; 10A-60 sek
560	5000	14,82	7	8,2	12	4,8	/1050	10	x 7	APC slow	AXI 2212/26	98,40	6-10A; 12A-60 sek
560	7550	12,15	3Lipo	9,6	10,5	8,0	/1500	9	x 3,8	APC slow	AXI 2208/34sil	100,80	4-7A; 8A-60 sek
560	9200	14,80	3Lipo	9,6	11	7,6	/1500	8	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	105,60	6-12A; 16A-60 sek
560	11800	19,98	10	11,7	10,2	5,6	/1050	7	x 4	APC slow	AXI 2212/20	119,34	6-12A; 16A-60 sek
570	5390	8,67	2Lipo	6,4	12,2	6,9	/1500	11	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	78,08	6-12A; 16A-60 sek
570	6480	16,46	10	11,7	7,3	7,8	/1050	10	x 6	grp cam	AXI 2212/34	85,41	4-8A; 10A-60 sek
570	6480	16,46	8	9,3	9,5	6,0	/1050	10	x 6	grp cam	AXI 2212/26	88,35	6-10A; 12A-60 sek
570	9350	17,81	8	9,2	12	4,8	/1050	8	x 4,5	grp cam 35mm	AXI 2208/26	110,40	5-9A; 11A-60 sek
570	11690	24,74	10	11,7	11,1	5,1	/1050	7	x 5	APC-E	AXI 2212/20	129,87	6-12A; 16A-60 sek
570	7740	19,66	8	9,3	15,9	3,6	/1050	8	x 6	APC slow	AXI 2212/20	147,55	6-12A; 16A-60 sek
580	4960	12,60	3 Lipo	9,6	7,6	11,1	/1500	12	x 6	grp cam	AXI 2212/34	72,96	4-8A; 10A-60 sek
580	6130	9,86	6	7,0	11,7	4,9	/1050	10	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	81,90	6-12A; 16A-60 sek
580	5440	13,82	7	8,2	10,2	5,6	/1050	11	x 6	grp cam	AXI 2212/26	83,64	6-10A; 12A-60 sek
580	7460	12,00	7	8,1	11,3	5,0	/1050	9	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	91,76	6-12A; 16A-60 sek
580	9420	17,95	10	11,7	9,4	6,1	/1050	8	x 4,5	grp cam 35mm	AXI 2208/34	109,98	4-7A; 8A-60 sek
590	4870	12,37	6/2Lipo	7,0	9,7	12,1	2000	12	x 6	APC-E	AXI 2217/20	67,90	8-14A; 18A-60 sek
590	7570	15,06	7	8,1	11,1	5,1	/1050	9	x 4,7	APC slow	AXI 2212/20	90,13	6-12A; 16A-60 sek
590	6600	16,76	3 Lipo	9,6	9,8	8,6	/1500	10	x 6	grp cam	AXI 2212/26	94,08	6-10A; 12A-60 sek
590	6200	18,37	8	9,3	10,6	5,4	/1050	10	x 7	APC-E	AXI 2212/26	98,58	6-10A; 12A-60 sek
600	4200	12,45	2Lipo	6,4	10,4	11,3	2000	13	x 7	grp cam	AXI 2217/20	66,56	8-14A; 18A-60 sek
600	5290	13,44	2Lipo	6,4	12,1	9,7	2000	11	x 6	aer cam	AXI 2217/16	77,44	10-18A; 22A-60 sek
600	5790	11,52	6	7,0	13,3	4,3	/1050	10	x 4,7	APC slow	AXI 2212/20	93,10	6-12A; 16A-60 sek
600	8380	17,74	6/2Lipo	7,0	13,7	8,5	2000	9	x 5	aer cam	AXI 2217/12	95,90	15-24A; 30A-60 sek
600	7160	15,16	6	7,0	13,8	7,0	7,0	9	x 5	grp cam	AXI 2808/20	95,91	10-18A; 25A-30 sek
600	7600	12,23	7	8,2	13,4	4,3	/1050	9	x 3,8	APC slow	AXI 2208/26	109,88	5-9A; 11A-60 sek
600	6680	16,97	6	7,0	16,4	5,9	5,9	10	x 6	grp cam	AXI 2808/20	113,98	10-18A; 25A-30 sek
600	8000	20,32	10	11,7	11,5	5,0	/1050	8	x 6	APC slow	AXI 2212/26	134,55	6-10A; 12A-60 sek
600	10120	25,70	12	14,0	10,5	5,4	/1050	8	x 6	grp cam 35mm	AXI 2212/26	147,00	6-10A; 12A-60 sek
610	5430	16,09	2Lipo	6,4	11,3	10,4	2000	12	x 7	aer carbon	AXI 2217/16	72,32	10-18A; 22A-60 sek
610	7650	15,22	7	8,2	13	4,4	/1050	9	x 4,7	APC slow	AXI 2208/26	106,60	5-9A; 11A-60 sek
610	9645	24,50	2Lipo	6,4	26	4,5	2000	8	x 6	grp cam	AXI 2217/9D	166,40	17-27A; 34A-60 sek
620	7220	15,28	7	8,2	12,3	4,6	/1050	9	x 5	grp cam	AXI 2212/20	100,86	6-12A; 16A-60 sek
620	6300	18,67	3 Lipo	9,6	11,1	7,6	/1500	10	x 7	APC-E	AXI 2212/26	106,56	6-10A; 12A-60 sek
620	6870	17,45	7	8,2	14	4,1	/1050	10	x 6	grp cam	AXI 2212/20	114,80	6-12A; 16A-60 sek
630	4040	11,97	2Lipo	6,4	11,55	10,1	2000	13,5	x 7	aer glas	AXI 2217/20	73,92	8-14A; 18A-60 sek
630	4270	12,65	8	9,3	10,5	5,4	/1050	13	x 7	grp cam	AXI 2212/34	97,65	4-8A; 10A-60 sek
630	12120	25,65	10	11,7	13,3	4,3	/1050	7	x 5	APC-E	AXI 2208/26	155,61	5-9A; 11A-60 sek
640	6400	10,30	8	9,3	9,8	5,8	/1050	10	x 3,8	APC slow	AXI 2212/26	91,14	6-10A; 12A-60 sek
640	9780	18,63	7	8,2	17,6	3,2	/1050	8	x 4,5	grp cam 35mm	AXI 2208/20	144,32	8-12A; 16A-60 sek
640	11750	19,90	8	9,2	16,2	3,5	/1050	7,5	x 4	grp cam 35mm	AXI 2208/20	149,04	8-12A; 16A-60 sek
650	5120	13,00	2Lipo	7,5	10,55	11,1	2000	12	x 6	APC-E	AXI 2217/20	79,13	8-14A; 18A-60 sek
650	7300	15,45	7	8,2	11,2	10,4	2000	9	x 5	grp cam	AXI 2217/16	91,84	10-18A; 22A-60 sek
650	5690	9,15	6	7,0	13,6	4,2	/1050	11	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	95,20	6-12A; 16A-60 sek
650	7040	17,88	7	8,1	16,3	5,9	5,9	10	x 6	grp cam	AXI 2808/24	132,36	6-13A; 22A-60 sek
650	9800	18,67	8	9,3	14,6	6,6	6,6	8	x 4,5	grp grau	AXI 2808/20	135,49	10-18A; 25A-30 sek
660	6010	13,99	6/2Lipo	7,0	12	9,8	2000	11	x 5,5	APC-E	AXI 2217/16	84,00	10-18A; 22A-60 sek
660	5250	13,34	7	8,2	11,2	5,1	/1050	12	x 6	grp cam	AXI 2212/26	91,84	6-10A; 12A-60 sek
660	8600	17,11	10	11,7	9,2	6,2	/1050	9	x 4,7	APC slow	AXI 2212/26	107,64	6-10A; 12A-60 sek
660	6350	10,22	5	6,0	18,4	3,1	/1050	10	x 3,8	APC slow	AXI 2208/20	110,40	8-12A; 16A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
660	5790	14,71	6	7,0	16	6,0	6,0	11	x 6	grp cam	AXI 2808/24	111,20	6-13A; 22A-60 sek
660	8370	16,65	6	7,0	16,7	3,4	/1050	9	x 4,7	APC slow	AXI 2208/20	116,90	8-12A; 16A-60 sek
660	9800	24,89	12	14,0	12,4	4,6	/1050	8	x 6	grp cam	AXI 2212/26	173,60	6-10A; 12A-60 sek
670	5740	14,58	7	8,2	10,1	11,6	2000	12	x 6	aer carbon	AXI 2217/20	82,82	8-14A; 18A-60 sek
670	5800	14,73	6/2Lipo	7,0	13	9,0	2000	11	x 6	grp cam	AXI 2217/16	91,00	10-18A; 22A-60 sek
670	5870	14,91	8	9,2	11,8	4,8	/1050	11	x 6	grp cam	AXI 2212/26	108,56	6-10A; 12A-60 sek
670	8850	18,73	2Lipo	7,5	15	7,8	2000	9	x 5	aer cam	AXI 2217/12	112,50	15-24A; 30A-60 sek
670	12100	20,49	10	11,7	12,8	4,5	/1050	7,5	x 4	grp cam 35mm	AXI 2208/26	149,76	5-9A; 11A-60 sek
680	5200	13,21	2Lipo	6,4	13,1	8,9	2000	12	x 6	grp cam	AXI 2217/16	83,84	10-18A; 22A-60 sek
680	5670	14,40	6/2Lipo	7,0	13,7	8,5	2000	11	x 6	aer cam	AXI 2217/16	95,90	10-18A; 22A-60 sek
680	6520	10,49	3 Lipo	9,6	10,6	7,9	/1500	10	x 3,8	APC slow	AXI 2212/26	101,76	6-10A; 12A-60 sek
680	6140	12,22	8	9,3	11	5,2	/1050	10	x 4,7	APC slow	AXI 2212/26	102,30	6-10A; 12A-60 sek
680	5920	15,04	10	11,7	9,2	6,2	/1050	11	x 6	grp cam	AXI 2212/34	107,64	4-8A; 10A-60 sek
680	7220	15,28	7	8,1	14,5	6,6		9	x 5	grp cam	AXI 2820/10 *	117,74	15-35A; 40A-60 sek
680	5980	15,19	3 Lipo	9,6	12,3	6,8	/1500	11	x 6	grp cam	AXI 2212/26	118,08	6-10A; 12A-60 sek
680	6720	19,91	7	8,0	17,5	6,3	/1950	10	x 7	APC-E	AXI 2808/24	139,65	6-13A; 22A-60 sek
690	4500	13,34	6/2Lipo	7,0	11,6	10,1	2000	13	x 7	grp cam	AXI 2217/20	81,20	8-14A; 18A-60 sek
690	5850	17,34	6/2Lipo	7,0	12,9	9,1	2000	12	x 7	aer carbon	AXI 2217/16	90,30	10-18A; 22A-60 sek
690	6250	12,44	3 Lipo	9,6	11,4	7,4	/1500	10	x 4,7	APC slow	AXI 2212/26	109,44	6-10A; 12A-60 sek
690	8240	17,44	7	8,1	15,2	6,3	6,3	9,5	x 5	aer glas	AXI 2808/20	123,42	10-18A; 25A-30 sek
690	7900	20,07	7	8,1	17,3	5,5	5,5	9	x 6	rob weiß	AXI 2808/20	140,48	10-18A; 25A-30 sek
690	10000	25,40	10	11,7	17	3,4	/1050	8	x 6	grp cam	AXI 2212/20	198,90	6-12A; 16A-60 sek
710	6290	14,65	2Lipo	7,5	13,2	8,9	2000	11	x 5,5	APC-E	AXI 2217/16	99,00	10-18A; 22A-60 sek
710	7000	17,78	7	8,2	13,1	8,9	2000	10	x 6	grp cam	AXI 2217/16	107,42	10-18A; 22A-60 sek
710	10150	19,34	7	8,0	19,8	4,8	4,8	8	x 4,5	grp grau	AXI 2808/16	158,00	10-20A; 25A-30 sek
710	10265	26,07	6/2Lipo	7,0	29,2	4,0	2000	8	x 6	grp cam	AXI 2217/9D	204,40	17-27A; 34A-60 sek
720	7080	17,98	2Lipo	6,4	17,4	6,7	2000	10	x 6	grp cam	AXI 2217/12	111,36	15-24A; 30A-60 sek
730	4280	12,68	6/2Lipo	7,0	13,2	8,9	2000	13,5	x 7	aer glas	AXI 2217/20	92,40	8-14A; 18A-60 sek
730	7190	15,22	7	8,0	14,5	7,7	/1950	10	x 5	APC-E	AXI 2808/24	115,71	6-13A; 22A-60 sek
730	8200	13,19	8	9,3	14	4,1	/1050	9	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	129,92	6-12A; 16A-60 sek
730	7640	19,41	7	8,0	20,8	4,6		9	x 6	grp cam	AXI 2814/12	165,98	15-25A; 35A-30 sek
730	7630	19,38	6	6,7	25	3,8		9	x 6	grp cam	AXI 2814/10	167,50	15-30A; 40A-30 sek
740	6770	10,89	7	8,1	15	3,8	/1050	10	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	121,80	6-12A; 16A-60 sek
740	8430	16,77	8	9,3	13,6	4,2	/1050	9	x 4,7	APC slow	AXI 2212/20	126,21	6-12A; 16A-60 sek
740	8520	18,03	6	6,8	20,6	4,7	4,7	9,5	x 5	aer glas	AXI 2808/16	140,90	10-20A; 25A-30 sek
750	7930	16,79	6/2Lipo	7,0	17	6,9	2000	9	x 5	grp cam	AXI 2217/12	119,00	15-24A; 30A-60 sek
750	9310	19,71	7	8,0	16,5	7,1	2000	9	x 5	aer cam	AXI 2217/12	132,00	15-24A; 30A-60 sek
750	7910	16,74	7	8,1	16,6	5,8	5,8	9	x 5	grp cam	AXI 2808/20	134,79	10-18A; 25A-30 sek
750	7900	16,72	8	9,4	14,9	3,8	/1050	9	x 5	grp cam	AXI 2212/20	139,32	6-12A; 16A-60 sek
750	8200	17,36	8	9,3	16,2	5,9		9,5	x 5	aer glas	AXI 2820/10 *	150,34	15-35A; 40A-60 sek
760	3650	14,68	2Lipo	6,4	13,8	8,5	2000	14	x 9,5	grp cam	AXI 2217/20	88,32	8-14A; 18A-60 sek
760	4710	13,96	2Lipo	7,5	12,7	9,2	2000	13	x 7	grp cam	AXI 2217/20	95,25	8-14A; 18A-60 sek
760	5490	13,94	7	8,2	11,8	9,9	2000	12	x 6	grp cam	AXI 2217/20	96,76	8-14A; 18A-60 sek
760	5460	16,18	6/2Lipo	7,0	15,5	7,5	2000	11	x 7	APC-E	AXI 2217/16	108,50	10-18A; 22A-60 sek
760	6000	15,24	2Lipo	7,5	14,8	7,9	2000	11	x 6	aer cam	AXI 2217/16	111,00	10-18A; 22A-60 sek
760	6750	17,15	8	9,3	14	6,9		10	x 6	grp cam	AXI 2820/12 *	129,92	15-35A; 36A-60 sek
760	6340	12,61	7	8,0	16,3	3,5	/1050	10	x 4,7	APC slow	AXI 2212/20	130,07	6-12A; 16A-60 sek
760	7950	16,83	10	11,7	11,7	4,9	/1050	9	x 5	grp cam	AXI 2212/26	136,89	6-10A; 12A-60 sek
770	8080	17,10	8	9,3	13,4	8,7	2000	9	x 5	grp cam	AXI 2217/16	124,62	10-18A; 22A-60 sek
770	8390	13,50	3Lipo	9,6	14,8	5,7	/1500	9	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	142,08	6-12A; 16A-60 sek
780	5420	13,77	7	8,2	12,2	9,6	2000	12	x 6	APC-E	AXI 2217/20	100,04	8-14A; 18A-60 sek
780	5550	14,10	6/2Lipo	7,0	14,6	8,0	2000	12	x 6	grp cam	AXI 2217/16	102,20	10-18A; 22A-60 sek
780	8000	16,93	3 Lipo	9,6	15,5	5,4	/1500	9	x 5	grp cam	AXI 2212/20	148,80	6-12A; 16A-60 sek
780	7450	18,92	8	9,3	16,3	3,5	/1050	10	x 6	grp cam	AXI 2212/20	151,59	6-12A; 16A-60 sek
780	6440	16,36	7	8,0	19,8	5,6	/1950	11	x 6	grp cam	AXI 2808/24	158,00	6-13A; 22A-60 sek
780	10650	17,13	10	11,6	14,9	3,8	/1050	8	x 3,8	APC slow	AXI 2212/20	172,84	6-12A; 16A-60 sek
780	6620	19,62	7	7,8	22,7	4,2		12	x 7	aer carbon	AXI 2820/10 *	177,97	15-35A; 40A-60 sek
780	10680	27,13	2Lipo	7,5	31,5	3,7	2000	8	x 6	grp cam	AXI 2217/9D	236,25	17-27A; 34A-60 sek
790	6150	18,22	2Lipo	7,5	14	8,4	2000	12	x 7	aer carbon	AXI 2217/16	105,00	10-18A; 22A-60 sek
790	5690	14,45	10	11,7	10	5,7	/1050	12	x 6	grp cam	AXI 2212/34	117,00	4-8A; 10A-60 sek
790	5620	14,27	6	6,8	17,8	6,2	/1950	12	x 6	grp cam	AXI 2808/24	121,75	6-13A; 22A-60 sek
800	4770	14,14	2Lipo	6,4	16,2	7,2	2000	13	x 7	grp cam	AXI 2217/16	103,68	10-18A; 22A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit				Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
							Min.	ca.						
800	4480	13,28	2Lipo	7,5	14,3	8,2	2000	13,5	x 7		aer glas	J AXI 221720	107,25	8-14A; 18A-60 sek
800	6300	16,00	8	9,3	12	9,8	2000	12	x 6		aer carbon	J AXI 221720	111,60	8-14A; 18A-60 sek
800	6210	9,99	7	8,0	16,8	3,4	/1050	11	x 3,8		APC slow	AXI 2212/20	134,06	6-12A; 16A-60 sek
800	7550	19,18	10	11,7	13	4,4	/1050	10	x 6		grp cam	AXI 2212/26	152,10	6-10A; 12A-60 sek
800	7420	18,85	6	6,5	27,5	3,5		10	x 6		grp cam	AXI 2814/10	178,20	15-30A; 40A-30 sek
800	7420	18,85	7	7,8	23	4,2		10	x 6		grp cam	AXI 2814/12	180,32	15-25A; 35A-30 sek
800	7680	26,01	6	6,2	32,5	5,9	/3300	10	x 8		aer cam	AXI 2820/08	201,50	25-45A; 70A-15 sek
810	8260	17,48	3Lipo	9,6	14	8,4	2000	9	x 5		grp cam	J AXI 2217/16	134,40	10-18A; 22A-60 sek
810	7530	19,13	7	8,0	20,8	4,6	4,6	10	x 6		grp cam	AXI 2808/20	165,98	10-18A; 25A-30 sek
820	6950	17,65	7	8,0	18	5,3		10	x 6		grp cam	AXI 2820/10 *	143,64	15-35A; 40A-60 sek
820	8200	17,36	6	6,7	22,8	4,2	4,2	9	x 5		grp cam	AXI 2808/16	153,22	10-20A; 25A-30 sek
820	8930	18,90	8	9,1	17,8	5,4	5,4	9,5	x 5		aer glas	AXI 2808/20	162,34	10-18A; 25A-30 sek
820	7700	16,30	6	6,7	24,2	4,0		9	x 5		grp cam	AXI 2814/10	162,62	15-30A; 40A-30 sek
820	7650	19,43	8	9,1	19,5	5,7	/1950	10	x 6		grp cam	AXI 2808/24	177,84	6-13A; 22A-60 sek
830	6720	15,65	7	8,2	15	7,8	2000	11	x 5,5		APC-E	J AXI 2217/16	123,00	10-18A; 22A-60 sek
830	8360	17,70	2Lipo	7,5	18,7	6,3	2000	9	x 5		grp cam	J AXI 2217/12	140,25	15-24A; 30A-60 sek
830	7640	16,17	7	8,0	20	4,8		9	x 5		grp cam	AXI 2814/12	159,60	15-25A; 35A-30 sek
840	3895	15,66	6/2Lipo	7,0	15,5	7,5	2000	14	x 9,5		grp cam	J AXI 221720	108,50	8-14A; 18A-60 sek
840	6435	16,34	3Lipo	9,6	12,7	9,2	2000	12	x 6		aer carbon	J AXI 221720	121,92	8-14A; 18A-60 sek
840	6880	16,02	7	8,0	17	6,5	/1950	11	x 5,5		APC-E	AXI 2808/24	135,66	6-13A; 22A-60 sek
840	7560	19,20	6/2Lipo	7,0	20	5,9	2000	10	x 6		grp cam	J AXI 2217/12	140,00	15-24A; 30A-60 sek
840	8060	17,06	8	9,1	17,4	6,4	/1950	9	x 5		grp cam	AXI 2808/24	158,69	6-13A; 22A-60 sek
840	8000	16,93	8	9,1	17,5	5,5		9	x 5		grp cam	AXI 2820/10 *	159,60	15-35A; 40A-60 sek
840	9595	20,31	2Lipo	6,4	25,45	4,6	2000	9	x 5		aer cam	J AXI 2217/9D	162,88	17-27A; 34A-60 sek
840	7420	21,99	8	9,1	21	5,3	/1950	10	x 7		APC-E	AXI 2808/24	191,52	6-13A; 22A-60 sek
840	8180	20,78	7	7,6	27,8	3,5		9	x 6		grp cam	AXI 2814/10	210,17	15-30A; 40A-30 sek
850	6540	16,61	7	8,2	16,3	7,2	2000	11	x 6		grp cam	J AXI 2217/16	133,66	10-18A; 22A-60 sek
850	6590	16,74	2Lipo	6,4	21,4	5,5	2000	11	x 6		grp cam	J AXI 2217/12	136,96	15-24A; 30A-60 sek
860	5810	14,76	2Lipo	7,5	16	7,3	2000	12	x 6		grp cam	J AXI 2217/16	120,00	10-18A; 22A-60 sek
860	5770	17,10	2Lipo	7,5	16,6	7,0	2000	11	x 7		APC-E	J AXI 2217/16	124,50	10-18A; 22A-60 sek
860	6730	15,67	2Lipo	6,4	20,5	5,7	2000	11	x 5,5		APC-E	J AXI 2217/12	131,20	15-24A; 30A-60 sek
860	7100	11,42	7	8,1	16,7	6,6	/1950	10	x 3,8		APC slow	AXI 2808/24	135,60	6-13A; 22A-60 sek
860	6400	16,26	7	8,2	17	6,9	2000	11	x 6		aer cam	J AXI 2217/16	139,40	10-18A; 22A-60 sek
860	8500	17,99	3Lipo	10,0	14,7	8,0	2000	9	x 5		grp cam	J AXI 2217/16	147,00	10-18A; 22A-60 sek
870	4970	14,73	7	8,2	14,3	8,2	2000	13	x 7		grp cam	J AXI 221720	117,26	8-14A; 18A-60 sek
870	4700	13,93	7	8,2	15,7	7,5	2000	13,5	x 7		aer glas	J AXI 221720	128,74	8-14A; 18A-60 sek
870	7710	19,58	8	9,3	15,6	7,5	2000	10	x 6		grp cam	J AXI 2217/16	145,08	10-18A; 22A-60 sek
870	7720	19,61	8	9,0	25	3,8		10	x 6		grp cam	AXI 2814/12	224,00	15-25A; 35A-30 sek
880	6540	19,38	7	8,2	16	7,3	2000	12	x 7		aer carbon	J AXI 2217/16	131,20	10-18A; 22A-60 sek
880	6435	16,34	2Lipo	6,4	21,9	5,3	2000	11	x 6		aer cam	J AXI 2217/12	140,16	15-24A; 30A-60 sek
880	6410	18,99	2Lipo	6,4	22,9	5,1	2000	11	x 7		APC-E	J AXI 2217/12	146,56	15-24A; 30A-60 sek
880	7930	16,79	8	9,1	17,5	6,3	/1950	10	x 5		APC-E	AXI 2808/24	159,60	6-13A; 22A-60 sek
880	8930	22,68	6	6,7	25	7,7	/3300	10	x 6		aer cam	AXI 2820/08	167,50	25-45A; 70A-15 sek
880	7880	20,02	7	7,3	31	3,1		10	x 6		grp cam	AXI 2814/10	225,68	15-30A; 40A-30 sek
890	5090	15,08	6/2Lipo	7,0	18	6,5	2000	13	x 7		grp cam	J AXI 2217/16	126,00	10-18A; 22A-60 sek
890	7640	22,64	3Lipo	9,6	22,7	5,3	/2100	10	x 7		APC-E	AXI 2808/24	217,92	6-13A; 22A-60 sek
890	8470	28,69	2Lipo	7,0	39,6	4,8	/3300	10	x 8		aer cam	AXI 2820/08	277,20	25-45A; 70A-15 sek
900	6450	19,11	7	8,1	16	12,0	/3300	12	x 7		aer glas	AXI 2820/12	129,92	15-25A; 37A-60 sek
900	6600	16,76	3Lipo	10,0	13,3	8,8	2000	12	x 6		aer carbon	J AXI 221720	133,00	8-14A; 18A-60 sek
900	5900	14,99	8	9,3	14,5	8,1	2000	12	x 6		APC-E	J AXI 221720	134,85	8-14A; 18A-60 sek
900	6500	16,51	8	9,1	17,3	5,5		10,5	x 6		aer glas	AXI 2820/12 *	157,78	15-35A; 36A-60 sek
900	6170	15,67	7	7,6	21,2	5,2	/1950	12	x 6		grp cam	AXI 2808/24	160,27	6-13A; 22A-60 sek
900	6620	16,81	7	7,8	25,7	3,7		11	x 6		grp cam	AXI 2814/12	201,49	15-25A; 35A-30 sek
910	4010	16,13	2Lipo	7,5	16,7	7,0	2000	14	x 9,5		grp cam	J AXI 221720	125,25	8-14A; 18A-60 sek
920	6000	15,24	8	9,3	13,8	8,5	2000	12	x 6		grp cam	J AXI 221720	128,34	8-14A; 18A-60 sek
920	6500	10,46	7	8,0	19,4	5,7	/1950	11	x 3,8		APC slow	AXI 2808/24	154,81	6-13A; 22A-60 sek
920	7860	19,96	3Lipo	9,6	16,5	7,1	2000	10	x 6		grp cam	J AXI 2217/16	158,40	10-18A; 22A-60 sek
920	9015	19,08	2Lipo	6,4	30,5	3,8	2000	9	x 5		grp cam	J AXI 2217/9D	195,20	17-27A; 34A-60 sek
920	11400	21,72	10	11,4	19,5	4,9	4,9	8	x 4,5		grp grau	AXI 2808/20	222,30	10-18A; 25A-30 sek
920	8490	21,56	8	9,0	25	3,8		9	x 6		grp cam	AXI 2814/12	224,00	15-25A; 35A-30 sek
930	10250	21,70	8	9,1	19,9	5,9	2000	9	x 5		aer cam	J AXI 2217/12	181,09	15-24A; 30A-60 sek
930	8800	18,63	8	9,1	20	4,8	4,8	9	x 5		grp cam	AXI 2808/20	182,40	10-18A; 25A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
940	8750	18,52	7	8,0	20,5	5,7	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/12	164,00	15-24A; 30A-60 sek
940	7940	20,17	2Lipo	7,5	21,9	5,3	2000	10	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	164,25	15-24A; 30A-60 sek
940	7000	17,78	8	9,0	23,5	4,7	/1950	11	x 6	grp cam	AXI 2808/24	210,56	6-13A; 22A-60 sek
940	6960	17,68	6	6,2	34	2,8		11	x 6	grp cam	AXI 2814/10	212,16	15-30A; 40A-30 sek
950	6920	16,11	8	8,0	13,7	14,0	/3300	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2820/14	109,60	15-25A; 32A-60 sek
950	8800	18,63	3Lipo	10,5	16	7,3	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/16	168,00	10-18A; 22A-60 sek
950	6670	16,94	7	7,8	21,5	4,5		10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/10 *	168,56	15-35A; 40A-60 sek
950	7580	25,67	6	6,2	37,6	5,1	/3300	11	x 8	aer cam	AXI 2820/08	233,12	25-45A; 70A-15 sek
960	6080	15,44	3Lipo	9,6	14,5	8,1	2000	12	x 6	grp cam	J AXI 2217/20	139,20	8-14A; 18A-60 sek
960	7330	17,07	8	9,1	16	12,0	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/12	145,92	15-25A; 37A-60 sek
960	8260	17,48	3Lipo	9,6	18,9	6,3	/2100	10	x 5	APC-E	AXI 2808/24	181,44	6-13A; 22A-60 sek
960	9220	23,42	2Lipo	7,0	26,5	7,2	/3300	10	x 6	aer cam	AXI 2820/08	185,50	25-45A; 70A-15 sek
960	10230	21,65	6/2Lipo	7,0	28,6	4,1	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/9D	200,20	17-27A; 34A-60 sek
960	8190	17,34	7	7,6	27,2	3,5		9	x 5	grp cam	AXI 2814/10	205,63	15-30A; 40A-30 sek
960	8800	29,80	7	7,3	42,4	4,5	/3300	10	x 8	aer cam	AXI 2820/08	309,52	25-45A; 70A-15 sek
970	6810	17,30	3Lipo	10,5	14,3	8,2	2000	12	x 6	aer carbon	J AXI 2217/20	150,15	8-14A; 18A-60 sek
970	5330	18,05	7	7,8	21,6	4,4		12	x 8	aer cam	AXI 2820/12 *	169,34	15-35A; 36A-60 sek
980	5280	15,65	2Lipo	7,5	19,5	6,0	2000	13	x 7	grp cam	J AXI 2217/16	146,25	10-18A; 22A-60 sek
980	6220	15,80	3Lipo	10,0	15,4	7,6	2000	12	x 6	APC-E	J AXI 2217/20	154,00	8-14A; 18A-60 sek
980	7180	16,72	6/2Lipo	7,0	22,6	5,2	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/12	158,20	15-24A; 30A-60 sek
980	6985	17,74	6/2Lipo	7,0	24,1	4,9	2000	11	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	168,70	15-24A; 30A-60 sek
980	8100	20,57	3Lipo	10,0	17,2	6,8	2000	10	x 6	grp cam	J AXI 2217/16	172,00	10-18A; 22A-60 sek
980	6770	17,20	6/2Lipo	7,0	24,8	4,7	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/12	173,60	15-24A; 30A-60 sek
990	7580	12,19	8	9,1	19,7	5,6	/1950	10	x 3,8	APC slow	AXI 2808/24	179,66	6-13A; 22A-60 sek
990	9913	20,98	3Lipo	11,0	16,8	7,0	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/16	184,80	10-18A; 22A-60 sek
1000	6700	19,85	8	8,0	16,8	11,4	/3300	11	x 7	APC-E	J AXI 2820/14	134,40	15-25A; 32A-60 sek
1000	6760	20,03	8	9,1	14,9	12,9	/3300	12	x 7	aer carbon	J AXI 2820/14	135,89	15-25A; 32A-60 sek
1000	6180	15,70	7	8,2	18,2	6,4	2000	12	x 6	grp cam	J AXI 2217/16	149,24	10-18A; 22A-60 sek
1000	6230	15,82	2Lipo	6,4	24,1	4,9	2000	12	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	154,24	15-24A; 30A-60 sek
1000	6060	17,96	7	8,2	19	6,2	2000	11	x 7	APC-E	J AXI 2217/16	155,80	10-18A; 22A-60 sek
1000	6470	19,17	8	9,1	17,9	5,4		12	x 7	aer carbon	AXI 2820/12 *	163,25	15-35A; 36A-60 sek
1000	6470	16,43	8	9,1	18	5,3		11	x 6	grp cam	AXI 2820/12 *	164,16	15-35A; 36A-60 sek
1000	7290	16,97	8	9,3	17,8	6,6	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/16	165,54	10-18A; 22A-60 sek
1000	5800	19,64	7	7,8	22	8,7	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2820/12	172,48	15-25A; 37A-60 sek
1000	6380	17,56	8	9,1	19,1	5,0		11,5	x 6,5	aer glas	AXI 2820/12 *	174,19	15-35A; 36A-60 sek
1010	7210	16,79	3Lipo	9,6	15	12,8	/3300	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2820/14	144,00	15-25A; 32A-60 sek
1010	6680	19,80	2Lipo	7,0	26,4	4,4	2000	11	x 7	APC-E	J AXI 2217/12	184,80	15-24A; 30A-60 sek
1010	10630	22,50	3Lipo	9,6	21,4	5,5	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/12	205,44	15-24A; 30A-60 sek
1020	6250	15,88	3Lipo	10,0	15,2	7,7	2000	12	x 6	grp cam	J AXI 2217/20	152,00	8-14A; 18A-60 sek
1020	7020	17,83	3Lipo	11,0	15	7,8	2000	12	x 6	aer carbon	J AXI 2217/20	165,00	8-14A; 18A-60 sek
1020	7150	18,16	8	9,1	18,2	10,5	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/12	165,98	15-25A; 37A-60 sek
1020	6900	17,53	8	9,3	19,9	5,9	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/16	185,07	10-18A; 22A-60 sek
1030	5090	15,08	8	9,3	15	7,8	2000	13	x 7	grp cam	J AXI 2217/20	139,50	8-14A; 18A-60 sek
1030	7640	17,79	3Lipo	9,6	17,4	11,0	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/12	167,04	15-25A; 37A-60 sek
1030	6620	16,81	7	7,8	22,3	4,3		11	x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	174,83	15-35A; 40A-60 sek
1030	7120	18,08	8	9,3	19,1	6,1	2000	11	x 6	grp cam	J AXI 2217/16	177,63	10-18A; 22A-60 sek
1030	8290	21,06	7	8,0	23,8	4,9	2000	10	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	190,40	15-24A; 30A-60 sek
1030	9000	22,86	8	8,3	32,8	2,9		9	x 6	grp cam	AXI 2814/10	272,90	15-30A; 40A-30 sek
1040	5750	17,04	7	8,0	19	5,1		13	x 7	APC Klapp	AXI 2820/12 *	151,62	15-35A; 36A-60 sek
1040	7500	17,46	8	9,1	20,7	5,4	/1950	11	x 5,5	APC-E	AXI 2808/24	188,78	6-13A; 22A-60 sek
1040	8360	21,23	3Lipo	10,5	18,3	6,4	2000	10	x 6	grp cam	J AXI 2217/16	192,15	10-18A; 22A-60 sek
1040	7720	19,61	8	9,0	21,7	4,4		10	x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	194,43	15-35A; 40A-60 sek
1040	8440	17,86	8	9,0	24,5	3,9		9	x 5	grp cam	AXI 2814/12	219,52	15-25A; 35A-30 sek
1050	7120	21,10	8	9,3	18,6	6,3	2000	12	x 7	aer carbon	J AXI 2217/16	172,98	10-18A; 22A-60 sek
1050	7700	17,93	7	7,8	22,6	8,5	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/10	177,18	20-30A; 42A-60 sek
1050	6520	17,94	7	7,8	24	4,0		11	x 6,5	aer glas	AXI 2820/10 *	188,16	15-35A; 40A-60 sek
1050	7540	19,15	7	7,8	24,3	7,9	/3300	10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/10	190,51	20-30A; 42A-60 sek
1050	10760	22,78	2Lipo	7,5	31,4	3,7	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/9D	235,50	17-27A; 34A-60 sek
1060	6400	16,26	3Lipo	10,5	16,7	7,0	2000	12	x 6	APC-E	J AXI 2217/20	175,35	8-14A; 18A-60 sek
1060	7480	17,42	3Lipo	9,6	18,7	6,3	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/16	179,52	10-18A; 22A-60 sek
1060	7000	20,74	8	9,1	20,6	9,3	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/12	187,87	15-25A; 37A-60 sek
1060	7190	18,26	3Lipo	9,6	19,9	5,9	2000	11	x 6	grp cam	J AXI 2217/16	191,04	10-18A; 22A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1060	7030	20,83	2Lipo	7,5	28	4,2	2000	11	x 7	APC-E	J AXI 2217/12	210,00	15-24A; 30A-60 sek
1060	5160	16,38	7	9,0	23,5	4,1		12,5	x 7,5	aer cam	AXI 2820/12 *	210,56	15-35A; 36A-60 sek
1070	7000	17,78	3Lipo	9,6	20,4	5,7	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/16	195,84	10-18A; 22A-60 sek
1070	7290	18,52	2Lipo	7,5	26,5	4,4	2000	11	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	198,75	15-24A; 30A-60 sek
1070	7840	12,61	3Lipo	9,6	21,4	5,6	/2100	10	x 3,8	APC slow	AXI 2808/24	205,44	6-13A; 22A-60 sek
1070	9550	20,21	6/2Lipo	7,0	34,7	3,4	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/9D	242,90	17-27A; 34A-60 sek
1080	6425	16,32	3Lipo	10,5	16	7,3	2000	12	x 6	grp cam	J AXI 2217/20	168,00	8-14A; 18A-60 sek
1080	6380	18,91	8	9,1	18,9	5,1		12	x 7	aer glas	AXI 2820/12 *	172,37	15-35A; 36A-60 sek
1080	7520	17,51	2Lipo	7,5	24,6	4,8	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/12	184,50	15-24A; 30A-60 sek
1080	7100	18,03	2Lipo	7,5	27,3	4,3	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/12	204,75	15-24A; 30A-60 sek
1080	10950	23,18	3Lipo	10,0	22,6	5,2	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/12	226,00	15-24A; 30A-60 sek
1090	8640	21,95	8	8,3	37	2,6		10	x 6	grp cam	AXI 2814/10	307,84	15-30A; 40A-30 sek
1100	7460	17,37	3Lipo	10,0	16,3	11,8	/3300	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2820/14	163,00	15-25A; 32A-60 sek
1100	7000	20,74	3Lipo	9,6	18,3	10,5	/3300	11	x 7	APC-E	J AXI 2820/14	175,68	15-25A; 32A-60 sek
1100	7080	20,98	8	9,1	19,4	9,9	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/12	176,93	15-25A; 37A-60 sek
1100	7880	18,35	3Lipo	10,0	18,8	10,2	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/12	188,00	15-25A; 37A-60 sek
1100	7480	19,00	3Lipo	9,6	19,8	9,7	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/12	190,08	15-25A; 37A-60 sek
1100	7350	20,22	7	7,8	27,3	7,0	/3300	11	x 6,5	aer glas	AXI 2820/10	214,03	20-30A; 42A-60 sek
1100	7800	18,16	3Lipo	9,6	22,5	5,3	/2100	11	x 5,5	APC-E	AXI 2808/24	216,00	6-13A; 22A-60 sek
1100	9820	20,79	10	11,2	22,2	4,3		9,5	x 5	aer glas	AXI 2820/10 *	248,64	15-35A; 40A-60 sek
1100	7290	18,52	8	8,3	30,7	3,1		11	x 6	grp cam	AXI 2814/12	255,42	15-25A; 35A-30 sek
1110	5550	16,45	7	8,2	21,6	5,4	2000	13	x 7	grp cam	J AXI 2217/16	177,12	10-18A; 22A-60 sek
1110	7250	21,48	3Lipo	9,6	19,8	5,9	2000	12	x 7	aer carbon	J AXI 2217/16	190,08	10-18A; 22A-60 sek
1110	7670	17,86	3Lipo	10,0	19,8	5,9	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/16	198,00	10-18A; 22A-60 sek
1110	8462	25,08	3Lipo	10,4	22,95	8,4	/3300	10	x 7	APC-E	AXI 2820/12***	238,68	15-25A; 37A-60 sek
1110	9200	19,47	10	11,2	23	4,8	/1950	9	x 5	grp cam	AXI 2808/24	257,60	6-13A; 22A-60 sek
1120	9650	24,51	7	7,3	28	6,9	/3300	10	x 6	aer cam	AXI 2820/08	204,40	25-45A; 70A-15 sek
1120	7200	18,29	3Lipo	10,0	21,8	5,4	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/16	218,00	10-18A; 22A-60 sek
1130	6360	16,15	8	9,1	19,1	5,0		12	x 6	grp cam	AXI 2820/12 *	174,19	15-35A; 36A-60 sek
1130	6590	16,74	6/2Lipo	7,0	26,9	4,3	2000	12	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	188,30	15-24A; 30A-60 sek
1130	6470	16,43	3Lipo	11,0	17,6	6,6	2000	12	x 6	APC-E	J AXI 2217/20	193,60	8-14A; 18A-60 sek
1130	8670	22,02	3Lipo	11,0	19,5	6,0	2000	10	x 6	grp cam	J AXI 2217/16	214,50	10-18A; 22A-60 sek
1130	9580	20,28	8	9,1	24,3	4,8	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/12	221,13	15-24A; 30A-60 sek
1130	7880	20,02	8	8,3	26,8	7,2	/3300	10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/10	222,98	20-30A; 42A-60 sek
1140	6590	16,74	3Lipo	11,0	17	6,9	2000	12	x 6	grp cam	J AXI 2217/20	187,00	8-14A; 18A-60 sek
1140	6550	19,41	7	7,8	24	4,0		12	x 7	aer glas	AXI 2820/10 *	188,16	15-35A; 40A-60 sek
1140	6320	22,74	8	9,0	22	4,4		12	x 8,5	APC Klapp	AXI 2820/12 *	197,12	15-35A; 36A-60 sek
1140	7500	22,23	7	7,8	25,2	7,6	/3300	12	x 7	aer carbon	AXI 2820/10	197,57	20-30A; 42A-60 sek
1140	7520	19,10	7	7,8	26	7,4	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/10	203,84	20-30A; 42A-60 sek
1140	7470	18,97	3Lipo	10,0	21,3	5,5	2000	11	x 6	grp cam	J AXI 2217/16	213,00	10-18A; 22A-60 sek
1140	7100	11,42	8	9,1	23,7	4,7	/1950	11	x 3,8	APC slow	AXI 2808/24	216,14	6-13A; 22A-60 sek
1140	7350	21,78	7	7,8	27,9	6,9	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/10	218,74	20-30A; 42A-60 sek
1140	11360	24,05	3Lipo	10,5	23,4	5,0	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/12	245,70	15-24A; 30A-60 sek
1140	9190	19,45	10	11,2	22,6	4,9	/1950	10	x 5	APC-E	AXI 2808/24	253,12	6-13A; 22A-60 sek
1150	5500	16,30	7	8,0	20	4,8		13	x 7	grp cam	AXI 2820/12 *	159,60	15-35A; 36A-60 sek
1150	7250	21,48	3Lipo	10,0	16,9	11,4	/3300	12	x 7	aer carbon	J AXI 2820/14	169,00	15-25A; 32A-60 sek
1150	7270	21,54	3Lipo	9,6	22	8,7	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/12	211,20	15-25A; 37A-60 sek
1150	8000	20,32	10	11,6	19,5	4,9		10	x 6	grp cam	AXI 2820/12 *	226,20	15-35A; 36A-60 sek
1150	7360	18,69	7	7,3	38	2,5		11	x 6	grp cam	AXI 2814/10	276,64	15-30A; 40A-30 sek
1160	7000	17,78	8	9,1	20,4	9,4	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12	186,05	15-25A; 37A-60 sek
1160	8040	18,72	8	8,3	25,7	7,5	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/10	213,82	20-30A; 42A-60 sek
1170	6530	16,59	8	8,0	18,4	10,4	/3300	12	x 6	APC-E	J AXI 2820/14	147,20	15-25A; 32A-60 sek
1170	5800	17,19	7	7,8	21,8	8,8	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12	170,91	15-25A; 37A-60 sek
1170	6700	17,02	8	9,3	20,8	5,6	2000	12	x 6	grp cam	J AXI 2217/16	193,44	10-18A; 22A-60 sek
1170	7200	21,34	3Lipo	10,0	19,5	9,8	/3300	11	x 7	APC-E	J AXI 2820/14	195,00	15-25A; 32A-60 sek
1170	6560	19,44	8	9,3	22	5,3	2000	11	x 7	APC-E	J AXI 2217/16	204,60	10-18A; 22A-60 sek
1170	7440	22,05	3Lipo	10,0	20,7	5,7	2000	12	x 7	aer carbon	J AXI 2217/16	207,00	10-18A; 22A-60 sek
1170	7860	18,30	3Lipo	10,5	20,8	5,6	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/16	218,40	10-18A; 22A-60 sek
1170	9480	24,08	10	10,8	30,6	3,1		9	x 6	grp cam	AXI 2814/12	330,48	15-25A; 35A-30 sek
1180	6570	16,69	8	9,1	17,7	10,8	/3300	12	x 6	grp cam	J AXI 2820/14	161,42	15-25A; 32A-60 sek
1180	6820	17,32	8	9,0	21,6	8,9	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2820/12	193,54	15-25A; 37A-60 sek
1180	7580	19,25	7	8,0	28,5	4,1	2000	11	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	228,00	15-24A; 30A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1180	7660	19,46	3Lipo	10,5	22,2	5,3	2000	11	x 6	grp cam	J AXI 2217/16	233,10	10-18A; 22A-60 sek
1190	7800	19,81	6	6,2	32,2	6,0	/3300	11	x 6	aer cam	AXI 2820/08	199,64	25-45A; 70A-15 sek
1190	8700	25,78	3Lipo	10,4	24,3	7,9	/3300	10	x 7	APC-E	J AXI 2820/12	252,72	15-25A; 37A-60 sek
1190	9030	19,11	8	8,3	32,8	2,9		9	x 5	grp cam	AXI 2814/10	272,90	15-30A; 40A-30 sek
1190	10000	21,17	2Lipo	7,5	37,6	3,1	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/9D	282,00	17-27A; 34A-60 sek
1200	7750	18,04	3Lipo	10,5	17,6	10,9	/3300	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2820/14	184,80	15-25A; 32A-60 sek
1200	6480	16,46	7	7,8	24	4,0		12	x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	188,16	15-35A; 40A-60 sek
1200	7410	21,96	7	7,8	27	7,1	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/10	211,68	20-30A; 42A-60 sek
1200	7420	18,85	8	8,3	26	3,7		10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/10 *	216,32	15-35A; 40A-60 sek
1200	5900	19,98	8	8,3	26,6	3,6		12	x 8	aer cam	AXI 2820/12 *	221,31	15-35A; 36A-60 sek
1200	10600	26,92	7	7,8	31,7	6,1	/3300	10	x 6	aer cam	AXI 2820/08	247,26	25-45A; 70A-15 sek
1210	5650	16,74	7	8,0	19	10,1	/3300	13	x 7	grp cam	J AXI 2820/14	152,00	15-25A; 32A-60 sek
1210	7380	21,87	3Lipo	9,6	20,8	9,2	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/12	199,68	15-25A; 37A-60 sek
1210	7860	19,96	8	8,3	28,3	6,8	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/10	235,46	20-30A; 42A-60 sek
1210	7400	18,80	3Lipo	10,5	23	5,1	2000	11	x 6	aer cam	J AXI 2217/16	241,50	10-18A; 22A-60 sek
1210	7680	21,13	8	8,3	29,3	6,6	/3300	11	x 6,5	aer glas	AXI 2820/10	243,78	20-30A; 42A-60 sek
1220	9050	22,99	8	9,1	28,2	4,1	2000	10	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	256,62	15-24A; 30A-60 sek
1230	7640	22,64	3Lipo	10,5	22	5,3	2000	12	x 7	aer carbon	J AXI 2217/16	231,00	10-18A; 22A-60 sek
1230	10000	21,17	3Lipo	9,6	26	4,5	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/12	249,60	15-24A; 30A-60 sek
1230	11700	24,77	3Lipo	11,0	25,5	4,6	2000	9	x 5	aer cam	J AXI 2217/12	280,50	15-24A; 30A-60 sek
1230	8955	26,54	10	11,2	25,3	7,6	/3300	10	x 7	APC-E	AXI 2820/12***	283,36	15-25A; 37A-60 sek
1240	6280	18,61	8	9,0	22,4	4,3		13	x 7	APC Klapp	AXI 2820/12 *	200,70	15-35A; 36A-60 sek
1240	6900	17,53	2Lipo	7,5	29	4,0	2000	12	x 6	grp cam	J AXI 2217/12	217,50	15-24A; 30A-60 sek
1240	7520	22,28	3Lipo	10,0	23,6	8,1	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/12	236,00	15-25A; 37A-60 sek
1250	7600	22,52	3Lipo	10,5	18,6	10,3	/3300	12	x 7	aer carbon	J AXI 2820/14	195,30	15-25A; 32A-60 sek
1250	6400	21,67	8	9,0	26,8	7,2	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2820/12	240,13	15-25A; 37A-60 sek
1250	6000	20,32	7	7,3	33,2	2,9		12	x 8	aer cam	AXI 2820/10 *	241,70	15-35A; 40A-60 sek
1250	8070	18,79	3Lipo	11,0	22,3	5,2	2000	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2217/16	245,30	10-18A; 22A-60 sek
1250	7630	22,61	8	8,3	30,6	6,3	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/10	254,59	20-30A; 42A-60 sek
1250	9000	22,86	10	10,8	29	3,3		10	x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	313,20	15-35A; 40A-60 sek
1250	9600	32,51	8	8,3	52	3,7	/3300	10	x 8	aer cam	AXI 2820/08	431,60	25-45A; 70A-15 sek
1260	6150	16,92	3Lipo	10,0	21	9,1	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/12	210,00	15-25A; 37A-60 sek
1260	7830	23,20	8	8,3	27,4	7,0	/3300	12	x 7	aer carbon	AXI 2820/10	227,97	20-30A; 42A-60 sek
1270	7340	18,64	7	7,8	27,3	7,0	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/10	214,03	20-30A; 42A-60 sek
1270	8120	27,50	2Lipo	7,0	44,2	4,3	/3300	11	x 8	aer cam	AXI 2820/08	309,40	25-45A; 70A-15 sek
1280	7490	22,20	3Lipo	10,5	21,3	9,0	/3300	11	x 7	APC-E	J AXI 2820/14	223,65	15-25A; 32A-60 sek
1280	7350	20,22	6	6,2	38,8	4,9	/3300	12	x 6,5	aer cam	AXI 2820/08	240,56	25-45A; 70A-15 sek
1280	8460	21,49	2Lipo	7,0	39,8	4,8	/3300	11	x 6	aer cam	AXI 2820/08	278,60	25-45A; 70A-15 sek
1280	11500	29,21	8	8,3	34,2	5,6	/3300	10	x 6	aer cam	AXI 2820/08	283,86	25-45A; 70A-15 sek
1290	10200	21,59	3Lipo	10,0	27,3	4,3	2000	9	x 5	grp cam	J AXI 2217/12	273,00	15-24A; 30A-60 sek
1300	7320	18,59	8	8,3	26,9	3,6		11	x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	223,81	15-35A; 40A-60 sek
1300	7220	19,87	8	8,3	29	3,3		11	x 6,5	aer glas	AXI 2820/10 *	241,28	15-35A; 40A-60 sek
1300	7700	19,56	10	11,2	23,8	4,0		10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/12 *	266,56	15-35A; 36A-60 sek
1300	8580	13,80	10	11,2	26,5	4,2	/1950	10	x 3,8	APC slow	AXI 2808/24	296,80	6-13A; 22A-60 sek
1310	9180	27,20	10	11,2	27,5	7,0	/3300	10	x 7	APC-E	J AXI 2820/12	308,00	15-25A; 37A-60 sek
1310	9150	23,24	10	10,4	34,3	2,8		10	x 6	grp cam	AXI 2814/12	356,72	15-25A; 35A-30 sek
1320	5970	16,43	3Lipo	9,6	19,6	9,8	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/12	188,16	15-25A; 37A-60 sek
1320	7220	18,34	10	11,2	17,4	11,0	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/12	194,88	15-25A; 37A-60 sek
1320	6810	17,30	3Lipo	9,6	20,6	9,3	/3300	12	x 6	APC-E	J AXI 2820/14	197,76	15-25A; 32A-60 sek
1320	7140	18,14	8	9,1	23,4	8,2	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12***	212,94	15-25A; 37A-60 sek
1320	5800	18,42	8	8,3	29,2	3,3		12,5	x 7,5	aer cam	AXI 2820/12 *	242,94	15-35A; 36A-60 sek
1320	7730	22,91	8	8,3	29,4	6,5	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/10	244,61	20-30A; 42A-60 sek
1320	5780	18,35	7	7,3	35	2,7		12,5	x 7,5	aer cam	AXI 2820/10 *	254,80	15-35A; 40A-60 sek
1330	8260	27,97	7	7,3	46,8	4,1	/3300	11	x 8	aer cam	AXI 2820/08	341,64	25-45A; 70A-15 sek
1340	8200	19,09	10	10,8	19,5	9,8	/3300	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2820/14	210,60	15-25A; 32A-60 sek
1340	7160	18,19	3Lipo	9,6	24	8,0	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2820/12	230,40	15-25A; 37A-60 sek
1340	9520	20,15	10	10,4	30,3	3,2		9	x 5	grp cam	AXI 2814/12	315,12	15-25A; 35A-30 sek
1350	7290	18,52	3Lipo	9,6	21,8	8,8	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12	209,28	15-25A; 37A-60 sek
1350	7330	21,72	8	8,3	27,3	3,5		12	x 7	aer carbon	AXI 2820/10 *	227,14	15-35A; 40A-60 sek
1350	8810	22,38	7	7,3	42,2	4,5	/3300	11	x 6	aer cam	AXI 2820/08	308,06	25-45A; 70A-15 sek
1360	8600	20,02	10	11,2	22,5	8,5	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/12	252,00	15-25A; 37A-60 sek
1360	10400	35,22	9	9,4	58,6	3,3	/3300	10	x 8	aer cam	AXI 2820/08	547,91	25-45A; 70A-15 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1370	7100	18,03	3Lipo	10,0	20,1	9,6	/3300	12 x 6		grp cam	J AXI 2820/14	201,00	15-25A; 32A-60 sek
1370	4343	18,39	8	8,3	27,65	6,9	/3300	15 x 10		aer cam	AXI 2826/12	229,50	15-25A; 37A-60 sek
1370	8790	22,33	3Lipo	9,6	32,6	5,9	/3300	10,5 x 6		aer glas	AXI 2820/10	312,96	20-30A; 42A-60 sek
1380	7870	23,32	12	12,5	20,9	9,2	/3300	11 x 7		APC-E	AXI 2826/12	261,25	15-25A; 37A-60 sek
1380	6640	28,11	6	6,2	52,6	3,7	/3300	12 x 10		aer cam	AXI 2820/08	326,12	25-45A; 70A-15 sek
1390	7240	21,45	8	8,3	28,8	3,3		12 x 7		aer glas	AXI 2820/10 *	239,62	15-35A; 40A-60 sek
1390	10660	22,56	3Lipo	10,5	29,3	4,0	2000	9 x 5		grp cam	J AXI 2217/12	307,65	15-24A; 30A-60 sek
1400	8030	23,80	10	11,2	20,2	9,5	/3300	12 x 7		aer carbon	J AXI 2820/14	226,24	15-25A; 32A-60 sek
1400	6320	18,73	7	7,3	33	5,8	/3300	13 x 7		grp cam	AXI 2820/10	240,24	20-30A; 42A-60 sek
1400	7180	24,32	6	6,2	44,8	4,3	/3300	12 x 8		aer cam	AXI 2820/08	277,76	25-45A; 70A-15 sek
1400	6740	22,83	3Lipo	9,6	29	6,6	/3300	12 x 8		aer cam	AXI 2820/12	278,40	15-25A; 37A-60 sek
1410	7040	17,88	3Lipo	10,0	21,8	8,8	/3300	12 x 6		APC-E	J AXI 2820/14	218,00	15-25A; 32A-60 sek
1410	10550	22,33	10	11,2	23,9	4,0		9 x 5		grp cam	AXI 2820/10 *	267,68	15-35A; 40A-60 sek
1420	6170	18,28	8	9,0	22,4	8,6	/3300	13 x 7		grp cam	J AXI 2820/14	201,60	15-25A; 32A-60 sek
1420	8100	18,86	12	12,5	16,8	11,4	/3300	11 x 5,5		APC-E	AXI 2826/12	210,00	15-25A; 37A-60 sek
1420	6410	18,99	8	9,0	26,4	7,3	/3300	13 x 7		grp cam	AXI 2820/12	236,54	15-25A; 37A-60 sek
1420	7850	23,26	10	10,8	23,4	8,2	/3300	11 x 7		APC-E	J AXI 2820/14	252,72	15-25A; 32A-60 sek
1420	7700	19,56	8	8,3	30,7	6,3	/3300	12 x 6		grp cam	AXI 2820/10	255,42	20-30A; 42A-60 sek
1420	6780	22,96	10	11,2	23,9	8,0	/3300	12 x 8		aer cam	AXI 2826/12	267,68	15-25A; 37A-60 sek
1430	8400	21,34	10	11,2	24,8	7,7	/3300	11 x 6		grp cam	AXI 2820/12	277,76	15-25A; 37A-60 sek
1430	7510	20,67	10	10,8	26	3,7		11,5 x 6,5		aer glas	AXI 2820/12 *	280,80	15-35A; 36A-60 sek
1440	6400	17,61	8	9,0	27	7,1	/3300	13 x 6,5		APC-E	AXI 2820/12	241,92	15-25A; 37A-60 sek
1440	7380	18,75	3Lipo	10,0	25,5	7,5	/3300	12 x 6		APC-E	AXI 2820/12	255,00	15-25A; 37A-60 sek
1440	7980	13,51	4Lipo	12,8	21,8	8,8	/3300	13 x 4		APC-E	AXI 2826/12	279,04	15-25A; 37A-60 sek
1440	6500	20,64	7	7,8	40	4,8	/3300	12,5 x 7,5		aer carbon	AXI 2820/10	313,60	20-30A; 42A-60 sek
1450	6150	18,22	8	9,0	25,5	3,8		13 x 7		grp cam	AXI 2820/12 *	228,48	15-35A; 36A-60 sek
1450	7750	19,69	10	11,2	24,6	3,9		11 x 6		grp cam	AXI 2820/12 *	275,52	15-35A; 36A-60 sek
1450	11200	23,71	12	13,0	28	3,4		9,5 x 5		aer glas	AXI 2820/10 *	362,88	15-35A; 40A-60 sek
1460	8120	24,06	10	11,2	27,6	7,0	/3300	11 x 7		APC-E	AXI 2820/12	309,12	15-25A; 37A-60 sek
1470	7050	11,94	3Lipo	9,6	19,4	9,9	/3300	13 x 4		APC-E	AXI 2826/10	186,24	20-30A; 42A-60 sek
1480	6150	18,22	7	7,6	30,6	3,1		13 x 7		grp cam	AXI 2820/10 *	231,34	15-35A; 40A-60 sek
1480	7455	18,94	3Lipo	9,6	25,65	7,5	/3300	12 x 6		grp cam	AXI 2820/12***	246,24	15-25A; 37A-60 sek
1480	9710	28,77	12	12,5	30	6,4	/3300	10 x 7		APC-E	AXI 2820/12***	375,00	15-25A; 37A-60 sek
1490	6300	17,34	3Lipo	10,4	22,3	8,6	/3300	13 x 6,5		APC-E	AXI 2826/12	231,92	15-25A; 37A-60 sek
1490	7140	18,14	8	8,3	28,7	3,3		12 x 6		grp cam	AXI 2820/10 *	238,78	15-35A; 40A-60 sek
1490	8600	21,84	10	10,4	35,3	2,7		10,5 x 6		aer glas	AXI 2820/10 *	367,12	15-35A; 40A-60 sek
1500	7200	18,29	3Lipo	10,5	22,7	8,5	/3300	12 x 6		APC-E	J AXI 2820/14	238,35	15-25A; 32A-60 sek
1500	7700	22,82	10	11,2	24,8	3,9		12 x 7		aer carbon	AXI 2820/12 *	277,76	15-35A; 36A-60 sek
1520	8970	20,89	3Lipo	9,6	32,2	6,0	/3300	11 x 5,5		APC-E	AXI 2820/10	309,12	20-30A; 42A-60 sek
1530	7380	18,75	3Lipo	10,5	21	9,1	/3300	12 x 6		grp cam	J AXI 2820/14	220,50	15-25A; 32A-60 sek
1530	5180	17,54	8	9,0	25,3	7,6	/3300	14 x 8		aer cam	AXI 2826/12	226,69	15-25A; 37A-60 sek
1530	7520	22,28	10	10,8	25,9	3,7		12 x 7		aer glas	AXI 2820/12 *	279,72	15-35A; 36A-60 sek
1530	7570	19,23	10	10,4	27,2	7,1	/3300	12 x 6		APC-E	AXI 2820/12	282,88	15-25A; 37A-60 sek
1530	8300	24,60	10	11,2	26	7,4	/3300	12 x 7		aer glas	AXI 2820/12	291,20	15-25A; 37A-60 sek
1540	6000	17,78	3Lipo	10,0	24	8,0	/3300	13,5 x 7		aer glas	AXI 2826/12	240,00	15-25A; 37A-60 sek
1540	6510	19,29	7	7,6	35,4	5,4	/3300	13 x 7		grp cam	AXI 2820/10	267,62	20-30A; 42A-60 sek
1540	6600	20,96	10	11,2	26	7,4	/3300	12,5 x 7,5		aer cam	AXI 2826/12	291,20	15-25A; 37A-60 sek
1540	7270	26,16	10	10,8	29	3,3		12 x 8,5		APC Klapp	AXI 2820/12 *	313,20	15-35A; 36A-60 sek
1540	8520	23,44	3Lipo	9,6	36,5	5,3	/3300	11 x 6,5		aer glas	AXI 2820/10	350,40	20-30A; 42A-60 sek
1550	5700	16,89	3Lipo	9,6	24,2	7,9	/3300	14 x 7		APC-E	AXI 2826/12	232,32	15-25A; 37A-60 sek
1550	9300	23,62	12	13,4	25,6	3,8		10 x 6		grp cam	AXI 2820/12 *	344,06	15-35A; 36A-60 sek
1560	6630	19,65	8	9,0	29,1	6,6	/3300	13 x 7		grp cam	AXI 2820/12***	261,90	15-25A; 37A-60 sek
1560	6800	23,03	6	6,2	51,1	3,8	/3300	13 x 8		aer cam	AXI 2820/08	316,82	25-45A; 70A-15 sek
1560	7100	24,05	10	10,4	33,4	5,7	/3300	12 x 8		aer cam	AXI 2820/12	347,36	15-25A; 37A-60 sek
1560	8450	25,04	3Lipo	9,6	38	5,1	/3300	11 x 7		APC-E	AXI 2820/10	364,80	20-30A; 42A-60 sek
1570	7080	19,48	6	6,2	44,6	4,3	/3300	13 x 6,5		aer cam	AXI 2820/08	276,52	25-45A; 70A-15 sek
1580	6240	18,49	8	9,0	23,7	8,1	/3300	13 x 7		grp cam	AXI 2826/10	212,35	20-30A; 42A-60 sek
1580	8350	24,74	4Lipo	13,6	23,9	8,0	/3300	11 x 7		APC-E	AXI 2826/12	325,04	15-25A; 37A-60 sek
1580	9340	23,72	10	10,4	36,8	5,2	/3300	10,5 x 6		aer glas	AXI 2820/10	382,72	20-30A; 42A-60 sek
1600	5157	17,47	10 (1700 SCR)	11,0	21,64	4,4		15 x 8		APC-E	J AXI 4120/18	237,39	15-40A; 55A-30 sek
1600	6720	18,49	3Lipo	9,6	30	6,4	/3300	13 x 6,5		APC-E	AXI 2820/12	288,00	15-25A; 37A-60 sek
1600	8100	22,29	2Lipo	7,0	44,9	4,3	/3300	12 x 6,5		aer cam	AXI 2820/08	314,30	25-45A; 70A-15 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1600	8780	22,30	3Lipo	9,6	34,5	5,6	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/10	331,20	20-30A; 42A-60 sek
1600	9960	29,51	12	12,5	32	6,0	/3300	10	x 7	APC-E	AXI 2820/12	400,00	15-25A; 37A-60 sek
1610	5150	20,71	8	9,0	25,4	7,6	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	227,58	15-25A; 37A-60 sek
1610	8730	25,87	3Lipo	9,6	34	5,6	/3300	12	x 7	aer carbon	AXI 2820/10	326,40	20-30A; 42A-60 sek
1610	9140	21,28	3Lipo	10,0	33,7	5,7	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/10	337,00	20-30A; 42A-60 sek
1620	6740	19,97	3Lipo	9,6	29,2	6,6	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12	280,32	15-25A; 37A-60 sek
1620	7800	26,42	2Lipo	7,0	53,3	3,6	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2820/08	373,10	25-45A; 70A-15 sek
1620	8640	21,95	12	13,0	29,2	3,3		10,5	x 6	aer glas	AXI 2820/12 *	378,43	15-35A; 36A-60 sek
1620	9210	31,19	8	8,3	56,7	3,4	/3300	11	x 8	aer cam	AXI 2820/08	470,61	25-45A; 70A-15 sek
1628	7400	18,80	10	10,4	24,1	8,0	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/10	250,64	20-30A; 42A-60 sek
1630	6120	18,14	3Lipo	10,4	25	7,7	/3300	13,5	x 7	aer glas	AXI 2826/12	260,00	15-25A; 37A-60 sek
1630	8890	20,70	12	12,5	23,3	8,2	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/14	291,25	15-25A; 32A-60 sek
1630	7300	30,90	2Lipo	7,0	61,8	3,1	/3300	12	x 10	aer cam	AXI 2820/08	432,60	25-45A; 70A-15 sek
1640	7720	19,61	12	12,5	23	8,3	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/12	287,50	15-25A; 37A-60 sek
1640	8100	22,29	12	13,0	30	3,2		11,5	x 6,5	aer glas	AXI 2820/12 *	388,80	15-35A; 36A-60 sek
1650	7490	19,02	10	11,2	25,7	3,7		12	x 6	grp cam	AXI 2820/12 *	287,84	15-35A; 36A-60 sek
1650	9380	21,84	12	12,5	27	7,1	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/12	337,50	15-25A; 37A-60 sek
1650	8410	23,14	7	7,3	48	4,0	/3300	12	x 6,5	aer cam	AXI 2820/08	350,40	25-45A; 70A-15 sek
1660	5900	17,48	3Lipo	10,0	25,8	7,4	/3300	14	x 7	APC-E	AXI 2826/12	258,00	15-25A; 37A-60 sek
1660	8040	20,42	4Lipo	12,8	21	9,1	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/12	268,80	15-25A; 37A-60 sek
1660	8600	25,48	3Lipo	9,6	36	5,3	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/10	345,60	20-30A; 42A-60 sek
1660	8500	25,19	12	12,5	27,7	6,9	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/14	346,25	15-25A; 32A-60 sek
1670	7500	12,70	10	10,4	21,8	8,8	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/10	226,72	20-30A; 42A-60 sek
1670	9200	21,42	14	14,6	22	8,7	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/12	321,20	15-25A; 37A-60 sek
1680	6650	19,71	3Lipo	10,0	25,9	7,4	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/14	259,00	15-25A; 32A-60 sek
1690	6000	17,78	8	9,0	28	6,9	/3300	13,5	x 7	aer glas	AXI 2826/10	250,88	20-30A; 42A-60 sek
1690	6760	20,03	10	11,2	23,8	8,1	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/12	266,56	15-25A; 37A-60 sek
1700	7840	13,28	12	12,5	21	9,1	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/12	262,50	15-25A; 37A-60 sek
1700	7750	19,69	10	11,2	24,2	7,9	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/14	271,04	15-25A; 32A-60 sek
1700	7620	19,35	10	11,2	26,3	7,3	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2820/14	294,56	15-25A; 32A-60 sek
1700	7840	19,91	4Lipo	12,8	24	8,0	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/12	307,20	15-25A; 37A-60 sek
1700	7360	24,93	12	12,5	28,3	6,8	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2826/12	353,75	15-25A; 37A-60 sek
1700	8320	21,13	12	13,0	28,5	3,4		11	x 6	grp cam	AXI 2820/12 *	369,93	15-35A; 36A-60 sek
1700	9420	21,93	10	10,4	36	5,3	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/10	374,40	20-30A; 42A-60 sek
1710	5100	19,43	8	8,3	35	5,5	/3300	14	x 9	aer cam	AXI 2826/10	291,20	20-30A; 42A-60 sek
1710	7000	23,71	10	10,4	29,3	6,6	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2826/10	304,72	20-30A; 42A-60 sek
1710	8220	20,88	10	11,2	27,4	7,0	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12	306,88	15-25A; 37A-60 sek
1720	9640	24,49	8	8,3	50,2	3,8	/3300	11	x 6	aer cam	AXI 2820/08	416,66	25-45A; 70A-15 sek
1738	9000	20,96	12	12,5	24	8,0	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/10	300,00	20-30A; 42A-60 sek
1740	5500	18,63	3Lipo	9,6	28,5	6,7	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/12	273,60	15-25A; 37A-60 sek
1740	8800	26,08	12	12,5	33,1	5,8	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2820/12	413,75	15-25A; 37A-60 sek
1750	6960	19,15	3Lipo	10,0	32	6,0	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2820/12	320,00	15-25A; 37A-60 sek
1750	7980	20,27	10	11,2	30,3	6,3	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2820/12	339,36	15-25A; 37A-60 sek
1750	9100	23,11	12	12,5	29,3	6,6	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/12	366,25	15-25A; 37A-60 sek
1750	7480	22,17	4Lipo	12,8	29,1	6,6	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/12	372,48	15-25A; 37A-60 sek
1760	6020	17,84	10	10,4	27,2	7,1	/3300	14	x 7	APC-E	AXI 2826/12	282,88	15-25A; 37A-60 sek
1760	7200	21,34	10	10,8	30	3,2		13	x 7	APC Klapp	AXI 2820/12 *	324,00	15-35A; 36A-60 sek
1760	8540	21,69	10	10,4	35,6	2,7		11	x 6	grp cam	AXI 2820/10 *	370,24	15-35A; 40A-60 sek
1760	10460	31,00	4Lipo	14,0	36	5,3	/3300	10	x 7	APC-E	AXI 2820/12***	504,00	15-25A; 37A-60 sek
1770	6560	19,44	3Lipo	9,6	26,3	7,3	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/10	252,48	20-30A; 42A-60 sek
1770	8000	23,71	4Lipo	12,8	21,8	8,8	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/12	279,04	15-25A; 37A-60 sek
1780	6900	20,45	3Lipo	10,5	27,5	7,0	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/14	288,75	15-25A; 32A-60 sek
1780	9700	22,58	4Lipo	13,2	29,4	6,5	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2820/12	388,08	15-25A; 37A-60 sek
1780	7990	27,06	7	7,3	57	3,4	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2820/08	416,10	25-45A; 70A-15 sek
1782	8000	20,32	10	11,2	23,5	8,2	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/10	263,20	20-30A; 42A-60 sek
1790	5350	18,12	8	8,3	30,6	6,3	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/10	254,59	20-30A; 42A-60 sek
1790	5420	21,80	3Lipo	9,6	28,2	6,8	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	270,72	15-25A; 37A-60 sek
1790	5900	23,73	16	17,0	17,7	10,8	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 4130/16	300,90	18-40A; 60A-60 sek
1790	8950	26,52	12	12,5	25,3	7,6	/3300	12	x 7	aer carbon	AXI 2820/14	316,25	15-25A; 32A-60 sek
1790	5426	20,67	10	10,4	33,14	5,8	/3300	14	x 9	aer cam	AXI 2826/12**	344,66	15-25A; 37A-60 sek
1790	8860	26,26	14	14,6	27	7,1	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/12	394,20	15-25A; 37A-60 sek
1800	7430	25,16	2Lipo	7,0	59	3,3	/3300	13	x 8	aer cam	AXI 2820/08	413,00	25-45A; 70A-15 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
1810	5600	18,97	3Lipo	10,0	29,5	6,5	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/12	295,00	15-25A; 37A-60 sek
1810	9260	23,52	10	10,4	39	4,9	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2820/10	405,60	20-30A; 42A-60 sek
1820	8400	21,34	12	13,5	23	8,3	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/12	310,50	15-25A; 37A-60 sek
1820	8870	22,53	12	12,5	25,5	7,5	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2826/10	318,75	20-30A; 42A-60 sek
1820	8450	25,04	12	13,0	29,4	3,3		12	x 7	aer carbon	AXI 2820/12 *	381,02	15-35A; 36A-60 sek
1830	7140	21,16	10	10,4	32,6	5,9	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12	339,04	15-25A; 37A-60 sek
1830	9000	26,67	12	12,5	30	6,4	/3300	12	x 7	aer glas	AXI 2820/12	375,00	15-25A; 37A-60 sek
1830	7150	22,70	12	12,5	31	6,2	/3300	12,5	x 7,5	aer cam	AXI 2826/12	387,50	15-25A; 37A-60 sek
1830	9250	27,41	10	10,4	38	5,1	/3300	12	x 7	aer carbon	AXI 2820/10	395,20	20-30A; 42A-60 sek
1840	5705	19,32	10	10,4	28,46	6,7	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/12**	295,98	15-25A; 37A-60 sek
1850	7250	21,48	10	10,8	30,6	3,1		13	x 7	grp cam	AXI 2820/12 *	330,48	15-35A; 36A-60 sek
1850	6850	21,75	10	10,4	32,7	5,9	/3300	12,5	x 7,5	aer cam	AXI 2826/10	340,08	20-30A; 42A-60 sek
1850	8500	21,59	3Lipo	9,6	37,8	5,1	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/10	362,88	20-30A; 42A-60 sek
1860	5230	17,71	3Lipo	9,6	31	6,2	/3300	15	x 8	APC-E	AXI 2826/12	297,60	15-25A; 37A-60 sek
1860	7630	21,00	2Lipo	7,0	53,4	3,6	/3300	13	x 6,5	aer cam	AXI 2820/08	373,80	25-45A; 70A-15 sek
1870	4800	16,26	16	17,0	14,3	13,4	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	243,10	18-40A; 60A-60 sek
1870	5350	21,52	8	8,3	31	6,2	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/10	257,92	20-30A; 42A-60 sek
1870	8350	21,21	10	11,2	31,88	6,0	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12***	357,06	15-25A; 37A-60 sek
1870	8650	25,63	12	12,5	29	6,6	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/10	362,50	20-30A; 42A-60 sek
1880	7090	21,01	10	10,8	29	6,6	/3300	13	x 7	grp cam	J AXI 2820/14	313,20	15-25A; 32A-60 sek
1892	6280	18,61	3Lipo	9,6	30,5	6,3	/3300	13,5	x 7	aer glas	AXI 2826/10	292,80	20-30A; 42A-60 sek
1900	8180	20,78	4Lipo	13,6	26,5	7,2	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/12	360,40	15-25A; 37A-60 sek
1900	7740	26,21	4Lipo	13,6	31,3	6,1	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2826/12	425,68	15-25A; 37A-60 sek
1910	6780	20,09	3Lipo	10,0	28	6,9	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/10	280,00	20-30A; 42A-60 sek
1910	5600	22,52	3Lipo	10,0	30,1	6,4	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	301,00	15-25A; 37A-60 sek
1910	5604	21,35	10	11,0	35,8	5,4	/3300	14	x 9	aer cam	AXI 2826/12**	393,80	▷ 15-25A; 37A-60 sek
1910	7290	23,15	4Lipo	12,8	32,6	5,9	/3300	12,5	x 7,5	aer cam	AXI 2826/12	417,28	▷ 15-25A; 37A-60 sek
1910	8000	28,79	12	12,5	35,5	2,7		12	x 8,5	APC Klapp	AXI 2820/12 *	443,75	15-35A; 36A-60 sek
1920	7326	21,71	10	10,4	35,5	5,4	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12***	369,20	15-25A; 37A-60 sek
1920	10750	31,86	4Lipo	14,0	38,6	5,0	/3300	10	x 7	APC-E	J AXI 2820/12	540,40	15-25A; 37A-60 sek
1930	5770	19,54	3Lipo	10,4	31,2	6,2	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/12	324,48	15-25A; 37A-60 sek
1940	5668	22,79	3Lipo	10,4	28,8	6,7	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12**	299,52	15-25A; 37A-60 sek
1940	5163	21,86	10	10,4	38,24	5,0	/3300	15	x 10	aer cam	AXI 2826/12**	397,70	▷ 15-25A; 37A-60 sek
1940	9840	22,91	5Lipo	16,0	25,8	7,4	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/12	412,80	15-25A; 37A-60 sek
1950	5850	19,81	16	17,0	17,6	10,9	/3300	15	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	299,20	18-40A; 60A-60 sek
1950	5457	21,95	3Lipo	9,5	33,5	5,7	/3300	14	x 9,5	grp cam	J AXI 2826/12	318,25	▷ 15-25A; 37A-60 sek
1960	4924	16,68	10 (1700 SCR)	10,8	25,68	3,7		16	x 8	APC-E	J AXI 4120/18	276,06	15-40A; 55A-30 sek
1960	5619	19,03	10	10,4	30	6,4	/3300	15	x 8	aer cam	AXI 2826/12**	312,00	15-25A; 37A-60 sek
1970	8400	14,22	4Lipo	13,6	24	8,0	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/12	326,40	15-25A; 37A-60 sek
1980	6920	19,04	10	10,4	30,7	6,3	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/10	319,28	20-30A; 42A-60 sek
1980	9600	22,35	4Lipo	13,6	27,5	7,0	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/10	374,00	20-30A; 42A-60 sek
1980	7710	26,11	7	7,3	63,8	3,0	/3300	13	x 8	aer cam	AXI 2820/08	465,74	25-45A; 70A-15 sek
2000	6180	24,85		18,0	18,3	10,5	/3300	14	x 9,5	grp cam	J AXI 4130/16	329,40	18-40A; 60A-60 sek
2000	5571	18,87	3Lipo	9,5	35	5,5	/3300	15	x 8	aer cam	J AXI 2826/12	332,50	▷ 15-25A; 37A-60 sek
2000	5400	18,29	3Lipo	10,0	34	5,6	/3300	15	x 8	APC-E	AXI 2826/12	340,00	▷ 15-25A; 37A-60 sek
2000	8430	21,41	12	12,5	28,2	6,8	/3300	12	x 6	grp cam	J AXI 2820/14	352,50	15-25A; 32A-60 sek
2000	8200	20,83	12	12,5	31	3,1		12	x 6	grp cam	AXI 2820/12 *	386,88	15-35A; 36A-60 sek
2000	7970	21,93	7	7,3	56,5	3,4	/3300	13	x 6,5	aer cam	AXI 2820/08	412,45	25-45A; 70A-15 sek
2000	5680	24,05	16	17,0	24,8	7,7	/3300	15	x 10	aer cam	J AXI 4130/16	421,60	18-40A; 60A-60 sek
2000	12800	32,51	3Lipo	10,5	48,4	4,0	/3300	10	x 6	aer cam	AXI 2820/08	508,20	25-45A; 70A-15 sek
2020	7000	20,74	10	10,4	29,6	6,5	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/10	307,84	20-30A; 42A-60 sek
2020	5710	22,96	3Lipo	10,4	31,7	6,1	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12	329,68	15-25A; 37A-60 sek
2020	5932	20,09	10	11,0	31,21	6,2	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/12**	343,31	15-25A; 37A-60 sek
2020	6155	20,84		18,0	19,25	10,0	/3300	15	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	346,50	18-40A; 60A-60 sek
2020	7330	21,72	12	12,5	28,2	6,8	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/12	352,50	15-25A; 37A-60 sek
2020	9200	25,32	8	8,3	56,2	3,4	/3300	12	x 6,5	aer cam	AXI 2820/08	466,46	25-45A; 70A-15 sek
2040	6500	19,26	3Lipo	10,0	32,8	5,9	/3300	13,5	x 7	aer glas	AXI 2826/10	328,00	20-30A; 42A-60 sek
2040	8860	22,50	12	12,5	32	6,0	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12	400,00	15-25A; 37A-60 sek
2040	9420	27,91	5Lipo	16,0	31	6,2	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/12	496,00	15-25A; 37A-60 sek
2050	4960	16,80		18,0	16,2	11,9	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	291,60	18-40A; 60A-60 sek
2050	7230	19,89	12	12,5	30	6,4	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/12	375,00	15-25A; 37A-60 sek
2070	5500	18,63	10	10,4	35,3	5,4	/3300	15	x 8	APC-E	AXI 2826/12	367,12	▷ 15-25A; 37A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
2080	7330	20,17	4Lipo	12,8	31	6,2	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/12	396,80	15-25A; 37A-60 sek
2080	8017	27,15	4S1P Kok 2100	13,2	31,8	3,8		13	x 8	aer cam42/0° J	AXI 4120/14	419,12	15-40A; 55A-30 sek
2090	6430	25,86	18	18,7	19,4	9,9	/3300	14	x 9,5	grp cam J	AXI 4130/16	362,78	18-40A; 60A-60 sek
2100	6628	19,64	10 (1700 SCR)	11,1	31,81	3		14	x 7	APC-E J	AXI 4120/14	351,82	15-40A; 55A-30 sek
2100	5669	22,80	3Lipo	10,0	36,2	5,3	/3300	14	x 9,5	grp cam J	AXI 2826/12	362,00	15-25A; 37A-60 sek
2100	7450	25,23	4Lipo	12,8	29,1	6,6	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2826/12	372,48	15-25A; 37A-60 sek
2100	8920	22,66	14	14,6	26	7,4	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/12	379,60	15-25A; 37A-60 sek
2100	10430	26,49	9	9,4	58,8	3,3	/3300	11	x 6	aer cam	AXI 2820/08	549,78	25-45A; 70A-15 sek
2110	7670	22,73	10	11,0	38,9	4,9	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2820/12***	427,90	15-25A; 37A-60 sek
2120	5816	19,70	10	11,0	32,48	5,9	/3300	15	x 8	aer cam	AXI 2826/12**	357,28	15-25A; 37A-60 sek
2120	9200	27,26	4Lipo	13,6	33,5	5,7	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/10	455,60	20-30A; 42A-60 sek
2120	8170	27,67	14	14,6	35	5,5	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2826/12	511,00	15-25A; 37A-60 sek
2130	6100	20,66	10 (1700 SCR)	10,3	34,1	2,8		15	x 8	aer cam42/0° J	AXI 4120/14	349,87	15-40A; 55A-30 sek
2130	5904	23,74	10	11,0	31,9	6,0	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/12**	350,90	15-25A; 37A-60 sek
2130	8620	21,89	14	14,6	29,7	6,5	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/12	433,62	15-25A; 37A-60 sek
2140	8700	22,10	12	12,5	27,7	6,9	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/10	346,25	20-30A; 42A-60 sek
2150	7000	20,74	12	12,5	33,2	5,8	/3300	13,5	x 7	aer glas	AXI 2826/12	415,00	15-25A; 37A-60 sek
2150	10270	23,91	16	17,0	28,3	6,8	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/12	481,10	15-25A; 37A-60 sek
2160	8850	14,99	14	14,6	26,5	7,2	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/12	386,90	15-25A; 37A-60 sek
2170	6700	19,85	10	10,4	34,7	5,5	/3300	13,5	x 7	aer glas	AXI 2826/10	360,88	20-30A; 42A-60 sek
2200	5413	18,33	10 (1700 SCR)	11,9	27,92	3,4		16	x 8	aer cam42/0° J	AXI 4120/18	331,69	15-40A; 55A-30 sek
2200	5880	19,91	3Lipo	9,6	37,6	5,1	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/10	360,96	20-30A; 42A-60 sek
2200	5641	19,10	3Lipo	10,0	38,1	5,0	/3300	15	x 8	aer cam J	AXI 2826/12	381,00	15-25A; 37A-60 sek
2200	8400	21,34	12	12,5	32,5	5,9	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/10	406,25	20-30A; 42A-60 sek
2200	7120	21,10		20,8	22	8,7	/3300	14	x 7	APC-E J	AXI 4130/16	457,60	18-40A; 60A-60 sek
2210	9000	22,86	12	12,5	37,1	5,2	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2820/12***	463,75	15-25A; 37A-60 sek
2230	9850	29,19	16	17,0	34	5,6	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/12	578,00	15-25A; 37A-60 sek
2250	5125	17,36	18	18,7	17,3	11,1	/3300	17	x 8	aer cam J	AXI 4130/20	323,51	18-40A; 60A-60 sek
2250	6100	20,66		22,0	18,5	10,4	/3300	15	x 8	APC-E J	AXI 4130/20	407,00	18-40A; 60A-60 sek
2260	10100	23,52	14	14,6	30,6	6,3	/3300	11	x 5,5	APC-E	AXI 2826/10	446,76	20-30A; 42A-60 sek
2270	6380	21,61	18	18,7	20,5	9,4	/3300	15	x 8	aer cam J	AXI 4130/16	383,35	18-40A; 60A-60 sek
2270	8050	27,26	12	12,5	39	4,9	/3300	12	x 8	aer cam	AXI 2826/10	487,50	20-30A; 42A-60 sek
2280	5980	25,32		18,0	26,8	7,2	/3300	15	x 10	aer cam J	AXI 4130/16	482,40	18-40A; 60A-60 sek
2290	7770	23,03	4Lipo	13,6	31,8	6,0	/3300	13	x 7	grp cam	AXI 2826/12	432,48	15-25A; 37A-60 sek
2300	5912	23,78	3Lipo	10,5	39	4,9	/3300	14	x 9,5	grp cam J	AXI 2826/12	409,50	15-25A; 37A-60 sek
2310	5077	17,19	10 (1700 SCR)	11,1	27,75	3,5		17	x 8	aer cam42/0° J	AXI 4120/18	309,14	15-40A; 55A-30 sek
2310	8630	14,61	12	12,5	30	6,4	/3300	13	x 4	APC-E	AXI 2826/10	375,00	20-30A; 42A-60 sek
2320	5900	23,73	3Lipo	9,6	38	5,1	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/10	364,80	20-30A; 42A-60 sek
2320	7527	12,75	14 (GP 3300)	15,9	23	8,3		14	x 4	APC Funfly J	AXI 4120/18	365,01	15-40A; 55A-30 sek
2320	7650	21,05	4Lipo	13,6	34	5,6	/3300	13	x 6,5	APC-E	AXI 2826/12	462,40	15-25A; 37A-60 sek
2330	6050	24,33		10,0	40	4,8	/3300	14	x 9,5	grp cam	AXI 2826/10	400,00	20-30A; 42A-60 sek
2350	6850	20,30	12	12,5	36	5,3	/3300	14	x 7	APC-E	AXI 2826/12	450,00	15-25A; 37A-60 sek
2365	9600	28,45	14	14,6	37,6	5,1	/3300	11	x 7	APC-E	AXI 2826/10	548,96	20-30A; 42A-60 sek
2370	5922	20,06	10 (1700 SCR)	10,2	37,97	2,5		15	x 8	APC-E J	AXI 4120/14	386,91	15-40A; 55A-30 sek
2380	7890	23,38	12	12,5	36,2	5,3	/3300	13	x 7	grp cam J	AXI 2820/14	452,50	15-25A; 32A-60 sek
2380	10000	25,40	14	14,6	32,5	5,9	/3300	11	x 6	grp cam	AXI 2826/10	474,50	20-30A; 42A-60 sek
2400	5847	19,80	3Lipo	10,5	41	4,7	/3300	15	x 8	aer cam J	AXI 2826/12	430,50	15-25A; 37A-60 sek
2420	9970	27,43	9	9,4	65	3,0	/3300	12	x 6,5	aer cam	AXI 2820/08	607,75	25-45A; 70A-15 sek
2430	4653	17,73	10 (1700 SCR)	10,5	31,36	3,1		18	x 9	aer cam42/0° J	AXI 4120/18	329,91	15-40A; 55A-30 sek
2430	6050	20,49		10,0	40	4,8	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/10	400,00	20-30A; 42A-60 sek
2430	9500	24,13	5Lipo	16,0	29,7	6,5	/3300	12	x 6	grp cam	AXI 2826/12	475,20	15-25A; 37A-60 sek
2440	6200	21,00	10	10,4	42,2	4,5	/3300	14	x 8	aer cam	AXI 2826/10	438,88	20-30A; 42A-60 sek
2440	9200	23,37	5Lipo	16,0	34,5	5,6	/3300	12	x 6	APC-E	AXI 2826/12	552,00	15-25A; 37A-60 sek
2440	14400	36,58	12	12,5	62	3,1	/3300	10	x 6	aer cam	AXI 2820/08	775,00	25-45A; 70A-15 sek
2450	5600	18,97	16	17,0	23,4	8,2	/3300	16	x 8	aer cam J	AXI 4130/16	397,80	18-40A; 60A-60 sek
2450	6290	21,30	18	18,7	25,3	7,6	/3300	15	x 8	APC-E J	AXI 4130/16	473,11	18-40A; 60A-60 sek
2450	7420	21,99		22,0	24,6	7,8	/3300	14	x 7	APC-E J	AXI 4130/16	541,20	18-40A; 60A-60 sek
2480	7139	21,16	14 (GP 3300)	15,5	28,48	6,7		14	x 7	APC-E J	AXI 4120/18	440,02	15-40A; 55A-30 sek
2500	5680	19,24	20	20,8	20,5	9,4	/3300	16	x 8	APC-E J	AXI 4130/20	426,40	18-40A; 60A-60 sek
2500	5680	19,24	16	17,0	25,8	7,4	/3300	16	x 8	APC-E J	AXI 4130/16	438,60	18-40A; 60A-60 sek
2500	6950	27,95	24	25,0	17,8	10,8	/3300	14	x 9,5	grp cam J	AXI 4130/20	445,00	18-40A; 60A-60 sek
2500	6840	23,16	24	25,0	18,5	10,4	/3300	15	x 8	aer cam J	AXI 4130/20	462,50	18-40A; 60A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
2500	8773	29,71	14 (GP 3300)	14,7	38,05	5		13	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	560,10	15-40A; 55A-30 sek
2520	5723	19,38	10 (1700 SCR)	10,0	40,52	2,4		16	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	404,39	15-40A; 55A-30 sek
2530	7182	21,28	4S1P Kok 2100	12,3	38,67	3,1		14	x 7	Maro Starr Holz	J AXI 4120/14	474,87	15-40A; 55A-30 sek
2530	8900	22,61	4Lipo	13,6	37,5	5,1	/3300	12	x 6	APC-E	J AXI 2826/10	510,00	20-30A; 42A-60 sek
2540	9450	16,00	5Lipo	16,0	31,1	6,2	/3300	13	x 4	APC-E	J AXI 2826/12	497,60	15-25A; 37A-60 sek
2550	6200	24,93	10	10,4	41,8	4,6	/3300	14	x 9,5	grp cam	J AXI 2826/10	434,72	20-30A; 42A-60 sek
2550	7256	21,50	4S1P Kok 2100	12,3	38,56	3,1		14	x 7	APC-E	J AXI 4120/14	474,67	15-40A; 55A-30 sek
2550	11000	25,61	18	18,7	34	5,6	/3300	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2826/12	635,80	15-25A; 37A-60 sek
2560	8220	24,36	14	14,6	35,3	5,4	/3300	13	x 7	grp cam	J AXI 2826/12	515,38	15-25A; 37A-60 sek
2560	6130	25,95	18	18,7	30	6,4	/3300	15	x 10	aer cam	J AXI 4130/16	561,00	18-40A; 60A-60 sek
2590	5530	18,73	10 (1700 SCR)	9,7	43,2	2,2		16	x 8	APC-E	J AXI 4120/14	420,77	15-40A; 55A-30 sek
2600	6285	21,29	4S1P Kok 2100	14,0	33,17	3,6		15	x 8	APC-E	J AXI 4120/18	463,38	15-40A; 55A-30 sek
2640	9150	15,49	4Lipo	13,6	33,6	5,7	/3300	13	x 4	APC-E	J AXI 2826/10	456,96	20-30A; 42A-60 sek
2640	9950	25,27	16	17,0	32,5	5,9	/3300	12	x 6	grp cam	J AXI 2826/12	552,50	15-25A; 37A-60 sek
2650	7200	28,96	8Lipo	26,0	19,2	10,0	/3300	14	x 9,5	grp cam	J AXI 4130/20	499,20	18-40A; 60A-60 sek
2660	6000	20,32		18,0	25,9	7,4	/3300	16	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	466,20	18-40A; 60A-60 sek
2680	8000	23,71	12	12,5	38,7	5,0	/3300	13	x 7	grp cam	J AXI 2826/10	483,75	20-30A; 42A-60 sek
2700	7513	25,44	4S1P Kok 2100	12,7	35,94	3,3		15	x 8	aercam42/-2,5°	J AXI 4120/14	454,64	15-40A; 55A-30 sek
2700	7900	21,74	12	12,5	41,4	4,6	/3300	13	x 6,5	APC-E	J AXI 2826/10	517,50	20-30A; 42A-60 sek
2700	6500	22,01		24,0	22	8,7	/3300	15	x 8	APC-E	J AXI 4130/20	528,00	18-40A; 60A-60 sek
2710	6035	20,44	4S1P Kok 2100	13,6	34,53	3,5		16	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/18	467,88	15-40A; 55A-30 sek
2750	8177	13,85	5S4P lrate 1500	17,5	26,85	12,5		14	x 4	APC Funfly	J AXI 4120/18	469,61	15-40A; 55A-30 sek
2750	5900	19,98		22,0	22,6	8,5	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4130/20	497,20	18-40A; 60A-60 sek
2750	7160	24,25		26,0	19,6	9,8	/3300	15	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	509,60	18-40A; 60A-60 sek
2750	7500	22,23	4S1P Kok 2100	12,9	42,36	2,8		14	x 7	Maro Starr Holz	J AXI 4120/14	547,29	15-40A; 55A-30 sek
2760	5620	19,03	20	20,8	20,3	9,5	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	422,24	18-40A; 60A-60 sek
2760	6439	21,81	4S1P Kok 2100	11,4	46,44	2,6		15	x 8	APC-E	J AXI 4120/14	528,02	15-40A; 55A-30 sek
2790	6514	22,06	14 (GP 3300)	14,7	36,14	5,3		15	x 8	APC-E	J AXI 4120/18	529,45	15-40A; 55A-30 sek
2800	4750	20,11		18,0	25	7,7	/3300	18	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	450,00	18-40A; 60A-60 sek
2800	5960	20,18		18,0	28,9	6,6	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4130/16	520,20	18-40A; 60A-60 sek
2800	9720	24,69	14	14,6	36	5,3	/3300	12	x 6	grp cam	J AXI 2826/10	525,60	20-30A; 42A-60 sek
2800	8900	26,37	20	21,6	27,4	3,5		13	x 7	grp cam	J AXI 4120/18	591,84	16-40A; 55A - 60 sek
2830	6215	21,05	18	18,7	26,9	7,1	/3300	16	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	503,03	18-40A; 60A-60 sek
2830	9840	16,66	16	17,0	34,4	5,6	/3300	13	x 4	APC-E	J AXI 2826/12	584,80	15-25A; 37A-60 sek
2850	6850	23,20	24	25,0	24	8,0	/3300	15	x 8	APC-E	J AXI 4130/20	600,00	18-40A; 60A-60 sek
2850	6650	28,15	24	25,0	27,1	7,1	/3300	15	x 10	aer cam	J AXI 4130/20	677,50	18-40A; 60A-60 sek
2860	7150	24,21	4S1P Kok 2100	12,5	46,75	2,6		14	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	582,97	15-40A; 55A-30 sek
2870	5594	18,95	10 (1700 SCR)	9,9	44,19	2,2		17	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	437,48	15-40A; 55A-30 sek
2880	5041	19,21	10 (1700 SCR)	9,2	48,22	2		18	x 9	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	441,70	15-40A; 55A-30 sek
2900	6840	23,16		20,8	31,1	6,2	/3300	15	x 8	APC-E	J AXI 4130/16	646,88	18-40A; 60A-60 sek
2920	11300	26,31	16	17,0	40,5	4,7	/3300	11	x 5,5	APC-E	J AXI 2826/10	688,50	20-30A; 42A-60 sek
2940	7775	23,04	5S4P lrate 1500	17,2	34,56	9,7		14	x 7	APC-E	J AXI 4120/18	594,09	15-40A; 55A-30 sek
2950	5650	19,13	16	17,0	26,8	7,2	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	455,60	18-40A; 60A-60 sek
2950	8030	23,80		24,0	29,5	6,5	/3300	14	x 7	APC-E	J AXI 4130/16	708,00	18-40A; 60A-60 sek
2960	5180	28,51	20	20,8	38,6	5,0	/3300	17	x 13	aer cam	J AXI 4130/20	802,88	18-40A; 60A-60 sek
2970	9600	16,26	14	14,6	37,3	5,1	/3300	13	x 4	APC-E	J AXI 2826/10	544,58	20-30A; 42A-60 sek
2980	4885	20,68	18	18,7	26,8	7,2	/3300	18	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	501,16	18-40A; 60A-60 sek
3000	4325	18,31	16	17,0	26,3	7,3	/3300	19	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	447,10	18-40A; 60A-60 sek
3000	6480	21,95		24,0	23	8,3	/3300	16	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	552,00	18-40A; 60A-60 sek
3000	7230	29,08	16	17,3	32,5	3		14	x 9,5	grp cam	J AXI 4120/18	561,60	16-40A; 55A - 60 sek
3000	7630	30,69	24	28,0	22,1	8,7	/3300	14	x 9,5	grp cam	J AXI 4130/20	618,80	18-40A; 60A-60 sek
3000	11200	28,45	16	17,0	40	4,8	/3300	11	x 6	grp cam	J AXI 2826/10	680,00	20-30A; 42A-60 sek
3000	6900	29,21	8Lipo	26,0	28,6	6,7	/3300	15	x 10	aer cam	J AXI 4130/20	743,60	18-40A; 60A-60 sek
3000	5150	28,34	16	17,0	49,3	3,9	/3300	17	x 13	aer cam	J AXI 4130/16	838,10	18-40A; 60A-60 sek
3050	6120	20,73	18	18,7	31,5	6,1	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4130/16	589,05	18-40A; 60A-60 sek
3050	6970	23,61	8Lipo	26,0	26	7,4	/3300	15	x 8	APC-E	J AXI 4130/20	676,00	18-40A; 60A-60 sek
3080	7258	24,58	4S1P Kok 2100	12,7	46,26	2,6		15	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	586,11	15-40A; 55A-30 sek
3100	5867	19,87	4S1P Kok 2100	13,3	36,53	3,3		17	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/18	485,48	15-40A; 55A-30 sek
3100	5470	23,16	20	20,8	27,2	7,1	/3300	17	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	565,76	18-40A; 60A-60 sek
3100	7660	25,94	24	28,0	21,5	8,9	/3300	15	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	602,00	18-40A; 60A-60 sek
3120	5900	19,98		22,0	22,9	8,4	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	503,80	18-40A; 60A-60 sek
3120	5470	20,84	16	17,0	31,8	6,0	/3300	17	x 9	aer cam	J AXI 4130/16	540,60	18-40A; 60A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
3150	5202	19,82	4S1P Kok 2100	12,1	39,21	3,1		18	x 9	aer cam42/0°	J AXI 4120/18	474,83	15-40A; 55A-30 sek
3150	5525	21,05	20	20,8	25,6	7,5	/3300	18	x 9	aer cam	J AXI 4130/20	532,48	18-40A; 60A-60 sek
3150	5470	23,16	16	17,0	34,1	5,6	/3300	17	x 10	APC-E	J AXI 4130/16	579,70	18-40A; 60A-60 sek
3150	7090	24,01		22,0	35,4	5,4	/3300	15	x 8	APC-E	J AXI 4130/16	778,80	18-40A; 60A-60 sek
3150	8300	24,60	24	25,0	32,5	5,9	/3300	14	x 7	APC-E	J AXI 4130/16	812,50	18-40A; 60A-60 sek
3160	8292	28,08	14 (GP 3300)	14,1	40,69	4,7		15	x 8	aercam42/-2,5°	J AXI 4120/14	574,95	15-40A; 55A-30 sek
3170	6012	20,36	4S1P Kok 2100	13,9	40,93	2,9		16	x 8	APC-E	J AXI 4120/18	567,29	15-40A; 55A-30 sek
3180	5346	20,37	10 (1700 SCR)	9,8	52,84	1,8		18	x 9	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	517,30	15-40A; 55A-30 sek
3200	5930	20,08		18,0	28,9	6,6	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	520,20	18-40A; 60A-60 sek
3200	6100	20,66	14 (GP 3300)	14,1	41,84	4,6		16	x 8	APC-E	J AXI 4120/18	591,20	15-40A; 55A-30 sek
3200	6725	22,78	24	25,0	24,3	7,9	/3300	16	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	607,50	18-40A; 60A-60 sek
3200	7550	25,57	14 (GP 3300)	13,5	53,23	3,6		14	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	717,01	15-40A; 55A-30 sek
3200	5420	29,83		22,0	42,3	4,5	/3300	17	x 13	aer cam	J AXI 4130/20	930,60	18-40A; 60A-60 sek
3240	9812	33,23	5S4P lrate 1500	17,0	47,69	7		13	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	811,68	15-40A; 55A-30 sek
3270	6300	21,34		24,0	27,2	7,1	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4130/20	652,80	18-40A; 60A-60 sek
3300	6750	22,86	8Lipo	26,0	33	5,8	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4130/20	858,00	18-40A; 60A-60 sek
3330	5400	29,72		18,0	53	3,6	/3300	17	x 13	aer cam	J AXI 4130/16	954,00	18-40A; 60A-60 sek
3340	6956	23,56	4S1P Kok 2100	12,2	47,31	2,5		16	x 8	aercam42/-2,5°	J AXI 4120/14	575,29	15-40A; 55A-30 sek
3350	4370	18,50	16	17,0	29,3	6,6	/3300	20	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	498,10	18-40A; 60A-60 sek
3350	4650	19,69		18,0	28,9	6,6	/3300	19	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	520,20	18-40A; 60A-60 sek
3360	8560	25,37	8Lipo	26,0	35,3	5,4	/3300	14	x 7	APC-E	J AXI 4130/16	917,80	18-40A; 60A-60 sek
3380	5750	24,34		22,0	30,3	6,3	/3300	17	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	666,60	18-40A; 60A-60 sek
3380	7330	31,03	24	28,0	32,2	6,0	/3300	15	x 10	aer cam	J AXI 4130/20	901,60	18-40A; 60A-60 sek
3400	5600	21,34	16	17,0	32,4	5,9	/3300	18	x 9	aer cam	J AXI 4130/16	550,80	18-40A; 60A-60 sek
3400	7900	31,77	18	18,7	37	2,6		14	x 9,5	grp cam	J AXI 4120/18	692,64	16-40A; 55A - 60 sek
3400	6620	22,42		20,8	40	4,8	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4130/16	832,00	18-40A; 60A-60 sek
3420	6950	23,54	8Lipo	26,0	25,9	7,4	/3300	16	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	673,40	18-40A; 60A-60 sek
3430	6100	20,66	18	18,7	30,7	6,3	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	574,09	18-40A; 60A-60 sek
3440	7940	31,93		24,0	30	6,4	/3300	14	x 9,5	grp cam	J AXI 4130/16	720,00	18-40A; 60A-60 sek
3450	5720	24,21		18,0	37,8	5,1	/3300	17	x 10	APC-E	J AXI 4130/16	680,40	18-40A; 60A-60 sek
3450	6500	22,01	24	25,0	28,7	6,7	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4130/20	717,50	18-40A; 60A-60 sek
3450	7163	24,26	5S4P lrate 1500	16,6	46,24	7,3		15	x 8	APC-E	J AXI 4120/18	768,97	15-40A; 55A-30 sek
3470	7650	25,91	14 (GP 3300)	13,6	51	3,8		15	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	692,07	15-40A; 55A-30 sek
3480	7940	26,89		24,0	30,7	6,3	/3300	15	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	736,80	18-40A; 60A-60 sek
3500	5780	22,02		22,0	28	6,9	/3300	18	x 9	aer cam	J AXI 4130/20	616,00	18-40A; 60A-60 sek
3500	6835	23,15	14 (GP 3300)	15,8	43,9	4,4		16	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/18	691,86	15-40A; 55A-30 sek
3500	7430	25,16		28,0	30,3	6,3	/3300	15	x 8	APC-E	J AXI 4130/20	848,40	18-40A; 60A-60 sek
3500	5560	30,60	18	18,7	57,3	3,4	/3300	17	x 13	aer cam	J AXI 4130/16	1071,51	18-40A; 60A-60 sek
3520	5519	21,03	4S1P Kok 2100	13,0	44,81	2,7		18	x 9	aer cam42/0°	J AXI 4120/18	582,53	15-40A; 55A-30 sek
3530	5765	21,96		18,0	36,2	5,3	/3300	17	x 9	aer cam	J AXI 4130/16	651,60	18-40A; 60A-60 sek
3570	4800	20,32	18	18,7	31,2	6,2	/3300	19	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	583,44	18-40A; 60A-60 sek
3570	6463	21,89	4S1P Kok 2100	11,9	60,95	2		16	x 8	APC-E	J AXI 4120/14	727,74	15-40A; 55A-30 sek
3580	8290	28,08		30,5	24,4	7,9	/3300	15	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	744,20	18-40A; 60A-60 sek
3590	6166	20,88	14 (GP 3300)	14,2	40,77	4,3		17	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/18	580,16	15-40A; 55A-30 sek
3600	6420	21,74		24,0	26,3	7,3	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	631,20	18-40A; 60A-60 sek
3600	5330	22,56	20	20,8	32,4	5,9	/3300	18	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	673,92	18-40A; 60A-60 sek
3600	5300	22,44	16	17,0	40,2	4,8	/3300	18	x 10	APC-E	J AXI 4130/16	683,40	18-40A; 60A-60 sek
3600	8240	33,14		30,5	25,8	7,4	/3300	14	x 9,5	grp cam	J AXI 4130/20	786,90	18-40A; 60A-60 sek
3600	6900	23,37		22,0	44,4	4,3	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4130/16	976,80	18-40A; 60A-60 sek
3620	5910	25,02	18	18,7	40,3	4,8	/3300	17	x 10	APC-E	J AXI 4130/16	753,61	18-40A; 60A-60 sek
3630	5930	22,59	18	18,7	37,2	5,2	/3300	17	x 9	aer cam	J AXI 4130/16	695,64	18-40A; 60A-60 sek
3650	6804	23,04	4S1P Kok 2100	12,4	56,22	2,1		16	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	694,88	15-40A; 55A-30 sek
3690	9100	26,97		28,0	40,5	4,7	/3300	14	x 7	APC-E	J AXI 4130/16	1134,00	18-40A; 60A-60 sek
3700	4580	19,39		18,0	31,8	6,0	/3300	20	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	572,40	18-40A; 60A-60 sek
3700	5770	21,98		18,0	35,8	5,4	/3300	18	x 9	aer cam	J AXI 4130/16	644,40	18-40A; 60A-60 sek
3700	8240	33,14	24	25,0	32,5	5,9	/3300	14	x 9,5	grp cam	J AXI 4130/16	812,50	18-40A; 60A-60 sek
3700	6703	22,70	5S4P lrate 1500	16,3	55,59	6		16	x 8	APC-E	J AXI 4120/18	908,34	15-40A; 55A-30 sek
3700	7670	25,98		24,0	42	4,6	/3300	15	x 8	APC-E	J AXI 4130/16	1008,00	18-40A; 60A-60 sek
3700	5800	31,92		24,0	49,5	3,9	/3300	17	x 13	aer cam	J AXI 4130/20	1188,00	18-40A; 60A-60 sek
3720	6985	23,66	14 (GP 3300)	12,8	59,64	3,2		16	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	764,58	15-40A; 55A-30 sek
3770	8262	27,98	24	25,0	32,7	5,9	/3300	15	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	817,50	18-40A; 60A-60 sek
3790	7465	25,28	14 (GP 3300)	13,4	53,64	3,6		16	x 8	aercam42/-2,5°	J AXI 4120/14	717,17	15-40A; 55A-30 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere		Laufzeit Min. ca.			Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom
3820	6487	21,97	4S1P Kok 2100	11,8	58	2,1		17	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	686,14	15-40A; 55A-30 sek
3830	5727	21,82	14 (GP 3300)	13,7	48,26	4		18	x 9	aer cam42/0°	J AXI 4120/18	663,09	15-40A; 55A-30 sek
3850	8460	28,65	8Lipo	25,7	33,7	5,7	/3300	15	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	866,09	18-40A; 60A-60 sek
3850	7180	24,32		28,0	39	4,9	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4130/20	1092,00	18-40A; 60A-60 sek
3880	8430	33,90	8Lipo	25,7	34,4	5,6	/3300	14	x 9,5	grp cam	J AXI 4130/16	884,08	18-40A; 60A-60 sek
3900	6620	22,42	24	25,0	28	6,9	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	700,00	18-40A; 60A-60 sek
3900	5920	22,56	18	18,7	38	5,1	/3300	18	x 9	aer cam	J AXI 4130/16	710,60	18-40A; 60A-60 sek
3900	7400	25,06	24	28,0	29,2	6,6	/3300	16	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	817,60	18-40A; 60A-60 sek
3900	7610	32,22		24,0	44,9	4,3	/3300	15	x 10	aer cam	J AXI 4130/16	1077,60	18-40A; 60A-60 sek
3900	5970	32,85	24	25,0	52,3	3,7	/3300	17	x 13	aer cam	J AXI 4130/20	1307,50	18-40A; 60A-60 sek
3950	6160	26,08		24,0	35,2	5,5	/3300	17	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	844,80	18-40A; 60A-60 sek
4000	4720	19,98	18	18,7	34,5	5,6	/3300	20	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	645,15	18-40A; 60A-60 sek
4000	6200	23,62		24,0	32,6	5,9	/3300	18	x 9	aer cam	J AXI 4130/20	782,40	18-40A; 60A-60 sek
4000	5570	23,58		22,0	36,2	5,3	/3300	18	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	796,40	18-40A; 60A-60 sek
4000	5580	23,62		18,0	44,7	4,3	/3300	18	x 10	APC-E	J AXI 4130/16	804,60	18-40A; 60A-60 sek
4000	7920	26,82		30,5	37	5,2	/3300	15	x 8	APC-E	J AXI 4130/20	1128,50	18-40A; 60A-60 sek
4000	7885	33,38		30,5	37,3	5,1	/3300	15	x 10	aer cam	J AXI 4130/20	1137,65	18-40A; 60A-60 sek
4000	8050	27,26	24	25,0	45,6	4,2	/3300	15	x 8	APC-E	J AXI 4130/16	1140,00	18-40A; 60A-60 sek
4070	8480	28,72	5S4P lrate 1500	15,9	73,32	4,6		14	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	1162,12	15-40A; 55A-30 sek
4090	7443	25,21	5S4P lrate 1500	17,5	49,51	6,8		16	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/18	864,94	15-40A; 55A-30 sek
4100	6700	22,69	20	20,8	36	5,3	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	748,80	18-40A; 60A-60 sek
4100	7380	24,99		24,0	52,8	3,6	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4130/16	1267,20	18-40A; 60A-60 sek
4120	9700	28,74		30,5	50,5	3,8	/3300	14	x 7	APC-E	J AXI 4130/16	1540,25	18-40A; 60A-60 sek
4150	7940	33,61	24	25,0	47,7	4,0	/3300	15	x 10	aer cam	J AXI 4130/16	1192,50	18-40A; 60A-60 sek
4160	9667	32,74	5S4P lrate 1500	16,9	51,14	6,6		15	x 8	aercam42/-2,5°	J AXI 4120/14	862,22	15-40A; 55A-30 sek
4200	6810	23,06	8Lipo	26,0	30,3	6,3	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	787,80	18-40A; 60A-60 sek
4200	5740	24,30	18	18,7	47,3	4,1	/3300	18	x 10	APC-E	J AXI 4130/16	884,51	18-40A; 60A-60 sek
4200	6360	26,92	24	25,0	37,7	5,1	/3300	17	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	942,50	18-40A; 60A-60 sek
4200	6150	33,85	8Lipo	26,0	55,4	3,5	/3300	17	x 13	aer cam	J AXI 4130/20	1440,40	18-40A; 60A-60 sek
4250	5200	22,01	20	20,8	38	5,1	/3300	19	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	790,40	18-40A; 60A-60 sek
4250	8170	27,67	8Lipo	26,0	49,6	3,9	/3300	15	x 8	APC-E	J AXI 4130/16	1289,60	18-40A; 60A-60 sek
4300	6430	27,22		20,8	48,3	4,0	/3300	17	x 10	APC-E	J AXI 4130/16	1004,64	18-40A; 60A-60 sek
4300	8060	34,12	8Lipo	25,7	49,4	3,9	/3300	15	x 10	aer cam	J AXI 4130/16	1269,58	18-40A; 60A-60 sek
4340	6430	24,50	20	20,8	44	4,4	/3300	17	x 9	aer cam	J AXI 4130/16	915,20	18-40A; 60A-60 sek
4400	6420	24,46	24	25,0	35,2	5,5	/3300	18	x 9	aer cam	J AXI 4130/20	880,00	18-40A; 60A-60 sek
4400	7630	25,84	24	25,0	57,7	3,3	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4130/16	1442,50	18-40A; 60A-60 sek
4420	7670	25,98		24,0	41	4,7	/3300	16	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	984,00	18-40A; 60A-60 sek
4450	8120	34,37	8Lipo	26,0	50,5	3,8	/3300	15	x 10	aer cam	J AXI 4130/16	1313,00	18-40A; 60A-60 sek
4490	8881	30,08	5S4P lrate 1500	16,3	65,24	5,2		15	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/14	1063,41	15-40A; 55A-30 sek
4500	6285	23,95		20,0	43,7	4,4	/3300	18	x 9	aer cam	J AXI 4130/16	874,00	18-40A; 60A-60 sek
4500	6950	23,54		22,0	41,1	4,7	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	904,20	18-40A; 60A-60 sek
4500	5910	25,02		24,0	41	4,7	/3300	18	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	984,00	18-40A; 60A-60 sek
4500	6570	27,81	8Lipo	26,0	41,2	4,7	/3300	17	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	1071,20	18-40A; 60A-60 sek
4600	5440	23,03		22,0	41,5	4,6	/3300	19	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	913,00	18-40A; 60A-60 sek
4600	7990	27,06		30,5	33,6	5,7	/3300	16	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	1024,80	18-40A; 60A-60 sek
4600	9160	31,02		28,1	37,8	5,1	/3300	15	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	1062,18	18-40A; 60A-60 sek
4600	7630	25,84		30,5	47	4,1	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4130/20	1433,50	18-40A; 60A-60 sek
4620	8822	29,88		28,0	58,2	3,3	/3300	15	x 8	APC-E	J AXI 4130/16	1629,60	18-40A; 60A-60 sek
4660	9080	36,52		28,1	40,7	4,7	/3300	14	x 9,5	grp cam	J AXI 4130/16	1143,67	18-40A; 60A-60 sek
4680	6720	28,45		22,0	52,5	3,7	/3300	17	x 10	APC-E	J AXI 4130/16	1155,00	18-40A; 60A-60 sek
4700	6470	24,65	20	20,8	45,2	4,2	/3300	18	x 9	aer cam	J AXI 4130/16	940,16	18-40A; 60A-60 sek
4700	6630	25,26		26,0	37,5	5,1	/3300	18	x 9	aer cam	J AXI 4130/20	975,00	18-40A; 60A-60 sek
4700	7850	26,59	8Lipo	26,0	62,1	3,1	/3300	16	x 8	APC-E	J AXI 4130/16	1614,60	18-40A; 60A-60 sek
4700	6530	35,94	24	28,0	63,4	3,0	/3300	17	x 13	aer cam	J AXI 4130/20	1775,20	18-40A; 60A-60 sek
4730	7960	26,96	24	25,0	44	4,4	/3300	16	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	1100,00	18-40A; 60A-60 sek
4750	5100	21,59	20	20,8	41	4,7	/3300	20	x 10	APC-E	J AXI 4130/20	852,80	18-40A; 60A-60 sek
4760	7040	23,84	5S4P lrate 1500	16,9	53,36	6,3		17	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/18	901,78	15-40A; 55A-30 sek
4770	8487	28,74	5S4P lrate 1500	15,9	71,75	4,7		16	x 8	aercam42/-2,5°	J AXI 4120/14	1142,26	15-40A; 55A-30 sek
4800	7260	24,59		28,0	34,2	5,6	/3300	17	x 8	aer cam	J AXI 4130/20	957,60	18-40A; 60A-60 sek
4830	7097	24,04	5S4P lrate 1500	17,0	54,37	6,2		17	x 8	aer cam42/0°	J AXI 4120/18	926,46	15-40A; 55A-30 sek
4850	6810	25,95		22,0	49,5	3,9	/3300	17	x 9	aer cam	J AXI 4130/16	1089,00	18-40A; 60A-60 sek
4900	8131	27,54	8Lipo	25,7	45,7	4,2	/3300	16	x 8	aer cam	J AXI 4130/16	1174,49	18-40A; 60A-60 sek

Schub Gramm	Drehz. U/min.	Vprop m/s	Zellen	Volt	Strom Ampere	Laufzeit Min. ca.	Luftschr.	Motor	P in Watt	Nennstrom	
4950	6160	26,08	24	25,0	45,3	4,2 /3300	18 x 10	APC-E J	AXI 4130/20	1132,50	18-40A; 60A-60 sek
5000	6240	26,42		20,8	57,2	3,4 /3300	18 x 10	APC-E J	AXI 4130/16	1189,76	18-40A; 60A-60 sek
5100	6950	29,42		28,0	47	4,1 /3300	17 x 10	APC-E J	AXI 4130/20	1316,00	18-40A; 60A-60 sek
5120	6750	25,72		22,0	50,3	3,8 /3300	18 x 9	aer cam J	AXI 4130/16	1106,60	18-40A; 60A-60 sek
5250	5340	22,61		22,0	45,3	4,2 /3300	20 x 10	APC-E J	AXI 4130/20	996,60	18-40A; 60A-60 sek
5250	6350	26,88	8Lipo	26,0	48,5	4,0 /3300	18 x 10	APC-E J	AXI 4130/20	1261,00	18-40A; 60A-60 sek
5300	9870	33,43		30,5	42,8	4,5 /3300	15 x 8	aer cam J	AXI 4130/16	1305,40	18-40A; 60A-60 sek
5370	7150	30,27		24,0	64,5	3,0 /3300	17 x 10	APC-E J	AXI 4130/16	1548,00	18-40A; 60A-60 sek
5380	9750	39,21		30,5	47,3	4,1 /3300	14 x 9,5	grp cam J	AXI 4130/16	1442,65	18-40A; 60A-60 sek
5400	7500	25,40		24,0	47,5	4,0 /3300	17 x 8	aer cam J	AXI 4130/16	1140,00	18-40A; 60A-60 sek
5400	5840	24,72		24,0	48,2	4,0 /3300	19 x 10	APC-E J	AXI 4130/20	1156,80	18-40A; 60A-60 sek
5400	7060	26,90	24	28,0	43	4,5 /3300	18 x 9	aer cam J	AXI 4130/20	1204,00	18-40A; 60A-60 sek
5500	6500	27,52		22,0	64,2	3,0 /3300	18 x 10	APC-E J	AXI 4130/16	1412,40	18-40A; 60A-60 sek
5580	7310	27,85		24,0	57,5	3,3 /3300	17 x 9	aer cam J	AXI 4130/16	1380,00	18-40A; 60A-60 sek
5600	7800	26,42		30,5	39,7	4,8 /3300	17 x 8	aer cam J	AXI 4130/20	1210,85	18-40A; 60A-60 sek
5600	7390	31,28		30,5	55,7	3,4 /3300	17 x 10	APC-E J	AXI 4130/20	1698,85	18-40A; 60A-60 sek
5750	7800	26,42	24	25,0	50	3,8 /3300	17 x 8	aer cam J	AXI 4130/16	1250,00	18-40A; 60A-60 sek
5800	5970	25,27	24	25,0	53,2	3,6 /3300	19 x 10	APC-E J	AXI 4130/20	1330,00	18-40A; 60A-60 sek
5820	8850	29,97		28,0	52	3,7 /3300	16 x 8	aer cam J	AXI 4130/16	1456,00	18-40A; 60A-60 sek
5850	6700	28,36		28,0	56,5	3,4 /3300	18 x 10	APC-E J	AXI 4130/20	1582,00	18-40A; 60A-60 sek
6000	5700	24,13		24,0	52,6	3,7 /3300	20 x 10	APC-E J	AXI 4130/20	1262,40	18-40A; 60A-60 sek
6100	6160	26,08	8Lipo	26,0	56,2	3,4 /3300	19 x 10	APC-E J	AXI 4130/20	1461,20	18-40A; 60A-60 sek
6300	7550	28,77		30,5	50,1	3,8 /3300	18 x 9	aer cam J	AXI 4130/20	1528,05	18-40A; 60A-60 sek
6450	5870	24,85	24	25,0	56,3	3,4 /3300	20 x 10	APC-E J	AXI 4130/20	1407,50	18-40A; 60A-60 sek
6570	7350	31,12		30,3	65,6	2,9 /3300	18 x 10	APC-E J	AXI 4130/20	1987,68	18-40A; 60A-60 sek
6700	6030	25,53	8Lipo	26,0	60	3,2 /3300	20 x 10	APC-E J	AXI 4130/20	1560,00	18-40A; 60A-60 sek
6850	6490	27,47		28,0	65,5	2,9 /3300	19 x 10	APC-E J	AXI 4130/20	1834,00	18-40A; 60A-60 sek
7200	6140	25,99		27,0	65,5	2,9 /3300	20 x 10	APC-E J	AXI 4130/20	1768,50	18-40A; 60A-60 sek
Leistungstabelle von bürstenlosen Motoren, erstellt am 05.04.2003, aktualisiert 18.04.2007											
copyright 2003-2007 by B. König, www.kb-modell.de											